

1 Общие положения

Име № подл.	Подп. и дата
Взамен инв. №	Име № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Условные обозначения

М – металлорукав;
Л – лоток проектируемый;
СК – лоток с раздела ЭМ.1;
ОП – открытая прокладка в тех. подполье.

Примечание:

1. Указанные величины длины кабеля не могут быть основанием для нарезки кабеля.
Кабель нарезается по фактически намеренной трассе.
2. Кабели от оборудования нижнего уровня в части АТМ, АГСВ, АОВ до шкафов ПТК среднего уровня учтены в соответствующих разделах.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.КЖ	Лист
						3

		№ ПП	Кабель	Марка	Откуда	Поз. прибора, адрес	Куда	Поз. прибора, адрес	Длина, м	Способ прокладки	
		1	ЕЗ-1	КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0	Силовой трансформатор Т-1	FOAAT01	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 8, /I-32	
		2	ЕЗ-2	КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0	Силовой трансформатор Т-2	FOAAT02	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 8, /I-32	
		3	ЕЗ-3	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №5 РУ-6кВ ВК Ввод 1	FOCBBO5	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		4	ЕЗ-4	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №8 РУ-6кВ ВК Ввод 2	FOCBBO8	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		5	ЕЗ-5	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №1 РУ-6кВ ВК Ввод 1 к ТСН-35 аккумуляторной насосной	FOCBBO1	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		6	ЕЗ-6	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №2 РУ-6кВ ВК Ввод 1 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников	FOCBBO2	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		7	ЕЗ-7	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №3 РУ-6кВ ВК Ввод 1 к Т-1 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН	FOCBBO3	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		8	ЕЗ-8	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №4 РУ-6кВ ВК Ввод к ТСН-1 здания РУСН	FOCBBO4	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		9	ЕЗ-9	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №6 РУ-6кВ ВК секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ	FOCBBO6	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		10	ЕЗ-10	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №7 РУ-6кВ ВК секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ	FOCBBO7	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		11	ЕЗ-11	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №9 РУ-6кВ ВК Ввод к ТСН-2 здания РУСН	FOCBBO9	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		12	ЕЗ-12	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №10 РУ-6кВ ВК Ввод 2 к Т-2 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН	FOCBBO10	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
Подп. и дата		13	ЕЗ-13	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №11 РУ-6кВ ВК Ввод 2 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников	FOCBBO11	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		14	ЕЗ-14	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №12 РУ-6кВ ВК Ввод 2 к ТСН-36 2 аккумуляторной насосной	FOCBBO12	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		15	ЕЗ-15	КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0	Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-3	N1AAT01	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 8, /I-32	
Име. № дубл.		16	ЕЗ-16	КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0	Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-4	N1AAT02	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 8, /I-32	
		17	ЕЗ-17	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №1 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод к ТСН-3 здания расположения теплообменников	N1CBBO1	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
		18	ЕЗ-18	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №2 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод 1 к Т-3 здания расположения теплообменников	N1CBBO2	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
Взамен шив. №		19	ЕЗ-19	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №3 РУ-6 кВ Здания теплообменников питание сетевого насоса КЗ.1	N1CBBO3	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
		20	ЕЗ-20	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №4 РУ-6 кВ Здания теплообменников питание сетевого насоса КЗ.2	N1CBBO4	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
		21	ЕЗ-21	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №5 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод 1 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников	N1CBBO5	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
Подп. и дата		22	ЕЗ-22	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №6 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод 1 ВЧРП здания расположения теплообменников	N1CBBO6	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
		23	ЕЗ-23	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №7 РУ-6 кВ Здания теплообменников секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ	N1CBBO7	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
Име. № подл.											
							878.2023-АСУ ТП.КЖ				Лист
											4

	№ ПП	Кабель	Марка	Откуда	Поз. прибора, адрес	Куда	Поз. прибора, адрес	Длина, м	Способ прокладки															
	24	Е3-24	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №8 РУ-6 кВ Здания теплообменников секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ	N1CBB08	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, Л-15															
	25	Е3-25	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №9 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод 2 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников	N1CBB09	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, Л-15															
	26	Е3-26	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №10 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод 2 ВЧРП здания расположения теплообменников	N1CBB10	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, Л-15															
	27	Е3-27	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №11 РУ-6 кВ Здания теплообменников питание сетевого насоса КЗ.3	N1CBB11	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, Л-15															
	28	Е3-28	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №12 РУ-6 кВ Здания теплообменников питание сетевого насоса КЗ.4	N1CBB12	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, Л-15															
	29	Е3-29	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №13 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод 2 к Т-4 здания расположения теплообменников	N1CBB13	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, Л-15															
	30	Е3-30	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №8 РУ-14 кВ Здания теплообменников Ввод к ТСН-4 здания расположения теплообменников	N1CBB14	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, Л-15															
	31	Е3-31	КВВГЭнз(А)-LS 27х1,0	Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-35	N2AAT01	Шкаф ПТК НАБ	N2CJU01	20	ОП-20															
	32	Е3-32	КВВГЭнз(А)-LS 27х1,0	Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-36	N2AAT02	Шкаф ПТК НАБ	N2CJU01	25	ОП-25															
	33	Е3-Етн1	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф ПТК ЭТО	Е3CJU01	Шкаф ПТК ВК	FOCJU01	5	ОП-5															
	34	Е3-Етн2	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф ПТК ЭТО	Е3CJU01	Шкаф ПТК ВК	FOCJU01	5	ОП-5															
	35	Z0-Етн1	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф ПТК ВК	FOCJU01	Шкаф Серверный №1	ZOCJU01	15	ОП-15															
	36	Z0-Етн2	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф ПТК ВК	FOCJU01	Шкаф Серверный №2	ZOCJU02	15	ОП-15															
	37	Z01-Arm1	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	ZOCJU01	АРМ оператора №1	Z1CJ001	7	ОП-7															
	38	Z01-Arm2	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	ZOCJU01	АРМ оператора №2	Z1CJ002	8	ОП-8															
	39	Z01-Arm3	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	ZOCJU01	АРМ оператора №3	Z1CJ003	9	ОП-9															
	40	Z01-Arm4	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	ZOCJU01	АРМ оператора №4	Z1CJ004	10	ОП-10															
	41	Z01-Arm5	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	ZOCJU01	АРМ оператора РЗА	Z2CJ001	15	ОП-15															
	42	Z01-Arm6	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	ZOCJU01	АРМ оператора ЭТО	Z3CJ001	16	ОП-16															
43	Z01-Arm7	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	ZOCJU01	АРМ инженерный	Z4CJ001	3	ОП-3																
44	Z01-PRN	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	ZOCJU01	Принтер	Z5CJ001	14	ОП-14																
45	Z02-Arm1	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №2	ZOCJU02	АРМ оператора №1	Z1CJ001	7	ОП-7																
46	Z02-Arm2	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №2	ZOCJU02	АРМ оператора №2	Z1CJ002	8	ОП-8																
Име.№ подл.																	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.КЖ	Лист	5

[illegible]