Table des matières

Matrice de couverture des fixtures - SCE 2.0 Reports v1.3 1
- Matrice de couverture . . . 1
- M184 : émission Z combinée . . . 1
- Dérive de schéma v1.3 - résultat d'audit . . . 2
- Écarts d'implémentation suivis . . . 2
- Reproductibilité . . . 2

Matrice de couverture des fixtures - SCE 2.0 Reports v1.3

Date : 2026-05-14 Test pilote : `crates/pos-fiscal/tests/reports_fixtures.rs` Fixtures source : `docs/20250916_UC_Reports_1.3/`

Reports v1.3 ajoute la suite de rapports X/Z au corpus de certification. Cette phase valide que chaque réponse publiée se désérialise dans notre `SignResult` et que la dérive de schéma v1.3 (suppression du `reportBookingDate` des rapports X) est reflétée dans notre `inputs.rs`.

Matrice de couverture

UC	Événement	Test	Résultat
M180_signReportTurnoverX	X (TurnoverX)	`m180_turnover_x_response_parses`	✓
M181_signReportTurnoverZ	Z (TurnoverZ)	`m181_turnover_z_response_parses`	✓
M182_signReportUserX	R (UserX)	`m182_user_x_response_parses`	✓
M183_signReportUserZ	R (UserZ)	`m183_user_z_response_parses`	✓
M184_signReportTurnoverZUserZ	Z (TurnoverZ + UserZ)	`m184_combined_z_response_parses_and_counters_increm`	✓
InputReport / T1-T8 (événements de staging)	N + P	`input_report_staging_fixtures_parse` (8 trouvés)	✓
v1.3 - X reports omettent `reportBookingDate`	-	`x_reports_omit_report_booking_date`	✓
v1.3 - Z reports incluent `reportBookingDate`	-	`z_reports_include_report_booking_date`	✓

Total : 8 tests, tous passants.

Combiné avec `uc_fixtures.rs` (Basic Set v1.7), le label d'événement R est désormais exercé, complétant le set des 8 lettres : N, P, F, S, I, C, T, R.

M184 : émission Z combinée

Le Z de fin de journée mandaté par la spec est une seule opération GraphQL aliasant à la fois `signReportTurnoverZ` et `signReportUserZ` :

```
mutation M184_signReportTurnoverZUserZ(
  $turnover: ReportTurnoverZInput!
  $user: ReportUserZInput!
  $training: Boolean!
) {
  signReportTurnoverZ(data: $turnover, isTraining: $training) { ...resultFields }
  signReportUserZ(data: $user, isTraining: $training)         { ...resultFields }
}
```

La réponse fixture porte deux payloads `SignResult` dans une seule enveloppe. Le test assert :

- les deux se désérialisent en `SignResult`,
- les deux sont du label d'événement R,
- le `signReportUserZ.fdmRef.totalCounter` est égal à `signReportTurnoverZ.fdmRef.totalCounter + 1` - prouve que le FDM a signé les deux événements séquentiellement dans la même opération atomique,
- les deux réponses référencent le même `fdmId` (un seul FDM dans le setup de test).

Dérive de schéma v1.3 - résultat d'audit

Champ	Changement de spec	Notre `inputs.rs`	Verdict du test
`ReportTurnoverXInput.reportBookingDate`	Supprimé en v1.3	Champ absent dans la struct	✓ correspond
`ReportUserXInput.reportBookingDate`	Supprimé en v1.3	Champ absent dans la struct	✓ correspond
`ReportTurnoverZInput.reportBookingDate`	Requis	`report_booking_date: String`	✓ correspond
`ReportUserZInput.reportBookingDate`	Requis	`report_booking_date: String`	✓ correspond

Aucune modification de code n'a été nécessaire pour l'audit v1.3 - les structs étaient déjà alignées. Les tests fixture attraperont maintenant toute régression qui ré-introduirait le champ sur les rapports X.

Écarts d'implémentation suivis

Ce sont des reports volontaires - la validation fixture ne les requiert pas, mais ils seront repris dans la build de soumission cert :

1. Co-émission de **`trigger_end_of_day_z_report`**. L'actuel `src-tauri/src/commands/report.rs::genera` n'émet que `signReportTurnoverZ`. M184 démontre la double émission canonique selon la spec (TurnoverZ + UserZ dans une seule opération). Les briques existent déjà (`FdmClient::sign_report_user_z`, `ReportUserZInput`) ; ce qui manque c'est (a) une requête DB pour les agrégats par utilisateur sur une date de réservation donnée, et (b) l'orchestration dans la commande Tauri. Reporté à la Phase 10 (polissage UI + dossier) pour pouvoir implémenter la requête DB, la commande et le bouton "Fin de journée" comme un seul changement cohérent plutôt que de l'étaler sur plusieurs phases.
2. Info device FDM dans les payloads Z est actuellement un placeholder dans `build_turnover_data` (fdmId = vide, compteurs = 0). Pour passer contre un vrai FDM, il faut le populer depuis la dernière réponse `FdmClient::status()`. Sera traité en Phase 4 en parallèle du travail de gating opérationnel FDM + sondage de statut.

Reproductibilité

```
cd moyun-pos
cargo test --package pos-fiscal --test reports_fixtures -- --nocapture
```

S'exécute également dans le cadre de la suite de tests workspace complète. Totaux actuels dans le workspace : 190 passants, 0 échec.