GOTの便利な機能活用セミナー

製品データバックアップ、モニタリング、ログ保存機能の活用

GOT（Graphic Operation Terminal）に搭載されている、運用効率を向上させるための3つの主要機能をご紹介します。

- 製品データ/検査データのバックアップ
- PLC/デバイスモニタ機能
- ログ保存機能

アジェンダ：GOTの「便利な機能」で運用を効率化

1

製品データ/検査データのバックアップ

データの保全と管理を容易にする機能

2

PLC/デバイスモニタ機能

アプリ接続なしで現場での迅速な状態確認を可能にする機能

3

ログ保存機能

異常発生時の原因究明をサポートする情報記録機能

1. 製品データと検査データの確実なバックアップ

バックアップ方法	取得データ	活用シーン
カメラのスクリーンショット	画面イメージ	簡易的な画面記録
GOT内部レジスタの参照	内部レジスタ値 (GD5000～5299)	パラメータ値の確認・記録
GOTのハードコピー機能	画面イメージ (SNAP****. BMP)	製品データ一覧、検査設定画面の記録

メーカモードでのハードコピー（Screen Capture）手順

1

メーカモードへ移行

操作モード画面でパスワード **"PREMIUM"** を入力し、メーカモードへ移行します。

2

対象画面の選択

メーカモードで「製品データ一覧」または「検査設定」スイッチを押します。

3

スクリーンショット実行

画面上の「**Screen Capture**」キーを押します。

4

保存

SDカードに **SNAP****.BMP** ファイルが作成されます。

デバイスモニタによる内部レジスタの参照

1 ユーティリティ画面へ

画面左上隅を2秒間押し、「モニタ」→「デバイスモニタ」を選択します。

2 デバイス一括キーを選択

デバイスモニタ画面に切り替わります。

3 アドレス入力

デバイス一括キーを選択し、製品データ先頭アドレス **"GD5000"** を入力します。

4 値の読み出し

デバイス値が読み出され、パラメータ値（20点×15製品）を参照できます。

2. アプリ不要のGOT内蔵モニタリング機能

外部アプリを接続することなく、GOT単体でPLCの状態やデバイス値をモニタリングできます。

モニタリング機能	目的	確認できる情報
デバイスモニタ	デバイス（D, R, GDなど）の現在値を確認	デバイス値の読み出し
PLCモニタ (シーケンスプログラムモニタ)	PLCのラダー回路の状態を確認	当該回路の読み出しと状態

デバイスモニタとPLCモニタの活用方法

デバイスモニタ

1 **画面へのアクセス**

「モニタ」→「デバイスモニタ」を選択します。

2 **デバイス入力**

モニタしたいデバイス（例: D100, R200）を入力します。

3 **値の読み出し**

デバイス値がリアルタイムで読み出されます。

PLCモニタ

(シーケンスプログラムモニタ)

1 **画面へのアクセス**

「モニタ」→「シーケンスプログラムモニタ」を選択します。

2 **対象の入力**

モニタしたいデバイスまたは回路を入力します。

3 **回路の確認**

当該回路が読み出され、ラダーの状態を確認できます。

3. 異常停止時の原因究明を助けるログ保存機能

1 ロギング情報画面へ

「データ管理」→「ロギング情報」を選択します。

2 ログファイルの選択

SDカード（使用時）を選択し、**LOG00001** フォルダを開きます。

3 G2Lファイルの選択

日付の新しい **LOG00001_***.G2L** ファイルにチェックを入れます。

4 テキストファイルへの変換

「G2L→TXTスイッチ」を押し、実行スイッチを押してテキストファイルに変換します。

まとめ：GOTの便利機能で運用効率を向上

今回ご紹介した3つの機能は、現場での**「データの保全」「迅速なトラブルシューティング」「状態の可視化」**に大きく貢献します。

機能	主なメリット
データバックアップ	製品データや検査設定の確実な記録と保全
PLC/デバイスモニタ	外部PC不要で、現場で即座に状態を把握
ログ保存機能	異常発生時の客観的な情報収集と原因究明の迅速化

これらの機能を活用し、GOTの運用効率と保守性を高めましょう。