LABORATUVAR 6 · MODCLOSE 410 Otomatik Kutu Kapatma Makinası

CRA Incident Simulation

Çıktı: In

Ad Soyad	Grup	Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. PaketPro'nun servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. PLC konfigürasyonu değişmiş olabilir; **ışık perdesi parametreleri henüz doğrulanmadı**. Makine çalışıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?

   1)Can güvenliği için makineyi kontrollü durdur, 2) PLC ağ kablosunu çek (asla resetleme!),
   3) Sızılan servis hesabını dondur.

2. **İlk 2 saat:** Egzoz güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?

   Doğrulama: Safety Checksum (F-CRC) yedeğiyle karşılaştırılır ve ışık perdesi fiziksel test edilir.
   Kanıt: PLC RAM imajı, değiştirilen konfigürasyon ve firewall logları.
   Hesap: 03:00'te girilen PaketPro servis hesabı.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?

   Yetkisiz siber erişim şüphesi, etkilenen varlık (MODCLOSE 410 PLC), emniyet riski (ışık perdesi şüphesi) ve uygulanan ilk ağ izolasyonu bilgisi.

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?

   Kök neden: Servis hesabı ihlali. Etki: Emniyet parametresi riski ve duruş.
   Görevler: OT/Güvenlik adli analiz yapıp MFA zorunlu kılar; Bakım ekibi temiz yedeği (backup) yükler; Yönetim resmi CRA bildirimini iletir.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?

   VPN/servis giriş logları, PLC denetim (audit/download) kayıtları, firewall trafik dökümleri (PCAP) ve ışık perdesi fonksiyonel güvenlik test tutanakları.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.