


Kabelliste BV XY, Ort

Version 1.4, Stand 15.05.2026

Definition Kabel: Zuleitung = Kabel von Verteilung zu Bauteil; Verbindung = Kabel von Bauteil zu Bauteil



Bezeichnungn Kabel

Typ	Etage	Raum	Bezeichnung	Typ	Anzahl Adern	angeschlossenes Bauteil	Adernfarbe	Belegung	
L	-01	01	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchten Flur KG	braun	L 230V AC	
						Leuchten miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	-01	01	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Flur KG	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
PR	-01	01	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus KG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von PR-01.07.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
L	-01	02	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchte Keller 1	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	

							gelb/ grün	PE	
S	-01	02	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Keller 1	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
PR	-01	02	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus KG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von PR-01.01.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
FL	-01	03	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Feuchtraumlüfter Waschhaus	braun	L 230V AC	
							schwarz	L, 230V AC, geschalten => Klemme 2	
							grau	- - -	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
L	-01	03	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchte Waschhaus	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	-01	03	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Waschhaus	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	-01	03	02	NYM-J 3x2,5	3	Zuleitung Steckdose Wäschetrockner	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	-01	03	03	NYM-J 3x2,5	3	Zuleitung Steckdose Waschmaschine	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
So	-01	03	01	funk, kein Kabel					
So	-01	03	02	funk, kein Kabel					
PR	-01	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus KG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T-01.03.01	grün		

							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
T	-01	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus KG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von PR-01.01.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
TtA	-01	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus KG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T-01.03.01	grün		
						in der Unterputzdose des T-01.03.01	weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
W	-01	03	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Wassermelder Waschhaus	rot	Alarm	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb		
FL	-01	04	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Feuchtraumlüfter Technik	braun	L 230V AC	
							schwarz	L, 230V AC, geschalten => Klemme 2	
							grau	---	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
L	-01	04	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchten Technik	braun	L 230V AC	
						Leuchten miteinander verbinden	blau	N 230V AC	

							gelb/ grün	PE	
Mo	-01	04	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Magnetventil	braun	L 230V AC	
							schwarz	---	
							grau	---	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	-01	04	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Technik	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	-01	04	02	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdose Netzwerkschrank	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	-01	04	03	???		Zuleitung Wärmepumpe Viessmann			
						entsprechend Vorgabe Heizungsbauer			
						Absicherung noch nicht vorbereitet			
S	-01	04	04	???		Zuleitung PV-Anlage			
						entsprechend Vorgabe Installateur			
						Absicherung noch nicht vorbereitet			
PR	-01	04	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus KG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T-01.04.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
PR	-01	04	01	CAT7	8	Zuleitung Tree Bus KG	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	

							braun	---	
T	-01	04	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus KG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von PR-01.03.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
W	-01	04	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Wassermelder Technik	rot	Alarm	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb		
N	-01	04	01+02	CAT7, Duplex	2x8	Zuleitung Netzwerkdozen Verteilung Smart H.	---	2 x EIA/TIA-568A	
N	-01	04	03	CAT7	8	Zuleitung Netzwerkdose PV-Anlage	---	EIA/TIA-568A	
N	-01	04	04	CAT7	8	Zuleitung Netzwerkdose Heizung	---	EIA/TIA-568A	
L	-01	05	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchte Vorrat	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	-01	05	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Vorrat	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Pa	-01	05	01	CAT7	8	Ableitung Tree Bus KG	weiß (grün)	Tree Bus	
						in der Verteilung NICHT auflegen	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
L	-01	06	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchte Weinkeller	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	

S	-01	06	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Weinkeller	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Pa	-01	06	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus KG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Pa-01.05.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
L	-01	07	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchten Treppenhaus Keller	braun	L 230V AC	
						Leuchten miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	-01	07	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Treppenhaus Keller	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	-01	07	02	NYM-J 3x2,5	3	Zuleitung Steckdose Kühlschrank	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
PR	-01	07	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus KG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Pa-01.06.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Pa	-01	07	02	Anschluss erfolgt über Tree bus EG					
HKV	EG	01		NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Heizkreisverteiler EG 1/2	braun	L 230V AC, Flur EG	
							schwarz	L 230V AC, Kochen/ Essen	
							grau	- - -	

							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
HKV	EG	02		NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Heizkreisverteiler EG 2/2	braun	L 230V AC, Wohnen	
							schwarz	L 230V AC, WC EG	
							grau	- - -	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
L	00	01	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchten Flur EG	braun	L 230V AC	
						Leuchten miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
L	00	01	02	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung LED-Streifen Garderobenschrank	braun	+24V DC	
						Dose setzen, Anschluss erfolgt mit 0,8mm ²	blau	GND DC	
							gelb/ grün	- - -	
L	00	01	03	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung LED-Streifen Handlauf Treppe OG	braun	+24V DC	
						Dose setzen, Anschluss erfolgt mit 0,8mm ²	blau	GND DC	
							gelb/ grün	- - -	
S	00	01	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Flur EG	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Mo	00	01	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Türmotor Haustüre	rot	+24V DC	
							schwarz	GND DC	
							weiß	- - -	
							gelb	Impuls Türöffner	
PR	00	01	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von TP00.01.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Pa	-01	07	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von PR00.01.01	grün		

							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
Pe	00	01	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG von Ro00.02.01	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
TP	00	01	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG von TP00.04.01	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
K	00	01	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Türkontakt Haustüre	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
L	00	02	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Schienensystem Küche	braun	+48V DC	
							schwarz	Dali -	
							grau	Dali +	
							blau	GND DC	
							gelb/ grün	---	
L	00	02	02	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung LED-Streifen Spiegel	braun	+24V DC	
						Dose setzen, Anschluss erfolgt mit 0,8mm ²	blau	GND DC	

							gelb/ grün	- - -	
L	00	02	03	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung LED-Streifen Küchennische	braun	+24V DC	
						Dose setzen, Anschluss erfolgt mit 0,8mm ²	blau	GND DC	
							gelb/ grün	- - -	
L	00	02	04	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung LED-Streifen Küchenschrank	braun	+24V DC	
						Dose setzen, Anschluss erfolgt mit 0,8mm ²	blau	GND DC	
							gelb/ grün	- - -	
L	00	02	051+052	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung LED-Streifen Voute Esszimmer	braun	+24V DC, Kreis 1	
						Dose setzen, Anschluss erfolgt mit 0,8mm ²	schwarz	GND, Kreis 2	
							grau	+24V DC, Kreis 2	
							blau	GND, Kreis 1	
							gelb/ grün	- - -	
L	00	02	06	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Esstischleuchten	braun	L 230V AC	
						Leuchten miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
L	00	02	07	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Wandleuchten Essen	braun	L 230V AC	
						Leuchten miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	02	01 + 04	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Steckdosen Küche	braun	L 230V AC, dauerhaft	
						Alle Steckdosen Essen 5-adrig miteinander	schwarz	L 230V AC, Siebträger	
						verbinden	grau	optional schaltbar	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	00	02	01	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	00	02	02	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	00	02	03	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	02	02	NYM-J 3x2,5	3	Zuleitung Steckdose Mikrowelle	braun	L 230V AC	

							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	02	03	NYM-J 3x2,5	3	Zuleitung Steckdose Kühlschrank	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	02	05	NYM-J 3x2,5	3	Zuleitung Steckdose Backofen	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	02	06	NYM-J 5x2,5	3	Zuleitung Spannungsversorgung Herd	braun	L1 230V AC	
							schwarz	L2 230V AC	
							grau	L3 230V AC	
							blau	N 400V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	02	07	NYM-J 3x2,5	3	Zuleitung Steckdose Spülmaschine	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	02	08	NYM-J 3x2,5	3	Zuleitung Steckdose Blanco Choice	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	02	09	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Steckdosen Essen	braun	L 230V AC	
						Alle Steckdosen Essen 5-adrig miteinander verbinden	schwarz	optional schaltbar	
							grau	optional schaltbar	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
So	00	02	07	Funk, kein Kabel					
Pe	00	02	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG von PR00.01.01	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	

Pe	00	02	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG von Pe00.02.01	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Ro	00	02	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG von Pe00.02.01	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Ro	00	02	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG von TP00.02.01	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Ro	00	02	03	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG von TP00.02.02	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
TP	00	02	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	

						von Pe00.02.01	grün	Tree Bus	
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
TP	00	02	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Pe00.02.02	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
TP	00	02	02	CAT7	8	Ableitung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	
						Dieses Kabel in der Verteilung NICHT	grün		
						auflegen	weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
TtA	00	02	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von TP00.02.01	grün		
						in der UP-Dose des TP00.02.01	weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
Gong	00	02	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Klingelgong	rot	L 12V AC	
							schwarz	N 12V AC	

							weiß	---	
							gelb	---	
K	00	02	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Türkontakt Terrasse links	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
K	00	02	02	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Türkontakt Terrasse rechts	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
K	00	02	03	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Essen links	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
K	00	02	04	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Essen Mitte	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
K	00	02	05	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Essen rechts	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
W	00	02	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Wassermelder Küche	rot	Alarm	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
N	00	02	01	CAT7	8	Zuleitung Netzwerkdose Access-Point EG	---	EIA/TIA-568A	
L	00	03	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Schienensystem Wohnen	braun	+48V DC	
							schwarz	Dali -	
							grau	Dali +	
							blau	GND DC	
							gelb/ grün	---	
L	00	03	021	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung LED-Streifen Voute Wohnen 1/3	braun	+24V DC	

						Dose setzen, Anschluss erfolgt mit 0,8mm ²	blau	GND DC	
							gelb/ grün	- - -	
L	00	03	022+023	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung LED-Streifen Voute Wohnen 2+3/3	braun	+24V DC, Kreis 1	
						Dose setzen, Anschluss erfolgt mit 0,8mm ²	schwarz	GND, Kreis 2	
							grau	+24V DC, Kreis 2	
							blau	GND, Kreis 1	
							gelb/ grün	- - -	
Ro	00	03	01	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	00	03	02	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	00	03	03	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	00	03	04	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	00	03	05	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	00	03	06	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	03	01+02	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Steckdosen Wohnen 1/2	braun	L 230V AC, dauerhaft	
						Alle Steckdosen Essen 5-adrig miteinander	schwarz	L 230V AC, Stehlampe	
						verbinden	grau	optional schaltbar	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	03	03-05	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Steckdosen Wohnen 2/2	braun	L 230V AC, dauerhaft	
						Alle Steckdosen Essen 5-adrig miteinander	schwarz	L 230V AC, Akzentl. Li.	
						verbinden	grau	L 230V AC, Akzentl. Re.	

							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	03	06	NYM-J 5x1,5	3	Zuleitung Steckdose Leinwand	braun	L 230V AC, dauerhaft	
							schwarz	ggf. AUF	
							grau	ggf. AB	
							blau	N 230V AC	
Mo	00	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Ro00.03.06	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
PR	00	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von TP00.03.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Ro	00	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von TP00.03.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Ro	00	03	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Ro00.03.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	

						orange	GND DC	
						weiß (blau)	---	
						blau	---	
						weiß (braun)	---	
						braun	---	
Ro	00	03	03	CAT7	8 Verbindung Tree Bus EG von Ro00.03.02	weiß (grün)	Tree Bus	
						grün		
						weiß (orange)	+24V DC	
						orange	GND DC	
						weiß (blau)	---	
						blau	---	
						weiß (braun)	---	
						braun	---	
Ro	00	03	04	CAT7	8 Verbindung Tree Bus EG von Ro00.03.03	weiß (grün)	Tree Bus	
						grün		
						weiß (orange)	+24V DC	
						orange	GND DC	
						weiß (blau)	---	
						blau	---	
						weiß (braun)	---	
						braun	---	
Ro	00	03	05	CAT7	8 Verbindung Tree Bus EG von Ro00.03.04	weiß (grün)	Tree Bus	
						grün		
						weiß (orange)	+24V DC	
						orange	GND DC	
						weiß (blau)	---	
						blau	---	
						weiß (braun)	---	
						braun	---	
Ro	00	03	06	CAT7	8 Verbindung Tree Bus EG von PR00.03.04	weiß (grün)	Tree Bus	
						grün		
						weiß (orange)	+24V DC	
						orange	GND DC	

							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
TP	00	03	01	CAT7	8	Zuleitung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)		+24V DC
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
K	00	03	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Wohnen Erker links	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
K	00	03	02	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Wohnen Erker Mitte	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
K	00	03	03	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Wohnen Erker rechts	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
K	00	03	04	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Wohnen Straßenseite	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
N	00	03	01	CAT7	8	Zuleitung Netzwerkdose Erker	---	EIA/TIA-568A	
N	00	03	02+03	01+02	2x8	Zuleitung Netzwerk Dosen TV 1+2/4	---	2 x EIA/TIA-568A	
N	00	03	04+05	01+02	2x8	Zuleitung Netzwerk Dosen TV 3+4/4	---	2 x EIA/TIA-568A	
L	00	04	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchte WC EG	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	

							gelb/ grün	PE	
L	00	04	02	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Spiegelleuchte WC EG	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	04	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen WC	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Pe	00	04	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Mo00.03.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
TP	00	04	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus EG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von PR00.04.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
K	00	04	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt WC EG	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
L	00	05	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Wandleuchten Terrasse	braun	L 230V AC	
						Leuchten miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	00	05	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Terrasse	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	

HKV	1. OG	01		NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Heizkreisverteiler 1. OG 1/2	braun	L 230V AC, Büro	
							schwarz	L 230V AC, Bad OG	
							grau	- - -	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
HKV	1. OG	02		NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Heizkreisverteiler 1. OG 2/2	braun	L 230V AC, Schlafen	
							schwarz	L 230V AC, Kind	
							grau	- - -	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
L	01	01	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Wandleuchten Treppenhaus EG-OG	braun	L 230V AC	
						Leuchten miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
L	01	01	02	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Schienensystem Flur 1. OG	braun	+48V DC	
							schwarz	Dali -	
							grau	Dali +	
							blau	GND DC	
							gelb/ grün	- - -	
Ro	01	01	01	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	01	01	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Flur 1. OG	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Pe	01	01	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Pe01.01.02	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	

Pe	01	01	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG von T01.06.01	weiß (grün) grün	Tree Bus	
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
PR	01	01	03	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG von T01.04.01	weiß (grün) grün	Tree Bus	
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Ro	01	01	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG von Pe01.01.02	weiß (grün) grün	Tree Bus	
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
K	01	01	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Flur 1. OG	rot schwarz	Kontakt	
							weiß	- - -	
							gelb	- - -	
N	01	01	01	CAT7	8	Zuleitung Netzwerkdose Access Point 1. OG	- - -	EIA/TIA-568A	
L	01	02	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung LED-Streifen Handlauf	braun	+24V DC	
						Dose setzen, Anschluss erfolgt mit 0,8mm ²	blau	GND DC	
							gelb/ grün	- - -	
Pe	01	02	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	

						von Pe01.01.02	grün	Tree Bus	
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
L	01	03	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchte Büro	braun	L 230V AC	
						Leuchten miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
L	01	03	02	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung LED-Streifen Voute Büro	braun	+24V DC	
						Dose setzen, Anschluss erfolgt mit 0,8mm ²	schwarz	---	
							grau	GND WW	
							blau	GND KW	
							gelb/ grün	---	
Ro	01	03	01	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	01	03	02	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	01	03	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Büro	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
PR	01	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T01.03.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
Ro	01	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	

						von PR01.03.01	grün	Tree Bus	
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
Ro	01	03	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG von Ro01.03.01	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
T	01	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG von Pe01.02.01	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
K	01	03	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Büro links	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
K	01	03	02	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Büro rechts	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
N	01	03	01+02	CAT7, Duplex	2x8	Zuleitung Netzwerkdoen Büro	---	2 x EIA/TIA-568A	
L	01	04	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Spiegelleuchten Bad	braun	L 230V AC	
						Leuchten miteinander verbinden	blau	N 230V AC	

							gelb/ grün	PE	
L	01	04	02	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung LED-Streifen Duschgel-Nische	braun	+24V DC	
						Dose setzen, Anschluss erfolgt mit 0,8mm²	blau	GND DC	
							gelb/ grün	- - -	
L	01	04	031+032	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung LED-Streifen Voute	braun	+24V DC	
						Dose setzen, Anschluss erfolgt mit 0,8mm²	blau	GND DC	
							gelb/ grün	- - -	
Ro	01	04	01	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
FL	01	04	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Feuchtraumlüfter Bad 1. OG	braun	L 230V AC	
							schwarz	L, 230V AC, geschalten => Klemme 2	
							grau	- - -	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
H	01	04	02	NYM-J 3x2,5	3	Zuleitung Steckdose Handtuchheizkörper	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	01	04	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Bad 1. OG	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Pe	01	04	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Ro01.04.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Ro	01	04	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Ro01.03.02	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	

							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
T	01	04	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG von Pe01.04.01	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)		+24V DC
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
K	01	04	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Bad 1.OG	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
L	01	05	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Schienensystem Schlafen	braun	+48V DC	
							schwarz	Dali -	
							grau	Dali +	
							blau	GND DC	
							gelb/ grün	---	
L	01	05	02	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung LED-Streifen Bett	braun	Rot	
							schwarz	+24V DC	
							grau	Weiß	
							blau	Blau	
							gelb/ grün	Grün	
L	01	05	03	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung LED Hängeleuchte Bett links	braun	+24V DC	
							blau	GND DC	
							gelb/ grün	---	
L	01	05	04	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung LED Hängeleuchte Bett rechts	braun	+24V DC	
							blau	GND DC	
							gelb/ grün	---	
Ro	01	05	01	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	

						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	01	05	02	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	01	05	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Steckdosen Schlafen	braun	L 230V AC	
						Alle Steckdosen Essen 5-adrig miteinander	schwarz	optional schaltbar	
						verbinden	grau	optional schaltbar	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Pa	01	05	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T01.05.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Pa	01	05	03	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Pa01.05.02	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
PR	01	05	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T01.05.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	

							braun	---	
Ro	01	05	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG von Pa01.05.03	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
Ro	01	05	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG von Ro01.05.01	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
T	01	05	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG von PR01.01.03	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
Tta	01	05	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG von T01.05.01	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	

Tta	01	05	01	CAT7	8	Ableitung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						Diese Kabel NICHT in der Verteilung	grün		
						auflegen	weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
TN	01	05	01	Funk, kein Kabel					
TN	01	05	02	Funk, kein Kabel					
K	01	05	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Schlafen links	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	- - -	
							gelb	- - -	
K	01	05	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Schlafen rechts	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	- - -	
							gelb	- - -	
L	01	06	01+02	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Deckenleuchten Kind 1.OG	braun	L 230V AC, Leuchte 1	
						Leuchten miteinander verbinden	schwarz	L 230V AC, Leuchte 2	
							grau	- - -	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
L	01	06	03	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Wandleuchten Kind 1. OG	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	01	06	01	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	01	06	02	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	01	06	03	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	

						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	01	06	04	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	01	06	05	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	01	06	06	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	01	06	07	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	01	06	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Steckdosen Kind 1. OG	braun	L 230V AC	
						Alle Steckdosen Essen 5-adrig miteinander	schwarz	optional schaltbar	
						verbinden	grau	optional schaltbar	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
PR	01	06	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T01.06.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Ro	01	06	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von PR01.06.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	

							weiß (braun)	---	
							braun	---	
Ro	01	06	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Ro01.06.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
Ro	01	06	03	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Ro01.06.02	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
Ro	01	06	04	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Ro01.06.03	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
Ro	01	06	05	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Ro01.06.04	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	

							braun	---	
Ro	01	06	06	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG von Ro01.06.05	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
Ro	01	06	07	CAT7	8	Verbindung Tree Bus 1. OG von Ro01.06.06	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
T	01	06	01	CAT7	8	Zuleitung Tree Bus 1. OG	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
K	01	06	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Kind 1. OG, Erker Li.	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
K	01	06	02	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Kind 1. OG, Erker Mi.	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	

K	01	06	03	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Kind 1. OG, Erker Re.	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
K	01	06	04	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Kind 1. OG, Straße Li.	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
K	01	06	05	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Kind 1. OG, Straße Re.	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
N	01	06	01	CAT7	8	Zuleitung Netzwerkdose Kind 1. OG	---	EIA/TIA-568A	
L	01	07	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Wandleuchte Balkon	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	01	07	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Balkon	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
HKV	DG	01		NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Heizkreisverteiler DG 1/2	braun	L 230V AC, Bad DG	
							schwarz	L 230V AC, Büro Anna	
							grau	---	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
HKV	DG	02		NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Heizkreisverteiler DG 2/2	braun	L 230V AC, Gast	
							schwarz	L 230V AC, Abstell	
							grau	---	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
L	02	01	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchte Flur DG	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	

S	02	01	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdose Flur OG	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Pe	02	01	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von PR02.01.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
PR	02	01	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T02.05.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
N	02	01	01	CAT7	8	Zuleitung Access Point DG	- - -	EIA/TIA-568A	
L	02	02	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchte Bad DG	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
L	02	02	02	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Spiegelleuchte Bad DG	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
FL	02	02	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Feuchtraumlüfter Bad DG	braun	L 230V AC	
							schwarz	L, 230V AC, geschalten => Klemme 2	
							grau	- - -	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
H	02	02	02	NYM-J 3x2,5	3	Zuleitung Steckdose Handtuchheizkörper	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	

							gelb/ grün	PE	
Ro	02	02	011	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung KLF50	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	02	02	012	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Ansteuerung KLF 50	rot	AUF	
							schwarz	gemeinsam potentialfrei	
							weiß	- - -	
							gelb	AB	
S	02	02	1	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Steckdosen Bad DG	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	schwarz	optional schaltbar	
							grau	optional schaltbar	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Pa	02	02	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T02.02.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
T	02	02	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Pe02.01.02	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
L	02	03	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchte Büro Anna	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	02	03	01	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	

						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	02	03	02	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	02	03	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Steckdosen Büro Anna	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	schwarz	optional schaltbar	
							grau	optional schaltbar	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
PR	02	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T02.03.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Ro	02	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Ro02.03.02	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Ro	02	03	02	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von PR02.03.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	

							braun	---	
T	02	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T02.02.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
T	02	03	01	CAT7	8	Ableitung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						Diese Kabel NICHT in der Verteilung auflegen	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
K	02	03	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Büro Anna links	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
K	02	03	02	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Büro Anna rechts	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
N	02	03	01+02	CAT7, Duplex	2x8	Zuleitung Netzwerk Dosen Büro Anna	---	2 x EIA/TIA-568A	
L	02	04	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchte Gast	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	02	04	01	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	02	04	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Steckdosen Gast	braun	L 230V AC	

						Steckdosen miteinander verbinden	schwarz	optional schaltbar	
							grau	optional schaltbar	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
PR	02	04	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T02.04.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Ro	02	04	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T02.04.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
T	02	04	01	CAT7	8	Zuleitung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
K	02	04	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Gast	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	- - -	
							gelb	- - -	
N	02	04	01+02	CAT7, Duplex	2x8	Zuleitung Netzwerk Dosen Gast	- - -	2 x EIA/TIA-568A	

L	02	05	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchten Abstell	braun	L 230V AC	
						Leuchten miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	02	05	01	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung Beschattung	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Ro	02	05	021	NYM-J 3x1,5	3	Verbindung Spannungsversorgung KLF50	braun	L 230V AC	
						von nächstgelegener Steckdose (dauerhaft)	blau	N 230V AC	
Ro	02	05	022	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Ansteuerung KLF 50	rot	AUF	
							schwarz	gemeinsam potentialfrei	
							weiß	- - -	
							gelb	AB	
S	02	05	01	NYM-J 5x1,5	5	Zuleitung Steckdosen Abstell	braun	L 230V AC	
						Steckdosen miteinander verbinden	schwarz	optional schaltbar	
							grau	optional schaltbar	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
PR	02	05	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von T02.04.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Ro	02	05	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von PR02.05.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	

							braun	---	
T	02	05	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus DG	weiß (grün)	Tree Bus	
						von PR02.05.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	---	
							blau	---	
							weiß (braun)	---	
							braun	---	
K	02	05	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Fesnterkontakt Abstell	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
L	02	06	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchte Dachboden	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	02	06	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdose Dachboden	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
K	02	06	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Türkontakt Dachbodenklappe	rot	Kontakt	
							schwarz		
							weiß	---	
							gelb	---	
L	03	01	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Wandleuchten Einfahrt	braun	L 230V AC	
						Leuchten miteinander verbinden	blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Mo	03	01	01	A-2Y (L2)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Türsummer Gartentüre			
Mo	03	01	021	YYY-J 5x2,5	5	Zuleitung Motor Tor Einfahrt	braun	L 230V AC, dauerhaft	
							schwarz	optional AUF	

							grau	optional ZU	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Mo	03	01	01	A-2Y (L2)Y 4x2x0,8	4	Zuleitung Steuerung Tor Einfahrt			
S	03	01	01	NY-Y 3x1,5	3	Zuleitung Außensteckdosen Einfahrt	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Wallbox 03.01.011				NY-Y 5x2,5	5	Zuleitung Spannungsversorgung Wallbox	braun	L1 230V AC	
							schwarz	L2 230V AC	
							grau	L3 230V AC	
							blau	N 400V AC	
							gelb/ grün	PE	
Intercom 03.01.01				CAT7	8	Zuleitung Intercom	- - -	EIA/TIA-568A	
						Kabel in den Netzwerkschrank, nicht in die			
						Smart Home Verteilung			
NFC	03	01	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus Außenbereich	weiß (grün)	Tree Bus	
						von Wetter 03.02.01	grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
NFC	03	01	02	CAT7	8	Zuleitung Tree Bus Außenbereich	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	

							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Wallbox	03.01.012			CAT7	8	Verbindung Tree Bus Außenbereich von NFC 03.01.02	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
B(a)	03	01	01	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Außenbewegungsmelder Garage	rot	+24V DC	
							schwarz	GND DC	
							weiß	- - -	
							gelb	Impuls	
B(a)	03	01	02	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	4	Zuleitung Außenbewegungsmelder Fassade	rot	+24V DC	
							schwarz	GND DC	
							weiß	- - -	
							gelb	Impuls	
N	03	01	01	CAT7	8	Zuleitung Netzwerkdose Kamera Garage	- - -	EIA/TIA-568A	
						Kabel in den Netzwerkschrank, nicht in die			
						Smart Home Verteilung			
L	03	02	01-03	NYN-J 5x2,5	5	Zuleitung Beleuchtung Garten West	braun	L 230V AC, Leuchte 1	
							schwarz	L 230V AC, Leuchte 2	
							grau	L 230V AC, Leuchte 3	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	03	02	01	NYN-J 3x1,5	3	Zuleitung Außensteckdose Garten West	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Alarm	03	02	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus Außenbereich	weiß (grün)	Tree Bus	

						von Wetter 03.02.01	grün	Tree Bus	
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
Wetter	03	02	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus Außenbereich von NFC 03.01.02	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	
							orange	GND DC	
							weiß (blau)	- - -	
							blau	- - -	
							weiß (braun)	- - -	
							braun	- - -	
N	03	02	01	CAT7	8	Zuleitung Netzwerkdose Kamera Garage Kabel in den Netzwerkschrank, nicht in die Smart Home Verteilung	- - -	EIA/TIA-568A	
L	03	03	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Deckenleuchte Garage	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	03	03	01	NYM-J 3x1,5	3	Zuleitung Steckdosen Garage Steckdosen miteinander verbinden	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	03	03	02	NYM-J 3x2,5	3	Zuleitung Steckdosen E-Bike 1/2, Garage	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
S	03	03	03	NYM-J 3x2,5	3	Zuleitung Steckdosen E-Bike 2/2, Garage	braun	L 230V AC	
							blau	N 230V AC	
							gelb/ grün	PE	
Pa	03	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus Außenbereich von T03.03.01	weiß (grün)	Tree Bus	
							grün		
							weiß (orange)	+24V DC	

						orange	GND DC	
						weiß (blau)	- - -	
						blau	- - -	
						weiß (braun)	- - -	
						braun	- - -	
Pa	03	03	01	CAT7	8	Verbindung Tree Bus Außenbereich von Wallbox03.01.01	weiß (grün) grün	Tree Bus
						weiß (orange)	+24V DC	
						orange	GND DC	
						weiß (blau)	- - -	
						blau	- - -	
						weiß (braun)	- - -	
						braun	- - -	
N	03	03	01	CAT7	8	Zuleitung Access Point Garage	- - -	EIA/TIA-568A
L	03	04	01-03	NYJ-J 5x2,5	5	Zuleitung Beleuchtung Garten Ost	braun	L 230V AC, Leuchte 1
						schwarz	L 230V AC, Leuchte 2	
						grau	L 230V AC, Leuchte 3	
						blau	N 230V AC	
						gelb/ grün	PE	
S	03	04	01	NYJ-J 3x1,5	3	Zuleitung Außensteckdose Garten Ost	braun	L 230V AC
						blau	N 230V AC	
						gelb/ grün	PE	
N	03	04	01	CAT7	8	Zuleitung Kamera Garten Ost	- - -	EIA/TIA-568A
						Kabel in den Netzwerkschrank, nicht in die		
						Smart Home Verteilung		