LAB 5 · BIESSE ROVER A 1632 SMART

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad Ömer Can Gümüş | Grup Gece - 245541008 | Tarih 30.10.2026

Senaryo: Component X · sürüm 2.4 · CVE-XXXX-XXXX · CVSS 9.8 · yama var (varsayımsal).
Bunlar makine için doğrulanmış değil; bileşen, etkilenen sürüm ve erişilebilirlik kontrol edilmeli.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Component X (varsayımsal kontrol yazılımı)
Sürüm	2.4 (senaryo)
CVE	CVE-XXXX-XXXX (yer tutucu)
Önem	Critical · CVSS 9.8 (senaryo)
Yama	Senaryoda mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   Uygulanabilirlik bilinmiyor: kılavuzda bu bileşen/SBOM ve 2.4 sürümü yok.
   Etkilenen sürüm ve saldırı yolu doğrulanmadan kaydı makineye bağlamam.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Bu varsayımsal kayıt tek başına derhal üretimi durdurma kanıtı değildir.
   Gerçek istismar veya emniyet riski varsa onaylı güvenli duruş prosedürü uygulanır.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Doğrudan uygulamam: üretici bildirimi, tam sürüm, bütünlük ve yedek kontrolü.
   Temsilî çevrimdışı testten sonra planlı bakımda, geri dönüş planıyla dağıtırım.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   NC/kontrol yazılımı, I/O, koruyucu veya emniyet işleviyle ilişkisini belirlerim.
   Etkilenme ihtimali varsa yetkin personel test planıyla işlevleri yeniden doğrular.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   Yama gecikirse gereksiz hizmeti kapatır, bağlantıyı izole eder ve erişimi daraltırım.
   İzleme/kayıt kurar; gerekçe, sorumlu ve yeniden değerlendirme tarihini yazarım.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

Kaynak yaklaşımı: NIST SP 800-82 Rev. 3 (OT yama yönetimi) · CISA SBOM Consumption Guide. Makineye özel CVE doğrulanmamıştır.