

راهنمای وب متدهای استفاده شده

نام وب متد: GetDisconnectFeeders			
عملکرد: نمایش فیدرهای خاموش			
نوع وب متد: REST		آدرس دسترسی: http://IPAddress/EmergencyReport	
نام پارامتر	نوع داده	توضیح	اجباری
ورودی‌ها: ورودی به صورت یک عبارت جیسون با پارامترهای زیر می باشد. (JsonBody)			
Arealds	List<int>	لیست ناحیه ها (امور ها)	✓
خروجی‌ها: خروجی به صورت یک کلاس Json به صورت زیر می باشد			
Message	string	متن پیام	
IsSuccessfull	boolean	در صورت عدم بروز خطا مقدار true و در صورت برخورد به خطا مقدار false را برمی گرداند	
Data	Object	اطلاعات بازگشتی که به شکل زیر می باشد	
WholeDisconnectFeeders	List	لیست فیدر های خاموش، به طوری که کل فیدر قطع می باشد	
AreaId	int	شناسه ناحیه فیدر فشار متوسط	
Area	string	اسم ناحیه فیدر فشار متوسط	
MPPostCode	string	کد GIS پست فوق توزیع	
MPPostName	string	نام پست فوق توزیع	
MPFeederCode	string	کد GIS فیدر فشار متوسط	
MPFeederName	string	نام فیدر فشار متوسط	
IsDisconnectMPFeeder	boolean	آیا منجر به قطع فیدر شده است؟	
PartialDisconnectFeeders	List	لیست فیدر های خاموش، به طوری که بخشی از فیدر قطع می باشد	
AreaId	int	شناسه ناحیه خاموشی فیدر فشار متوسط	
Area	string	اسم ناحیه خاموشی فیدر فشار متوسط	
MPPostCode	string	کد GIS پست فوق توزیع	
MPPostName	string	نام پست فوق توزیع	
MPFeederCode	string	کد GIS فیدر فشار متوسط	
MPFeederName	string	نام فیدر فشار متوسط	
IsDisconnectMPFeeder	boolean	آیا منجر به قطع فیدر شده است؟	
نمونه خروجی :		نمونه ورودی :	
<pre>{ "Arealds" : [2,3] }</pre>		<pre>{ "IsSuccess": true, "ErrorMessage": null, "Data": { "WholeDisconnectFeeders": [{ "AreaId": 3, "Area": "امور غرب", "MPPostCode": "HVS3457620", "MPPostName": "رکاب 3", "MPFeederCode": "59P", "MPFeederName": "326", "IsDisconnectMPFeeder": true }, { "AreaId": 2, "Area": "امور شرق", "MPPostCode": "", "MPPostName": "رکاب 7", "MPFeederCode": "63", "MPFeederName": "712", "IsDisconnectMPFeeder": true }], "PartialDisconnectFeeders": [{ "AreaId": 2, "Area": "امور شرق", "MPPostCode": "A954A47E-F83E-4063-803F-E8918CD6F99", "MPPostName": "رکاب 1", "MPFeederCode": "20322", "MPFeederName": "102", "IsDisconnectMPFeeder": false }, { "AreaId": 2, "Area": "امور شرق", "MPPostCode": "A954A47E-F83E-4063-803F-E8918CD6F99", "MPPostName": "رکاب 1", "MPFeederCode": "20377", "MPFeederName": "103", "IsDisconnectMPFeeder": false }] } }</pre>	