

راهنمای وب متدهای استفاده شده

نام وب متد: GetOnlineDisconnectPower		عملکرد: نمایش میزان بار قطع شده کل شرکت	
نوع وب متد: REST		آدرس دسترسی: http://IPAddress/EmergencyReport	
نام پارامتر	نوع داده	توضیح	اجباری
ورودی‌ها: ورودی به صورت یک عبارت جیسون با پارامترهای زیر می باشد. (JsonBody)			
PersianDate	string	تاریخ شمسی	✓
Time	string	زمان (ساعت و دقیقه)	✓
خروجی‌ها: خروجی به صورت یک کلاس Json به صورت زیر می باشد			
Message	string	متن پیام	
IsSuccessfull	boolean	در صورت عدم بروز خطا مقدار true و در صورت برخورد به خطا مقدار false را برمی گرداند	
Data	Object	اطلاعات بازگشتی که به شکل زیر می باشد	
DisconnectPower	double	میزان بار قطع شده کل شرکت (مگاوات) در تاریخ و ساعت داده شده	
نمونه خروجی :		نمونه ورودی :	
<pre>{ "IsSuccess": true, "ErrorMessage": null, "Data": { "DisconnectPower": 1032.65 } }</pre>		<pre>{ "PersianDate" : "1401/04/11", "Time" : "10:10" }</pre>	

راهنمای وب متدهای استفاده شده

نام وب متد: GetOnlineActivePower		عملکرد: نمایش بار آنلاین کل شرکت	
نوع وب متد: REST		آدرس دسترسی: http://IPAddress/EmergencyReport	
نام پارامتر	نوع داده	توضیح	اجباری
ورودی‌ها: ورودی به صورت یک عبارت جیسون با پارامترهای زیر می باشد. (JsonBody)			
PersianDate	string	تاریخ شمسی	✓
Time	string	زمان (ساعت و دقیقه)	✓
خروجی‌ها: خروجی به صورت یک کلاس Json به صورت زیر می باشد			
Message	string	متن پیام	
IsSuccessfull	boolean	در صورت عدم بروز خطا مقدار true و در صورت برخورد به خطا مقدار false را برمی گرداند	
Data	Object	اطلاعات بازگشتی که به شکل زیر می باشد	
ActivePower	double	بار کل آنلاین شرکت (مگاوات)	
PersianDate	string	تاریخ ثبت شده بار آنلاین (نزدیک ترین به تاریخ و زمان ورودی)	
Time	string	زمان ثبت شده بار آنلاین (نزدیک ترین به تاریخ و زمان ورودی)	
نمونه خروجی:		نمونه ورودی:	
<pre>{ "IsSuccess": true, "ErrorMessage": null, "Data": { "ActivePower": 1290.18, "PersianDate": "1401/04/11", "Time": "10:15" } }</pre>		<pre>{ "PersianDate": "1401/04/11", "Time": "10:12" }</pre>	

راهنمای وب متدهای استفاده شده

نام وب متد: GetDisconnectFeeders			
عملکرد: نمایش فیدرهای خاموش		آدرس دسترسی: http://IPAddress/EmergencyReport	
نوع وب متد: REST			
نام پارامتر	نوع داده	توضیح	اجباری
ورودی‌ها: ورودی به صورت یک عبارت جیسون با پارامترهای زیر می باشد. (JsonBody)			
Arealds	List<int>	لیست ناحیه ها (امور ها)	✓
خروجی‌ها: خروجی به صورت یک کلاس Json به صورت زیر می باشد			
Message	string	متن پیام	
IsSuccessfull	boolean	در صورت عدم بروز خطا مقدار true و در صورت برخورد به خطا مقدار false را برمی گرداند	
Data	Object	اطلاعات بازگشتی که به شکل زیر می باشد	
WholeDisconnectFeeders	List	لیست فیدر های خاموش، به طوری که کل فیدر قطع می باشد	
AreaId	int	شناسه ناحیه فیدر فشار متوسط	
Area	string	اسم ناحیه فیدر فشار متوسط	
MPPostCode	string	کد GIS پست فوق توزیع	
MPPostName	string	نام پست فوق توزیع	
MPFeederCode	string	کد GIS فیدر فشار متوسط	
MPFeederName	string	نام فیدر فشار متوسط	
IsDisconnectMPFeeder	boolean	آیا منجر به قطع فیدر شده است؟	
PartialDisconnectFeeders	List	لیست فیدر های خاموش، به طوری که بخشی از فیدر قطع می باشد	
AreaId	int	شناسه ناحیه خاموشی فیدر فشار متوسط	
Area	string	اسم ناحیه خاموشی فیدر فشار متوسط	
MPPostCode	string	کد GIS پست فوق توزیع	
MPPostName	string	نام پست فوق توزیع	
MPFeederCode	string	کد GIS فیدر فشار متوسط	
MPFeederName	string	نام فیدر فشار متوسط	
IsDisconnectMPFeeder	boolean	آیا منجر به قطع فیدر شده است؟	
نمونه خروجی :		نمونه ورودی :	
<pre>{ "Arealds" : [2,3] }</pre>		<pre>{ "IsSuccess": true, "ErrorMessage": null, "Data": { "WholeDisconnectFeeders": [{ "AreaId": 3, "Area": "امور غرب", "MPPostCode": "HVS3457620", "MPPostName": "رکاب 3", "MPFeederCode": "59P", "MPFeederName": "326-", "IsDisconnectMPFeeder": true }, { "AreaId": 2, "Area": "امور شرق", "MPPostCode": "", "MPPostName": "رکاب 7", "MPFeederCode": "63", "MPFeederName": "712-", "IsDisconnectMPFeeder": true }], "PartialDisconnectFeeders": [{ "AreaId": 2, "Area": "امور شرق", "MPPostCode": "A954A47E-F83E-4063-803F-E8918CD6F99", "MPPostName": "رکاب 1", "MPFeederCode": "20322", "MPFeederName": "102-", "IsDisconnectMPFeeder": false }, { "AreaId": 2, "Area": "امور شرق", "MPPostCode": "A954A47E-F83E-4063-803F-E8918CD6F99", "MPPostName": "رکاب 1", "MPFeederCode": "20377", "MPFeederName": "103-", "IsDisconnectMPFeeder": false }] } }</pre>	