

راهنمای وب متدهای استفاده شده

نام وب متد: GetCurrentAndFutureOutageList			
عملکرد: نمایش خاموشی های جاری و آینده (با شناسه قبض و کد ناحیه)			
نوع وب متد: REST			
آدرس دسترسی: http://IPAddress/Raya			
نام پارامتر	نوع داده	توضیح	اجباری
ورودیها: ورودی به صورت یک عبارت جیسون با پارامترهای زیر می باشد. (JsonBody)			
from_date	string	تاریخ ابتدا	✓
to_date	string	تاریخ انتها	✓
username	string	نام کاربری	✓
password	string	رمز عبور	✓
shenase_ghabz	string	شناسه قبض	
city	int	کد پست توزیع	
خروجیها: خروجی به صورت یک کلاس Json به صورت زیر می باشد			
success	bool	در صورت عدم بروز خطا مقدار true و در صورت برخورد به خطا مقدار false را برمی گرداند	
message	string	متن خطای احتمالی	
outagelist	Json Array	لیست خاموشیها که در قالب کلاس و دارای فیلدهای زیر می باشد	
reg_date	string	تاریخ ثبت	
registerer	string	کاربر ثبت کننده	
reason_outage	string	دلیل خاموشی	
outage_date	string	تاریخ خاموشی	
outage_time	string	ساعت خاموشی	
is_planned	boolean	با برنامه	
address	string	آدرس خاموشی	
city	int	کد ناحیه	
outagenumber	int	شماره خاموشی	
نمونه ورودی :		نمونه خروجی :	
<pre>{ "success": true, "message": "تعداد 2 خاموشی یافت شد", "outageList": [{ "reg_date": "1401/05/02", "registerer": "Admin", "reason_outage": "", "outage_date": "1401/05/02", "outage_time": "12:00", "is_planned": true, "address": "آذر آب", "outage_number": 4009921774, "city": 2 }, { "reg_date": "1401/05/02", "registerer": "Admin", "reason_outage": "", "outage_date": "1401/05/02", "outage_time": "12:00", "is_planned": true, "address": "خ امام سمت راست- پاساژ اسلاخی", "outage_number": 4009921776, "city": 2 }] }</pre>		<pre>{ "from_date": "1401/05/01", "to_date": "1401/05/30", "username": "Raya123", "password": "Raya@123Tazarv", "city": 2, "shenase_ghabz": "1234567890123" }</pre>	