

福州市经济和信息化委员会关于印发《福州市电力用户涉网安全管理规定》的通知

2017-05-16 16:05:00 来源：经委 字号：大 中 小

各县（市、区）经信局、国网福州供电公司：

为进一步加强电力用户涉网安全管理，防止人身触电伤亡、设备损坏以及危害公共安全、损害公共利益的电力事故的发生，我委根据有关法律法规，制定了《福州市电力用户涉网安全管理规定》。现印发给你们，请你们按照文件要求认真贯彻执行。

附件：福州市电力用户涉网安全管理规定

福州市经济和信息化委员会

2017年4月28日

附件

福州市电力用户涉网安全管理规定

一、总则

第一条 为加强电力用户涉网安全管理，防止人身触电伤亡、设备损坏以及危害公共安全、损害公共利益的电力事故的发生，根据《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、GB26860-2011《电力安全工作规程：发电厂和变电站电气部分》（以下简称《电力安全工作规程》）和《供电营业规则》，制定本规定。

第二条 本规定中用户涉网电力设施是指与电网相连接的高压电气设备、变压器及配电房中的低压电气设备。本规定所指电力用户涉网安全，是指电力用户受电设施的建设、运行维护管理等存在安全质量隐患，涉及电网安全、稳定、可靠运行。

第三条 本规定适用范围为福州市行政区域范围内经专用变压器供电的电力用户（以下简称用户）。

第四条 用户涉网安全管理实行地方属地监管、企业主体责任的原则。县级以上电力行政主管部门应加强辖区内的用户的涉网安全；供电企业应负责开展用户涉网安全检查，跟踪用户涉网安全的整改情况；用户应对确保涉网安全有足额的投入，并对所属产权的涉网安全负主体责任。

二、电力用户涉网电力设施建设方面

第五条 涉网电力设施建设工程应实行全过程安全质量管理，严格执行国家、地方及电力行业标准、规范的有关规定，严格执行《工程建设标准强制性条文—电力工程部分》，满足涉网安全的要求。

第六条 用户受电工程市场应执行《福建能源监管办关于印发〈福建省电力用户受电工程市场监管暂行办法〉的通知》（闽监能市场【2014】106号）及其实施细则有关要求。对新装、增容用户必须委托具有《承装（修、试）电力设施许可证》资质的企业进行安装与调试。竣工验收应经过验收委员会或验收小组验收合格后方可转入运行，竣工验收委员会或竣工验收小组一般由县（区）及以上电力行政主管部门、建设单位、质检单位、电力企业、施工单位、设备制造商（供应商）组成。竣工验收委员会主任或小组组长由电力行政管理部门派出人员担任。

第七条 用户执行其行业颁发的电气规程制度如与电力行业标准或规程有矛盾时，应先从与供电企业沟通，达成确保安全的协议，并报电力行政主管部门备案。当不能达成一致意见时，应由电力行政主管部门裁定。

第八条 供电企业应依据《供电

营业规则》要求履行相应职责，提供优质服务，优化供电方案，在审图环节提供保障涉网安全的意见和建议，在中间检查和竣工检验等环节提供咨询、指导的服务。

第九条 重要电力用户供电电源及自备应急电源配置方案应按照国家规定和DB35/T 1036-2013《10千伏及以下电力用户业扩工程技术规范》、《福建省重要电力用户供电电源及自备应急电源配置监督管理实施办法（试行）》等有关要求，配置足够其保安负荷容量的自备应急电源；供电电源、自备电源之间必须装设切换装置和可靠的机械（或电气）联锁装置。

第十条 电气设备验收合格具备受电条件的，用户应向供电企业提交送电申请并附电气设备验收（试验）报告和竣工图纸等有关资料，由供电企业确认满足送电条件后按规定程序启动送电。

三、电力用户涉网电力设施运行维护及事故处理方面

第十一条 用户配电房应建立以下安全用电管理制度：

- （一）配电房设备运行负荷记录制度。
- （二）配电房设备档案管理及设备缺陷处理记录制度。
- （三）工作票、操作票制度（适用于10千伏双电源用户以及35千伏及以上用户）。
- （四）现场运行规程（含交接班制度、自备电源操作规程等）

第十二条 用户配电房应悬挂张贴高低压电气设备一次系统接线图，接线图设备技术参数标注与编号应与实际相一致。

第十三条 用户配电房高低压开关柜应具备双重名称、编号、开关名称及开关编号，做到字迹工整、标志清晰。

第十四条 用户配电房应配备必要的器具，包括：绝缘棒、验电笔、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、消防灭火器、应急灯等。按《电力安全工作规程》规定进行定期试验，试验合格方可使用。

第十五条 35千伏及以上的用户在高低压电气设备上进行检修、试验、倒闸操作应按照《电力安全工作规程》的要求，做好保证安全的组织措施和技术措施，严格执行倒闸操作票和工作票制度。

10千伏及以下用户可参照执行，若无法执行，应有确保以上作业安全可靠的措施。

第十六条 双（多）电源用户与电网系统联络的开关操作，必须接受供电企业调度机构的调度管理，严禁自行改变设备的状态。

第十七条 供电企业或检修单位到用户电气设备上工作，应依据《电力安全工作规程》执行工作票制度。具体流程为：用户相关主管签发（可委托供电企业或检修单位签发）——用户当值持证电工许可（可委托供电企业或检修单位许可）——供电企业或检修单位开始工作。签发、许可、监护职责等安全责任应在检修合同或供用电合同中予以明确。

第十八条 在用户涉网电气设备上作业的电工必须经过电工专业技能的培训，取得《电工进网作业许可证》后方准上岗作业。其人数应按照《福建能源监管办关于印发高压电力用户电工配置要求(试行)的通知（闽监能资质〔2015〕18号）》的要求进行配备。

第十九条 用户电气设备投运后应按有关电气技术规程规定的周期委托有资质的试验单位进行预防性试验。（原则上每三年开展一次，因客观原因无法三年内开展预防性试验的，经声响及外观检查无异常现象时，可以适当延长，最长不得超过五年）用户在取得试验报告后一周内应将盖有单位公章的试验报告复印件报供电公司备案。

第二十条 用户委托有资质的单位对电气设备代管代维的，应与代管代维单位签订有关协议，明确双方责任。

第二十一条 用户电气设备发生火灾、损坏以及发生人身触电伤亡等事故时，应马上断开相关电源开关，保护好事故现场并及时向电力行政主管部门及供电企业报告。供电企业用电检查人员接到报告后应及时赶到现场协助有关部门参与对事故的调查分析。

第二十二条 电力行政主管部门对于电气事故要本着四不放过的原则（即事故原因不清楚不放过，事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过，事故责任者没有受到处罚不放过），要求供电公司对事故进行分析、处理，提出反事故措施，按有关规定填写事故报告，并书面上报当地电力行政主管部门。

四、监督管理

第二十三条 国网福州供电公司应当常态化开展用电检查工作。供电公司为用户签订的供用电合同时就必须就用电检查事宜予以明确，并定期开展对用户进行用电检查、帮助用户提高安全用电管理。用户依据供用电合同约定接受检查并为用电检查提供方便。电力行政管理部门根据供电企业用电检查的隐患情况及对用户执行本规定情况进行督查。

第二十四条 电力行政主管部门对供电企业、用户违反本实施办法有关规定，危害公共安全、损害公共利益行为及其处理情况，可以向社会公布。

五、罚则

第二十五条 供电企业用电检查人员依据供用电合同约定定期深入现场进行安全检查，发现用户涉网存在安全隐患的，应及时向用户发出隐患告知书，并且跟踪落实用户整改情况；对于拒不整改的用户，供电企业报至电力行政主管部门，电力行政主管部门核实无误后，依据法律法规予以行政处罚，对于涉网隐患严重可能危及公共安全或损害公众利益的，供电企业报至电力行政主管部门批准后予以中止供电，直至缺陷消除。

六、附则

第二十六条 本规定自发布之日起执行。原《福州市用户电力设备安全管理规定》（榕经信能源〔2006〕219号）同时废止。

第二十七条 本规定涉及的法律法规及国家标准以最新版本为准。

[收藏](#) [打印](#) [关闭](#)

[网站地图](#) | [联系我们](#) | [使用帮助](#)



Copyright 2009 福州市人民政府 All Rights Reserved
网站标识码：3501000001 公安备案号：35010402350168 闽ICP备11009988号
福州市人民政府办公厅 主办 福州市大数据发展管理委员会 承办 邮箱：fz_szf@sina.com

