Buildroot 系统

截屏工具使用



正点原子公司名称 ：广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台：www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 ：http://www.openedv.com/forum.php

正点原子淘宝店铺 ：https://openedv.taobao.com

正点原子官方网站 ：www.alientek.com

正点原子 B 站视频 ：https://space.bilibili.com/394620890

电话：020-38271790 传真：020-36773971

请关注正点原子公众号，资料发布更新我们会通知。



扫码关注正点原子公众号

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿：	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2024.05.08
V1.1	适配 ATK-DLRK3506	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2025.04.10

目录

前言 5
第一章 Buildroot 系统截屏工具使用 7
1.1 开启系统截图功能.....8
1.2 开始截图.....8

前言

鉴于正点原子用户问过如何截取开发板屏幕上的内容，笔者写下这篇文档方便大家参考。

在使用 Buildroot 系统的时候，我们开发的界面在某些时候想截取下来保存，大家可能会使用 UI 框架里相关 Api 来保存这个程序的截图。实际上 weston 这个桌面有自带的截屏工具，使用截屏工具可以保存屏幕上的图片为一张 png 格式的图片，方便大家做产品文案说明，毕设 UI 截图等场景。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 Buildroot 系统截屏工具使用

本章教大家使用 Buildroot 系统自带的截屏工具。

1.1 开启系统截图功能

在嵌入式里流行用 Weston 通常作为系统的默认启动程序或桌面环境的一部分，用于用户交互和应用程序管理。并且 Weston 自带一个截屏工具 weston-screenshooter。默认是没有开启截图功能的。我们需要修改根文件系统里的这个配置文件/etc/init.d/S49weston。

请注意，rk3506 nand 类型核心板出厂系统默认为只读文件系统，请先烧写可读写固件的系统再进行操作。

vi /etc/init.d/S49weston

在下图位置添加“--debug”。保存之后，重启系统即可使用 weston-screenshooter 截取 weston 桌面上所显示的内容。

```
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          weston
# Required-Start:    mountvirtfs
# Required-Stop:
# Should-Start:
# Should-Stop:
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Linux weston daemon
### END INIT INFO

PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin"

# Load default env variables from profiles(e.g. /etc/profile.d/weston.sh)
. /etc/profile

start_weston()
{
        /usr/bin/weston --debug&
}

stop_weston()
{
        killall weston
}

case "$1" in
```

1.2 开始截图

重启之后，直接执行 weston-screenshooter。将以日期命名保存一张 png 截图到当前路径下。如下图，拷贝到 PC 上查看/使用即可。

本次以 ATK-DLRK3588 为例。

weston-screenshooter

```
root@ATK-DLRK3588:/# weston-screenshooter
root@ATK-DLRK3588:/# ls
bin             data  etc   info  lib64       lost+found  mnt  opt   rockchip-test  run   sdcard  system  udisk     usr  vendor
busybox.fragment  dev   home  lib   linuxrc     media       oem  proc  root           sbin  sys     tmp     userdata  var  wayland-screenshot-2024-05-08_09-57-05.png
root@ATK-DLRK3588:/#
```