

ПОЧТА ДЛЯ КОДОВ

Mail Code Inbox

Приложение Home Assistant рядом с Xprinter Label

Что оно делает

Создаёт адреса вида **alice@mail.bmssmart.uz**, принимает письма и показывает коды регистрации в одном кабинете.

Установка — 5 шагов

1 Откройте магазин

Home Assistant → Настройки → Приложения → Магазин приложений → меню с тремя точками → **Проверить обновления**.

2 Установите приложение

Найдите **Mail Code Inbox**. Репозиторий уже подключён вместе с Xprinter Label.

3 Задайте два секрета

В настройках задайте пароль **admin_password** (12+ символов) и отдельный случайный ключ **api_key** (24+). Домен оставьте **mail.bmssmart.uz**.

4 Проверьте сеть и запустите

Порты: веб **3010**, входящая почта **25**. Запустите приложение и включите «Автоматическое обновление».

5 Создайте первый адрес

Нажмите «Открыть веб-интерфейс», войдите с **admin_password** и создайте, например, **test@mail.bmssmart.uz**.

01 / ДОСТАВКА ПОЧТЫ

Настройте домен и порт

Для писем из интернета приложению нужны две DNS-записи и открытый входящий TCP-порт 25.

А-запись

Имя: mx.mail

Адрес: ваш публичный IPv4

Cloudflare: DNS only (серая тучка)

MX-запись

Имя: mail

Почтовый сервер: mx.mail.bmssmart.uz

Приоритет: 10

Роутер и провайдер

Перенаправьте входящий **TCP 25** на локальный IP Home Assistant. Нужны публичный IP и разрешённый входящий порт 25.

Почту основного домена bmssmart.uz не меняйте: его существующие MX-записи остаются как есть.

Если у провайдера CGNAT или закрыт порт 25, прямая доставка не заработает. Тогда нужен внешний почтовый релей.

02 / ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

Проверьте получение кода

1 Откройте кабинет

Кнопка «Открыть веб-интерфейс» в Home Assistant или **`http://homeassistant.local:3010`** в домашней сети.

2 Создайте адрес

Например, **`test@mail.bmssmart.uz`**. Адрес должен быть включён.

3 Отправьте письмо

Из другого почтового сервиса отправьте письмо с текстом «Ваш код: 482913».

4 Проверьте результат

Письмо и выделенный код должны появиться в кабинете.

Если письмо не появилось

Проверьте MX и A-записи, режим DNS only, публичный IP, проброс TCP 25 и журналы приложения. На неизвестный адрес сервер отвечает 550.

Лимиты и хранение

Фиксированного лимита адресов нет. Письмо — до **5 МБ**; в списке видны **100 последних**; по умолчанию письма хранятся **30 дней**. Лимит 200 правил Cloudflare Email Routing здесь не применяется.

Держите порт 3010 в локальной сети. Для доступа из интернета к кабинету понадобится отдельный HTTPS-прокси.

03 / ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА

Подключение BMS ERP

Работа через сервер ERP: браузер → сервер ERP → Mail Code Inbox. Ключ API нельзя помещать в браузерный код.

Адрес и авторизация

Адрес сервиса: `http://homeassistant.local:3010`

Заголовок: `X-API-Key: ваш api_key`

Получить список адресов

GET /api/erp/addresses

Возвращает созданные ящики и домен.

Создать адрес

POST /api/erp/addresses

JSON: `{"localPart": "alice", "label": "Алиса"}`. Повторный запрос вернёт тот же адрес.

Получить последний код

GET /api/erp/codes/latest

Параметры: `address=alice@mail.bmssmart.uz` и, при необходимости, `since`=время в миллисекундах Unix. Без `since` поиск идёт за последние 10 минут.

Статус интеграции

API и серверный адаптер готовы в GitHub. Сам код BMS ERP пока не менялся — его бэкенд нужно подключить к этим методам.

Инструкция и исходный код:

github.com/optomtr/xprinter-homeassistant-addon