

Kext / Info.plist Düzenlemesi

Gerekenler;

- 1 10.8.5 yada üstü (Burada uygulanan yöntemler 10.8.4 öncesi için uygun değildir)

Araçlar:

- 1 IORegistryExplorer, IOJones
- 2 Plist Düzenleme Araçları - Xcode, Property List Editor, Plist Editor, yada TextEdit
- 3 Kext kurulum aracı - [KCPM Utility \(Gelişmiş Kext Kurma Uygulaması\)](#)

I. Broadcom WiFi

A.Wi-Fi kartınızın Aygıt kimliğini belirleyin (DEVICE-ID)

- 1 DPCIManager indirin: [DPCIManager \(Donanım Bilgileri Gösterme Uygulaması\)](#)
- 2 DPCIManager / PCI içinde Vendor-ID 14E4 (Broadcom) ya da 168E (Atheros) bulun.
- 3 Desteklenen bu Device-ID'yi not edin.
- 4 BCM943225 için desteklenen Vendor/Device ID=14E4/435

B. Info.plist Düzenleme

- 1 S/L/E/IO80211Family.kext yedeğini alın.
- 2 S/L/E/IO80211Family.kext Masaüstüne kopyalayın.
- 3 Masaüstü/IO80211Family.kext/Contents/Plugins/AirPortBrcm4360.kext/Contents/Info.plist dosyasını Editor ile açın.
- 4 Açtığınız dosyada IONameMatch satırını bulun.
- 5 Satır altında;
- 6 Bul: <string>pci14e4,43a0</string> Yerleşik
- 7 Ekle; <string>pci14e4,4353</string> For BCM943224 HMS
- 8 Ekle:<string>pci14e4,4357</string> For BCM943225 HMB
- 9 Ekle: <string>pci14e4,43b1</string> For BCM94352 HMB
- 10 Kaydedin.
- 11 KCPM Kext yükleme aracını açın ve kexti kurun.

II. Broadcom BT

A. WiFi Card/Bluetooth iProductID/VendorID kimliğini belirleyin

- 1 System Information/Hardware/USB

- 2 ".. Bluetooth..."/BCM207020A seçin
- 3 Not: ProductID/Hex-> Decimal dönüştürün. Örnek: 0x217d = decimal 8573
- 4 Not: VendorID/Hex-> Decimal dönüştürün. Örnek:0x0a5c = decimal 2652 (Broadcom)

B. Info.plist Düzenleme

- 1 S/L/E/IOBluetoothFamily.kext yedeğini alın
- 2 S/L/E/IOBluetoothFamily.kext masaüstüne kopyalayın.
- 3 Masaüstü/IOBluetoothFamily/Contents/Plugins/BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport/Contents/Info.plist dosyasını Editor ile açın.
- 4 IOKitPersonalities satırını bulun.
- 5 BroadcomUSBBluetoothHCIController - MediaLink BT4.0 Adapter açın.

III. AtherosWiFi

A. WiFi Card Device_ID Belirleyin

- 1 DPCIManager indirin: [DPCIManager \(Donanım Bilgileri Gösterme Uygulaması\)](#)
- 2 DPCIManager/PCI içinde Vendor-ID 168E (Atheros) bulun.
- 3 Yukarıda belirtilen, desteklenen device-ID olduğunu teyit edin
- 4 Vendor/Device ID: 168E/2B; AR9285

B. Info.plist Düzenleme


- 1 S/L/E/IO80211Family.kext yedeğini alın.
- 2 S/L/E/IO80211Family.kext to Masaüstüne kopyalayın.
- 3 Masaüstü/IO80211Family.kext/Contents/Plugins/AirPortAtheros40.kext/Contents/Info.plist dosyasını editor ile açın.
- 4 IONameMatch altında;
- 5 Bul: <string>pci168c,2a</string> Yerleşik
- 6 Ekle:<string>pci168c,2b</string> For AR9285
- 7 Ekle:<string>pci168c,2e</string> For AR9287
- 8 Kaydet
- 9 KCPM Kext yükleme aracını açın ve kexti kurun.

III. AtherosBT

- 1 Atheros BT yerleşik olarak desteklenmiyor.
- 2 Yerleşik olarak desteklenen Broadcom BT;
- 3 GMYLE Micro USB Bluetooth 4.0 Dongle Dual Mode Wireless Adapter | GMYLE

Örnekler;

Editor/Open/S/L/E/IO80211Family.kext/Contents/Plugins/
AirPortBrcm4360.kext/Contents/Info.plist



Key	Value
▼ Information Property List	(21 items)
BuildMachineOSBuild	13A496
Localization native development re	English
Executable file	AirPortBrcm4360
Get Info string	8.0, Copyright © 2006–2013 Apple Inc. All rights reserved.
Bundle identifier	com.apple.driver.AirPort.Brcm4360
InfoDictionary version	6.0
Bundle name	AirPortBrcm4360
Bundle OS Type code	KEXT
Bundle versions string, short	8.0
Bundle creator OS Type code	????
Bundle version	800.17.1
DTCompiler	com.apple.compilers.llvm.clang.1_0
DTPlatformBuild	5A11314p
DTPlatformVersion	GM
DTSDKBuild	13A496
DTSDKName	
DTXcode	0500
DTXcodeBuild	5A11314p
► IOKitPersonalities	(1 item)
► OSBundleLibraries	(9 items)
OSBundleRequired	Network-Root

Düzenleme öncesi

Info.plist	
Add Item Delete Item	
Key	Value
▼ IOKitPersonalities	(1 item)
▼ Broadcom 802.11 PCI	(7 items)
CFBundleIdentifier	com.apple.driver.AirPort.Brcm4360
IOClass	AirPort_Brcm4360
IOMatchCategory	IODefaultMatchCategory
▼ IONameMatch	(4 items)
Item 0	pci14e4,43a0
Item 1	pci14e4,4331
Item 2	pci14e4,4353
Item 3	pci14e4,432b
IOProbeScore	800
IOProviderClass	IOPCIDevice
TruePowerOff	<input checked="" type="checkbox"/>
► OSBundleLibraries	(9 items)
OSBundleRequired	Network-Root

Düzenleme Sonrası

Info.plist	
Add Item Delete Item	
Key	Value
▼ Broadcom 802.11 PCI	(7 items)
CFBundleIdentifier	com.apple.driver.AirPort.Brcm4360
IOClass	AirPort_Brcm4360
IOMatchCategory	IODefaultMatchCategory
▼ IONameMatch	(5 items)
Item 0	pci14e4,4357
Item 1	pci14e4,43a0
Item 2	pci14e4,4331
Item 3	pci14e4,4353
Item 4	pci14e4,432b
IOProbeScore	800
IOProviderClass	IOPCIDevice
TruePowerOff	<input checked="" type="checkbox"/>
► OSBundleLibraries	(9 items)
OSBundleRequired	Network-Root