Connector Poker

Manual de reglas de la versión física · 2 a 5 jugadores · unos 15 minutos

Aprende a identificar los conectores internos y externos de un ordenador jugando al poker.

1. Objetivo

Gana la partida quien acabe con **más fichas**. Para cobrar un bote no basta con tener la mejor mano de cartas: hay que **demostrar que sabes qué conectores tienes**, para qué sirven y dónde van.

Se juega al estilo **Texas Hold'em**: cada jugador tiene 2 cartas propias y hay 5 cartas comunes en la mesa. Son **fichas de juego**: no se apuesta dinero real.

2. Material

- **Baraja de 90 cartas:**
  - **80 cartas de conector.** Cada uno de los 20 conectores (10 internos y 10 externos) tiene 4 cartas, una de cada tipo: `Foto` `Nombre` `Función` `Ubicación`.
  - **6 cartas Trampa**, cuya función es ambigua y encaja con dos conectores parecidos.
  - **2 comodines USB** y **2 comodines Anti-error**.
- **Fichas:** 20 por jugador, más un espacio central para el bote.
- **Hoja del examinador** (Anexo, al final de este manual): la usa quien pregunta durante el reto.

3. Cómo se juega una mano

1. **Ante.** Todos ponen 1 ficha en el bote.
2. **Reparto.** Se barajan las 90 cartas. Cada jugador recibe 2 cartas boca abajo, que solo mira él. Se colocan 5 cartas boca abajo en el centro (la mesa).
3. **Antes del flop.** Primera ronda de apuestas, con solo las 2 cartas propias.
4. **Flop.** Se dan la vuelta 3 cartas de la mesa. Segunda ronda de apuestas.
5. **Turn.** Se da la vuelta la 4.ª carta. Tercera ronda de apuestas.
6. **River.** Se da la vuelta la 5.ª carta. Última ronda de apuestas.
7. **Showdown.** Los jugadores que siguen en la mano enseñan sus cartas y se compara quién tiene la mejor. Quien la tiene debe superar el reto (apartado 6) para cobrar el bote.

Tu mano es la **mejor combinación de 5 cartas entre tus 7** (tus 2 y las 5 de la mesa). Las cartas de la mesa son comunes: también ayudan a tus rivales.

Rondas de apuestas

Empieza el jugador que tiene el turno de salida y se sigue en el sentido del reloj. En cada ronda, cuando te toca, puedes:

- **Pasar**, si nadie ha apostado.
- **Apostar** 1 o 2 fichas, si nadie ha apostado. Si ya había una apuesta, **subirla** 1 o 2 fichas más.

- **Igualar** la apuesta puesta hasta ahora.
- **Retirarte**: dejas tus cartas boca abajo y pierdes lo que hayas puesto.

> **Reglas de las apuestas.** Cada jugador puede apostar o subir **una sola vez por ronda**. Nadie puede apostar más fichas de las que puede igualar el jugador con menos fichas. La ronda termina cuando todos han actuado y han puesto lo mismo. Si todos se retiran menos uno, ese jugador se lleva el bote sin enseñar cartas ni hacer el reto.

El turno de salida pasa al jugador de la izquierda en cada mano.

4. Las manos

> **La idea clave: los grupos son por conector.** Forman grupo las cartas del **mismo conector** y de **distinto tipo**. Dos cartas del mismo tipo (por ejemplo, dos `Ubicación`) **nunca** son del mismo conector, porque cada conector tiene una sola carta de cada tipo.

Cartas	¿Qué forman?	Por qué
`Foto HDMI` + `Nombre HDMI`	**Pareja de HDMI**	Mismo conector, tipos distintos
`Foto HDMI` + `Función "Vídeo y audio digital"`	**Pareja de HDMI**	Mismo conector, aunque no se parezcan en nada
`Ubicación VGA` + `Ubicación DVI`	*Nada* (dos cartas sueltas)	Mismo tipo: nunca son del mismo conector
`Nombre HDMI` + `Nombre DisplayPort`	*Nada*	Se parecen, pero son conectores distintos

Cada conector tiene una ubicación **propia y distinta** (por ejemplo, "Panel trasero, salida de vídeo azul" es el VGA y la blanca es el DVI), así que cada carta de Ubicación describe dónde va *ese* conector.

Las cartas se **agrupan por conector, sea cual sea su tipo**. Por ejemplo, la `Foto de HDMI` y la `Función "Vídeo y audio digital"` son una pareja de HDMI. Un conector no puede dar más de 4 cartas (una de cada tipo). De menor a mayor:

Mano	Grupos	Ejemplo
Carta alta	1-1-1-1-1	Cinco conectores distintos
Pareja	2-1-1-1	Foto y Nombre de HDMI + 3 cartas sueltas
Doble pareja	2-2-1	Dos de HDMI + dos de RJ45 + 1 suelta
Trío	3-1-1	Foto, Nombre y Función de HDMI + 2 sueltas
Full	3-2	Tres de HDMI + dos de RJ45
Póker	4-1	Las cuatro cartas de HDMI + 1 suelta
Escalera de energía	5 Nombres	Las cartas *Nombre* de **IEC C13/C14, ATX 24 pines, EPS 4+4 pines, PCIe 6+2 pines y SATA alimentación**

Desempates

Gana el rango más alto. Si hay empate, se compara el **número del conector** del grupo principal (el de la lista del anexo: gana el número más alto). En una doble pareja se compara primero la pareja mayor y luego la menor; en un full, primero el trío y luego la pareja. Después se comparan las cartas sueltas, de mayor a menor número. Si sigue el empate, se reparte el bote.

5. Cartas especiales

Carta	Qué hace	Para usarla, hay que saber…
Trampa 6 cartas	Cuenta como carta de *Función* de uno de los dos conectores de su par. Pares: HDMI/DisplayPort, VGA/DVI, USB-A/USB-C, SATA datos/M.2, ATX 24/EPS 4+4 y PCIe 6+2/EPS 4+4.	La **diferencia entre los dos conectores** del par.
Comodín USB 2 cartas	Sustituye a una carta de USB-A o de USB-C.	La **velocidad** de una versión de USB (ver anexo).
Comodín Anti-error 2 cartas	Sustituye a una carta de un conector **interno** (los 10 primeros de la lista).	Su **característica anti-error** (muesca, forma de L, clip…).

- Solo cuenta **una** carta especial por mano. Las demás no valen nada.
- Una carta especial solo se usa si **mejora el rango** de tu mano. No se usa solo para ganar un desempate.
- Un comodín solo puede ocupar un tipo de carta (Foto, Nombre, Función o Ubicación) que ese conector no tenga ya en tu mano: un grupo nunca pasa de 4 cartas.

6. El reto del showdown

Quien tiene la mejor mano **no cobra todavía**: tiene que superar un reto. Esto es lo que convierte la partida en un repaso de los conectores.

1. El jugador a su **izquierda** actúa de **examinador** y coge la **Hoja del examinador** (Anexo).
2. El examinador hace **2 preguntas en voz alta** sobre el conector principal de la mano ganadora: "*¿Cuál es la función de X?*" y "*¿Dónde va X?*". En una doble pareja o un full, la segunda pregunta es sobre el segundo grupo.
3. Si la mano usa una **carta especial**, hay una **tercera pregunta**: la diferencia entre los dos conectores de la Trampa, la velocidad de una versión de USB o la característica anti-error del conector que sustituye el comodín.
4. El ganador responde **sin mirar la hoja**. El examinador compara con la hoja: vale si lo esencial coincide, no hace falta repetir las palabras exactas. Hay que acertar **todas**.

Si lo supera, cobra todo el bote.

Si falla, pone **2 fichas** en el bote (o las que tenga) y el reto pasa al **siguiente mejor jugador**, con otro examinador.

Si nadie lo supera, el bote se queda en la mesa y se acumula a la mano siguiente. **Si hay empate** en la mejor mano, cada empatado hace su reto y los que lo superen se reparten el bote.

Consejo: el examinador puede mezclar el orden de las preguntas y evitar dar pistas con el gesto.

7. Fin de la partida

- La partida dura **8 manos**, o hasta que un jugador no tenga ni una ficha para el ante (queda eliminado).
- Gana quien tenga **más fichas**. Si hay un bote acumulado sin cobrar al terminar, no se reparte.

8. Ejemplo de una mano completa

Juegan Ana, Bruno y Carla (en ese orden, en el sentido del reloj). Todos pagan el ante y reciben 2 cartas:

Jugador	Sus 2 cartas
Ana	Foto HDMI · Función HDMI
Bruno	Nombre RJ45 · Foto VGA
Carla	Ubicación DVI · Función SATA datos

1. **Antes del flop:** Ana tiene una pareja de HDMI y apuesta 1. Bruno y Carla igualan.
2. **Flop:** salen Nombre HDMI · Ubicación PS/2 · Foto RJ45. Ana ya tiene un trío de HDMI y Bruno una pareja de RJ45. Todos pasan.
3. **Turn:** sale Función DVI. Carla forma una pareja de DVI. Ana sube 2 y todos igualan.
4. **River:** sale Ubicación HDMI. Ana tiene las 4 cartas de HDMI: un **póker**. Todos pasan.
5. **Showdown:** la mejor mano es el póker de Ana. Bruno, a su izquierda, es el examinador y le pregunta: "*¿Cuál es la función de HDMI?*" (vídeo y audio digital) y "*¿Dónde va HDMI?*" (en la placa base o la gráfica, salida a monitor o TV). Ana acierta las dos y **se lleva el bote**. Si hubiera fallado, habría puesto 2 fichas y el reto habría pasado a Bruno, que tiene la siguiente mejor mano: su pareja de RJ45 gana a la pareja de DVI de Carla porque el RJ45 tiene el número 17 y el DVI el 16.

9. Preguntas frecuentes

¿Por qué mis dos cartas parecidas no son pareja?

Porque las parejas se forman por **conector**. Dos cartas del mismo tipo (por ejemplo, la Ubicación del VGA y la del DVI, que hablan del panel trasero) son siempre de conectores distintos. Solo juntan cartas de *tipos distintos del mismo conector*.

¿Cómo sé de qué conector es una carta de Función o de Ubicación?

Leyendo el texto con atención: cada función y cada ubicación describe a un solo conector. Si dudas, repasad los conectores antes de empezar: la Hoja del examinador es solo para quien pregunta en el reto.

No puedo usar mi comodín o mi Trampa. ¿Por qué?

Una carta especial solo cuenta si **sube el rango** de tu mano, si el conector no tiene ya en tu mano la carta de ese tipo y si no hay otra especial usada. Solo cuenta una por mano.

¿Qué pasa si dos jugadores tienen la misma mano?

Se desempata por el número del conector y luego por las cartas sueltas. Si sigue el empate, cada uno hace su reto y los que lo superan reparten el bote.






10. Glosario

Palabra	Significa
Ante	La ficha que todos ponen en el bote al empezar cada mano.
Bote	Las fichas acumuladas que se lleva el ganador.
Flop, Turn, River	Las 3 primeras, la 4.ª y la 5.ª carta de la mesa, que se van descubriendo.
Igualar / Subir	Poner las fichas de la apuesta actual / apostar 1 o 2 más.
Retirarse	Abandonar la mano perdiendo lo que hayas puesto.
Showdown	El momento de enseñar las cartas y comparar manos.
Reto	Las preguntas que debe superar el mejor jugador para cobrar el bote.
Examinador	El jugador a la izquierda del que hace el reto, que pregunta con la Hoja del examinador.





Anexo A. Hoja del examinador

Los números son la **prioridad en los desempates**. La columna *Anti-error* es la respuesta del comodín Anti-error y de las preguntas extra.

Conectores internos

#	Foto	Conector	Función	Ubicación	Anti-error
1		**ATX 24 pines**	Alimentación de la placa base	Placa base, borde junto a la RAM ← fuente	Carcasa asimétrica con clip de bloqueo: solo entra en una posición
2		**EPS 4+4 pines**	Alimentación de la CPU	Placa base, esquina junto a la CPU ← fuente	Carcasa con formas asimétricas y clip de bloqueo
3		**PCIe 6+2 pines**	Alimentación de la tarjeta gráfica	Gráfica ← fuente	Carcasa asimétrica con clip; el módulo "+2" se separa para usar 6 pines
4		**SATA datos**	Datos de discos HDD/SSD	Placa base ↔ disco	Forma de L
5		**SATA alimentación**	Alimentación de discos	Disco ← fuente	Forma de L (más ancho que el de datos)
6		**M.2**	SSD NVMe/SATA, tarjetas wifi	Placa base, entre la CPU y la ranura PCIe	Muesca (key B, M o B+M) que limita en qué ranuras entra
7		**Ranura PCIe x16 / x1**	Tarjetas de expansión	Placa base, parte inferior (ranuras largas)	Muesca a un lado que impide insertar la tarjeta al revés
8		**Ranura DIMM**	Módulos de memoria RAM	Placa base, a un lado de la CPU	Muesca descentrada y clips laterales; cada generación DDR cambia la posición de la muesca
9		**Socket CPU**	Procesador	Placa base, centro (bajo el disipador)	Triángulo de alineación en una esquina y muescas asimétricas
10		**Panel frontal (F_PANEL)**	Botón de encendido, reset, LEDs	Placa base, borde inferior (cables de la caja)	Cabecera con un pin ausente (key) y cables etiquetados con polaridad

Conectores externos

#	Foto	Conector	Función	Ubicación	Anti-error
11		**USB-A (2.0 / 3.x)**	Periféricos y almacenamiento	Panel trasero (varios) y frontal	Rectangular y no reversible: solo entra en una posición
12		**USB-C**	Datos, vídeo y carga	Panel frontal y trasero (suele haber 1 o 2)	Reversible (simétrico 180°): no necesita orientación
13		**HDMI**	Vídeo y audio digital	Placa base o gráfica: salida a monitor o TV	Forma de trapecio con dos esquinas achaflanadas
14		**DisplayPort**	Vídeo digital de alta resolución	Placa base o gráfica: salida a monitor de alta resolución	Una esquina cortada (achaflanada)
15		**VGA**	Vídeo analógico (antiguo)	Panel trasero, salida de vídeo azul (antigua)	Forma de D con tornillos de sujeción
16		**DVI**	Vídeo digital/analógico (antiguo)	Panel trasero, salida de vídeo blanca (antigua)	Forma de D con tornillos y pin plano distintivo
17		**RJ45**	Red Ethernet	Panel trasero, entrada de red	Pestaña de plástico (clip) y forma asimétrica
18		**Jack 3,5 mm**	Audio: salida, micrófono, línea	Panel trasero (3 jacks de colores) y frontal	Sin muesca: se evita el error con el código de colores (verde salida, rosa micrófono, azul línea)
19		**PS/2**	Teclado y ratón (antiguo)	Panel trasero, zona de teclado y ratón	Mini-DIN con guía y código de colores (violeta teclado, verde ratón)
20		**IEC C13/C14**	Alimentación eléctrica de la fuente	Fuente	Forma trapezoidal asimétrica; C13 es la hembra del cable y C14 el macho de la fuente

Velocidades de USB (comodín USB)

Versión	Velocidad
USB 2.0	480 Mbps
USB 3.2 Gen 1 (antes 3.0)	5 Gbps
USB 3.2 Gen 2 (antes 3.1)	10 Gbps
USB 3.2 Gen 2x2	20 Gbps
USB4	40 Gbps
USB4 versión 2.0 (opcional)	80 Gbps

Pares de la carta Trampa

HDMI / DisplayPort · VGA / DVI · USB-A / USB-C · SATA datos / M.2 · ATX 24 pines / EPS 4+4 pines · PCIe 6+2 pines / EPS 4+4 pines.

Las ilustraciones de los conectores son obra propia del grupo (CC0). Versión web del juego: pablo96sancho.github.io/Juego-Conectores-DAM