

PROYECTO: TANQUE DE AGUA

- **PROYECTO: TANQUE DE AGUA**
 - 1. DESCRIPCION GENERAL
 - 2. INSTALACION FISICA
 - 3. MICROCONTROLADOR: ESP 32
 - 3.1 ESQUEMA DE CONEXION
 - 4. SENSORES
 - 4.1 Caudalimetro FS300A
 - 4.1.1 Especificaciones Tecnicas
 - 4.1.2 Esquema de Conexión
 - 4.2 Sensor Ultrasonido JSN-SR04T
 - 4.2.1 Especificaciones Tecnicas
 - 4.2.2 Esquema de Conexion
 - 4.3 Sensor Temperatura DS18B20
 - 4.3.1 Especificaciones
 - 4.3.2 Esquema de Conexión
 - 3. ESQUEMA DE CONEXIONES
 - 4. BITACORA DE MANTENIMIENTO
 - 5. PROBLEMAS CONOCIDOS / PENDIENTES
 - 6. CONFIGURACION - ESP32 (yaml)

1. DESCRIPCION GENERAL

Este proyecto consiste en la instalación de sistemas de medición de nivel de tanque y caudal para poder monitorear el nivel del tanque y el consumo de agua.

La instalación de un sistema de filtrado y corrección de sarro (dos filtros) en la entrada del tanque de agua de la casa. Luego le sigue un medidor de presión (para saber que presión esta entrando en la casa), luego un caudalimetro para finalmente llegar a la entrada del tanque de agua donde hay un flotante nuevo. Este sistema además consta de un medidor ultrasonico para tener el nivel del tanque y luego un medidor de temperatura de agua, otro de temperatura ambiente y además hay un sensor de líquidos que marca cuando rebalsa el tanque de agua porque el flotante no corta.

Hemos dejado para el final de este documento todo lo relacionado con los códigos de la programación, tanto del microcontrolador, como la configuración del archivo yaml del ESPHOME.

2. INSTALACION FISICA

Se aprovecho este proyecto para rearmar toda la instalación física desde la entrada de agua al altílo hasta la conexión con el tanque, dado que esas conexiones perdían agua y no tenían ningún filtro.

Se realizó con elementos de termofusión en cañerías de 3/4" de pulgada y accesorios correspondientes

COMPONENTE	MODELO / ESPECIFICACION
Llave de paso	

COMPONENTE	MODELO / ESPECIFICACION
Unión doble	
Filtro de Agua	5 micrones
Filtro de Sarro	
Codo 90°	
Union T	
Medidor de presión	
Unión Roscada 3/4"	
Codo 90 °	
Llave de paso	
Codo 90°	Acceso al tanque de agua
TANQUE DE AGUA	HESCHER - 700 litros

3. MICROCONTROLADOR: ESP 32

Para este proyecto utilizamos un ESP32 montado sobre una base de protoboard para aumentar las posibilidades de pines



Figura 1: ESP 32-30 pines

3.1 ESQUEMA DE CONEXION

ESP32 DEVKIT V1 – DOIT

version with 30 GPIOs




Figura 1: Pinout del ESP 32- 30 pines

4. SENSORES

A continuacion mostramos un detalle de los sensores que componen el sistema de tanque de agua

COMPONENTE	MODELO / ESPECIFICACION	PIN (ESP32)	ADDRESS
Caudalimetro	FS401 -	GPIO 27	
Sensor Ultrasonico	JSN-SR04T	Triger: GPIO 13 - Echo: GPIO 12	
Sensor Temperatura Agua	DSB180	GPIO 18	0xb30000007ce01928
Sensor Temperatura Ambiente	DSB180	GPIO 18	0x8d00000077d61f28
Nivel Líquidos	adsfa	VCC Out: GPIO 25 - Signal In: GPIO33	

4.1 Caudalimetro FS300A

El sensor de flujo de agua consta principalmente de un cuerpo de válvula de plástico, un conjunto de rotor y un sensor de corriente Hall. Está instalado en el extremo de entrada de agua para detectar el flujo de agua. Cuando el agua atraviesa el conjunto del rotor de flujo, el rotor magnético girará y la velocidad cambiará a medida que cambie el flujo. El sensor de corriente Hall emite la señal de pulso correspondiente y la retroalimentación al controlador, luego el controlador controlará el flujo.



Figura 2: Caudalimetro FS300a

4.1.1 Especificaciones Tecnicas

Este caudalimetro puede tener las siguientes características técnicas:

- Presión máxima de agua | 1,2 MPa (12 bar)
- Diámetro de la rosca | 19,05 mm
- Caudal mínimo de agua | 1 l/min
- Caudal máximo de agua | 60 l/min
- Temperatura mínima de trabajo | 0 °C
- Temperatura máxima de trabajo | 80°C

4.1.2 Esquema de Conexión

PIN	CONEXION	CABLE
VCC	+5V DC	Rojo
SEÑAL	Señal de pulso	Amarillo
GND	0V	Negro

4.2 Sensor Ultrasonido JSN-SR04T

El sensor SR04 es un sensor de distancia que utiliza ultrasonido (sonar) para determinar la distancia de un objeto en un rango de 25 a 600 cm. Destaca por su pequeño tamaño, bajo consumo energético, buena precisión y especialmente por su resistencia al Agua.

El sensor trabaja con ultrasonido y contiene toda la electrónica encargada de hacer la medición. El funcionamiento del sensor es el siguiente: se emite un pulso de sonido (TRIG), se mide la anchura del pulso de retorno (ECHO), se calcula la distancia a partir de las diferencias de tiempos entre el Trig y Echo. El funcionamiento no se ve afectado por la luz solar o material negro (aunque los materiales blandos acusticamente como tela o lana pueden ser difícil de detectar).

Perfecto para aplicaciones donde el sensor estará expuesto a la intemperie, utilizado en automóviles para medir distancia de colisión/parqueo.



Figura 3: Ultrasonido_JS-N-SR04T

4.2.1 Especificaciones Tecnicas

- Modelo: JSN-SR04/ AJ-SR04M
- Voltaje de Operación: 5V DC
- Corriente de trabajo: 30mA
- Rango de detección: 25cm- 4.5Mts
- Precisión: puede variar entre los 3mm o 0.3cm
- Frecuencia de emisión acústica: 40KHz
- Duración mínima del pulso de disparo (nivel TTL): 10 μ S.
- Tiempo mínimo de espera entre una medida y el inicio de otra: 20 mS.]
- Ángulo de detección: menor a 50°
- A prueba de agua (parte delantera)
- Diámetro: 22mm
- Longitud: 17mm
- Temperatura de trabajo: -10°C hasta 70°C

4.2.2 Esquema de Conexion

PIN	CONEXION
VCC	+5V DC
TRIG	Disparo del ultrasonido
ECHO	Recepción del ultrasonido
GND	0V




Figura 4: Pin Out JSN-SR04T

4.3 Sensor Temperatura DS18B20

Sensor Digital Temperatura DS18B20 con Cable Sumergible de 50 cm de largo (IP67) Sensor de temperatura DS18B20 impermeable. Ideal para control ambiental de HVAC, sensor de temperatura interior, equipamiento o maquinas. Ideal también para medición en sitios lejanos o en condiciones húmedas. Cada sensor tiene un número de serie de 64 bits único que le permite conectar múltiples sensores en paralelo usando solo un cable como bus de datos.



Figura 3: Sensor Temperatura DS18B20

4.3.1 Especificaciones

- Interfaz 1-Wire (Requiere un solo pin digital para comunicarse)
- Numero de Serie unico de 64 bits grabado en el chip (Multiples sensores pueden compartir misma conexion)
- Sistema de alarma por limite de temperatura
- Exactitud de entre -10°C a $+85^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$)
- Rango de temperatura: -55°C a 125°C (-67°F a $+257^{\circ}\text{F}$)
- Voltaje de Operacion: 3 a 5 VCC
- Resolución: seleccionable de 9 a 12 bits
- Tiempo de consulta menor a 750ms
- Conexionado con 3 cables: VCC (Rojo), GND (Negro), Datos (Amarillo)
- Diámetro: 6 mm
- Largo del Cable: 50 cm

- Sensor de Acero Inoxidable de 35 mm de largo
- Cable tipo taller de 4 mm

4.3.2 Esquema de Conexión

PIN	CONEXION
VCC	+5V DC
SEÑAL	Señal
GND	0V




Figura 5: PIN OUT DS18B20

3. ESQUEMA DE CONEXIONES

Hay algunas consideraciones para la conexion de los sensores, que vamos a comentar a continuación:

- Caudalimetro FS401: el caudalimetro tiene tres salidaS, VCC, GND y SEÑAL. Es conveniente que la señal la
- Sensor Ultrasónico JSN-SR047: este se conecta mediante un modulo a cuatro

4. BITACORA DE MANTENIMIENTO

A continuación se detallan el cronograma de eventos de este proyecto

- **[2026-05-01]:** Instalación de los filtros tanto de sedimentos (10 micrones) como el filtro con bolas de polio para intercambio iónico para disminuir el efecto del sarro.
- **[2026-06-02]:** Creación de la documentación inicial del sistema.

5. PROBLEMAS CONOCIDOS / PENDIENTES

- **[2026-05-31]:** No funciona el termómetro del agua, no se si se mojó o hay que probar el dispositivo. Además tiene cable corto, no llega al fondo del tanque.

6. CONFIGURACION - ESP32 (yaml)

A continuación pego el código utilizado en este dispositivo para entender la lógica de programación

```
esphome:
  name: esp32sm
  friendly_name: ESP32SM

esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: arduino

# Enable logging
logger:

# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "eF1yLEEGyB5IAZCBWHU0NF1L2j1378LnRh4MxZ9Z71I="
  reboot_timeout:
    minutes: 10

ota:
  - platform: esphome
    password: "69684feb59625c5a41e8847abb2c76fc"

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  reboot_timeout:
    minutes: 5

# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
  ssid: "Esp32Sm Fallback Hotspot"
  password: "1448470214"

time:
```

```
- platform: sntp
  id: sntp_time
  timezone: "America/Argentina/Buenos_Aires" # Ajusta a tu zona horaria

output:
- platform: gpio
  pin: 25
  id: pinv_vcc_sensor

captive_portal:

web_server:
  port: 8080

# Bus para el termómetro
one_wire:
- platform: gpio
  pin: 18

number:
- platform: template
  name: "Constante Calibracion (pulsos/lt)"
  id: constante_caudal
  optimistic: true
  min_value: 1.0
  max_value: 500.0
  step: 0.01
  initial_value: 4.94 # Valor base para el FS-300A (1309 pulsos / 265 lt agua)
  restore_value: true # Guarda el valor si se corta la luz
  mode: box           # "box" para escribir el número, "slider" para deslizar

sensor:
# 1.A Sensor de temperatura de Agua
- platform: dallas_temp
  address: 0xb30000007ce01928
  id: termometro_agua
  name: "Temperatura Agua Tanque"
  update_interval: never

# 1.B Sensor de temperatura Ambiente SM
- platform: dallas_temp
  address: 0x8d00000077d61f28
  id: termometro_ambiente_SM
  name: "Temperatura Ambiente SM"
  update_interval: never

# 1.C Sensor Ultrasonico Distancia Bruta
- platform: ultrasonic
  trigger_pin: 13
  echo_pin: 12
  name: "Distancia SU Bruta"
  id: distancia_bruta
  unit_of_measurement: "m"
  accuracy_decimals: 2
```

```
update_interval: never
filters:
  - filter_out: nan # Ignora lecturas fallidas
  - median:      # Toma las ultimas 5 lecturas y elige la central
    window_size: 5
    send_every: 1
  - sliding_window_moving_average:
    window_size: 5
    send_every: 1

# 1.D Sensor de Porcentaje
- platform: template
  name: "Nivel de Agua Porcentaje"
  id: nivel_agua_porcentaje
  unit_of_measurement: "%"
  icon: "mdi:water-percent"
  lambda: |-
    float porcentaje = (1.70f - id(distancia_bruta).state) / (1.70f - 0.20f) *
100.0f;
    if (porcentaje < 0.0f) return 0.0f;
    if (porcentaje > 100.0f) return 100.0f;
    return porcentaje;

# 1.E Sensor Volumen de Agua en Tanque
- platform: template
  name: "Volumen de Agua"
  id: volumen_agua_tanque
  unit_of_measurement: "l"
  icon: "mdi:barrel"
  accuracy_decimals: 1
  lambda: |-
    float altura_agua = 1.70f - id(distancia_bruta).state;
    if (altura_agua < 0.0f) {
      return 0.0f;
    } else if (altura_agua > 1.70f) {
      return 700.0f;
    } else {
      return (altura_agua * 411.74f);
    }

# 1.F Caudalímetro (Flujo de Agua)
- platform: pulse_meter
  pin:
    number: 27
    mode: INPUT
    # El filtro va dentro del pin
  internal_filter: 15ms
  name: "Caudal Instantaneo"
  id: pulsos_caudal
  timeout: 5s

# Esta es la forma correcta de sacar los pulsos totales en pulse_meter
total:
  name: "Pulsos Totales de la Prueba"
```

```

    id: pulsos_totales_prueba
    unit_of_measurement: "pulsos"
    accuracy_decimals: 0

# Sensor de Flujo en L/min
- platform: template
  name: "Flujo de Agua l/min"
  id: flujo_l_min
  unit_of_measurement: "l/min"
  state_class: "measurement"
  lambda: |-
    // .state en pulse_meter devuelve pulsos/minuto automáticamente
    if (id(constante_caudal).state > 1.0) {
      float valor = id(pulsos_caudal).state / id(constante_caudal).state;
      if (valor > 100.0) return 0; // Filtro de seguridad por si vuelve el ruido
      return valor;
    } else {
      return 0;
    }
  update_interval: 2s

# Sensor de Volumen Total Calculado (directo de los pulsos)
- platform: template
  name: "Total Litros Consistentes"
  id: total_litros
  unit_of_measurement: "L"
  accuracy_decimals: 1
  icon: "mdi:water"
  # Esta formula asegura que si hay 0 pulsos, hay 0 litros
  lambda: |-
    if (id(constante_caudal).state > 0) {
      return id(pulsos_totales_prueba).state / id(constante_caudal).state;
    } else {
      return 0.0f;
    }
  update_interval: 10s

- platform: template
  name: "Consumo Total Agua Energía"
  id: consumo_agua_energia
  unit_of_measurement: "L" # El Panel de Energía prefiere "L" (litros) o "m³"
  state_class: total_increasing
  device_class: water
  accuracy_decimals: 1
  icon: "mdi:water"
  # Usamos la misma lógica: pulsos / constante
  lambda: |-
    // Verificamos que los pulsos y la constante sean válidos
    if (std::isnan(id(pulsos_totales_prueba).state) ||
id(constante_caudal).state <= 0) {
      return {}; // Devuelve "desconocido" en lugar de 0 para no romper la
estadística
    }
    return id(pulsos_totales_prueba).state / id(constante_caudal).state;

```

```

    update_interval: 10s # No hace falta que sea tan rápido para el panel de
energía

# Sensor de Detector de Fuga de Agua
- platform: adc
  pin: GPIO33
  id: nivel_analogico_fuga
  name: "Voltage Sensor Fuga"
  update_interval: never # Lo manejamos desde el interval
  attenuation: 11db # Permite medir de 0 a 3.9V (ideal para 3.3V)}
  unit_of_measurement: "V"
  accuracy_decimals: 2

# Agregamos esto para limpiar el ruido
filters:
  - sliding_window_moving_average:
      window_size: 5 # Promedia las ultimas 5 lecturas
      send_every: 1 # Envia el promedio en cada lectura
  - or:
      - throttle: 30s # No satura el log si no hay cambios
      - delta: 0.05 # Solo envia si el voltage varia mas de 0.05V

binary_sensor:
  - platform: template
    name: "Detección Fuga de Agua"
    id: estado_agua
    device_class: moisture

# 2.0 Intervalo de Medición Coordinado
interval:
  - interval: 30s
    then:
      # 1. Temperaturas primero (son más rápidas y estables)
      - component.update: termometro_agua
      - component.update: termometro_ambiente_SM
      - logger.log: "Lectura de temperaturas solicitada"

      # Esperamos a que el bus OneWire termine de leer (crucial para Dallas)
      - delay: 1s

      # 2. Medir Fuga de Agua (mientras del Dallas procesa)
      - output.turn_on: pinv_vcc_sensor
      - delay: 500ms # Le damos un poquito mas de tiempo para que el sensor se
estabilice
      - component.update: nivel_analogico_fuga
      - delay: 100ms
      - if:
          condition:
            # Si el voltage supera los 0,40 V (ajustable), hay agua
            # Algunos sensores analógicos bajan el voltage al tocar agua
            lambda: 'return id(nivel_analogico_fuga).state > 0.40;'
          then:
            - binary_sensor.template.publish:
                id: estado_agua

```

```
        state: ON
      - logger.log: "¡ALERTA! Agua detectada (voltage alto)"
    else:
      - binary_sensor.template.publish:
          id: estado_agua
          state: OFF
      - logger.log: "Estado: seco (sin agua)"
  - output.turn_off: pinv_vcc_sensor
  - logger.log: "Chequeo de fuga en GIP033 realizado"

# 3. Medir Distancia (Ultrasónico) con ráfaga
- repeat:
    count: 5
    then:
      - component.update: distancia_bruta
      - delay: 200ms

# 4. Actualizar Cálculos finales
- component.update: volumen_agua_tanque
- component.update: nivel_agua_porcentaje

button:
  - platform: restart
    name: "Reiniciar ESP32sm"

  - platform: template
    name: "Resetear Contador de Agua"
    id: reset_water_counter
    icon: "mdi:refresh"
    on_press:
      then:
        # Al resetear el pulse_meter, el sensor "Total Litros Consistentes"
        # se pondra en cero automaticamente en 2 segundos
        - pulse_meter.set_total_pulses:
            id: pulsos_caudal
            value: 0
```