
# คู่มือใช้งาน

# Barcode System




URL: http://203.151.171.116/SAPUI

## **Download Program and Driver**



## **Install Driver Printer TSC TE310 [Windows]**


1. ดาวน์โหลด Driver Printer TSC TE310



- 3. ดับเบิ้ลคลิกที่ โฟลเดอร์ TSC TE310 แล้วก็ดับเบิ้ลคลิกที่ โฟลเดอร์ 2021.2 M-1
- 4. คับเบิ๊ลคลิกที่ไฟล์

  DriverWizar d.exe

5. เลือก Install printer drivers คลิก Next




6. เลือก USB หรือ Network คลิก Next




#### **Install Driver Printer TSC TE310 [Windows]**


#### 7. เลือก TSC TE310 คลิก Next



#### 8. เลือก USB หรือ IP Address คลิก Next




#### 9. ใส่ชื่อ Printer ที่ต้องแล้ว คลิก Next



10. คลิก Finish เพื่อติดตั้ง ใครเวอร์ อาจจำเป็นต้องรีสตาร์ทระบบ

#### **Set Sticker**

1. เข้าไปที่ Control Panel







## 2. คลิก 🦛 Devices and Printers

3. คลิกขวา



# แล้วเลือก Printing Preferences








Type Papers	Size Papers			
small	2.75 in x 1.70 in			
medium	2.75 in x 2.36 in			
big	3.54 in x 3.54 in			
3x	3.90 in x 2.00 in			


#### **Set Sticker**

Setting (Stock)

- สำหรับ Sticker แบบ เล็ก กลาง ใหญ่




- สำหรับ Sticker แบบ 1 x 3





# วิธีใช้งาน WLAN Keyboard Wedge for Android

#### ใช้งานคู่กับ AutoID Keyboard Wedge









- 1. กดเข้าไปที่ WLAN KeyboardWedge
- 2. ตั้งค่าแอพพลิเคชั่นก่อนใช้งาน กดเข้าไปที่ SETTING ให้ตั้งค่าดังนี้
- Terminator : CrLf
- Hosting IP Address : ใส่ IP Address ของเครื่องที่จะเชื่อมต่อคูได้


จากโปรแกรม AutoID Keyboard Wedge ตรง 192.168.0.9 -Realtek 8821CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC



- Port: 9004
- 3. กลับมาที่ รูปที่ 2 แตะที่ textbox เพื่อสแกนบาร์ โค็ด


## **Setting Handheld BT-A500**

#### Setting Scan QR Code then Enter



## **Setting Handheld BT-A500**

# Setting Hide Virtual Keyboard (ซ่อนคีย์บอร์ด)




## Login

#### \*\*\* Username และ Password ไม่ใช่ของ SAP


Username: admin

Password: 123 Log Out BARCODE SYSTEM v.311022.1 Status: Online




#### **Product Detail**


Product Detail สำหรับคู่ข้อมูลของ Item มีเลข Batch หรือ Serial, เลข อย., วันหมดอายุ




#### **Delivery**




#### **Delivery**




## **Delivery Return**







## **Print Sticker Delivery**




#### **Goods Receipt PO**






#### **Goods Receipt PO**




#### **Good Return**






# Inventory Transfer (Borrow Bills) [ยิม]

\*\*\* ก่อนทำรายการยืมให้เปิดรายการ Inventory Transfer Request ก่อน \*\*\*







# Inventory Transfer (Borrow Bills) [ยืม]


#### รอสักครู่เพื่อ โหลดข้อมูล


ItemCode	ItemName			SAP-QTY	FromWarehouse	ToWarehouse	UomCode	Unit Price	FromBinC		
0105Z	Biomend Absorbable Collagen Membrane 20x30 mm / 0105Z			3	01	01	กล่อง	0	01-A03-01-0		
Input Quantity :  Scan Barcode :  6. สแกน บาร์ โค๊ด  List Data From Scan  Delete Row											
ItemCode	ItemName	Quantity	fromWhsCode from	mBinEntry	toWhsCode	toBinEntry	batchNumbe	r seriall	Number		
No data available in table											
4									<b>F</b>		
7. คลิก Send To SAP Send To SAP											

หมายเหตุ : สำหรับ<u>การแ**จ้งใช้**</u>ให้เปิด Sale Order เพื่อทำ Delivery

\*\*\* ยังไม่เสร็จสำหรับหน้า Sales Order \*\*\*


# Print Label Inventory Transfer [รายการยิ่ม]






หน้าถัดไป


# Print Label Inventory Transfer [รายการยิ่ม]









# Inventory Transfer (Return Borrow Bills) [กิน]







#### **Inventory Counting**


ก่อนทำ Inventory Counting: ก่อนทำ Inventory Counting: ก่อนการทำรายการจะต้องไม่มี เอกสารการจองสินค้าค้างอยู่ เพื่อให้ระบบ Inventory Counting สามารถทำงานได้ โดยเอกสารที่ มีการจองสินค้า (Committed) จะประกอบไปด้วย

- 1. Sale Order
- 2. A\R Reserve Invoice
- 3. Purchase Order
- 4. A\R Reserve Invoice
- 5. Inventory Transfer Request







#### **Inventory Counting**




#### **Print Sticker (Bin Location)**



#### **Print Sticker (Item)**





## Print Sticker (Select UOM)



#### **Print Sticker (Item)**

