

Instructivo de uso — Módulo Biométrico

Roles · Asistencia · Comedor · Excepciones GTH · Dispositivos · Exportación PDF

1. Acceso al módulo

Abra la aplicación **Biométrico** (portal Albatros INTEGRADO o entorno local). El menú lateral muestra solo las vistas permitidas según su rol. En desarrollo local puede usar el selector de rol para simular cada perfil.

2. Roles y permisos

Rol	Qué puede hacer
Servicios Generales	Comedor: consultar listado e imprimir PDF. Ve el cierre limpio (corte 09:00 + inclusiones ya autorizadas por GTH), sin panel de excepciones.
GTH	Comedor + Asistencia + permisos de excepción (candidatos 09:00–11:00). Puede autorizar llegadas tardías al comedor y generar PDF de asistencia.
Admin (TI)	Todo lo anterior + pestaña Dispositivos : agregar, probar y eliminar biométricos por ubicación.

3. Reporte de asistencia

Menú **Asistencia** — primera y última marca por empleado y día. Disponible para **GTH** y **Admin**.

3.1 Qué muestra cada fila

- **Entrada:** primera marca del día.
- **Salida:** última marca del día. Si solo hay una marca: en el **día en curso** aparece **Día en curso**; en días ya cerrados, **Sin marca**.
- **Demora:** minutos después de las 09:00:00 (corte de llegada).
- **Empleado / Departamento:** nombre formateado y área asociada.
- **Orden del listado:** por fecha y, dentro de cada día, por **hora de llegada** (más temprano → más tarde). La salida no altera el orden.

3.2 Selección de periodo

Use la barra de periodos. Elija el modo y, si aplica, quincena / mes / trimestre / semestre / año o la fecha ancla. Luego pulse **Generar**.

Periodo	Qué cubre	Cómo elegirlo
Día	Una fecha concreta	Selector de fecha
Semana	Lunes a domingo (hasta hoy)	Elija un día de esa semana
Quincena	1–15 o 16–fin de mes	1Q / 2Q + mes + año
Mes	Mes calendario (hasta hoy si está en curso)	Mes + año
Trimestre	3 meses: 1T Ene–Mar · 2T Abr–Jun · 3T Jul–Sep · 4T Oct–Dic	Trimestre + año
Semestre	6 meses: 1S Ene–Jun · 2S Jul–Dic	Semestre + año

La fecha fin nunca supera el día de hoy. Periodos en curso se cortan en la fecha actual.

3.3 Generar e interpretar

- 1 Seleccione el **periodo** y los filtros correspondientes.
- 2 Pulse **Generar** y espere el listado.
- 3 Revise indicadores: **Total**, **Tarde (>9:00)** y **Sin salida**.
- 4 Fila en tono rojo: Llegada después de las 09:00. Tono naranja: sin marca de salida.
- 5 Pulse **PDF** para vista previa / descarga sobre hoja membretada Albatros.

4. Reporte de comedor

Menú **Comedor**. Disponible para **Servicios Generales**, **GTH** y **Admin**. Lista quién llega a tiempo para el servicio del día.

- **Corte:** marcas con hora $\leq 09:00:00$ entran al listado.
- **Orden:** por hora de llegada (más temprano primero).
- **Inclusiones GTH:** personas autorizadas con llegada después de las 09:00 también aparecen en el listado final.
- **Servicios Generales:** ve el listado limpio (sin detalle de excepciones) y puede imprimir el PDF.
- Elija la **fecha** del cierre y pulse **Generar** / **PDF**.

5. Excepciones de comedor (GTH)

Solo **GTH** y **Admin**. Permite incluir en el comedor a quien marcó **después de las 09:00** y como máximo hasta las **11:00** (primera marca del día en esa ventana).

- 1 Abra **Comedor** con la fecha del día.
- 2 Revise el panel de **candidatos** (09:00–11:00).
- 3 Autorice con una observación (motivo del permiso).
- 4 La persona pasa al listado de comedor y al PDF de ese día.
- 5 Puede quitar el permiso si fue un error.

Quien marca después de las 11:00 no aparece como candidato de excepción.

6. Dispositivos (Admin TI)

Pestaña **Dispositivos** (solo Admin). Gestiona los biométricos Hikvision por **ubicación** (no se muestran etiquetas técnicas PRINCIPAL/SECUNDARIA).

- **Agregar:** ubicación + IP + puerto. El sistema asigna un ID interno.
- **Probar conexión:** valida acceso ISAPI al equipo.
- **Descubrimiento:** puede detectar vecinos Hikvision en la red local.
- Equipos detectados pero no configurados aparecen como conexión fallida / no configurado.
- Ubicación de referencia actual: Torre Sindoni — Ascensores Pequeños.

7. Exportación PDF

Los PDF de **Asistencia** y **Comedor** usan la hoja membretada Albatros. Incluyen las mismas columnas/indicadores de la pantalla. En el pie figuran la identificación del módulo y la numeración **Pág. actual/total**.

8. Fuente de datos y límites

En producción los reportes se arman consultando los biométricos Hikvision (ISAPI). Solo aparecen marcas que aún estén en el buffer del terminal. Un reinicio de fábrica borra el historial local. Periodos largos (trimestre / semestre) pueden tardar más por la paginación de eventos.

Recomendación: para auditorías, genere y archive el PDF del periodo; no dependa solo del almacenamiento del dispositivo.

9. Problemas frecuentes

Situación	Qué revisar
Bad Gateway / API caída	Backend en ejecución (puerto 8003 en desarrollo) y red hacia los biométricos.
Listado vacío	Personas sincronizadas en el equipo y marcas reales en el rango de fechas.
Solo aparece el código	El terminal debe tener UserInfo; el módulo completa el nombre desde el equipo.
Fecha futura	No se permiten fechas posteriores a hoy.
No ve Asistencia / Dispositivos	Verifique el rol: Asistencia = GTH/Admin; Dispositivos = solo Admin.
Candidato GTH no aparece	La primera marca del día debe estar entre 09:00 y 11:00 (exclusive el corte).
Conexión fallida a dispositivo	IP/puerto, usuario/clave ISAPI y que el equipo esté en la misma red.

Actualizado julio 2026 · Módulo Biométrico Albatros Corp.