R2(config-router)# exit

Kết quả: bảng định tuyến trên router 1:

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L        10.0.0.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
      192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
R     192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:10, Serial0/3/0
```

Kết quả bản dt trên router 2:

```
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.0.0.0/30 is directly connected, Serial0/3/0
L        10.0.0.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
R     192.168.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.1, 00:00:08, Serial0/3/0
      192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L        192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
```

Thực hiện ping giữa 2 PC

4. Cấu hình Access List và NAT

no router rip

Trên Router 1 (R1)

R1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

R1(config)# ip nat inside source list 1 interface Serial 0/0/0 overload

R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0

R1(config-if)# ip nat inside

R1(config-if)# exit

R1(config)# interface Serial 0/0/0

R1(config-if)# ip nat outside

R1(config-if)# exit

5. Kiểm tra kết nối

Kiểm tra Default Route và RIPv2

R1# show ip route

R2# show ip route

✅ Nếu thành công, sẽ thấy tín hiệu R (RIP Route) trong bảng định tuyến.

Kiểm tra ping giữa các PC