E22 M22S系列模塊

promicro NRF52840	LORA PIN	E-BYTE E22-900M22S	E-BYTE E220-900M22S	大夏龍雀 DX-LR30	大夏龍雀 DX-LR20	REMARK
		SX126X	LLCC68	SX1262	LLCC68	
射頻切換模式		外部	外部	外部	外部	
	PIN 1	GND				
	PIN 2	GND				
	PIN 3	GND				
	PIN 4	GND				
	PIN 5	GND	DIO3	DIO3	DIO3	DIO3: 懸空NC處理
D2/P0.17	PIN 6	RXEN	RXEN	RXEN	RXEN	半自動控制: TXEN/ DIO2短接, RXEN接到D2(P0.17) 全自動控制: 邏輯IC: TXEN/ DIO2短接 且DIO2到邏輯IC的IN, RXEN接到邏輯IC的OUT CMOS: 參考meshmess電路
NC	PIN 7	TXEN	TXEN	TXEN	TXEN	
NC	PIN 8	DIO2	DIO2	DIO2	DIO2	
	PIN 9	VCC (>3.0V保證輸出功率, 不可超過3.7V) @22dbm: 100~140mA	VCC (>3.3V保證輸出功率, 不可超過3.7V) 130mA	VCC (>3.3V保證輸出功率, 不可超過3.7V) 100mA	VCC (>3.3V保證輸出功率, 不可超過3.7V) 100mA	+3.3 V
	PIN 10	GND				
	PIN 11	GND				
	PIN 12	GND				
D16/P0.10	PIN 13	DIO1				IRQ
D20/P0.29	PIN 14	BUSY				
D10/P0.09	PIN 15	NRST				NRST/RST/ RESET
D19/P0.02	PIN 16	MISO				
D18/P1.15	PIN 17	MOSI				
D14/P1.11	PIN 18	SCK				CS
D15/P1.13	PIN 19	NSS				
	功率	22 dbm	22 dbm	22 dbm	22 dbm	
	傳輸距離 (官方文件)	6 KM	5.5 KM	8 KM	8 KM	