E22 M30S/M33S 系列模塊

promicro NRF52840	LORA PIN	E-BYTE E22-900M30S (1W) E22-900M33S (2W)	E-BYTE E220-900M30S (1W)	E-BYTE E22P-915M30S (1W)	REMARK
		SX126X	LLCC68	SX1262	
射頻切換模式		外部	外部	外部	
	PIN 1	GND	GND	GND	
	PIN 2	GND	GND	GND	
	PIN 3	GND	GND	GND	
	PIN 4	GND	GND	GND	
	PIN 5	GND	GND	GND	
D2/P0.17	PIN 6	RXEN	RXEN	EN	**E22/E220** 半自動控制: TXEN/ DIO2短接, RXEN接到D2(P0.17) 全自動控制: 邏輯IC: TXEN/ DIO2短接 且DIO2到邏輯IC的IN, RXEN接到邏輯IC的OUT CMOS: 參考meshmess電路 **E22P:(全自動控制)** EN(PIN6)->直接接到VCC T/R CTRL跟DIO2短接
NC	PIN 7	TXEN	TXEN	T/R CTRL	
NC	PIN 8	DIO2	DIO2	DIO2	
	PIN 9	VCC(2.5V-5.5V) 5V才能滿足大功率輸出 M30S@30dbm: 500~620mA M30S@33dbm: 1100~1200mA	VCC(3V-5.5V) 5V才能滿足大功率輸出 700mA	VCC(3.3V-5.25V) 5V才能滿足大功率輸出 @30dbm: 600~670mA	PIN9 & PIN 10: VCC
	PIN 10	VCC	VCC	VCC	
	PIN 11	GND	GND	GND	
	PIN 12	GND	GND	GND	
D16/P0.10	PIN 13	DIO1	DIO1	DIO1	IRQ
D20/P0.29	PIN 14	BUSY	BUSY	BUSY	
D10/P0.09	PIN 15	NRST	NRST	NRST	NRST/RST/ RESET
D19/P0.02	PIN 16	MISO	MISO	MISO	
D18/P1.15	PIN 17	MOSI	MOSI	MOSI	
D14/P1.11	PIN 18	SCK	SCK	SCK	CS
D15/P1.13	PIN 19	NSS	NSS	NSS	
	PIN 20	GND	GND	GND	
	PIN 21	ANT	ANT	ANT	
	PIN 22	GND	GND	GND	
	功率	30 dbm	PA+LNA 30 dbm	PA+LNA +SWA 30 dbm	
	傳輸距離 (官方文件)	M30S: 12 KM M33S: 16 KM	10.0 KM	12.0 KM	
		[M30S] 軟體設定22dbm ->實際輸出30dbm		軟體設定10dbm ->實際輸出27dbm 軟體設定15dbm ->實際輸出30dbm	