LF03:08:Bitoperatoren für MAC- und IPv4-Adresssysteme

in der Ausbildung zur Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

9. November 2026

Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt proTirone. Es wurde auf Basis von proScientia.ltx entwickelt und ist CC-BY-4.0 lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.

LF03:08:Exkurs:Bitweise Verknüpfung

```
1   # (C) 2025 K.Reincke: proTirone snippet [CC-BY-4.0]
2
3     0x48 0xe7 0xda 0x06 0xef 0x85   # MAC-Adresse
4   & 0xff 0xff 0xff 0x00 0x00 0x00   # OUI-Bitmask
5   ------------------------------
6   = 0x48 0xe7 0xda 0x00 0x00 0x00   # Organizationally Unique Identifier
```

Bitweise Operatoren in Computersprachen

- sind ! , | und &
- sind ein- oder zweistellige Funktionen in der Menge $\{1, 0\}$
- bilden '{1,0}' bzw. '{1,0}x{1,0}' auf '{1,0}' ab

	not = !	*or* = |	*and* = &
R1	!1 → 0	1 | 1 → 1	1 & 1 → 1
R2	!0 → 1	1 | 0 → 1	1 & 0 → 0
R3		0 | 1 → 1	0 & 1 → 0
R4		0 | 0 → 0	0 & 0 → 0

Bitweise Operatoren nehmen n Zahlen als Argumente und verknüpfen die darin gesetzten an derselben Position gesetzten Bits nach diesen Regeln

LF03:08:Exkurs:Bitweise Operatoren

```
1  # (C) 2025 K.Reincke: proTirone snippet [CC-BY-4.0]
2
3  theNumber = 42
4
5  print(theNumber," : ",(bin)(theNumber), " : ",(hex)(theNumber)," : ")
6
7  # prints 42 in 3 modes of representation: "42 : 0b101010 : 0x2a"
```

Integer bleibt Integer - unabhängig von der Darstellung!

$\Rightarrow$ *Vor bitweiser Verknüpfung keine gesonderte Umwandlung* `'dezimal → binär'` *nötig.*

Logische Operatoren in Computersprachen

- sind `!` , `||` und `&&`
- sind ein- oder zweistellige Funktionen in der Menge $\{T, F\}$
- bilden ‘{T,F}‘ bzw. ‘{T,F}x{T,F}‘ auf ‘{T,F}‘ ab

	NOT = `!`	*OR* = `||`	*AND* = `&&`
R1	`!T` → `F`	`T || T` → `T`	`T && T` → `T`
R2	`!F` → `T`	`T || F` → `T`	`T && F` → `F`
R3		`F || T` → `T`	`F && T` → `F`
R4		`F || F` → `F`	`F && F` → `F`

Logische Operatoren nehmen n Wahrheitswerte als Argumente und verknüpfen diese nach obigen Regeln

LF03:08:Exkurs:Logische Wahrheitswertetabelle

Logische Operatoren in der Logik sind

- sind ¬ , ∨ und ∧
- bilden ‘{w,f}‘ bzw. ‘{w,f}x{w,f}‘ auf ‘{w,f}‘ ab

Die Definition erfolgt durch Wahrheitswertetabellen:

p	q	¬ p	¬ q	p ∨ q	p ∧ q
w	w	f	f	w	w
w	f	f	w	w	f
f	w	w	f	w	f
f	f	w	w	f	f

Mit Wahrheitswertetabellen kann man weitere 'logische Operatoren' definieren, z.B. → (wenn, dann)

Abschluss

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!





Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt https://github.com/protirone/, initiiert v. Karsten Reincke, Hohenahr. Es stellt freie Unterrichtsmaterialien samt Quellcode unter den Bedingungen der CC-BY-4.0-Lizenz zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).

Bildnachweise

-  von Wikimedia Commons. Lizenziert unter CC0. Bereitgestellt auf Wikimedia.
-  von Karsten Reincke. Lizenziert unter proTirone-Logo-License. Bereitgestellt auf github. (may only be used as logo for proTirone)