PRÉRÉGLAGES TEMPS RÉEL - HPtransformer Studio

Valeurs de départ pour flux 8D. Appliquer un preset, écouter 2 à 5 minutes, puis ne modifier qu'une famille de paramètres à la fois.

Situation	LR	Att. T	Routeur T	Delta	Mémoire	Replay	Protect.	Trajectoire	Diversité	Suivi	Effet / vigilance
Suivi musicien équilibré	0.00032	0.88	0.95	0.27	0.14	0.08	0.18	0.11 / 0.065 / 0.010	0.00022 / 0.0014	0.35	Polyvalent. Surveiller loss et saturation.
Ultra réactif	0.00062	1.05	0.82	0.38	0.07	0.035	0.10	0.075 / 0.075 / 0.018	0.00045 / 0.0020	0.55	Attaques rapides. Risque de nervosité.
Legato expressif	0.00024	0.68	0.90	0.17	0.18	0.09	0.22	0.16 / 0.090 / 0.005	0.00004 / 0.00055	0.45	Lignes liées. Réponse plus douce et lente.
Rythmique / percussif	0.00050	1.08	0.78	0.48	0.055	0.025	0.11	0.050 / 0.050 / 0.024	0.00035 / 0.0018	0.25	Attaques franches. Baisser delta si saturation.
Call and response	0.00030	0.86	0.92	0.29	0.19	0.10	0.20	0.115 / 0.060 / 0.009	0.00018 / 0.0013	0.10	Réponse autonome après écoute.
Accompagnement fidèle	0.00020	0.64	0.88	0.20	0.24	0.14	0.34	0.12 / 0.060 / 0.006	0.00004 / 0.00065	0.65	Proche du vocabulaire appris.
Improvisation partagée	0.00036	1.20	0.80	0.36	0.12	0.065	0.15	0.095 / 0.055 / 0.014	0.00075 / 0.0026	0.20	Plus autonome. Surveiller diversité et surprise.
Capteurs / geste continu	0.00034	0.78	0.96	0.25	0.10	0.06	0.18	0.18 / 0.105 / 0.018	0.00012 / 0.0009	0.40	Vitesse et accélération privilégiées.
Longue session prudente	0.00014	0.72	0.95	0.21	0.20	0.18	0.46	0.11 / 0.052 / 0.006	0.00008 / 0.00075	0.35	Stable, anti-oubli. Adaptation plus lente.
Changement de scène	0.00048	1.08	0.82	0.35	0.12	0.07	0.14	0.09 / 0.060 / 0.016	0.00055 / 0.0021	0.25	Réagit aux ruptures. Stabiliser après transition.

Légende et procédure

Att. T = attentionTemperature Routeur T = routerTemperature LR = learningRate	Mémoire = memoryRetrievalGain Trajectoire = retrieval / velocity / acceleration Diversité = noise / repulsion	Réglages communs conseillés gradientClip 0.60 ; expertScale 0.22 ; replayBatchSize 1 ; AutoTune OFF et MetaLearn OFF pendant le diagnostic.
Si loss instable : LR -30 %, gradientClip 0.40, attentionTemperature +0.10.	Si sortie répétitive : repulsion ×2, puis exploration légèrement. Ne pas augmenter tous les bruits ensemble.	Si CPU / OSC ralentit : replayRate 0.03, recallSize 1-2, batch 1, journal Post silencieux.

Le Suivi direct agit après la génération : 0 = modèle seul, 1 = entrée seule. Les presets sont des points de départ, à comparer sur la même source et pendant une durée identique.