

OBWODY NA ARKUSZU (lamela.obliczenia.elektryka.obwody)

Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza	RCD
G1	Gniazda P0: 0.10 Pokój gościnny / gabinet, 0.08 Prz...	B16	YDyp 3x2,5	5,6	1,02	L1	RCBO typ A 30 mA
G6	Gniazda kuchenne 1 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	B16	YDyp 3x2,5	15,8	2,21	L1	RCBO typ A 30 mA
G7	Gniazda kuchenne 2 (0.06 Salon + jadalnia + kuchnia)	B16	YDyp 3x2,5	15,8	2,21	L3	RCBO typ A 30 mA
G9	Gniazda łazienki (0.09 Łazienka gościnna (natrysk))	B16	YDyp 3x4	23,2	1,99	L1	RCBO typ A 30 mA
G13	Gniazda garażu / pom. technicznego (IP44)	B16	YDyp 3x2,5	5,5	1,01	L2	RCBO typ A 30 mA
G14	Gniazda zewnętrzne (taras, ogród, IP44/IP54)	B16	YDyp 3x4	27,5	2,30	L3	RCBO typ A 30 mA
D1	Płyta indukcyjna	3P B16	YDyp 5x2,5	11,3	0,80	3f	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D2	Piekarnik	B16	YDyp 3x2,5	15,8	2,11	L2	RCBO typ A 30 mA
D3	Zmywarka	B16	YDyp 3x2,5	8,0	0,90	L3	RCBO typ A 30 mA
D6	Pompa ciepła — jednostka zewnętrzna (PC-R290-07 (pr...	prD16	YDyp 3x2,5	9,4	1,15	L1	RCD typ F/B 30 mA wg DTR
D7	Grzałka rezerwowa PC / zasobnika c.w.u. (6.0 kW)	3P B10	YDyp 5x2,5	6,6	0,57	3f	RCD 4P 40 A/30 mA typ A
D8	Sterowanie PC, pompy obiegowe, listwy ogrzewania	podB10	YDyp 3x1,5	6,6	0,47	L3	RCBO typ A 30 mA
D10	Falownik PV 3f (6.0 kW AC)	3P B16	YDyp 5x2,5	3,0	0,46	3f	RCD typ B 30 mA
D11	Ładowarka EV 11 kW (3f) — garaż; przewód na 22 kW3P C20	YDY 5x6		9,6	0,59	3f	własny RCD typ B 30 mA lub
D12	Napęd bramy garażowej	B10	YDyp 3x1,5	13,4	0,57	L3	RCBO typ A 30 mA
D13	Brama wjazdowa, furtka, wideodomofon (linia ogrodzeń	B16	YKY 3x2,5	23,2	0,70	L3	RCBO typ A 30 mA
D14	Teletechnika: ONT, router, szafka RACK, SSWIN	B16	YDyp 3x2,5	3,0	0,39	L2	RCBO typ A 30 mA
D15	Pompa zbiornika wody deszczowej (podlewanie)	B16	YKY 3x2,5	25,7	0,95	L1	RCBO typ A 30 mA
D16	Napędy osłon przeciwsłonecznych (19 szt.)	B10	YDyp 3x1,5	3,0	0,66	L2	RCBO typ A 30 mA

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Symbol instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — wycofana, stosowana jako praktyka branżowa) i PN-EN ISO 14617; oznaczenia teletechniczne — praktyka branżowa. Obowiązuje legenda na arkuszu.

INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I ZASILANIA URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z'x's — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń wg PN-HD 60364-4-41 (samoczynne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (łazienki), PN-HD 60364-7-722 (ładowanie EV); WT § 180–188 (obwody gniazd oddzielne od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_inst = 71,3 kW, P_szczyt z DLM = 24,8 kW ≤ P_przył = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczbe i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2); przy łózkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strefami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stałe — wypusty/gniazda dedykowane wg obwodów D.
- Wysokości montażu (od posadzki): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,10 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REV.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE (IE)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
TYTUŁ RYSUNKU		
GNIAZDA I ZASILANIE URZĄDZEŃ — RZUT PARTERU		
SKALA 1:50	FORMAT 570x594	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IE-04	ARKUSZ 4/14
REW. 0		