



Obw.	Odbiorniki	Zab.	Przewód	L [m]	ΔU [%]	Faza
------	------------	------	---------	-------	----------------	------

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, x_{zs} — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 ± 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF72007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutu architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKLAD*).
- Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urządzeń w PN-HD 60364-4-41 (samoczne wyłączenie, RCD 30 mA dla gniazd ≤ 32 A — p. 411.3.3), PN-HD 60364-5-52 (przewody), PN-HD 60364-7-701 (kabel), PN-HD 60364-7-722 (tadowanie EV), WT § 180–188 (obwód zasil. oddziel. od oświetlenia, gniazda ze stykiem ochronnym).
- Bilans mocy (lamela.obliczenia.elektryka.bilans): P_{inst} = 71,3 kW, P_{szczyt} z DLM = 24,8 kW ≤ P_{przyl} = 27 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe 40 A.
- Liczbie i rozmieszczenie gniazd wyznaczono algorytmicznie (praktyka branżowa, DIN 18015-2): przy łózkach, biurkach, sofach, nad blatem kuchennym co ok. 1,1 m, przy umywalkach (poza strzelami 0–2), pozostałe równomiernie wzdłuż ścian bez otworów; urządzenia stale — wypusty/gniazda dedykowane bez obwodów D.
- Wysokości montażu (od podszkół): gniazda 0,30 m; nad blatem 1,10 m; łazienki 1,20 m (IP44); garaż, pom. techniczne 1,10 m (IP44); łączniki 1,30 m.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

Symbole instalacji elektrycznych wg IEC 60617 (baza IEC; PN-EN 60617 — w

1 0 1 2 3 4 5 m

PODZIAŁKA 1:50

N

J

8 9 10