

BZA60/ BZA100				BZA500				BZA1000			
전류레인지	종류	품명	전압	전류레인지	종류	품명	전압	전류레인지	종류	품명	전압
2A	Diode	BYV28-150-TAP	0.85	2A	Diode	BY228-15TR	1.2	2A	Diode	BY228-15TR	1.2
	MOSFET	IRFB4615PBF	0.078		MOSFET	FCP099N60E	0.198		MOSFET	APT17F120J	1.16
	MOSFETx2(병렬)	MGSF2N02ELT1G	0.085		MOSFETx2(병렬)	MGSF2N02ELT1G	0.085		MOSFETx2(병렬)	MGSF2N02ELT1G	0.085
	Resistor	0.1 ohm	0.2		Resistor	0.1 ohm	0.2		Resistor	0.1 ohm	0.2
	합계		1.213		합계		1.683		합계		2.645
200mA	Diode	BYV28-150-TAP	0.65	200mA	Diode	BYV28-150-TAP	0.9	200mA	Diode	BYV28-150-TAP	0.9
	MOSFET	IRFB4615PBF	0.0078		MOSFET	FCP099N60E	0.0198		MOSFET	APT17F120J	0.116
	MOSFET	MGSF2N02ELT1G	0.085		MOSFET	MGSF2N02ELT1G	0.085		MOSFET	MGSF2N02ELT1G	0.085
	Resistor	1 ohm	0.2		Resistor	1 ohm	0.2		Resistor	1 ohm	0.2
	합계		0.9428		합계		1.2048		합계		1.301
20mA	Diode	BYV28-150-TAP	0.55	20mA	Diode	BYV28-150-TAP	0.75	20mA	Diode	BYV28-150-TAP	0.75
	MOSFET	IRFB4615PBF	0.00078		MOSFET	FCP099N60E	0.00198		MOSFET	APT17F120J	0.0116
	MOSFET	MGSF2N02ELT1G	0.085		MOSFET	MGSF2N02ELT1G	0.085		MOSFET	MGSF2N02ELT1G	0.085
	Resistor	10 ohm	0.2		Resistor	10 ohm	0.2		Resistor	10 ohm	0.2
	합계		0.83578		합계		1.03698		합계		1.0466
2mA	Diode	BYV28-150-TAP	0.48	2mA	Diode	BYV28-150-TAP	0.65	2mA	Diode	BYV28-150-TAP	0.65
	MOSFET	IRFB4615PBF	0.000078		MOSFET	FCP099N60E	0.000198		MOSFET	APT17F120J	0.00116
	MOSFET	MGSF2N02ELT1G	0.085		MOSFET	MGSF2N02ELT1G	0.085		MOSFET	MGSF2N02ELT1G	0.085
	Resistor	100 ohm	0.2		Resistor	100 ohm	0.2		Resistor	100 ohm	0.2
	합계		0.765078		합계		0.935198		합계		0.93616