BIA ACADEMY
Quantis Biotechnology · biaquantis.bio

REFORÇO DE APRENDIZAGEM · MÓDULO 0

Antes de ligar a bioimpressora

Aulas introdutórias do curso prático.
As 5 ideias que evitam 90 % dos problemas da primeira impressão: ordem das fases, zeragem (G92), E-steps do êmbolo, pré-carga e fluxo (M221).

LEITURA	NÍVEL	FORMATO	EDIÇÃO
15 min	Básico	Leitura + checklist + teste	Novembro de 2026

O QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR

- **5 ideias** para levar à bancada
- **Checklist de 5 minutos** para colar na bancada
- **Faça agora na BIA** — Fase 4 · Calibrar E-steps · FlowCheck
- **Teste de aprendizagem** — 8 questões

Antes de ligar a bioimpressora

Antes de ligar a bioimpressora

> **Leitura: 15 min · Nível: básico · Vale para toda prática na BIA**

5 ideias que você precisa levar para a bancada

1. **A BIA tem 6 fases, e a ordem importa.** Modelo de tecido → Biotinta → Fatiamento → Bioimpressão → Análise → Maturação. Pular a Fase 2 (biotinta) é o erro nº 1: o G-code sai com fator de extrusão genérico e "não sai nada" na agulha.
2. **Nunca G28 com bandeja ou cartucho montados.** A bioimpressora não faz home mecânico: você posiciona o bico sobre o alvo com o joystick e clica **Zerar aqui (G92)**. O G-code da BIA começa exatamente nesse ponto.
3. **E-steps são a primeira coisa a conferir.** Se `E+10` move o êmbolo menos que 10 mm, o firmware ainda está com passos de filamento (Ender = 93 steps/mm). Extrusor de seringa precisa de 400–8 000. Regra: **novo = atual × pedido ÷ medido** → `M92 E<novo>` + `M500`.
4. **Pré-carga antes do primeiro cordão.** Agulha 22G + luer têm ~45 µL de volume morto. Até encher, a cabeça anda e nada sai. Use **Empurrar +50 µL** até ver o filamento na ponta; só depois imprima.
5. **O fluxo (M221) é um ajuste fino, não um conserto.** Se precisou passar de 150 %, o problema está em outro lugar: E-steps, seringa grande demais (10 mL → troque por 3 mL), agulha entupida ou biotinta fora da janela de gelificação.

Checklist de 5 minutos (imprima e cole na bancada)

✓	Item	Como verificar
☐	Biotinta na janela de temperatura	GelMA 21–25 °C · Pluronic frio p/ carregar, 25 °C p/ imprimir · Matrigel 4–10 °C
☐	Seringa sem bolhas	Êmbolo para cima, bater, purgar até cordão contínuo
☐	E-steps calibrados	`E+10` anda 10 mm (painel Calibrar E-steps do êmbolo)
☐	Extrusão a frio liberada	`M302 S0 P1` (a BIA envia ao conectar)
☐	Origem zerada sobre o alvo	Joystick → centro da Petri/poço → **Zerar aqui**
☐	Pré-carga feita	Filamento visível na ponta da agulha

✓	Item	Como verificar
☐	FlowCheck “ok” no BioSlicer	Sem aviso `flow_very_low` no painel Vai sair biotinta?

Faça agora na BIA

- **Fase 4 →** `/dashboard/bioprint/execute` → conecte (Chrome/Edge) → painel **Calibrar E-steps** → Ler · Mover E+10 · medir · Gravar.
- **Fase 3 → BioSlicer** → cubo 10×10×1 mm · perfil “Primeira impressão” → confira o veredito do **FlowCheck**.

Para saber mais

- Guia do Aluno BIA Academy 2026 (PDF nesta aula).
- Manual da BIA · Fase 4 · Bioimpressão (`/dashboard/manual`).
- Cordova et al. 2024, Enderstruder — extrusor de seringa de baixo custo e sua calibração.

Teste de aprendizagem · Módulo 0

8 questões · nota mínima 70 % (6 acertos) · você pode refazer

1. Ao conectar a bioimpressora na BIA, o que deve acontecer antes de iniciar o G-code? - a) Enviar `G28` para encontrar a origem mecânica - b) Posicionar o bico sobre o alvo e zerar com `G92` ✔ - c) Aquecer o hotend a 170 °C - d) Desligar os motores com `M18`

Explicação: bioimpressoras preservam bandeja/cartucho; a origem é definida onde o bico está (`G92 X0 Y0 Z0 E0`). `G28` pode colidir com a placa; não há hotend; `M18` solta os motores e perde a posição.

2. Você pede `E+10` e o êmbolo anda 1 mm. O firmware mostra `M92 E93`. Qual o novo valor? - a) 9,3 - b) 93 - c) 930 ✔ - d) 9 300

Explicação: novo = atual × pedido ÷ medido = 93 × 10 ÷ 1 = 930 steps/mm.

3. Por que a BIA faz uma “pré-carga” antes do primeiro cordão? - a) Para aquecer a biotinta - b) Para encher o volume morto da agulha e do luer (~45 µL) ✔ - c) Para testar o motor X - d) Para limpar a mesa

Explicação: até a agulha encher, o êmbolo avança e nada sai na ponta — a cabeça “imprime seco”.

4. O fluxo (M221) já está em 200 % e ainda sai pouca biotinta. A atitude correta é: - a) Subir para 400 % - b) Investigar E-steps, tamanho da seringa, agulha e temperatura ✔ - c) Aumentar a velocidade de impressão - d) Trocar o G-code por um de FDM

Explicação: M221 multiplica um E que pode ser quase zero; acima de ~150 % o sinal é de erro de calibração ou de material, não de fluxo.

5. Qual seringa faz o êmbolo andar mais por microlitro? - a) BD 20 mL - b) BD 10 mL - c) BD 5 mL - d) BD 3 mL ✔

Explicação: E = V ÷ área. A 3 mL (59 mm²) anda 2,8× mais que a 10 mL (165 mm²) para o mesmo volume — melhor resolução e menos stick-slip.

6. `M302 S0 P1` serve para: - a) Zerar o eixo E - b) Gravar E-steps na EEPROM - c) Permitir extrusão com o hotend frio ✔ - d) Definir o fluxo em 100 %

Explicação: Marlin bloqueia `G1 E` abaixo de 170 °C por padrão (PREVENT_COLD_EXTRUSION); bioimpressão acontece a 4–37 °C.

7. O que o `M500` faz depois de `M92 E930`? - a) Testa o motor - b) Salva a configuração na EEPROM (sobrevive ao desligar) ✔ - c) Move o êmbolo 500 passos - d) Reseta o firmware

Explicação: sem `M500`, o valor volta ao padrão no próximo boot — é a causa clássica de "calibrei ontem e hoje desandou".

8. Qual destas NÃO é uma das 6 fases da BIA? - a) Biotinta - b) Fatiamento - c) Esterilização em autoclave ✔ - d) Maturação

Explicação: as fases são Modelo de tecido · Biotinta · Fatiamento · Bioimpressão · Análise · Maturação. Esterilização é etapa do protocolo de laboratório, não uma fase da plataforma.