Lab 2 BombLab 实验报告

实验环境：WSL 2，Ubuntu 24.04.4，GCC 13.3.0，GDB 15.1。使用本人学号对应的炸弹，SHA-256 为：

2381c1251b2f02b1f7b83a2fd016ad9e24efdce95056e5365c43ff8e80223850

一 分析方法与运行结果

本次提交的是随 challenge 变化的求解函数。分析时先用 objdump -d --no-show-raw-insn bomb 查看各关和被调用函数，再用 GDB 读取跳转表，链表数据以及 Honor 的局部内存

下文的 C 表示该关传入的 challenge。除明确标出的 64 位移位外，计算结果均按 uint32_t 保留低 32 位，右移是逻辑右移。这一点在第 2 关尤其明显：中间结果可以回绕成很大的无符号数。

公开测试的结果为六关 60/60，Honor 10/10。另外选用不在公开列表中的 seed 20261014，生成六行口令和 Honor 输入，再送入同一 seed 的炸弹：

```
./defuser --seed 20261014
./defuser --secret --seed 20261014
{ ./defuser --seed 20261014;
  ./defuser --secret --seed 20261014; } | ./bomb --seed 20261014
```

该 seed 的六关和 Honor 均通过。下面的图片由真实运行的标准输出经 HTML 排版为终端视图后截取，包含对应的 challenge 和输入，作为各关在公开 seed 之外的验证记录。

```
WSL 2 / Ubuntu 24.04.4 / GCC 13.3.0
Executed: 2026-10-14T07:45:11+00:00 | exit status: 0
bomb SHA-256: 2381c1251b2f02b1f7b83a2fd016ad9e24efdce95056e5365c43ff8e80223850

Command: ./defuser --seed 20261014; ./defuser --secret --seed 20261014; { ./defuser --seed 20261014;
./defuser --secret --seed 20261014; } | ./bomb --seed 20261014

1381979182
6 4294967272 4294967176 4294966886 4294966017 4294963412
5 623339597
843479560
4156665248 308
4095136366
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAOPEN1 749868710 3922971461
Phase 1 challenge: 0x0fc0d0861082fa0e
Input (unsigned decimal integers):
Phase 1 defused.
Phase 2 challenge: 0x2707874c42793f6c
Input (unsigned decimal integers):
Phase 2 defused.
Phase 3 challenge: 0x844a13512a6c0e3d
Input (unsigned decimal integers):
Phase 3 defused.
Phase 4 challenge: 0xa577e3020048b8ee
Input (unsigned decimal integers):
Phase 4 defused.
Phase 5 challenge: 0x203564f5fd3f08dd
Input (unsigned decimal integers):
Phase 5 defused.
Phase 6 challenge: 0x3de52111fb04a13e
Input (unsigned decimal integers):
Phase 6 defused.
Congratulations! You've defused the bomb.
Secret phase defused.
```

图 1 seed 20261014 的六关与 Honor 运行结果

关卡	seed 20261014 的口令	结果
第 1 关	1381979182	Phase 1 defused

关卡	seed 20261014 的口令	结果
第 2 关	6 4294967272 4294967176 4294966886 4294966017 4294963412	Phase 2 defused
第 3 关	5 623339597	Phase 3 defused
第 4 关	843479560	Phase 4 defused
第 5 关	4156665248 308	Phase 5 defused
第 6 关	4095136366	Phase 6 defused
Honor	32 个 A，接 OPEN1 749868710 3922971461	Secret phase defused

二 第 1 关 函数调用与参数

phase_01 只读入一个整数，将它与 p1_compute 的返回值比较。p1_compute 分别取 challenge 的低 32 位，右移 32 位和右移 16 位的低 32 位，并调用三个小函数。关键指令如下：

```
# p1_step0
sub    %esi,%edi
lea    0x3e(%rdi,%rdi,4),%eax
# p1_step1
xor    $0x1e6c,%esi
lea    (%rsi,%rdi,4),%eax
# p1_step2
lea    (%rdi,%rsi,4),%eax
xor    $0xa2f6,%eax
```

按 System V 调用约定，前两个整数参数在 edi，esi，返回值在 eax。lea 在这里用于整数计算。记 a=low32(C)，b=low32(C>>32)，m=low32(C>>16)，依照实际传参顺序得到：

```
r0 = 5*(a-b) + 0x3e
r1 = 4*b + (m XOR 0x1e6c)
r2 = (r1 + 4*a) XOR 0xa2f6
口令 = r0 XOR r2
```

最后的异或来自 p1_compute 返回前的 xor %ecx,%eax。

三 第 2 关 数组递推

本关要求六个整数。栈上的数组元素通过 -0x40(%rbp,%rdx,4) 访问，每项占 4 字节；循环下标从 1 到 5。

```
shr    $0x19,%rdx
add    %edx,%edx
and    $0x1e,%edx
add    $0x4,%edx
...
lea    0x2(%rdx),%ecx
add    %edx,%eax
shr    %cl,%rsi
lea    (%rax,%rax,2),%eax
and    $0x3f,%esi
sub    %esi,%eax
```

第一段给出首项，后一段在每次循环中计算下一项：

```
v[0] = 4 + 2*((C>>25) & 15)
v[i] = 3*(v[i-1]+i) - ((C>>(i+2)) & 63)，i=1..5
```

lea (%rax,%rax,2) 对应乘 3。核对这条递推时，先用 seed 20261014 展开前两次循环，检查下标和移位是否对应。该关的 challenge 是 0x2707874c42793f6c，算出的首项为 6。当 i=1 时，(C>>3)&63 为 45，所以第二项的数学结果是 3*(6+1)-45=-24。再对照汇编，这一步使用的是 eax，esi 这样的 32 位寄存器。把 -24 按低 32 位解释为无符号数，得到 4294967272，与运行输出的第二项一致。

接着检查 i=2：这次减去的 (C>>4)&63 为 54。将上一项代入，并保留低 32 位，得到第三项 4294967176，也与输出相同。前两次循环对上后，按相同规则继续计算其余三项。实现中用 uint32_t 保存数组元素，使每一步的计算宽度与汇编一致。

四 第 3 关 跳转表

本关的第一个整数必须等于 C & 7。第二个整数来自 p3_dispatch，它的参数是 x=low32(C>>3) XOR low32(C>>32)。

```
cmp    $0x7,%eax
ja     <返回 0 的分支>
notrack jmp *0x405820(,%rax,8)
```

0x405820 是跳转表，每个表项占 8 字节。用 GDB 的 x/8gx 0x405820 读取后，再查看每个目标地址最终跳到哪个 p3_case，得到下表

下标	对应函数	第二个整数
0	p3_case_1	5*x + 0x6cb
1	p3_case_5	5*x + 0xd730
2	p3_case_2	5*x + 0x36984
3	p3_case_3	(x XOR 0x68c9) + (x>>1)
4	p3_case_0	(2*x) XOR 0x4d2b
5	p3_case_4	5*x + 0x18b5f
6	p3_case_6	(x XOR 0x9f94) + (x>>2)
7	p3_case_7	(2*x) XOR 0x61f2

为了核对表项和函数的对应关系，这里沿 seed 20261014 实际用到的一项往下看。该关的 challenge 是 0x844a13512a6c0e3d，取 C&7 得到下标 5，对应的表项地址是 0x405820+5*8=0x405848。GDB 的表数据中，这一项保存的地址是 0x402290；再查该地址处的汇编，可以看到它跳到 0x4021f0，也就是 p3_case_4。

确认跳转目标后，再代入这个函数的计算式。此时 x=2701628054，5*x+0x18b5f 保留低 32 位后得到 623339597。这样得到的两个输入是 5 623339597，与运行记录一致，炸弹输出 Phase 3 defused.。solve_phase_3 中的 switch 就按表项下标组织，各分支使用对应目标函数的计算式。

五 第 4 关 递归与返回过程

调用 p4_walk 时，四个参数依次是：

```
target = C & 127
low = 0
high = 127
bias = low32(C>>7) XOR low32(C>>32)
```

函数先计算 mid=low+((high-low)>>1)，再比较 target 和 mid。相等时直接返回 (mid+0x6e) XOR bias。左，右分支则先缩小区间并递归调用，返回后继续计算：

```
call   p4_walk
lea    (%rax,%rax,2),%eax
xor    %ebx,%eax
...
xor    $0x5,%eax      # 左分支
# 右分支最后异或 0x10
```

这里的 ebx 保存 mid+bias，因此若递归结果为 r：

```
左侧返回值 = (3*r) XOR (mid+bias) XOR 5
右侧返回值 = (3*r) XOR (mid+bias) XOR 0x10
```

最终口令来自递归返回值。target 只会落在 0–127，递归总能到达相等的基例，边界处也不会执行无效的 mid-1 分支。

六 第 5 关 结构体和链表

p5_traverse 从 0x405b60 的头指针表选起点。节点访问指令为：

```
mov    (%rdx),%rdx       # next
mov    0x8(%rdx),%esi    # value
xor    0xc(%rdx),%eax    # tag
add    %esi,%eax
```

由偏移可知一个节点由 8 字节 next 指针，4 字节 value，4 字节 tag 组成，大小为 16 字节。节点数组起点是 0x405ba0。将指针地址换成数组下标后，头表是 {9,8,1,7,3,2,11,0}，节点数据如下：

下标	next 下标	value	tag
0	4	0x64a	0xe939
1	7	0x966	0x861d
2	11	0x242	0x1401
3	2	0x83b	0x3efe
4	6	0x134	0x48e0
5	10	0xa4d	0x86f5
6	5	0xb78	0xe54b
7	3	0x42a	0x912a
8	1	0x32d	0x2a7d
9	8	0x64	0x399f
10	NULL	0x506	0x9d61
11	0	0x773	0x4e32

起点由 C&7 决定，总共访问 ((C>>3)&3)+1 个节点。虽然循环次数最多是 3，进入循环前已经处理了起点，所以最多访问 4 个节点。累积值初值为 low32(C>>6) XOR low32(C>>32) XOR 0xf72f，每访问一个节点执行 (sum XOR tag)+value。

口令的第一个数是最终 sum，第二个数是最后访问节点的 value。解法中的 next 用下标表示，不依赖炸弹加载到哪个地址。

七 第 6 关 函数指针表

本关用函数指针表 p6_ops 完成两次间接调用。表地址是 0x405e00，关键指令为：

```
and   $0x7,%eax
call  *0x405e00(,%rax,8)
xor   $0xef9f,%eax
mov   %eax,%edi
call  *0x405e00(%rbx)
add   $0xd49a,%eax
```

第一次下标是 C&7。第二次下标是 (C>>3)&7；汇编把它保留成 C&0x38，直接当字节偏移使用。初始参数 x 为 low32(C>>6) XOR low32(C>>32)。读取表中的地址并分别反汇编后得到：

下标	变换 T(x)
0	(x+0xe1d5) XOR (x>>3)
1	(x XOR 0x581a)+4*x
2，3	((x<<5)+0x9a0d) XOR (3*x)
4，7	ROL32(x,3) XOR 0xe606
5	(x XOR (x>>3))+0x4504
6	ROR32(x,2)

若两次下标为 i，j，口令就是 T_j(T_i(x) XOR 0xef9f)+0xd49a。rol，ror 将移出位从另一侧移回。

八 Honor 局部对象覆盖与上下文

Honor 的入口 secret_gate 先检查输入长度，再把字符串复制到一个局部对象中。关键的地址偏移和比较为：

```
lea   -0xd0(%rbp),%r12      # scratch 起点
call  secret_copy
cmpl  $0x4e45504f,-0xb0(%rbp)
lea   -0xac(%rbp),%rdi      # 三个整数的文本起点
call  secret_phase
```

从 scratch 到标记的距离是 0x20，即 32 字节；再往后 4 字节是整数文本。0x4e45504f 在小端内存中的四个字节是 OPEN。所以输入先放 32 个 A，接 OPEN，再接三个无符号十进制整数。长度检查要求整行在 36–163 字节之间，生成的输入符合这个范围。

进入 secret_phase 后，challenge 和前六关口令算出的 context 都参与校验。记：

```
a = low32(C) XOR low32(C>>32)
b = low32(context) XOR low32(context>>32)
k = context & 3
v = ROR32(a XOR b,3) XOR 0xed8f
v = v XOR (k*0x5d59) XOR low32(context>>16)
w = v XOR (b+k+0xb0d6+(a>>3))
```

三个整数是 k v w。驱动已计算好 context 并传给 solve_secret，求解函数直接使用它。

seed 20261014 下，在 secret_gate 入口观察到 challenge 为 0xf4ae5e4a758f780a，context 为 0x968daa3123b0a275。在复制完成后的地址 0x40276b 设置断点，用 x/wx $rbp-0xb0 和 x/s $rbp-0xac 读取局部对象，结果是：

```
标记：0x4e45504f
整数文本："1 749868710 3922971461"
继续运行：Secret phase defused.
```

调试过程中只读寄存器和内存，没有修改寄存器，检查条件或炸弹数据来绕过校验。

九 补充验证与资料

公开测试之外，测试集合包含 0–1023 的连续 seed，由固定随机源 random.Random(20261014) 生成的 512 个 64 位数，二的幂及其相邻值，以及 seed 20261014 和两个接近 64 位无符号上界的值。去重并去掉公开列表中的值后共 1,693 个。每个 seed 都将生成的六行口令和 Honor 输入交给原炸弹检查，全部通过。覆盖情况为：第 3 关 8 个分支，第 4 关 128 个 target，第 5 关 32 种起点与长度组合，第 6 关 64 种调用组合。

另用 AddressSanitizer 和 UndefinedBehaviorSanitizer 检查七个求解函数。对 80 组测试输入，分别测试七个函数和 0–256 的缓冲区容量，共 $80 \times 7 \times 257 = 143{,}920$ 个用例。容量不够时返回非零，容量足够时结果完整，没有发现越界或未定义行为。这一数量是缓冲区边界检查次数，不是向原炸弹提交口令的次数。求解函数只计算和格式化输出，不读写文件，启动进程或访问网络。

在 WSL Ubuntu 中，从仓库根目录执行以下命令可复现公开测试和额外 seed 验证：

```
make
python3 public_test.py
python3 assets/validation/verify_seeds.py
```

缓冲区边界检查单独编译测试程序，输出放在新建的临时目录中：

```
task_dir=$(mktemp -d /tmp/bomblab-check.XXXXXX)
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -Wpedantic -Werror \
  -fsanitize=address,undefined -fno-omit-frame-pointer -g \
  -I. assets/validation/buffer_bounds.c defuser.c \
  -o "$task_dir/bomblab-buffer-check"
ASAN_OPTIONS=detect_leaks=1 UBSAN_OPTIONS=halt_on_error=1 \
  "$task_dir/bomblab-buffer-check"
```

辅助工具使用情况：objdump 用于导出汇编，GDB 用于读取程序状态与静态表；Codex 用于辅助分析汇编及整理报告。报告中的寄存器，内存值和验证结果均来自实际运行

参考资料

[1] ICS-26Fall-FDU. Lab2：BombLab 实验说明.
https://ics-26fall-fdu.github.io/labs/lab2-bomb-lab/

[2] ICS-26Fall-FDU. BombLab 模板仓库 README.
https://github.com/ICS-26Fall-FDU/BombLab/blob/main/README.md

[3] GNU Project. Debugging with GDB.
https://sourceware.org/gdb/current/onlinedocs/gdb.html/

[4] GNU Project. GNU Binary Utilities: objdump.
https://sourceware.org/binutils/docs/binutils/objdump.html