BALANÇO DE CARGA 24 VCC

Consumo previsto e saldo aritmético da fonte proposta PS1

GRUPO DE CARGA	I (A)	P (W)	% DA CARGA
PLC-101	0,60	14,40	19,4 %
SW-101	0,35	8,40	11,3 %
RIO-201	0,45	10,80	14,5 %
RIO-202	0,45	10,80	14,5 %
malhas AI (4)	0,10	2,40	3,2 %
sensores DI (2)	0,10	2,40	3,2 %
reserva auxiliares	1,05	25,20	33,9 %
TOTAL PREVISTO	3,10	74,40	100,0 %

PS1 — FONTE PROPOSTA

24 Vcc

10 A | 240,00 W

CARGA MODELADA

3,10 A | 74,40 W

RESERVA AUXILIAR: 1,05 A

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE NOMINAL



31 % carga

69 % saldo aritmético

INTERPRETAÇÃO DO SALDO

Reserva auxiliar de 1,05 A já incluída em 3,10 A; capacidade restante = 6,90 A / 165,60 W.

Saldo aritmético; não considera inrush, derating, proteção, curto-circuito ou condição térmica.

LEGENDA

I: corrente prevista | P = 24 V × I | saldo = capacidade nominal menos carga total | dados não selecionam fabricante

NOTAS DA PRANCHA

Correntes são premissas; o desenho não atribui cargas a ramais.
A reserva auxiliar de 1,05 A já está incluída no total de 3,10 A.
Inrush, derating, proteção, curto-circuito e ensaio térmico não foram avaliados.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
04	2026-11-05	BALANCO DE CARGA	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

BALANÇO DE CARGA 24 VCC

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	04	09/09

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
09_balanco_carga_24vcc.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.