A B C D E F G H

# BALANÇO DE CARGA 24 VCC

Consumo previsto e saldo aritmético da fonte proposta PS1

5

| GRUPO DE CARGA | I (A) | P (W) | % DA CARGA |
|---|---|---|---|
| PLC-101 | 0,60 | 14,40 | 19,4 % |
| SW-101 | 0,35 | 8,40 | 11,3 % |
| RIO-201 | 0,45 | 10,80 | 14,5 % |
| RIO-202 | 0,45 | 10,80 | 14,5 % |
| malhas AI (4) | 0,10 | 2,40 | 3,2 % |
| sensores DI (2) | 0,10 | 2,40 | 3,2 % |
| reserva auxiliares | 1,05 | 25,20 | 33,9 % |
| TOTAL PREVISTO | 3,10 | 74,40 | 100,0 % |

4

3

PS1 — FONTE PROPOSTA

24 Vcc

10 A | 240,00 W

CARGA MODELADA

3,10 A | 74,40 W

RESERVA AUXILIAR: 1,05 A

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE NOMINAL




31 % carga

69 % saldo aritmético

INTERPRETAÇÃO DO SALDO

Reserva auxiliar de 1,05 A já incluída em 3,10 A; capacidade restante = 6,90 A / 165,60 W.

Saldo aritmético; não considera inrush, derating, proteção, curto-circuito ou condição térmica.

2

## LEGENDA

I: corrente prevista | P = 24 V × I | saldo = capacidade nominal menos carga total | dados não selecionam fabricante

## NOTAS DA PRANCHA

Correntes são premissas; o desenho não atribui cargas a ramais.
A reserva auxiliar de 1,05 A já está incluída no total de 3,10 A.
Inrush, derating, proteção, curto-circuito e ensaio térmico não foram avaliados.

1

## AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | RESP. |
|---|---|---|---|
| 04 | 2026-11-05 | REVISAO DE SINAIS | R.E.M.M. |

**PORTFOLIO DE**
**ENGENHARIA ELETRICA**
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

**A3**
PAISAGEM

TITULO

BALANÇO DE CARGA 24 VCC

| AUTOR | DATA | REV. | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| Rogério Eduardo Moreira Menegueli | 2026-11-05 | 04 | 09/09 |

| ARQUIVO | UNIDADES | ESCALA | FOLHA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 09_balanco_carga_24vcc.dxf | mm | S/ESC. | A3 | CONCEIT. |