INTERFACES DE POTÊNCIA E BORNEIRAS X1/X2

Entrada geral e saídas para M-601, M-602 e M-603

POTÊNCIA - X1 / X2

BORNE	FUNCAO	CABO	DESTINO
X1:1	L1 entrada	W600	QG-06
X1:2	L2 entrada	W600	QG-06
X1:3	L3 entrada	W600	QG-06
X1:4	N entrada	W600	barra N
X1:5	PE entrada	W600	PE-06
X2:1-4	M-601 U/V/W/PE	W601	bomba
X2:5-8	M-602 U/V/W/PE	W602	esteira
X2:9-12	M-603 U/V/W/PE	W603B	ventilador

INTERFACES DE CAMPO - RESUMO

BORNE	FUNCAO	CABO	DESTINO
X3:1-4	Botoeiras liga/para bomba	W605	PB-601
X3:5-12	Comando e FC da esteira	W606	PB-602 / FC
X3:13-18	Emergência: CH1/CH2 + reservas	W604	S0-601 / KSR-601
X3:19-24	Quatro sinalizadores + comum	W608	Porta do CCM
X4:1-2	STO A/B - ligação interna	INT.	KSR-601 / VFD-603
X4:3-10	DI, AI, comum, SH e reserva	W607	Estação PB-603 / VFD

X3 = 24 bornes de campo/porta | X4 = 10 bornes, incluindo dois pontos STO internos | detalhe individual na P06-10

LEGENDA

X1: entrada | X2: motores | PE: proteção | SH: blindagem terminada em prensa-cabo EMC

NOTAS DA PRANCHA

O detalhamento de X3/X4 e dos condutores de campo está na prancha P06-10.
W603B é cabo de saída PWM blindado; terminar a blindagem em 360 graus conforme estudo EMC.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
04	2026-11-05	INTERLIGACAO X3/X4	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

INTERFACES DE POTÊNCIA E BORNEIRAS X1/X2

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	04	06/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
06_diagrama_bornes.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.