

CAFE


Oru POS Cafe

Buku Panduan Pengguna

Kasir, pelayan, dan dapur mini cafe di HP atau tablet Android, satu WiFi toko. Tanpa langganan server.

Langkah demi langkah, lengkap dengan gambar.

Orulabs · Edisi Oktober 2026



Daftar Isi

1. Mengenal Oru POS Cafe	3
2. Memasang Aplikasi dan Masuk	4
3. Masa Percobaan dan Aktivasi Lisensi	5
4. Mengenal Layar Utama (Dashboard)	6
5. Mengatur Data Toko (Sekali di Awal)	7
6. Meja dan Lantai	9
7. Menghubungkan Tablet Dapur dan Perangkat Lain	10
8. Pengguna dan Password	11
9. Mengisi Menu dan Stok	12
10. Membuat Pesanan	13
11. Dapur dan Pelayan	14
12. Menerima Pembayaran di Kasir	15
13. Laporan, Backup, dan Pembaruan	18
14. Menjaga Cafe Tetap Lancar	20
15. Masalah Umum dan Jawabannya	21
A. Lampiran: Daftar Periksa Pengaturan Awal	22
16. Kontak Penjual	22

Cara memakai buku ini

- 1 **Lingkaran kuning bernomor** di gambar menunjuk bagian layar yang dijelaskan. Nomor yang sama ada di penjelasan di sebelahnya.
- 2 **Kotak berwarna** berisi pesan penting. Merah = hati-hati, oranye = tips, biru = catatan.
- 3 Semua gambar memakai **data contoh** ("Orulabs Cafe"). Nama toko, menu, meja, dan harga di perangkat Anda akan berbeda.
- 4 Tampilan di perangkat Anda bisa sedikit berbeda (terang/gelap, ukuran layar), tetapi tombol dan urutannya sama.



Buku panduan online. Pindai untuk membuka versi terbaru.

CATATAN Berjualan tidak butuh internet, tetapi semua perangkat harus berada di **WiFi toko yang sama**. Internet hanya dipakai saat memasang aplikasi, memeriksa pembaruan, dan (bila Anda biarkan menyala) mengirim status aktif ke penjual.

1 Mengenal Oru POS Cafe

Apa itu Oru POS Cafe?

Oru POS Cafe adalah **aplikasi kasir untuk mini cafe** yang berjalan di HP atau tablet Android. Pelayan mencatat pesanan per meja, **dapur** melihat antrean di tabletnya sendiri, dan **kasir** menerima pembayaran tunai atau QRIS lalu mencetak struk. Semua perangkat tersambung lewat **satu WiFi toko**; tidak ada server di internet dan tidak ada biaya langganan server.

Bagaimana perangkatnya bekerja sama

Satu HP atau tablet menjadi **perangkat kasir (server)**: data toko tersimpan di situ. Tablet dapur dan HP pelayan cukup **membuka alamat** perangkat kasir lewat browser (Bab 7). Perangkat kasir harus selalu menyala dan aplikasinya tetap terbuka.

Yang perlu disiapkan


Perlengkapan	Keterangan
2 sampai 3 HP atau tablet Android	Android 7.0 ke atas. Satu untuk kasir (server), satu untuk dapur, satu lagi untuk pelayan bila perlu.
WiFi toko	Semua perangkat tersambung ke WiFi yang sama . Internetnya boleh mati; WiFi (router) harus menyala.
Charger untuk perangkat kasir	Perangkat kasir selalu menyala, jadi sebaiknya tercolok charger .
Printer struk Bluetooth (boleh nanti)	Printer thermal kertas 58 mm atau 80 mm.
Gambar QRIS toko (boleh nanti)	Foto atau tangkapan layar QRIS dari GoPay/DANA/bank Anda.

Siapa boleh melakukan apa

Peran	Bisa melakukan
Owner	Semua fitur: pengaturan, menu, stok, meja, laporan, pengguna, backup.
Kasir	Membuat pesanan dan menerima pembayaran.
Pelayan	Membuat pesanan dan mengantarkan pesanan yang sudah siap.
Dapur	Melihat antrean pesanan dan mengubah statusnya (diproses, siap).

CATATAN Edisi Cafe dibatasi **3 pengguna aktif** (termasuk Owner), misalnya Owner, Kasir, dan Dapur.

Alur kerja sehari-hari



Satu pesanan dari awal sampai selesai

Siapa	Layar	Yang dilakukan	Status pesanan
Pelayan / Kasir	Pesanan	Pilih meja dan menu, ketuk Buat Pesanan .	Diterima
Dapur	Antrean Dapur	Ketuk Mulai Proses , lalu Tandai Siap .	Diproses, lalu Siap Diantar
Pelayan	Siap Diantar	Antar ke meja, ketuk Tandai Sudah Diantar .	Sudah Diantar
Kasir	Kasir	Pilih Tunai atau QRIS, ketuk Bayar , beri struk.	Lunas; meja kosong

2 Memasang Aplikasi dan Masuk


Aplikasi ini tidak ada di Play Store; dipasang langsung dari file yang dibagikan penjual. Android akan menampilkan beberapa pertanyaan izin. Itu normal dan hanya perlu dilakukan sekali.

- 1 Di perangkat **kasir**, buka tautan unduhan dari penjual atau **pindai kode QR** di samping. Pilih **Unduh Cafe** (bukan GO).
- 2 Tunggu file selesai terunduh (sekitar 50 MB). Bila muncul peringatan "file ini bisa membahayakan", pilih **Tetap unduh**.
- 3 Ketuk file yang terunduh. Bila Android bertanya "**Izinkan instal dari sumber ini?**", ketuk **Pengaturan**, nyalakan **Izinkan dari sumber ini**, lalu kembali.
- 4 Ketuk **Instal**, lalu **Buka**. Bila Android bertanya izin notifikasi, pilih **Izinkan**: notifikasi "Oru POS Cafe aktif" menandakan server sedang menjaga tablet lain tetap tersambung.
- 5 Masa percobaan **7 hari** langsung berjalan. Lanjut ke login di bawah.



Pindai untuk mengunduh
github.com/r0corp/oru-go-releases

PENTING Unduh hanya dari tautan atau QR yang diberikan penjual resmi. Edisi **Cafe** dan **GO** adalah aplikasi berbeda: pasang yang sesuai dengan kode aktivasi Anda.



Halaman login

Halaman ini muncul setiap kali aplikasi dibuka. Nama toko Anda tampil di tengah.

- 1 **Username**: ketik nama pengguna. Untuk pertama kali pakai **owner**.
- 2 **Password**: untuk pertama kali pakai **owner123**. Ketuk **ikon mata** untuk melihat yang diketik.
- 3 **LOGIN**: ketuk untuk masuk. Bila benar, Anda tiba di Dashboard.
- 4 **AKTIFKAN LISENSI**: untuk memasukkan Kode Aktivasi (Bab 3). Tulisan di bawahnya menunjukkan sisa hari percobaan.
- 5 **Preferensi tampilan**: pilih bahasa (Indonesia/Inggris) dan tema terang atau gelap.

PENTING Password bawaan **owner123** diketahui banyak orang, jadi setelah login pertama aplikasi langsung meminta Anda menggantinya (Bab 8). Catat password baru di tempat aman.

3 Masa Percobaan dan Aktivasi Lisensi

Selama **7 hari pertama** Anda bisa memakai semua fitur secara gratis. Setelah itu perlu **lisensi** dari penjual, berupa **Kode Aktivasi** yang cocok dengan perangkat kasir Anda saja.




Memasukkan Kode Aktivasi

Penjual yang membuatkan kodenya. Anda tidak perlu internet untuk memasukkannya.

- 1 **Kode Perangkat:** kode unik perangkat ini (16 huruf/angka). Jangan diketik ulang, cukup disalin.
- 2 **Salin Kode Perangkat:** ketuk, lalu kirim ke penjual lewat WhatsApp.
- 3 Penjual membalas dengan **Kode Aktivasi**. Ketuk kolom ini dan tempel (tekan lama, pilih **Tempel**).
- 4 Ketuk **AKTIFKAN**. Bila kode benar, tulisan TRIAL di bagian atas aplikasi hilang.

PENTING Minta **kode untuk edisi Cafe**. Kode edisi GO tidak bisa mengaktifkan Cafe; aplikasi akan memberi tahu bila kodenya untuk edisi lain.

TIPS Aktivasi hanya di perangkat **kasir** (server). Tablet dapur dan pelayan membuka alamat perangkat kasir lewat browser, jadi tidak perlu kode sendiri.



Cek status lisensi kapan saja

Buka **Pengaturan**, tab **Sistem**, kartu **Lisensi Aplikasi**.

- 1 **Status** masa percobaan (sisa hari) atau lisensi aktif, beserta nama edisi.
- 2 **Aktifkan Lisensi:** tombol yang sama dengan di halaman login.
- 3 **Kode Perangkat** selalu tertulis di sini bila perlu dikirim ulang ke penjual.
- 4 **Kirim status aktif ke penjual:** saklar. Yang dikirim hanya Kode Perangkat, versi, status lisensi, dan waktu aktif; tidak ada data penjualan. Boleh dimatikan.

CATATAN Bila masa percobaan atau langganan habis, aplikasi meminta aktivasi lagi. **Data toko tidak hilang;** setelah kode baru dimasukkan semuanya bisa dipakai lagi.

4 Mengenal Layar Utama (Dashboard)

Dashboard adalah layar pertama setelah login: ringkasan hari ini di atas, tombol menu di bawah.



Bagian atas Dashboard

- 1 Tulisan **TRIAL** = masih masa percobaan. Hilang setelah aktivasi.
- 2 **Penjualan Hari Ini** beserta rincian tunai dan QRIS.
- 3 **Pesanan Aktif**: pesanan yang belum selesai.
- 4 **Transaksi Hari Ini**: jumlah yang sudah lunas.
- 5 **Menunggu Bayar**: pesanan yang belum dibayar di Kasir.
- 6 **Ikon orang**: menu profil (bahasa, mode gelap, ganti password, keluar).
- 7 **Meja**: peta meja dan lantai (Bab 6). Angka merah = pesanan di meja.
- 8 **Pesanan**: membuat pesanan baru.
- 9 **Dapur**: antrean pesanan untuk dapur. Angka merah = pesanan menunggu.




Geser ke bawah: tombol lainnya

Tombol yang tampil bergantung pada peran akun. Owner melihat semuanya.

- 1 **Kasir**: menerima pembayaran. Angka merah = jumlah yang menunggu.
- 2 **Menu**: mengelola daftar menu.
- 3 **Inventory**: stok bahan baku. Angka merah = bahan yang menipis.
- 4 **Pengguna**: akun karyawan (maksimal 3 pengguna aktif).
- 5 **Laporan**: penjualan harian sampai tahunan.
- 6 **Pengaturan**: data toko, meja, struk, QRIS, lisensi, dan backup.

5 Mengatur Data Toko (Sekali di Awal)

Buka **Dashboard, Pengaturan**. Ada beberapa tab di bagian atas. Setiap selesai mengubah isian, ketuk tombol oranye **Simpan Pengaturan** di bagian paling bawah.




Tab Aplikasi: identitas toko

Isian ini tampil di struk, halaman login, dan layar pemesanan.

- 1 Daftarkan **tab pengaturan**: Aplikasi, Logo, Struk & Pembayaran, Notifikasi, Platform Delivery, Sistem. Ketuk namanya untuk berpindah.
- 2 **Nama Toko**: tampil di bagian atas aplikasi dan di struk.
- 3 **Nomor Telepon** toko, tercetak di struk.
- 4 **Alamat Toko**: tercetak di struk.
- 5 **Jam Buka dan Jam Tutup**: dicetak di struk, kosongkan bila tak ingin ditampilkan.


TIPS Tab **Logo** untuk mengganti logo toko dengan foto sendiri. Tanpa logo sendiri, aplikasi memakai logo Oru POS Cafe.



Tab Struk dan Pembayaran: pajak dan kertas

Pindah ke tab **Struk & Pembayaran**.

- 1 Ketuk tab **Struk & Pembayaran**.
- 2 **Aktifkan PPN**: geser saklar ke kanan **hanya bila toko Anda wajib memungut PPN**. Bila tidak, biarkan mati.
- 3 **Persentase PPN**, misalnya 11 untuk PPN 11%. Otomatis ditambahkan ke total tagihan dan struk.
- 4 **Kertas Struk**: bagian memilih ukuran kertas printer (halaman berikut).




Ukuran kertas dan printer Bluetooth

Gulir ke bawah sedikit pada tab yang sama.

- 1 **Ukuran Kertas:** **58 mm** untuk printer kecil/portabel, **80 mm** untuk printer kasir standar. Pilih 48/72 mm bila hasil cetak terpotong di pinggir.
- 2 **Ketebalan Cetak:** naikkan ke **Tebal** bila hasil cetak pudar.
- 3 **Printer Bluetooth:** pilih nama printer Anda. Printer harus sudah **dipasangkan (pairing)** lewat menu Bluetooth perangkat.
- 4 **Muat ulang daftar:** ketuk bila nama printer belum muncul.

CATATAN Kolom **Nama Printer** di atasnya dipakai untuk komputer Windows. **Abaikan dan biarkan kosong** bila memakai HP atau tablet.

TIPS Cara pairing: nyalakan printer, buka **Pengaturan perangkat, Bluetooth**, cari nama printer (misalnya "POS-58"), ketuk. Bila diminta PIN coba **0000** atau **1234**. Cetak dari perangkat kasir.



Menyimpan gambar QRIS


Gulir ke bawah sampai bagian **QRIS Offline**.

- 1 Bagian **QRIS Offline**: simpan gambar QRIS toko agar bisa ditunjukkan ke pembeli di layar Kasir.
- 2 **Choose File** (Pilih File): pilih foto atau tangkapan layar QRIS dari galeri.
- 3 **Pratinjau** gambar QRIS yang tersimpan. Tombol **Reset** menghapusnya.
- 4 **Simpan Pengaturan:** **wajib diketuk** supaya semua perubahan tersimpan.

PENTING Jangan lupa ketuk **Simpan Pengaturan**. Bila pindah halaman sebelum menyimpan, perubahan hilang.

6 Meja dan Lantai

Cafe memakai meja secara bawaan. Atur lantai lebih dulu, lalu tambahkan meja pada peta meja.



Pengaturan meja dan lantai

Buka **Pengaturan**, tab **Aplikasi**, bagian **Meja & Lantai**.

- 1 **Pakai Meja?**: saklar. Nyala di Cafe. Matikan bila usaha Anda tidak memakai meja; menu Meja lalu disembunyikan.
- 2 **Daftar lantai**: beri nama setiap lantai atau area, misalnya "Lantai Bawah" atau "Teras". Ketuk **tempat sampah** untuk menghapus lantai.
- 3 **Tambah Lantai**: menambahkan lantai baru. Beri nama lalu **Simpan Pengaturan**.

CATATAN Di bawahnya ada kolom **Info WiFi** untuk kartu QR meja. Boleh dikosongkan; kartu QR untuk tamu belum dipakai di versi ini.



Peta meja

Dashboard, ketuk **Meja**.

- 1 **Tambah Meja Baru**: isi **Label Meja** (misalnya A1), pilih **Lantai**, lalu isi **Kode Unik** (huruf kecil atau angka tanpa spasi).
- 2 **Tambah Meja**: ketuk untuk menyimpan meja baru.
- 3 **Meja kosong** (biru): ketuk **Pesan** untuk membuat pesanan di meja itu.
- 4 **Meja terisi** (oranye): menampilkan nomor pesanan, PIN, dan total. Ketuk **Ke Kasir** untuk membayar.
- 5 **Keterangan warna**: biru kosong, oranye terisi.

CATATAN Tombol **QR** (lihat QR, Cetak Semua QR) untuk pemesanan sendiri oleh tamu belum dipakai di Oru POS Cafe versi ini. Pesanan dicatat oleh pelayan atau kasir.

7 Menghubungkan Tablet Dapur dan Perangkat Lain

Lakukan di **perangkat kasir** (yang memasang Cafe), lalu buka alamatnya dari tablet lain di WiFi yang sama.



Kartu Hubungkan Perangkat Lain Pengaturan, tab Sistem, kartu Hubungkan Perangkat Lain.

- 1 **Petunjuk** singkat: tablet lain harus di WiFi yang sama dan perangkat kasir dibiarkan menyala dengan aplikasi terbuka.
- 2 **Alamat server** perangkat kasir, misalnya **http://192.168.1.20:5100**. Alamat di toko Anda akan berbeda.
- 3 **Kode QR** alamat itu. Pindai dengan kamera tablet lain.

TIPS Bila tulisannya "belum tersambung ke WiFi", sambungkan perangkat kasir ke WiFi toko lalu buka ulang halaman ini.


PENTING Alamat bisa **berubah** bila router memberi alamat baru (misalnya setelah router dihidupkan ulang). Buka kartu ini lagi untuk melihat alamat terbaru, atau minta teknisi mengunci alamat perangkat kasir di router.

Di tablet dapur atau HP pelayan

Langkah	Yang dilakukan
1	Sambungkan ke WiFi toko yang sama dengan perangkat kasir.
2	Buka Chrome , ketik alamat server (atau pindai QR). Halaman login Oru POS tampil.
3	Login dengan akun masing-masing, misalnya akun Dapur untuk tablet dapur.
4	Agar mudah dibuka lagi: di Chrome ketuk menu titik tiga, Tambahkan ke layar utama . Ikonnya tampil seperti aplikasi.
5	Bila ingin bunyi notifikasi pesanan baru, ketuk ikon speaker di layar Dapur sekali. Browser membutuhkan satu ketukan agar boleh bersuara.

8 Pengguna dan Password


Buka **Pengaturan**, tab **Sistem**, kartu **Pengguna**, lalu ketuk **Kelola Pengguna** (atau lewat ikon orang, **Kelola Pengguna**). Beri setiap karyawan **akun sendiri** supaya Anda tahu siapa yang melayani tiap transaksi.



Menambah dan mengatur akun

- 1 **Username:** nama masuk, misalnya "sari". Huruf kecil tanpa spasi.
- 2 **Password:** kata sandi yang sulit ditebak, minimal 6 karakter.
- 3 **Role:** **Owner** (semua fitur), **Kasir** (pesanan dan pembayaran), **Pelayan** (pesanan dan mengantarkan), atau **Dapur** (antrean dapur).
- 4 **Tambah User:** simpan akun baru.
- 5 **Daftar User:** titik hijau = sedang aktif. Tertulis juga kapan terakhir login.
- 6 **Nonaktifkan:** akun tidak bisa masuk tanpa menghapus datanya, cocok untuk karyawan yang berhenti.
- 7 **Ikon kunci:** Owner mengatur ulang password karyawan yang lupa.
- 8 **Tempat sampah:** menghapus akun.

PENTING Edisi Cafe dibatasi **3 pengguna aktif** (termasuk Owner). Bila penuh, nonaktifkan atau hapus akun lain dulu.



Mengganti password sendiri

Ketuk **ikon orang** di pojok kanan atas, lalu pilih **Ganti Password**. Semua peran bisa memakainya.

- 1 **Password lama:** password yang dipakai sekarang.
- 2 **Password baru:** minimal 6 karakter, harus berbeda dari yang lama.
- 3 **Ulangi password:** ketik sama persis dengan password baru.
- 4 **Tampilkan password:** centang bila ingin melihat huruf yang diketik.
- 5 **Simpan Password:** ketuk. Bila berhasil, Anda kembali ke Dashboard.

TIPS Karena jumlah akun dibatasi, buat **dua akun Owner** hanya bila perlu. Catat password Owner di tempat aman.

9 Mengisi Menu dan Stok

Dari Dashboard ketuk **Menu**. Buat **kategori** (misalnya Makanan, Minuman) lalu tambahkan menu ke dalamnya.



Halaman Kelola Menu

- 1 **Tambah Kategori:** ketik nama kategori lalu ketuk tombol + oranye.
- 2 **Pilih kategori** untuk menu yang baru.
- 3 **Nama menu**, misalnya "Nasi Goreng".
- 4 **Harga (Rp):** ketik angka saja tanpa titik, misalnya 15000.
- 5 **Tambah Menu:** ketuk untuk menyimpan. Menu muncul di daftar bawahnya.
- 6 **Filter kategori:** ketuk nama kategori untuk menampilkan menunya saja.
- 7 **Pensil** mengganti nama kategori.


TIPS Isi foto menu supaya pelayan mudah mengenali. Harga berubah? Ketuk menu itu lalu ubah **Harga** dan ketuk **Simpan Perubahan**.



Detail satu menu

Ketuk kartu atau foto menu untuk membuka jendela ini.

- 1 **Foto menu** tampil besar.
- 2 **Ikon kamera** mengganti foto. **Tempat sampah** menghapus foto.
- 3 **Nama** dan **Harga (Rp):** ubah bila perlu.
- 4 **Simpan Perubahan:** ketuk setelah mengubah nama atau harga.
- 5 **Resep Bahan Baku** (boleh dikosongkan): bahan yang terpakai tiap porsi, agar stok berkurang otomatis (halaman berikut).
- 6 **Tersedia:** ketuk berubah menjadi **Habis** bila menu kosong. Menu Habis tidak bisa dipesan.
- 7 **Hapus Menu:** menghapus menu dari daftar.



Halaman Inventory (stok bahan baku)

Dari Dashboard ketuk **Inventory**. Mencatat stok bahan seperti beras atau teh. Boleh dilewati bila tidak perlu.

- 1 **Nama Bahan**, misalnya Beras, Ayam, Teh.
- 2 **Satuan**: kg, potong, sachet, gram, liter, dan sebagainya.
- 3 **Stok Awal**: jumlah yang ada sekarang.
- 4 **Batas Stok Menipis**: bila stok sama atau di bawah angka ini, bahan diberi tanda **Menipis** dan muncul angka merah di tombol Inventory.
- 5 **Tambah Bahan**: simpan bahan baru.
- 6 **Tambah stok**: saat belanja bahan, ketik jumlah yang masuk lalu ketuk +.

TIPS Agar stok berkurang otomatis, hubungkan bahan ke menu lewat **Resep Bahan Baku** pada detail menu. Bila pesanan dibatalkan, stok yang terpakai dikembalikan.

10 Membuat Pesanan

Dari Dashboard ketuk **Pesanan**, atau ketuk **Pesan** pada meja kosong di peta meja. Layar ini paling sering dipakai pelayan dan kasir.



Memilih jenis pesanan, meja, dan menu

- 1 **Jenis Pesanan**: **Makan di Tempat** atau **Bawa Pulang**. Yang terpilih berwarna oranye.
- 2 **Meja**: pilih meja yang kosong. Pesanan Makan di Tempat boleh tanpa meja; pilih **Tanpa Meja**.
- 3 **Total harga** dan jumlah item di bar bawah. Ketuk **panah** di sebelahnya untuk melihat daftar pesanan.
- 4 **Buat Pesanan**: ketuk setelah semua menu terpilih. Pesanan langsung tampil di layar **Dapur**.

TIPS Ketuk + di bawah foto menu untuk menambah satu porsi dan - untuk mengurangi. Gunakan **Filter Kategori** untuk menyaring menu.



Memeriksa daftar pesanan


Sebelum menekan Buat Pesanan, periksa dulu daftar yang sudah dipilih.

- 1 **Daftar pesanan:** nama menu, jumlah x harga satuan, dan subtotal.
- 2 **Tempat sampah:** menghapus menu itu dari pesanan bila salah pilih.
- 3 **Total:** jumlah yang harus dibayar pembeli.
- 4 **Buat Pesanan:** kirim pesanan ke Dapur dan ke layar Kasir.

TIPS Bacakan ulang pesanan ke tamu sebelum menekan Buat Pesanan. Pesanan yang sudah dibuat hanya bisa dibatalkan lewat layar Kasir.

11 Dapur dan Pelayan


Tablet dapur membuka alamat perangkat kasir (Bab 7) dan login dengan akun **Dapur**. Layar **Antrean Dapur** menampilkan pesanan yang belum selesai.



Layar Antrean Dapur

- 1 **Kartu pesanan:** nomor meja dan lantai, serta **PIN** pesanan.
- 2 **Status:** **Diterima** (baru masuk), **Diproses** (sedang dimasak), atau **Siap Diantar**.
- 3 **Isi pesanan:** menu dan jumlahnya.
- 4 **Mulai Proses:** ketuk saat dapur mulai memasak pesanan.
- 5 **Tandai Siap:** ketuk saat pesanan selesai dan siap diantar.
- 6 **Ikon speaker:** ketuk sekali agar bunyi notifikasi pesanan baru aktif.

TIPS Daftar menyegarkan diri tiap beberapa detik; tidak perlu memuat ulang. Pesanan baru muncul di paling bawah.



Layar Siap Diantar (Pelayan)

Setelah dapur menandai **Siap**, pesanan muncul di layar pelayan.

- 1 **Kartu hijau**: meja dan isi pesanan yang siap diantar.
- 2 **Isi pesanan**: cocokkan dengan yang diambil dari dapur.
- 3 **Tandai Sudah Diantar**: ketuk setelah pesanan sampai di meja tamu.

CATATAN Pesanan yang sudah diantar dan dibayar membuat meja kembali **kosong** di peta meja.

12 Menerima Pembayaran di Kasir

Dari Dashboard ketuk **Kasir**. Pesanan tamu tampil di sini dengan status **Diterima**. Di sinilah uang diterima.



Kartu pesanan di layar Kasir


- 1 **Judul pesanan**: jenis pesanan (atau meja), nomor **PIN** 4 angka, dan status.
- 2 **Rincian pesanan**: jumlah dan nama menu beserta harga.
- 3 **Total** yang harus dibayar.
- 4 **Tunai**: pembeli membayar dengan uang.
- 5 **QRIS**: pembeli membayar dengan memindai QR.
- 6 **Bayar**: ketuk untuk menyelesaikan. Aktif setelah Tunai atau QRIS dipilih.
- 7 **Batalan Pesanan**: bila tamu tidak jadi atau pesanan salah.



Pembayaran tunai

- 1 Ketuk **Tunai**. Kotak isian uang muncul di bawahnya.
- 2 **Uang diterima**: ketik jumlah uang dari tamu, misalnya 30000. Titik ribuan muncul sendiri.
- 3 **Kembalian**: dihitung otomatis. Bila uang kurang, tulisannya berubah menjadi **Kurang** berwarna merah.
- 4 **Bayar**: ketuk setelah memberi kembalian. Struk langsung tampil.

PENTING Aplikasi menolak pembayaran bila uang diterima lebih kecil dari total tagihan.




Pembayaran QRIS

Ketuk **QRIS** pada kartu pesanan, jendela ini langsung terbuka.

- 1 **Kode QRIS** toko Anda. Tunjukkan layar ke tamu untuk dipindai.
- 2 **Total Bayar**: jumlah yang harus diketik tamu di aplikasinya.
- 3 **Pengingat keamanan**: minta tamu memastikan nama penerima sesuai nama toko.
- 4 **Tutup**: kembali ke kartu pesanan. Setelah uang benar-benar masuk, ketuk **Bayar**.

PENTING Ketuk **Bayar** hanya setelah Anda melihat sendiri uang masuk di HP atau e-wallet toko, bukan hanya dari layar "berhasil" milik tamu.


CATATAN Bila kode QRIS tidak muncul, gambarnya belum disimpan. Lihat Bab 5.



Struk dan langkah sesudah bayar

Setelah pembayaran berhasil, halaman struk tampil.

- 1 **Cetak Struk:** kirim ke printer Bluetooth yang sudah dipilih.
- 2 **Cetak ke PDF:** simpan struk sebagai file PDF, bisa dikirim ke tamu lewat WhatsApp.
- 3 **Kembali ke Kasir:** lanjut melayani pesanan berikutnya.
- 4 **Kembali ke Dasbor:** ke layar utama.
- 5 **Pratinjau struk:** nama toko, daftar pesanan, total, uang diterima, dan kembalian.



Membatalkan pesanan

Salah memasukkan pesanan atau tamu tidak jadi? Ketuk **Batal** pada kartu pesanan.

- 1 **Pertanyaan konfirmasi.** Baca dulu supaya tidak salah membatalkan. Stok bahan yang sudah terpakai dikembalikan.
- 2 **YA, LANJUTKAN:** pesanan dibatalkan.
- 3 **Batal:** tidak jadi, pesanan tetap ada.

TIPS Jendela konfirmasi seperti ini juga muncul sebelum menghapus menu atau pengguna, sebagai pengaman agar tidak terhapus tanpa sengaja.

13 Laporan, Backup, dan Pembaruan

Semua ini dilakukan di **perangkat kasir** oleh akun Owner.




Halaman Laporan Penjualan

Dari Dashboard ketuk **Laporan**.

- 1 **Pilih periode:** Harian, Mingguan, Bulanan, atau Tahunan.
- 2 **Unduh Excel:** simpan laporan sebagai tabel Excel.
- 3 **Unduh PDF:** simpan laporan sebagai PDF.
- 4 **Total Penjualan** pada periode terpilih.
- 5 **Transaksi:** jumlah pembayaran yang selesai.
- 6 **Bayar QRIS:** total dan jumlah transaksi QRIS.
- 7 **Bayar Tunai:** total dan jumlah transaksi tunai. Cocokkan dengan uang di laci kasir.

TIPS Biasakan memeriksa laporan harian setiap tutup toko. Angka **Bayar Tunai** harus sama dengan uang tunai hasil penjualan hari itu.



Backup database

Pengaturan, tab Sistem. Backup adalah salinan seluruh data toko dan gambar menu dalam satu file .zip.

- 1 **Daftar backup** yang sudah dibuat (kosong bila belum pernah backup).
- 2 **Pulihkan** (panah melingkar): data sekarang diganti isi backup itu. Aplikasi membuat salinan pengaman otomatis, lalu Anda diminta login ulang.
- 3 **Unduh** (panah ke bawah): simpan file backup ke folder Download.
- 4 **Hapus** (tempat sampah): menghapus file backup itu.
- 5 **Buat Backup Baru:** membuat salinan sekarang.
- 6 **Pulihkan dari File:** pilih file .zip backup (misalnya dari perangkat lama), lalu ketuk tombolnya.

PENTING Backup yang hanya tersimpan di perangkat **ikut hilang** bila perangkat rusak. Unduh file backup lalu **kirim ke WhatsApp Anda sendiri atau simpan di Google Drive**.



Cek pembaruan aplikasi

Masih di tab Sistem, kartu **Pembaruan Aplikasi**.

- 1 **Versi terpasang** di perangkat Anda.
- 2 **Cek Pembaruan**: ketuk untuk melihat apakah ada versi baru (butuh internet).

CATATAN Aplikasi juga memeriksa pembaruan sendiri secara berkala. Bila ada, jendela pembaruan (di bawah) muncul.



Jendela pembaruan

Muncul bila ada versi baru, atau setelah Anda mengetuk **Cek Pembaruan**.

- 1 Menampilkan **versi lama dan versi baru** beserta catatan perubahan.
- 2 **PERBARUI**: unduh dan pasang. Android mungkin meminta izin pasang satu kali.
- 3 **Nanti**: tunda dulu. Peningkat muncul lagi di lain waktu.

CATATAN Data toko Anda **tetap aman** saat pembaruan. Lakukan saat toko sepi. Selama pembaruan, tablet dapur terputus sebentar; muat ulang halamannya sesudahnya.

14 Menjaga Cafe Tetap Lancar

Karena perangkat kasir adalah server untuk tablet lain, beberapa kebiasaan ini menentukan apakah dapur selalu tersambung.

Kebiasaan	Alasannya
Biarkan aplikasi terbuka di perangkat kasir dan jangan geser-tutup dari daftar aplikasi	Aplikasi di perangkat kasir adalah servernya. Bila ditutup, tablet dapur dan pelayan terputus.
Colok charger perangkat kasir sepanjang jam buka	Server membuat perangkat bekerja terus. Layar dijaga menyala oleh aplikasi dan baterai terkuras lebih cepat.
Izinkan notifikasi dan biarkan notifikasi "Oru POS Cafe aktif" tampil	Itu tanda layanan latar depan berjalan sehingga Android tidak menghentikan server saat layar mati.
Atur Baterai aplikasi ke Tanpa batasan (Pengaturan Android, Aplikasi, Oru POS Cafe, Baterai)	Sebagian HP/tablet punya penghemat baterai agresif yang bisa menghentikan aplikasi.
Minta teknisi mengunci alamat IP perangkat kasir di router	Supaya alamat server tidak berubah. Alamat yang berubah membuat tablet dapur gagal terbuka.
Pakai WiFi toko, bukan hotspot yang dimatikan otomatis	Semua perangkat harus satu jaringan.

Rutinitas harian

Kapan	Yang dilakukan
Sebelum buka	Nyalakan router, colok dan buka aplikasi di perangkat kasir, login. Buka alamat server di tablet dapur dan login. Cek bahan yang Menipis .
Saat berjualan	Pelayan Buat Pesanan , dapur Mulai Proses dan Tandai Siap , pelayan Tandai Sudah Diantar , kasir Bayar . Tandai menu kosong sebagai Habis .
Saat tutup	Buka Laporan, Harian dan cocokkan dengan uang di laci. Setelah itu Keluar dari aplikasi di tablet lain.
Tiap minggu	Buat Backup dan simpan di luar perangkat (Google Drive atau WhatsApp sendiri).

Hal yang perlu dihindari

Jangan	Alasannya
Menekan Reset ke Mode Pabrik (Pengaturan, tab Sistem)	Menghapus seluruh data toko dan tidak bisa dikembalikan.
Menyalakan Mode Demo atau Mode Perbaikan	Fitur untuk teknisi. Salah menyalakan bisa mengganggu data atau menutup penjualan.
Menghapus aplikasi di perangkat kasir atau memilih Hapus data	Semua data toko ikut terhapus. Selalu buat backup lebih dulu.
Mengubah tanggal dan jam perangkat	Masa berlaku lisensi dan laporan harian mengikuti jam perangkat.
Memberi password Owner ke karyawan	Cukup beri akun Kasir, Pelayan, atau Dapur sendiri.

15 Masalah Umum dan Jawabannya

Masalah	Yang bisa dicoba
Tablet dapur tidak bisa membuka alamat server	Pastikan perangkat kasir menyala dan aplikasinya terbuka, kedua perangkat di WiFi yang sama , dan alamatnya masih benar (buka kartu Hubungkan Perangkat Lain di perangkat kasir; alamat bisa berubah).
Tablet dapur tadinya lancar lalu terputus	Cek apakah layar perangkat kasir mati atau aplikasi tertutup. Buka lagi aplikasi di perangkat kasir, lalu muat ulang halaman di tablet dapur. Lihat Bab 14 (baterai dan charger).
Pesanan baru tidak muncul di dapur	Muat ulang halaman Dapur. Pastikan tablet dapur masih tersambung ke WiFi. Ketuk ikon speaker bila ingin bunyi notifikasi.
Akun baru tidak bisa dibuat (batas 3 pengguna)	Edisi Cafe dibatasi 3 pengguna aktif. Nonaktifkan atau hapus akun yang tidak dipakai di Kelola Pengguna.
Meja tidak muncul di menu	Nyalakan Pakai Meja? di Pengaturan, tab Aplikasi, bagian Meja & Lantai, lalu Simpan Pengaturan .
Meja masih tertulis terisi padahal tamu sudah pulang	Meja kosong setelah pesanan dibayar dan diantar . Selesaikan pembayaran di Kasir dan tandai Sudah Diantar.
Struk tidak tercetak	Pastikan printer menyala, kertas ada, dan sudah dipasangkan di Bluetooth perangkat kasir . Cetak hanya dari perangkat kasir.
Kode QRIS tidak muncul di Kasir	Gambar QRIS belum disimpan. Lihat Bab 5 , lalu ketuk Simpan Pengaturan .
Salah memasukkan pesanan	Buka Kasir , ketuk Batalkan Pesanan , lalu buat pesanan yang benar.
Layar meminta aktivasi / masa percobaan habis	Ikuti Bab 3 . Data toko tidak hilang dan tampil kembali setelah aktivasi. Pastikan kodenya untuk edisi Cafe .
Ganti perangkat kasir	Di perangkat lama buat dan unduh backup, kirim ke perangkat baru, pasang Cafe, minta Kode Aktivasi baru ke penjual, lalu Pulihkan dari File (Bab 13). Alamat server berubah, jadi buka alamat baru di tablet lain.
Karyawan lupa password	Owner membuka Kelola Pengguna , ketuk ikon kunci pada nama karyawan, isi password baru, lalu simpan.

A

Lampiran: Daftar Periksa Pengaturan Awal

- | | |
|--|---|
| ☐ Memasang Cafe di perangkat kasir dan berhasil login (Bab 2) | ☐ Mengganti password bawaan owner123 (Bab 8) |
| ☐ Mengisi nama, alamat, telepon, jam buka toko (Bab 5) | ☐ Mengatur lantai dan menambah semua meja (Bab 6) |
| ☐ Memilih ukuran kertas dan memasang printer Bluetooth di perangkat kasir (Bab 5) | ☐ Menyimpan gambar QRIS toko (Bab 5) |
| ☐ Mengisi kategori dan menu lengkap dengan harga dan foto (Bab 9) | ☐ Membuat akun Kasir, Pelayan, dan Dapur sesuai kebutuhan, maksimal 3 pengguna (Bab 8) |
| ☐ Menghubungkan tablet dapur dan mencoba satu pesanan dari awal sampai bayar (Bab 7, 10-12) | ☐ Mengunci alamat IP perangkat kasir di router (Bab 14) |
| ☐ Mengirim Kode Perangkat ke penjual dan memasukkan Kode Aktivasi Cafe (Bab 3) | ☐ Membuat backup pertama dan menyimpannya di luar perangkat (Bab 13) |

16

Kontak Penjual

Isi atau tempel stiker kontak penjual di sini supaya mudah dicari saat butuh bantuan, kode aktivasi baru, atau perpanjangan lisensi.

Nama / Toko:

WhatsApp:

Kode Perangkat kasir:

Alamat server (IP kasir):
