

SP = 251
CT = 252
AS = 254

7168 32, 228, 255 RITORNO
201, 94
240, 87 92
32, 159, 28 164
169, 64 32
7180 44, 29, 145 DELAI
240, 251
169, 1
44, 16, 145
240, 35
230, 251
169, 0
133, 252
162, 252
169, 3
160, 7
32, 143, 28 148
201, 255
240, 52
162, 252
169, 9
160, 21
32, 143, 28 148
201, 255
240, 45
76, 0, 28

165, 253
141, 25, 145

JSR [GETIN]
CMP # 94
BEQ MENU'
JSR [FARE]
LDA # 64 32
BIT 37149
BEQ DELAI
LDA # 1
BIT 37136
BEQ BASSA
INC 251
LDA # 0
STA 252
LDX # 252
LDA # 3
LDY # 7
JSR [COMP]
CMP # 255
BEQ PUNTO
LDX # 252
LDA # 9
LDY # 21
JSR [COMP]
CMP # 255
BEQ LINEA
JMP RITORNO

LDA 253
STA 37145

1000
1060

7227	230, 252	BASSA	INC 252
	169, 0		LDA# 0
	133, 251		STA 251
	162, 251		LDX# 251
	169, 10		LDA# 10
	160, 20		LDY# 20
	32, 143, 28	148	JSR <u>COMP</u>
	201, 255		CMP# 255
	240, 29		BEQ CHAR
	162, 251		LDX# 251
	169, 25		LDA# 25
	160, 255		LDY# 255
	32, 143, 28	148	JSR <u>COMP</u>
	201, 255		CMP# 255
	240, 22		BEQ CHBLK
	76, 0, 28		JMP RITORNO
7262	96	MENU'	RTS
7263	24	PUNTO	CLC
	38, 254		ROL 254
	76, 0, 28		JMP RITORNO
7269	56	LINEA	SEC
	38, 254		ROL 254
	76, 0, 28		JMP RITORNO
7275	32, 124, 28	129 CHAR	JSR <u>STAMP</u>
	76, 0, 28		JMP RITORNO
7281	32, 124, 28	129 CHBLK	JSR <u>STAMP</u>
	169, 32		LDA# 32
	32, 210, 255		JSR <u>CHROUT</u>
	76, 0, 28		JMP RITORNO

1100

1160

7292	164, 254	STAIRA	LDY 254	
	185, 0, 29		LDA 7424, Y	
	201, 0		CHP #0	
	208, 2		BNE VIS	
	169, 42		LDA #42	
7303	32, 210, 255	VIS	JSR CHROUT	
	169, 1		LDA #1	
	133, 254		STA 254	
	96		RTS	
7311	213, 0	COMP	CHP 0, X	
	240, 9		BEQ P2	
	48, 1		BHI P1	
	96		RTS	
7318	152	P1	TYA	
	213, 0		CHP 0, X	
	16, 1		BPL P2	
	96		RTS	
7324	169, 255	P2	LDA #255	
	96		RTS	
7327	201, 45	FADE	CHP #45	
	240, 9		BEQ DIHIN	
	201, 43		CHP #43	
	240, 9		BEQ AUM	
	201, 147		CHP #147	
	240, 9		BEQ HOME	
	96		RTS	
7340	238, 23, 145 253	DIHIN	INC 37143	253
	96		RTS	
7344	206, 23, 145 253	AUM	DEC 37143	253
	96		RTS	
7348	32, 210, 255	HOME	JSR CHROUT	
7351	96		RTS	
7354				

1200
1260