Block 组网与母控 / 局控综合方案 v0.2

2026-11-06，Asia/Shanghai（UTC+08:00）。负责人 Melodydt。Issue179 / Draft PR180。本轮 R7.3.6 的 F 交付父提交为 c63a0e33，设计来源 PR176 08f2ea20。

本方案把 Block 组成、四类互连、两级 ISA、程序装载和执行串成一条完整路径。v0.2 是文档方案版本，**不改变 ISA v0.1 的机器编码**。完整编码合同、机器规范与参考工具、容量研究分别保留详细定义。关联工作的在线状态固定在16:25的来源快照，不是服务器实时监测。

持续执行与文档约定（2026-11-05）

用户授权逐步完成R3、R4和R5，每完成一步即增补本Markdown并更新同目录固定名称TWO_LEVEL_CONTROL_PLAN.pdf，不新增重复方案文件；实现、测试和证据文件可按任务需要维护。RTL及控制模型仿真全部放在获授权服务器，文档渲染与静态检查可以在本机执行。 2026-11-05用户进一步明确允许触发额外额度；继续授权的R4全部工作。任务保持真实状态；未配置聊天结束后的自动监测。

R7.3.6 F→P 实际写确认与独立时序（2026-11-06 CST）

固定试验拓扑 0x1764F303 绑定真实母控、F/P 两个局控、F 的 G/E 与两块私有 S。目的 P 先预约 16 B 窗口并回 READY，F 用原生服务 0x0083 写本地 S，再从同一地址读出并发送。F 的局控校验结果地址和对象一致。匹配目的 S 写确认后，才完成 TX 并释放源对象。

作业 97873 在 node27 完成，退出 0:0。F→P 定向 12/12，9 笔成功交接和读回，既有 P/F/U/J/C 回归 67/67。四个独立模块在 3.333333333 ns 下 setup、hold、电气和等价通过。正常轨迹中 READY 623、源 S ACK 727、TX 756、目的 S ACK 781、匹配确认完成 784、源释放 791、母控结果 809。四种错确认均被拒。丢确认时目的 S 已写，源对象未释放，母控进入隔离。错地址、提前 TX 及 G/E 错误均无目的写入。

独立模块	Setup WNS（ns）	Hold WNS（ns）	证据目录
母控	+1.334624	+0.086503	r002
F 源局控	+0.715869	+0.087032	r004
P 目的局控	+0.662268	+0.086982	r002
F 计算适配器	+2.583707	+0.077698	r003

时序为 Nangate45 典型库、独立模块全局布线 RC 估算，setup TNS 为 0，四组均无电容 / 转换时间违例。97874 中适配器有 2112 个引脚、原布局仅 1322 个位置。97875 给适配器使用 145 μm 方形边界和两组引脚层。F 源局控的 XOR2 驱动电容超限由 97880 修复并通过等价。后两轮复用同一映射网表和原周期。

下一步由 Melodydt 增加 F 丢确认后的协调复位与重装，再推进 U/J 两字交接和 C 双局控状态发布。正式 M11/M12 和组合时序依赖生产顶层。 验证索引

R7.3.5 单 C 候选状态与写确认后发布（2026-11-06 CST）

实际母控与 C 局控装载试验镜像（ABI 0x00017906、拓扑 0x1764C201、服务 0x0086）。真实 R256 读取旧 bank，将一行 8 个 Q16.16 状态更新到候选 bank。E 转换为 Q5.10，G 计算两路 SiLU，结果经本块 S 写入和读回，再交给带独立真实 S 的有限消费者。只有消费者 S 写应答和 job / epoch / 任务序号 / 下一代版本全部匹配，才切换 active bank 并递增版本。

服务器 97863（node27，debug 6 核，40 秒，退出 0:0）通过 11/11 个定向场景，16 笔调用中 9 笔正常发布；J/U/F/P 回归 56/56，R4 静态 14/14。正常轨迹：R 返回 436、源 S ACK 455、消费者 S ACK 462、回执 463、发布 464、母控成功 480。错身份及迟到回执不会提前发布；丢回执时两个 S 的已写内容仍可见，当前状态不切换。原生 E 错误可留下候选 bank，当前状态仍不切换。

初次 97846 停在固定来源 R 的位宽诊断，重跑仅对相应原生源码行配置 Verilator 诊断。266 份源码和归档 900 项证据核对通过。消费者为试验接线，没有第二局控；正式跨 Block、复位恢复及 300 MHz 时序纳入 R7.3.6。 验证索引

R7.3.4 单 J 的真实 T 提交、暂存和汇合（2026-11-06 CST）

PR176 仍为 08f2ea20。实际母控和 J 局控装载、读回镜像。实验 ABI 0x00017905、拓扑 0x1764E201、操作 0x0085 绑定真实 T、E 和 16 KiB 私有 S。输入、加数、暂存和输出各用一对不重叠的 128 位 S 字。T 先收两个输入字再提交。T 保持当前读数据直到匹配的 S 暂存写响应到达，局控才推进读取。两字均消费后释放 T，再从 S 实际读回暂存和加数，经 E 做八路 S16 饱和加法及结果写回。成功任务合计 96 B 读取、64 B 写入，其中 32 B 为暂存。

作业 97823 在 node27 通过 9/9 个定向 RTL 场景，10 笔任务中 4 笔成功，8 个最终结果字和 8 个暂存字逐位读回一致。无背压轨迹中，T 提交 439，暂存 ACK 444/449，T 取走 445/450，释放 451，E 接受 458/472，最终写 ACK 465/479，母控成功 496。覆盖两字边界、背压、连续任务、饱和、错 ABI 和三类非法描述符。漏第二字在有界等待后撤销，错首字索引触发真实 T 错误后撤销，两例均无暂存或结果写入。E 错误用例保留已经确认的 32 B 暂存，最终结果不写入。

首轮 97820 因未修改的 T 的两处索引位宽告警停在编译。重跑仅对固定 T 源码的这两行配置 Verilator 诊断，宏源码的 Git blob 保持一致。最终作业退出码 0:0，258 份源码输入和两次运行归档内 69 份证据已核验。J 的跨块和独立 300 MHz 时序列在 R7.3.6。验证索引

R7.3.3 单 U 的真实 N 统计、S 回放与 E 写回（2026-11-06 CST）

PR176 为 08f2ea20。试验从 PR180 b58a6b19 接续，使用原版 N、E 和 16 KiB 私有 S。实际母控和 U 局控装载并读回各自程序。U 局控通过 L_EXEC 启动 N/E/S 服务，使用实验 ABI 0x00017904、拓扑 0x1764B201、操作 0x0084。两段各有 1 至 8 个 S16 Q5.10 元素。执行描述符提供两个源字地址、连续两字目的地址、各段计数、正 epsilon 和有符号 E 加数。N 的回放系数 gamma 固定为 1024，E 只对有效通道加上偏置，尾部通道为零。

适配器实际执行 N BEGIN、从 S 读两段并分别执行 STATS、FINALIZE、从原 S 地址再次读两段并分别执行 REPLAY。两段 N 输出分别经 E ADD。两个 E 响应都成功后，适配器才依次写 S；收到两条匹配的实际写响应后才返回成功。每笔成功任务核对 64 B 读取、32 B 写入及主机的两字实际读回。整数参考独立计算均方、整数平方根、系数、最近偶数舍入及饱和。

检查	服务器结果
U 真实 RTL	12/12 个定向场景。13 笔任务中 5 笔成功，10 个 128 位结果字读回与参考逐位一致
背压、边界和饱和	N/E 请求各可保持 4 拍，响应各 6 拍，S 写请求 8 拍，写响应 10 拍。覆盖尾段、最后两个 S 字、连续任务与母控饱和上报
准入和原生错误	软件准入 3 对镜像，拒绝 19 种变体。硬件拒绝错误 ABI 及四类非法描述符。N 提前回放、回放超计数和第二段 E 原生错误均零结果写入
第二个写响应损坏	两个结果字已实际写入，读回可见。母控返回错误 9，只统计第一个匹配响应对应的 16 B 确认前缀
回归	F 11/11，P 24/24，R4 静态 14/14

一笔无背压任务的 S 读取周期为 416、429、608、634，N 的 FINALIZE 在 607 返回。第二段 E 在 655 返回，两次 S 写响应为 658、661，服务返回为 662，母控结果为 678。作业 97800 在 node27、debug 分区 6 核完成，耗时 39 秒，退出码 0:0。248 份输入和归档内 327 份文件已核验。

本步验收范围为固定试验接线的单 U。下一步 R7.3.4 接真实 J 的 T/E/S。U 的跨块交接、复位以及独立 300 MHz 时序纳入 R7.3.6，生产端点和组合物理依照 R7.2 真实顶层验收。验证索引

R7.3.2 单 F 的真实 G / E / S 写回（2026-11-06 CST）

实际母控与 F 局控从独立程序存储装载并逐字读回，母控执行 G_CALL / G_WAIT / G_END，局控执行 L_EXEC / L_WAIT / L_END。F 局控启用受限 ABI，核对任务类型 F、镜像版本、资源、原生操作、保留位和不重叠的 S 字地址。一个适配器将请求展开为真实 S 读、G 运算、可选 E 运算和真实 S 写。两种镜像在同一接线选择旁路或 ADD。G 与 E 使用原始宏 RTL。E 接收两路 Q5.10，有效位在低 32 位，高 96 位补零。G/E 原生错误直接返回故障。

实测项	最终结果
G 直写与 G 后接 E	11/11 个定向 RTL 场景符合预期，13 笔任务中 7 笔成功写回且逐位读回一致
G/E/S 背压	最长定向注入 G/E 请求各 4 拍、返回各 6 拍、S 写请求 8 拍、S 写响应 10 拍。持有数据与实际握手逐拍一致
饱和及边界	地址 1023 写回可读，两路饱和结果为 -32768 和 32767，饱和标志传播至母控

实测项	最终结果
异常	错 ABI 的装载请求被拒绝后可正确重装。4 类非法描述符与 G/E 两类原生错误均未写入结果
既有 P 与静态合同	P 的双局控交接 10/10、SiLU 9/9、直接 M 写回 5/5。R4 静态检查 14/14

G→E 的无背压轨迹依次为 CALL 353、G 接受 413、G 返回 417、E 接受 421、E 返回 425、S 写请求 426、S 写响应 428、服务返回 429、局控终态 436、母控结果 445、真实 S 读回 449。轨迹数字为该次功能仿真的周期编号。服务器作业 97751 在 node27 用 6 核完成，退出码 0:0，238 份输入及归档内 240 份文件已核验。

本步验收范围为固定试验接线上的单 F。下一步 R7.3.3 接 U 的真实 N/E/S，之后 R7.3.4 接 J 的 T/E/S，R7.3.5 接 C 的 R256 状态与 E/G/S。R7.3.6 再验证四类的跨块写确认、复位及独立控制时序。时序目标维持 3.333333333 ns，本步未执行 F 的时序表征。正式 Block 接线和 M11/M12 验收仍待对应顶层。服务器验证索引

R7.3.1 四类接口与 F 试验镜像准入（2026-11-06 CST）

对照 PR176 08f2ea20、PR180 ae5c17c3 和 main 27eaaace。四类试验以固定接线连接现有基础宏和局控。源文件和端口、字宽、格式、路线、完成条件见试验绑定。

类型	试验路线与关键完成条件	镜像准入
F	私有 S → 两路 G SiLU → 可选 E ADD → S。收到目的 S 写响应后才结束服务	实验 ABI 0x00017903，拓扑 0x1764F201。G 和 G/E 两套镜像
U	N 统计、完成系数、从 S 回放，再经 E 运算及真实 S 写响应	候选服务 0x0084，等待 R7.3.3 原生适配
J	T 完整片段提交和消费，S 暂存，E 汇合，再确认结果写回	候选服务 0x0085，等待 R7.3.4 原生适配
C	R256 旧状态读取及候选状态写完，E/G/S 输出另行确认，状态发布由消费者确认约束	候选服务 0x0086，等待 R7.3.5 原生适配

F 两套镜像使用原 128 位编码和单任务、单在途服务合同。L_EXEC 选择 G 资源 3，执行记录的 0x0082 为 G 直写，0x0083 为 G 后接 E。native0 分别用三段 10 位 S 字地址描述输入、加数和目的，直写时加数字段为零。两个 S16 Q5.10 结果放在 128 位字低 32 位，其余清零。私有 S 沿用 P 试验的 16 KiB 标准单元 RTL。服务器静态检查准入两套镜像，拒绝 14 种非法地址、镜像或描述符变体。硬件装载和写回证据见 R7.3.2。

R7.2 A2 与 A3 的计算写回和跨块交接联跑（2026-11-06 CST）

PR176 仍为 08f2ea20。试验使用真实母控、两局控、P0 的 M 和 G、两个 16 KiB 私有 S。P1 执行接收和实际存储。跨块采用固定 RAW16 试验边 12。拓扑 ID 为 0x1764A303，P0 沿用 SiLU ABI 0x00017902、原生操作 0x0081，P1 沿用 RAW16 ABI 0x00010001。

母控先 CALL P1 并等 READY，再 CALL P0。P0 在同一任务执行 L_OPEN、L_EXEC、L_WAIT、L_TX、L_WAIT、L_DROP、L_END。计算描述符的目标字地址须与预约对象相同。匹配的计算应答确认实际写回 16B 后，L_WAIT 才使对象可发送。P0.TX 从本地 S 重新读出该字。P1 的 S 实际写响应触发反向 ACK，匹配身份后 P0 才执行 L_DROP。单任务的观测周期为 READY 623、P0 写确认 742、TX 771、P1 写确认 796、源端收到匹配 ACK 799、释放 806、母控结果 824。

最终服务器作业 97543 在 node27 完成，退出 0:0。10/10 端到端场景、8 笔真实写回和读回、50/50 既有 RTL 回归通过。两个新增局控配置在原 300 MHz 下通过 setup、hold、电气和等价检查。 4 种非法 ACK 按预期拒绝。丢 ACK 的一笔实际写入 P1.S，源对象未释放，母控隔离。目标地址错配、过早 TX、真实 G 原生错误均阻止跨块写入。成功用例用独立整数参考逐位核对 G 输出、两个 S 的事务数据和 P1 重新读回。

配置	原映射 setup WNS（ns）	布线估算 setup WNS（ns）	hold（ns）
P0 局控	-54.858299	+0.707933	+0.086664
P1 局控	-25.333792	+0.701506	+0.087494

两项均在 Nangate45 typical、理想时钟、全局布线 RC 估算和 3.333333333 ns 周期下验证。修复后一致满足 setup TNS 为零和电气零违例。本轮接入范围为控制试验；实际双 P、生产复位和 M11/M12 组合物理继续按 A1 ~ A5 验收。联跑证据

R7.2 双局控写确认与复位验证（2026-11-05 CST）

PR176 仍为 08f2ea20。本轮保留每 P 单 M、单 G、私有 S 的研究范围。作业 97466 在 node27 完成，退出 0:0。跨块试验复用实际母控、两局控、两个 16 KiB 私有 S 及有限 RAW16 端点，生产双 P 顶层和计算结果的跨块路线待接入。

步骤	本轮核验与生产边界
A1 部署	预检回归通过。main 27eaaace 已纳入 16 KiB P4 SRAM 叶宏，作业 97462 为独立 TT 300 MHz 证据。作为生产候选保留，实际容量、端口及控制绑定待生产顶层确认
A2 单 P	继续引用 97317 的真实 M / G / S 写回。生产版若更换存储后端、容量或块内路径，须按实际绑定重跑
A3 交接	增加一槽反向 ACK 校验器。匹配 job、epoch、任务、服务、边、源目的、调用、版本和分片。目的 S 写响应先于 ACK，源局控收到完成后方可释放对象。16/16 个场景通过
A4 复位	6/6 实际重装集成与 11/11 协调器场景通过。缺 ACK 的旧任务被隔离。真实旧 ACK 在新 epoch 重放时被拒绝，随后两笔新任务完成。生产复位证书传输与复位树待验收
A5 时序	ACK 校验器在 3.333333333 ns、典型库、理想时钟及全局布线 RC 估算下，setup WNS +2.700939 ns，hold +0.115090 ns。TNS 为零，电气零违例，网表等价通过。组合物理与实际 M11/M12 路线待验收

A3 的 6 个注入用例分别拒绝早到、重复、上一任务、错 epoch、错服务序号和错边 ACK。缺 ACK 时即使目标已经写入，源端仍保留所有权并隔离。试验载荷的身份为 272bit 逻辑字段，生产串化拍宽、实际反向端口和 CDC 待 A1 冻结。A4 只在可信试验夹具见证复位与 quiet 后发证书。原报告和证据归档由索引绑定。本轮验证索引

A1 生产部署预检与 A3 准入（2026-11-05 CST）

保持每 P 单 M、单 G、私有 S 的接入范围。PR176 仍为 08f2ea20。A1 清单把作业 97317 的试验绑定和生产待确认项分开。试验为一个 P、16 KiB 四 bank S、128bit 字与 10bit 字地址，ABI 0x00017902、拓扑 0x1764A202、容量 ID 0x17630001。M 回包为 128bit，适配器转换到 G 的两路 Q5.10 共 32bit。试验适配器通过 S client0 写入并等待该客户的真实响应，client3 供测试主机使用。生产客户分工和端点需按真实顶层核对。

证据	A1 核对结果
PR176 与 PR178	PR176 的 P 32 KiB S 仍为候选。PR178 cdbb3d53 提供独立 16 KiB 私有 S，须在生产顶层选定容量和客户归属
PR163 与 main	PR163 091af608 有 23 类单块交付，当前组合未获整体物理资格，尚无本方案的双 P 端点绑定。main 10ea8a73 合入 R256/R1024，属于独立 R 宏
已核验的 A2-G	12 个 RTL / 头文件同时匹配 PR180 的 Git blob 与服务器输入 SHA。5 笔写回均满足 G 返回→S 写入→S 确认→服务返回→局控终态→母控结果
生产待确认	双 P 顶层、固定控制、私有 S、块内数据、跨块正向数据、反向 ACK、镜像与数据，共 7 项。每条边核对宽度、格式、时钟域、缓冲、独占写端和实现版本

A1 静态预检通过，生产准入仍关闭，严格模式退出 2。6 个变体均被拒绝，包括源码散列、ABI、32 KiB 误认、提前完成、缺反向 ACK 和试验连线冒充生产绑定。R4 静态合同 14/14 通过。本轮复核已有服务器证据，RTL 仿真与综合待真实部署输入齐备后执行。原 300 MHz 周期继续适用。部署清单

A2-G 单 P 的真实 SiLU 与私有 S 写回（2026-11-05 CST）

固定接线试验跑通真实母控、局控、16 KiB 私有 S、feeder、M 和 G。母控装载并运行 G_CALL / G_WAIT / G_END，局控装载并运行 L_EXEC / L_WAIT / L_END。局控选择已装载的描述符，适配器驱动 S→M→G→S。M/G/S 使用既有宏源码。PR176 在试验前复核为 08f2ea20。

项	A2-G 实验约定
部署标识	实验 ABI 0x00017902，拓扑 0x1764A202，16 KiB 容量 ID 0x17630001，启用局控的 SiLU 计算配置
执行描述符	native_op=0x0081，resource_mask=0x29 占用 M、G、私有 S，通过既有 M 服务端口提交。native0[9:0]、[19:10]、[29:20] 为 A、B、目标的 16B 字地址，[31:30] 保留为零。A/B 各用一条 64B 对齐 feeder 线，三者须互不重叠
M 与 G	M 原生 START(10, 0x9284) 执行 1×K8×2，两侧 S8 各 6 个小数位。READ_QUANTIZED(5, 0x102) 对 12 个小数位的点积右移 2 位，最近偶数舍入并饱和为 S16。两路 Q5.10 分别取 M 返回的位 15:0、47:32，送入 G 的 fn=0、gated=0 SiLU

项	A2-G 实验约定
写回与错误	私有 S 的 16B 目标字低 32bit 写两路结果，高 96bit 清零。真实 S 写 ACK 先于服务返回、局控终态和母控结果。饱和位随结果上报。真实 G 返回错误时服务状态为 9，目标哨兵值保持

服务器作业 97317 在 node27 完成，退出 0:0，耗时 3 分 12 秒。A2-G 通过 9/9 个场景，其中 4 个正向场景合计 5 笔写回与独立整数参考逐位一致，4 个非法描述符被拒绝，1 个场景向真实 G 注入非法功能码并验证零写回。连续两笔任务都覆盖 G 请求 / 响应和 S 写请求 / ACK 背压，观测到的停顿分别为 4 / 8 / 6 / 12 拍。第一笔的周期为 G 接受 678、G 返回 690、S 写接受 697、S ACK 711、服务返回 712、LC 终态 732、MC 结果 746。既有 M→S、R6、协调复位分别回归 5/5、3/3、17/17，另有静态合同 14/14 通过。

新增独立配置	原映射 setup WNS（ns）	全局布线后 setup WNS（ns）	hold 裕量（ns）
SiLU 母控	-12.581283	+1.196053	+0.086898
SiLU 局控	-30.340527	+0.637457	+0.087231
M/G/S 适配器	+1.349726	+2.431107	+0.103641

三份 SDC 均使用 3.333333333 ns 周期。Nangate45 typical、理想时钟及全局布线 RC 估算下，setup TNS 为 0，电容和转换时间零违例，3/3 配置通过原映射到修复网表的寄存器切分等价检查。适配器以 145×145 μm 试验布局和四层 I/O 引脚布置满足引脚容量。以上证据覆盖固定两路直达 SiLU 控制切片和逐模块时序。生产版 M11/M12 端点、整块时钟树与组合物理签核依 A1 ~ A5 单独验收。服务器验证索引

母控与局控 300 MHz 时序整改（2026-11-05 17:24 CST）

六个原 setup 违例配置在固定 3.333333333 ns 周期下完成门级整改。独立模块全局布线 RC 估算的 setup 和 hold 均通过，setup TNS 均为 0，电容与转换时间违例均为 0，6/6 网表通过逐周期等价检查。服务器 97316 在 node27 完成，退出 0:0。

配置	原映射 setup ns	修复 setup ns	修复 hold ns	单实例单元面积 μm²
母控 MC	-13.329	+1.303	+0.089	38992.67 → 39949
局控 LC0	-55.487	+1.062	+0.087	60993.53 → 62500
局控 LC1	-59.654	+0.937	+0.087	62425.68 → 64108
RAW16 适配器	-2.897	+2.414	+0.107	3636.22 → 3717
DMA 桥	-1.023	+2.242	+0.098	4108.64 → 4182
双 S 分组 DMA	-7.182	+0.602	+0.087	36593.89 → 37867

修复前为 A2 分支同一批 RTL 的 Nangate45 typical 单独映射，原映射不含布线寄生。LC0 / LC1 的本次重映射分别为 -55.486641 ns 和 -59.653610 ns。修复后纳入全局布线 RC 估算，时钟为理想时钟，两个阶段均使用 3.333333333 ns。六份交付 SDC 各自精确记录该周期。全局布线使用 metal2 ~ metal8。

通过高扇出缓冲、驱动尺寸调整和明确的 LOGIC0 / LOGIC1 常量驱动保留原网表语义。RAW16 使用四层引脚分配和 25% 起始利用率，其他模块为 35%。全局布线后按实际估算负载增量重布。LC0 剩余电容超限由 NOR4_X2 换成 NOR4_X4 解决，LC1 对应 DFFR_X1 换成 DFFR_X2。等价检查配对 19718 个寄存器，对任意共同状态比较公开输出和所有寄存器输入，包括时钟与复位，6/6 SAT 证明通过。六个配置各计一次，单元面积合计由 206750.63 增为 212323 μm²，增幅约 2.70%。

作业 97312 的 RAW16 引脚位置不足，报告解析也失败。97313 找到部分导出常量缺少物理驱动。97314 通过 setup、hold、等价及功能回归，布线后仍有电容超限。97315 的增量修复使母控通过电气检查，两个局控各剩一个电容超限。最终 97316 在 debug 分区使用 6 核，耗时 2 分 03 秒，A2 5/5、R6 3/3、实际复位重装 6/6 和协调器 11/11 回归通过。核验最终 161 份源码输入、102 份输出及归档 SHA。每个模块保留网表、SDC、DEF、ODB、布线导引和等价证明日志。时序验证索引

本轮验收覆盖六个独立配置在 Nangate45 typical、理想时钟、全局布线估算条件下的寄存器间路径。A2 实验 ABI 的特化控制器、两个异步 FIFO、完整 Block 的 CTS、详细布线、I/O 和多工况签核待后续验收。工具方法见 OpenROAD 重定尺寸 和 全局布线。

A2 单 P 的 M 计算与私有 S 写回（2026-11-05 16:26 CST）

单 P 的 M→S 控制切片已通过服务器验收。真实母控、局控、16 KiB 私有 S、feeder 和 M 完成 3 笔写回，3 个非法描述符按预期拒绝，5 个 A2 RTL 场景通过。R6 的 3 个场景复跑通过。作业 97305 与 97307 均退出 0:0。原 LC1 基线复现为 -68.781052 ns。A2 以 M-only 固定接线试验作为第一步，首笔走 S feeder→M→S。主机经真实 S 的独立测试客户端预置操作数和目标哨兵值。母控和局控分别完整装载及读回自己的程序，母控执行 G_CALL、G_WAIT、G_END，局控执行 L_EXEC、L_WAIT、L_END。局控将已准入的描述符发给适配器。适配器等待 feeder 完成，发 M 原生 START(10) 和 READ_RAW(3)，再将两个有符号 S64 结果拼成一个 128bit S 字。S 的真实写响应到达后，适配器才释放服务结果，随后局控和母控依次完成。

固定形状为 1 行、K=8、2 输出列，A/B 为 S8，M 缩放为 1、移位为 0。实验 ABI 0x00017901，拓扑 0x1764A201，沿用 16 KiB 容量 ID 0x17630001。现有 128bit 指令和 128B execution 记录布局保持兼容。记录 native_op=0x0080，native0 的位 9:0、19:10、29:20 分别装 A、B 和目标 S 的 16B 字地址，位 31:30 置零。A、B 各占一条 64B 对齐 feeder 线，三者不得重叠。适配器对请求身份、地址和结果锁存。该 ABI 绑定独占 M 与私有 S，输入有效性由试验装载流程负责。母控通过参数选择实验 ABI，局控仅在启用该实验能力且部署匹配时接受。

场景	真实 S 读回 S64 对	S 写请求 / ACK / 服务完成 / 局控终态 / 母控结果
单任务，目标字 12	-216，256	457 / 459 / 460 / 467 / 476
连续任务 1，目标字 1023	-216，256	677 / 691 / 692 / 712 / 726
连续任务 2，目标字 1023	-2，-32349	937 / 951 / 952 / 972 / 986

周期为各自场景的采样边沿。连续任务各等待 6 个写请求周期和 12 个真实写响应周期，数据保持。独立检查器从输入字节求点积，并核对 M 原生返回、S 写响应及另一客户端实际读回。每个成功任务确认 128B feeder 读取与 16B S 写入。未对齐输入、目标与输入线重叠、保留位非零分别返回错误 5，三例均无原生计算、无写回，哨兵保持。现有 ABI 下 R6 联合、分组和丢 ACK 预期隔离三例复跑通过。

首轮 97304 在装载时因旧 ABI 准入退出 1:0。显式配置两端实验 ABI 后，97305 在 node27 的 debug 分区以 4 核完成，耗时 59 秒，退出 0:0，源码快照 6ab1271409d7824480cd05326094bb5d515167d6。使用 Verilator 5.042、Python 3.10.12 和 Singularity 4.3.4。核验两轮各 158 份输入和最终 60 份输出。源文件和证据的 SHA、编译、场景命令、报告及失败日志见验证索引。

LC1 对照作业 97307 使用 R7.1 原源码快照、同库和约束，最差路径仍为 ireg[125]→exec_desc[0]，setup 裕量 -68.781052 ns，映射 Verilog 和 STA 日志 SHA 与 97288 一致。97305 中使用新源码的默认 LC1 实例重新映射后，最差路径为 life[3]→task_desc[0]，setup 裕量 -59.653610 ns。两次均为理想 3.333ns、无布线寄生的逐模块估计，分别记录网表和路径，未对高扇出进行专门整改。G 仍待接入。M11/M12、生产复位和组合 300MHz 验收待执行。

R7.2 真实 Block 接入与验收清单（2026-11-05 15:12 CST）

R7.2 已交付真实 Block 接入顺序和证据清单。先验证单 P 的实际计算、写回与完成，再验证双 P 的真实数据路径及反向 ACK，之后接生产复位并做组合物理验收。PR176 仍为 08f2ea20。PR163 最新检查点为 103，组合物理门仍待。本轮管理结构检查通过，R4 接口与依赖静态核验 14/14 通过，并核对交付范围与文档，未执行新的 RTL 仿真或物理实验。详见第 9.1 节。

R7.1 控制成本与映射时序（2026-11-05 14:36 CST）

R7.1 以 R6.3 提交 0429573b 及服务器作业 97286 的镜像与轨迹为输入。原方案、PR180、Issue179 及上游 PR176 已核对。PR176 为 08f2ea20。核算区分已装载镜像、逻辑准入容量、私有数据存储和映射单元面积。

程序镜像	母控 B	LC0 B	LC1 B	三端合计 B	头部 / 指令 / 记录 B
联合等待	224	496	432	1152	384 / 304 / 464
分组等待	240	496	432	1168	384 / 320 / 464
逻辑准入上限	4736	8320	8320	21376	按目标镜像合同

每个私有 S 为 16KiB，共 32KiB。母控声明 7 个 512bit 包槽，涵盖两块的上下文、终态、READY 及一个待发包。每个局控声明两个 512bit 包槽。DMA 配置为每 S 8 个槽、R6 运行信用为 1。请求与返回 FIFO 各有 4 项，单项分别为 185bit 和 146bit，共 1324bit 数据槽，指针和控制位另计。

R6 轨迹	活动核心周期	接受的任务 / 返回包	控制包 B	PM 运行读取拍	DMA 请求 / 响应
联合等待，两个成功任务	1548	4 / 6	640	96	6 / 6
分组等待，两个成功任务	1872	4 / 6	640	98	6 / 6
丢失发送 ACK，预期隔离	4600	2 / 2	256	45	3 / 3

成功任务各接受两个 CALL、一个 READY 和两个终态，共 320B 控制包。两套样例平均为 3.307 和 2.735 bit / 活动核心周期。PM 每拍 16B，联合 / 分组样例每成功任务分别读取 768B 和 784B。活动窗口从首个 START 握手到最后的结果接受，隔离例截至最后轨迹样本。两套成功场景的背压设置不同，周期和速率分别用于对应场景的预算。镜像与握手账

在 Nangate45 typical 库下逐模块映射，按 R4 参数保留公开端口。下表单元数和面积均为单实例。单时钟模块在理想 3.333 ns 时钟下测寄存器间 setup，未加入线寄生。双时钟 FIFO 记录面积。

模块	实例数	单元数	触发器	面积 μm²	setup 裕量 ns
母控	1	20629	3667	38992.67	-13.329
LC0	1	33465	5761	61659.33	-29.665
LC1	1	33995	5761	62158.61	-68.781
RAW16 适配器	2	1930	464	3636.22	-2.897
DMA 桥	2	2358	485	4108.64	-1.023
复位协调器	1	1272	172	1960.42	1.710
双 S DMA	1	22803	3580	36593.89	-7.182
请求 FIFO	1	2123	764	5936.59	面积测量
返回 FIFO	1	1696	608	4723.89	面积测量

按实例汇总的单元面积为 227515.12 μm²（0.227515 mm²）。这是独立映射模块的面积账，程序存储、私有 S、外部存储对端、组网及物理实现开销另列。七个单时钟配置中六个 setup 裕量为负。LC1 最差路径从 ireg[125] 到 exec_desc[0]。路径上 AOI21_X1 的增量延迟为 57.526 ns，该网有 768 个其他单元引脚连接。结果用于定位当前映射网表的高负载路径。集成后的时序需要时钟、约束、缓冲、线寄生和实装数据。

首轮 97287 在 OpenROAD 链接阶段因缺少 LEF 退出。固定 Nangate45 技术与单元 LEF 后，97288 在 node27、debug、4 核完成，耗时 1 分 56 秒，退出码 0:0。源码快照 53a1620b9ca4a667e6e9c85cb07968d991f2d928。10 份源码、54 份映射与时序输出已核验。Yosys 0.63，OpenROAD 为现有 bazel-nostamp 构建，库、LEF 和工具二进制 SHA 已记录。综合报告 · 验证索引

R6.1 任务 IR 与目标合同（2026-11-05 13:09 CST）

新增任务 IR和机器可读目标表。当前路线为 host255 到 LC0（边11）及 LC0 到 LC1（边12）。每个局控有一个 RAW16 对象和一个在途服务。任务输入声明三端镜像 ID、S 地址、两段传输、存储 ACK 依赖、消费者 READY 与母控完成等待分组。三端沿用 R4 的 ABI 65537、拓扑 393400001 和容量 profile 0x17630001。

两份样例使用联合等待和分组等待。分组样例包含 16KiB 私有 S 的最后一个 16B 对象，另一个样例覆盖不同 bank 和局控令牌顺序复用。静态检查准入 2 份样例、拒绝 18 份非法输入，并确认重新排序对象与传输声明得到相同的图。覆盖非法路线、越界和未对齐 S 地址、缺 ACK 或循环依赖、令牌冲突、非法寄存器及完成信用丢失。PR176 仍为 08f2ea20。R6.2 将从 IR 组装三端镜像，R6.3 验证实际服务器执行。

R6.2 三端程序镜像生成（2026-11-05 13:14 CST）

编译入口从任务 IR 生成母控、LC0 和 LC1 的小端二进制镜像，打包到现有装载清单结构，记录 IR、目标表、清单和各镜像的 SHA-256。母控先调用消费者，取回 READY，再调用生产者。LC0 等到首段 RX 完成才执行 TX，随后等目的端确认才释放对象。末尾完成等待由 IR 的分组决定。

两份生成样例通过现有镜像和 bundle 准入检查。联合版母控为 5 条指令，等待掩码 0x14。分组版为 6 条，连续等待 0x40 和 0x80。LC0 与 LC1 镜像分别为 496B 和 432B，母控分别为 224B 和 240B。重复生成的文件逐字节一致，重新排序对象和传输声明后三端机器码一致。构建索引记录大小、镜像 ID、输入输出 SHA 和编译环境。实际 RTL 联跑进入 R6.3。

R6.3 独立检查与服务器镜像联跑（2026-11-05 13:27 CST）

独立检查器从三端镜像字节解码，核对原始 IR、manifest 和 SHA，检查 S 对象地址、端点、服务令牌、READY 值及母控完成分组。现有装载准入接受 6 份已重新计算 SHA 的变体，新增的 IR 对照全部拒绝，覆盖合法但错误的 S 地址、传输边、局控令牌、READY 标量、母控寄存器和等待分组。服务器重建两套镜像与 R6.2 交付逐字节一致。18 份非法 IR 按预期拒绝。

服务器场景	实际观测	周期
联合等待连续两任务	2 个成功结果。LC0 地址 496，LC1 地址 8192	2181
分组等待与返回背压	2 个成功结果。LC0 地址 16368，LC1 地址 144。母控分别回收 0x40、0x80	2506
分组等待丢失发送 ACK	目的端已存储。母控进入隔离，成功结果为 0	5233

三例合计 9920 周期和 15 次真实 DMA 描述符完成。实际母控、双局控、双私有 S、DMA 及双向 FIFO 执行生成的镜像。观察器检查三端程序装载和读回、READY 与调用参数、各服务的原生 S 地址、传输数据、ACK、信用释放和终态。硬件目标限定为 RAW16/P 的两条既定路线、每块一个对象及一个在途服务，外部存储使用 64 字有限测试对端。

作业 97286 在 node27、debug、4 核完成，退出码 0:0，耗时 11 秒。源码快照 aed997981c52576e52524471c60db1a4bc66cb85，R6.2 基线 76e301eec6ed7536f763ebab8bc2270f10939ff5。Python 3.10.12，Verilator 5.042，G++ 11.4.0，Singularity 4.3.4。核验 162 份源码输入、17 份归档证据及 9 份装载字序文件还原的镜像。结果包 SHA-256 为 3c0144fd5af0d2fc798fdbb708f81a7a3662cba39afec75399a8aa43dccdae0a。验证索引 · RTL 报告

R4.4 当前进展：协调复位与重新准入（2026-11-05 12:53 CST）

R4.1 ~ R4.4当前有界控制研究步骤全部交付，等待独立审查 / 合并；不是完整Block或生产硬件资格。新增可综合cohort_reset_controller，按RESET、QUIET、RELOAD、RUN、POISON顺序控制复位及准入。8bit成员位0..7依次为MC、LC0、LC1、适配器、各S仲裁 / feeder、DMA、双向CDC FIFO、外部响应队列。RESET_REQ携带严格递增的32bit sequence / generation / epoch；ACK带sequence / epoch和非零bitmap，拒绝旧身份 / 重复位。至少4核心复位周期且所有成员确认后才解除reset，额外连续3个quiet周期后才进入装载；缺ACK不超时放行。运行错误立即撤销准入并保留隔离，只有新的协调复位请求才能丢弃旧义务。

实际复位线覆盖母控 / 两局控、两个RAW16适配器 / DMA bridge、各私有S及feeder、真实DMA、请求 / 响应FIFO和外部peer队列；PM响应槽也清空，payload与PM数组内容保留。loader随后对三份完整镜像重新WRITE16 / 实际READ16逐字回对 / VERIFY / PREPARE，generation匹配、三端prepared和provider quiet才统一deploy。旧镜像有效性和任务 / 对象资格失效，不能用残留RAM内容替代重装；新epoch内连续两个job保持task_sequence递增，cohort复位后序号从1重新开始。

ACK在本集成中来自可信管理测试wrapper：实际观察至少8个核心周期、至少2个外部时钟复位边沿及各provider公开返回口为空后才发送全成员证书。协调器RTL检查证书和装载门，**未实现生产管理帧serializer、复位树或真实HBM / M / G计算provider的ACK传输**。额外quiet周期不是任意无tag旧响应的数学证明；生产provider必须保证本cohort之外也无旧响应可进入。当前实际实例集合只覆盖RAW16传输服务，M/G活动计算、完整Block、物理reset/CDC及MTBF仍须外部集成验收；不从本轮仿真推广资格。

服务器97280已通过17个场景；随后独立checker补强“局控成功终态晚于真实服务ACK、母控结果晚于两端终态及信用释放”，RTL完全不改。最终97281 / mdt-r4179 / node27 / debug / 4核COMPLETED0:0、17秒：6/6实际cohort复位 / 重装集成、11/11协调器RTL边界、4错误轨迹突变拒绝。集成共24048采样边沿，包含正常完成后复位、外部STORE响应扣留、FIFO持有旧响应、半装载禁止准入、DMA坏物理ID sticky poison及TX ACK丢失后的恢复；每例新generation2 / epoch2下实际完成job8、job9。4次从S的独立原生客户口读回已提交旧数据，确认payload保留；旧镜像有效位 / 旧响应清空，全量新写后传输使用新job数据。边界测试覆盖缺 / 旧 / 重复ACK、不静默、缺装载 / 半装载 / 旧generation、旧epoch reset及运行故障；四突变为缺成员、半装载准入、旧START epoch、旧结果epoch，均拒绝。

最终实验commitc53d773000466aa9d33814afb35e34e37642f4c1，输入包SHA e930c68ff402d7a91d40b06cfb44772fd8561926d61b53a2f70458cd54a225f7，证据包SHA 68281a51fd9ca2a41b54041ede96d8c898805b23e2ce60d96e0055b43fdcbdbd；149输入源及26输入 / 输出 / 日志逐项核验。前次97280的148源 / 26证据同样核验，只有README及独立checker与最终源不同；未重复计场景。实际复位报告、两次作业证据

及可复现命令记录版本和边界。服务器目录/public/home/yuzelu/Melodydt/issue179-r4-real-ecd6f49/r006，源码source，日志slurm-97281.log，结果results/reset；当前无未结束作业，无自动监测。工具同R4.2 / 3，镜像完整SHA仍待核实。

本轮验收组	实际通过	资格范围
R4.1 来源 / 接口静态检查	14/14	不属于RTL功能场景
R4.2 真实私有S集成	10/10	实际MC / 2LC / 2S，有限route
R4.3 真实DMA集成 + 桥接边界	12/12 + 10/10	实际DMA / 2FIFO；边界bench用显式peer
R4.4 协调复位集成 + 协调器边界	6/6 + 11/11	可信provider证书和实际全量重装

本轮定义的49个RTL场景最终49/49通过（100%），不是覆盖率或完整系统通过率。各阶段错误轨迹突变为8 / 8 / 4，20次均拒绝；旧173软件检查、164既有RTL场景及R5软件模型保留原证据，本轮未重跑或重复计数。两次R4.3失败分别为参数索引告警、bench timescale缺失，记录保留，不计作最终全量成功。未执行综合、STA、物理 / 功耗、完整数值模型或全ISA硬件验收。

PR176开始及每阶段 / 上传前仍08f2ea20，正文和三类讨论未变；本分支已含其全部提交，无新差异需要合入。PR178 cdbb3d53、PR182 24e20d13的6份依赖RTL保持原blob。每阶段分别更新原Markdown及同名PDF，并通过原任务分支 / PR180交付；R4.1 commit179c1f79，R4.2 62148314，R4.3 5886269a，最终R4.4 SHA见PR回执。Issue179整体in_progress（R6 / R7及通用能力仍待），Draft / 待指定审查人 / 未合并；登记PR5 pending，board.json仍404且缺Projects条目工具，看板unverified / 同步pending，管理员待指定。按当前授权本轮停在R4补强完成处，不自动开展R6 / R7。

R4.3 历史交付：真实DMA、双局控与私有S（2026-11-05 12:33 CST）

新增可综合raw16_dma_bridge，与R4.2适配器串接；实际母控、两局控、两私有16KiB S、PR182 hbm_group_dma及两份异步FIFO共同执行既有二进制。DMA配置1组 / 2S / 8槽 / 每S单信用、单外部channel；核心与外部时钟以5ns / 3ns半周期建模独立时钟比例，不是300 / 500MHz时序资格。P的RX / TX客户仍2 / 3，实际S完全由DMA驱动，无行为RAM代替局部S。外部存储是64×128bit有限native协议peer，不是AXI、JEDEC HBM或PHY。

本研究route使用DMA外存窗口：host输入先DMA LOAD到S0；S0真实读后DMA STORE到外存，再由消费者DMA LOAD到S1，最后才确认目的收存及返回源ACK。窗口地址由适配器外部提供，本fixture为40bit(job×64)、源TX / 目的RX用+16；完整32bit job不截断，有限peer只验job7 / 8。route payload用于和DMA实际S写响应比较，不把它直接写入S。该路径检验真实DMA完成语义，不能当成已实现的M11/M12直连或完整网络。

每S一份141bit完整block / kind / token / service_sequence / job / epoch / task_sequence映射，与16bit单调tag分别保存。结果待接收时上下文不变；tag耗尽隔离且不回绕。LOAD须观测真实S写响应，STORE须观测真实S读及外部写响应，之后还要收到匹配tag、status0、word1的DMA completion才向局控适配器完成。错误字数 / tag / 过早完成 / 重复原生响应 / protocol_error都保留上下文并poison；外部status导致DMA error3 / 0确认字，未伪造S写或局控ACK。错误物理ID使DMA sticky protocol_error，整个cohort撤销部署而隔离，须协调复位。

最终97279 / mdt-r4179 / node27 / debug / 4核COMPLETED0:0、17秒：12/12真实DMA集成，18759采样边沿、25个成功descriptor；另10/10桥接RTL边界（显式有限DMA响应peer）及8项错误轨迹突变全部通过 / 拒绝。覆盖连续job、READY先行、全包信用、两端不同task_sequence、返回背压、实际S与外部存储数据、双向CDC包守恒、外部错误 / 坏物理ID隔离；桥接测试专测32bit高位身份、40bit外部地址、16KiB末字、descriptor / result保持、错误tag / word / status / 提前completion、重复S ACK、标签耗尽及admit门。独立检查器逐项关联descriptor、原生S、两端FIFO包、外部ACK、DMA completion和局控数据事实；旧控制checker不改。

97277失败于SLOTS2触发上游固定3bit索引告警，改为默认8槽而不关告警 / 不改依赖；97278的12集成已通过，独立桥接bench因新增模块缺timescale编译失败，补声明后97279全量重跑通过。139输入源、最终65份输入 / 输出 / 日志及两失败索引SHA已核；实验commitd0f029329b86257368b3196678efeda9fc31b477，输入包639b959d430a381ee154f5005a5b36a7c803d12a1824809c6e2b52132837cbf6，证据包6db8dd269cd8e3ff4e75c2c9578a5d3e30beca48cce80cb3062c43fe9d59f745。工具与R4.2相同，镜像完整SHA仍待核实。实际报告及三次作业证据保存实际命令 / 输入输出版本；服务器目录/public/home/yuzelu/Melodydt/issue179-r4-real-ecd6f49/r004，日志slurm-97279.log，结果results/real_dma。

PR176仍08f2ea20，PR178 / 182固定版本未变化；R4.3有界真实DMA控制门通过。下一步R4.4实现cohort协调复位、旧响应flush、全量重装及新generation / epoch重新准入；RX-close、一般死锁自由、完整Block / 数值 / 物理仍不在本门内。原方案 / PDF原位更新，整体Issue in_progress，Draft / 待审查 / 未合并，登记pending、看板unverified / 同步pending，无后台监测。

R4.2 历史交付：实际局控与真实私有S（2026-11-05 12:16 CST）

新增可综合lc_raw16_s_adapter，复用原MC / LC、配置PM和旧独立控制checker，替换整个有限payload provider；实际实例化两套PR178私有16KiB S及仲裁 / feeder，未改6份依赖RTL或控制核心。P的RX走client2、TX走client3，普通服务每端一份上下文；适配器没有payload RAM，RX等真实S写响应才给route收存确认，TX读取真实S。真实S写响应 / 读响应与局控数据事实逐个对应，ACK发送、源ACK接受、对象valid / WAIT / DROP和母控结果继续按原检查器交叉验证。feeder实例在本轮未发计算装载，M / G数据通路不是本轮测试对象。

服务器作业97276 / mdt-r4179 / debug / 4核 / node27，COMPLETED0:0、52秒；10/10真实S集成场景通过，16531个采样边沿，17次真实写ACK、8次实际读及1268个响应背压边沿。覆盖正常、强背压、无reset双job、R7高位scalar、返回背压、受阻CALL独立返回、READY前错误、错误后两端不同task_sequence再次执行、缺TX ACK及RX不可关闭隔离。原4项网络突变及新增4项原生S错误轨迹（删ACK、错写ACK、背压数据改变、提前收存事实）全部拒绝。最后两种场景保留传输义务并poison，不伪造RX-close或成功。没有修改旧checker以接受新结果。

实验源码commit47271c38001158b3174a16387b9ffec0913993e1，输入归档SHA-256为7ca7d2bb1cf5dd5038ca1ad8070769f64c871974ffbb86eeadebfd76d1e79c35，证据包SHA为d517d3920bed55bf64e25755dff960d8ac6da32d0edc5178ef8c02780dfa53b4；130输入源及45份输入 / 输出 / 日志全部核验。工具为Verilator5.042、G++11.4.0、Python3.10.12和Singularity4.3.4，镜像orfs-26Q1.sif完整SHA待核实（未执行大镜像哈希）。实际报告及证据索引记录实际命令和文件SHA；独立实验commit与PR提交不同。

服务器目录/public/home/yuzelu/Melodydt/issue179-r4-real-ecd6f49/r001，日志slurm-97276.log，结果results/real_s。PR176仍08f2ea20；R4.1依赖冻结继续有效。R4.2真实S控制门通过，不代表完整Block、真实M11/M12、数值、CDC或物理验收。旧164 RTL / 173软件沿用原证据；本轮10个真实S环境场景单列，不重复计入旧10个有限SRAM环境。下一步R4.3接真实DMA和双向CDC FIFO，再R4.4协调复位 / 全量重装。原Markdown / 同名PDF继续原位维护；Issue整体in_progress，Draft待审查 / 未合并，登记pending / 看板unverified，未配置后台监测。

R4.1 历史交付：真实 provider 接口冻结（2026-11-05 12:03 CST）

本轮按用户新授权推进R4.1至R4.4；历史第13 / 14步只通过有限peer控制门，现补真实私有S、DMA及协调复位。PR176仍08f2ea20，PR178固定cdbb3d53，PR182固定24e20d13；后两者open / 未合并。将6份原始RTL按原路径逐字纳入本分支，只读依赖，不修改其设计；来源commit、Git blob及SHA-256见机器合同。PR178三种P4 / N4 / N5是16KiB私有S配置，不是三个完整Block；P的32KiB仍是候选。当前5类完整Block交付数仍为0，本分支不承担完整Block实现。

私有S普通口128bit、10bit字地址，16B对象地址须先校验64bit byte base低4位及16KiB范围，再转word地址。P的M / G / RX / TX客户号0 / 1 / 2 / 3；N4普通计算0 / 1及RX2 / TX3，N5普通计算0 / 1 / 2及RX3 / TX4。普通口同一时刻只持有一份命令 / owner，响应背压期间不接受下一普通请求；feeder另有真实共享bank仲裁。请求接收只预约，真实写响应才代表写完成，写响应数据为已存数据，TX须读回真实S。局控到服务适配器以及适配器到私有S固定预连；这些控制线不依靠M11/M12生成。跨Block的route仍是研究传输合同，真实M11/M12 / 串行flit不在本轮验收范围。

DMA接入保持现有ISA，RAW16的一次服务只搬一个128bit字；外部地址40bit、局部字地址10bit、word count11bit、descriptor tag16bit。适配器每S保留一份完整block / job / epoch / task_sequence / service_sequence / token / kind上下文，tag仅索引，禁止截断32bit身份；同cohort内16bit tag递增不回绕，耗尽须隔离并协调复位。LOAD须等真实S写响应，STORE须等外部写响应，completion必须核对tag / 状态 / 确认字数。错误2为描述符拒绝、3为外部响应错误；protocol_error是持续隔离条件，写副作用不回滚。

协调复位域必须覆盖母控、两局控、适配器、各S仲裁 / feeder、DMA、双向CDC FIFO及外部响应队列；只复位局控或DMA不足以排除无tag旧响应。S reset保留payload，清owner / 持有响应 / feeder，控制对象valid及旧PM资格必须失效；所有可信provider完成flush / reset并确认、额外静默、全量重装 / 实际读回 / VERIFY / PREPARE、新generation / epoch之后才可重新准入。没有确认时保持隔离，不用timeout伪造完成。后续外部存储为有限协议peer，不能把它的flush证据推广为真实HBM控制器资格。

本步完成6份依赖来源和关键端口静态检查；管理结构通过，尚未启动本轮服务器RTL仿真。既有164个不同RTL场景与173软件检查沿用旧证据，不重复计数。下一步R4.2实现真实S适配器，验证写ACK / 读回 / 背压 / 连续任务；R4.3扩两局控及真实DMA，R4.4实现复位与重新准入。每步继续原位更新本报告和同名PDF。Issue179整体in_progress、PR180 Draft / 待指定审查人 / 未合并；登记PR5 pending，看板unverified / 同步pending（缺board.json和Projects条目工具），处理人待指定。

第15步历史交付：五类控制profile与非零状态（04:43 CST）

R5有界控制研究产物已交付；新增profile仍是candidate合同 / 软件模型，未扩展现有RTL资格。 新目录control_profiles_v0_1保留既有ISA v0.1的128bit指令、操作码及九类记录，不修改P注册ABI。研究镜像使用未分配给硬件的native_abi_id / capacity_profile_id=0x17950001、topology_id=0x17950002，deployable=false；当前P RTL只接受ABI65537，不可直接装入这些镜像。P=M/G/S、U=N/E/S、C=R/G/E/S、F=G/E/S、J=E/S/T，mask分别41 / 38 / 60 / 44 / 100，未知服务或不可达资源被拒绝。表内路线只是candidate可达性合同，不能生成不存在的M11/M12导线。

软件控制器从WRITE16 / 实际READ16回对的二进制按PC取指，任务 / 对象 / 128B执行描述符逐16B读完；G_PARAM等待实际参数响应，G_CALL锁存GPR，L_ARG读锁存参数。已验证母 / 局控前向BRANCH、有限回跳LOOP、MOVI、ADDI有符号立即数及溢出拒绝、零计数 / 步数上限。模型最多3局控 / 2全局任务，每端1个PM、1服务 / token、1返回槽、1个16B scratch、最多8holding channel；S地址上限16KiB但仅模型化16B对象，外部状态handle最多16个。model tick不是硬件周期；N/E/G/T/R仅处理opaque版本标记，数学运算 / Q转换 / 舍入 / 饱和仍为外部服务合同。

候选服务仍通过L_EXEC的execution记录编码：compute为service0、native_op=0xF100+旧ISA资源ID，count1 / stride16；native0动作0普通scratch、1读old写next、2消费者receipt、4读next，动作2 / 4的native1为消费者位1或2。发布是R逻辑适配器service5 / native_op0xF1FF / native0=3，不新增ISA操作码，**这些数值不是现有宏真实cmd_op**。状态动作parameter_ref4096 / parameter_bytes32，字0..7依次old、next、expected_generation、consumer_mask、transaction_id、local_iterations、optional_path、mother_iterations；全uint32小端，前五字绑定事务身份，后三字用于控制流。参数区不可变，GPR可以随程序更新。真实adapter参数sideband / ABI映射仍待实现。

状态示例从非零handle5 / generation7 / payload0x12345678开始，实际OLD_READ后写next9；U / F实际NEXT_READ、scratch写 / ACK及成功终态全部完成后，母控才调用C的独立发布任务入口1。发布是provider原子改root，不是G_WAIT本身。正常连续job不reset并保留任务序号 / S内容 / 状态，第二job以old9写next13；错误后可排空的job也能继续。任何已offered的发布义务不可撤回，因此取消后仍可能提交；发布后错误或ACK丢失必须按UNKNOWN处理，不能声称old仍有效。持久事务journal查询及幂等重试确认结果后，才允许释放无消费者 / 旧响应引用的old。句柄是外部状态存储标识，不代表R原生context数或完整R数值模型。

另提出独立64B小端管理帧（尚无RTLserializer / MMIO）：version16@0、kind8@2、participant8@3、reset_sequence32@4、epoch32@8、generation32@12、cohort_bitmap64@16、transaction32@24、status16@28、flags16@30、value0..3各32@32..44，48..63保留0；kind128..132为RESET_REQ / ACK / RELEASE / QUERY / REPLY。cohort包括母控、各局控、adapter、实际列出的各provider、feeder、transport / ingress及MEM / journal接口。模型要求provider实际复位 / 未来旧响应清空后ACK、所有成员确认、额外quiet step、全量镜像重装 / 读回、新generation / epoch和UNKNOWN查询后才准入；拒绝伪ACK / 错epoch / 重复 / 缺成员 / 半装载 / 过早释放。无tag原生口仍依赖可信provider合同，quiet tick不证明真实CDC / 复位时序；reset不抹掉已提交状态 / journal。

最终97246 / mdt-lc179p / node27 / debug / 1核COMPLETED0:0、3秒：34模型执行 / 12231 model ticks / 1263退休 / 153服务、30镜像拒绝、6组114复位 / 查询检查及4错误轨迹拒绝。97244因独立checker遗漏CANCEL事件失败；97245早期模型通过，97246新增显式OLD_READ / NEXT_READ并把读值用于版本标记，重新执行全部场景。113输入源、34完整轨迹与cohort报告SHA已核，原始结果仅服务器保存。实际模型报告、cohort报告、验证 / 作业索引与源码索引可追溯；静态编码示例覆盖五类，所有镜像SHA等于最终服务器实际用例，本机仅静态导出，未执行模型仿真。

PR176开始 / 上传前仍08f2ea20、正文及三类讨论未变；R源任务PR167仍c97353cf / open，未重新验收其物理包。R3受限P / R4实际双局控的164不同RTL场景和173旧软件检查保持原证据，代码未变，本轮没有冒称重跑。按用户“直到R5”，本次交付后停止自动研究；R6控制IR生成、R7成本 / 真实接入未开展。R5新指令 / profile的RTL、真实native适配、provider复位 / CDC、原生S / RX-close / flit、完整Block / 数值及物理仍待相应实现验收；Issue研究整体保持in_progress，Draft待审查 / 未合并，不标done。

第14步历史交付：实际母控 + 两个局控集成（04:09 CST）

本步实际实例化同一mc_min_controller与两份lc_min_controller（Block ID0 / 1），不改两个控制DUT源码。3份二进制镜像各经配置口完整写入 / 实际读回 / VERIFY / PREPARE后才统一deploy。母控CALL与局控接单、局控返回与母控接受逐周期核对64B全包 / 信用的原子一致性；实际局控取指产生READY / 终态，没有用子协议peer代替。未实现完整Block；原生S、数据链路与存储由有限peer提供。

每个局控外接16KiB实际数组及单在途服务；网络只有每端一个RX arm、一份TX payload与一个ACK状态。先调用消费者，实际OPEN / RX / MOVI / REPORT发READY，母控G_EVENT消费后才CALL生产者；host255→0写入、生产者TX读取其SRAM、0→1实际写接收SRAM、ACK发送 / 源接受依次发生，才有相应服务完成和WAIT / DROP / 终态。独立checker把两端服务 / 数据事实、母控信用和线上全包交叉关联，拒绝单靠接单或busy消失算完成。

新增10集成场景共15395个采样边沿、4错误轨迹突变拒绝，最终97243 / mdt-lc179n / node27 / debug / 4核COMPLETED0:0、27秒。覆盖无reset连续job、R7高位scalar传参、返回背压、某目标CALL受阻时另一目标终态继续、READY前错误、错误后再次执行且端点task_sequence不同，以及缺TX ACK / 错误后的RX无法关闭。后两者保留服务 / 对象 / 任务义务并隔离，**不返回伪造成功或伪造CANCELLED**。错误后的再次执行证明链路按job / epoch / edge配对，再绑定每端真实task_sequence；不能要求两端序号相等。数据仍使用每job独立的有限测试payload，不含计算数值正确性证明。

集成显式配置MC / LC无进展阈值4096周期，LC取消排空阈值128；原最小DUT默认值未改。该参数是本次实例配置，不是完整系统延迟保证。97238先通过25局控 / 26母控回归及前9集成，末例测试台把运行期故障提前作用于配置读回；97239实际进入正确取消 / 隔离，但独立观察器误以为取消进入排空时一定清IREG。修正为有未完义务时保留IREG、终态接受后才清除，再由97243回归25局控 + 10集成通过。母控26场景的源 / checker与97238相同，按SHA关联；未把前两作业写成整体成功。106源 / 61实际日志 / 4编译日志SHA核验；既有173软件及其他局控证据保持，当前164个不同RTL场景不重复计数。

网络实际报告、验证 / 作业索引与源码索引保留完整追溯。PR176开始 / 上传前仍08f2ea20、正文 / 三类讨论无变化。**R4有界母控 + 双局控控制集成门已满足**，不是一般死锁自由、真实S / Block或物理资格。下一步R5研究P/U/C/F/J能力profile、分支 / 循环、非零old / next、消费者义务与提交、取消 / 协调复位；新增模型 / 合同与实际RTL资格分开记录，未知native服务继续拒绝。

第13步历史交付：母控取指与双端协议切片（03:46 CST）

新增功能母控mc_min_controller.sv，从实际4736B单口PM取128bit指令，执行G_CALL / WAIT / EVENT / MOVI / END；最多256条、2个目标、8个完成令牌，START后先读完最多2条事件绑定。母控接口81信号 / 2722位，编码仍为既有ISA v0.1；32令牌与更多目标属于候选扩展。镜像完整写入 / 实际读回、VERIFY / PREPARE后，还需匹配外部deploy generation及有效局控镜像ID；运行中改写禁止，部署或目标快照撤销进入POISONED。此profile声明scalar_parameter_words=0，START参数必须为0，母控寄存器清零；G_PARAM尚未实现，不能把START并行字段默认为寄存器初始化。

G_CALL先预约目标 / 完成空间，锁存当前R0..R7及job / epoch / 单目标递增task_sequence / image / topology / token，64B整包接受后才退休。已经offered的CALL不可因异步错误撤回；等待该CALL时，另一子端返回仍独立接收。每目标仅一个READY槽与一个终态槽（共4×64B），不依赖无限队列。G_EVENT消费先前实际接受的READY，scalar写母控寄存器，再由后续CALL参数快照读出；G_WAIT仅在选中终态已到达且其声明READY已消费后回收token / 目标。无reset的两个job维持task_sequence递增，并重新清寄存器 / job状态。

子端ERROR停止新发普通任务，保留已offered CALL / PM握手，对仍未终态的已接受任务发身份匹配CANCEL；必须实际接收所有义务的终态，再释放并给主机错误。abort期间可丢弃已归属READY，但不伪造G_EVENT退休。无法排空、错误返回身份或运行中撤销部署则隔离，保留任务 / 信用，不伪造全局完成。主机结果含job / epoch / START序号、首错误来源、母控错误PC、子端错误PC / task_sequence，以及确认读写字节饱和汇总、计数溢出和数值saturation标志；整组结果在背压时保持。

服务器97234 / mdt-lc179m / node27 / debug / 4核COMPLETED0:0、9秒；26场景共12218个采样边沿（22执行 / 4配置与START拒绝），4项错误轨迹突变拒绝。覆盖先消费者READY再生产者、32bit高位scalar和R7参数、连续job、单端CALL背压时独立回收另一端、首错取消 / 有序排空 / 再次job、缺终态 / 错误身份隔离、未使能目标 / 重复token / 非法opcode / PC越界 / 未消费READY / PM错误与前缀计数溢出。独立checker依据输入PM实际读回、全包身份、寄存器语义和信用义务重建，负向装载 / START用TB断言单独记账。

97230因新TB整数逻辑位宽告警失败；97231的错误注入早于第二CALL发出；97232 / 97233在负向START测试结束后落入正向计数断言。修正TB边界后97234通过；母控RTL自首快照未改，所有失败源码 / 日志保留，没有关闭检查。94源文件和26日志 / 编译日志SHA已核；此前173软件 + 128局控RTL的源集合未变，关联既有证据，不假称本轮重新执行。母控报告、验证索引、源码索引区分独立服务器commit与PR提交。

PR176开始 / 上传前仍08f2ea20，正文及三类讨论无变化。**R4尚未完成**：本步2个子端是有限协议peer，尚未接实际LC RTL；有限peer的取消闭合不等于真实RX可关闭。下一步连接母控 + 两个现有局控 + 有限SRAM / ACK链路，验证接收先行、真实局控READY / 终态、两job和取消 / 隔离，再进入R5五类控制profile / 状态。原生S、32bit flit串行化、RX-close、真实provider复位、完整Block与物理未测试。

第12步历史交付：RAW16收发、ACK与READY读值（02:44 CST）

受限P控制原型现执行9类局控指令：OPEN、M clear EXEC、RX、TX、WAIT、MOVI、DROP、READY REPORT和END；同一RTL执行既有生产者 / 消费者镜像及派生寄存器 / 地址变体，不改变ISA编码。RX / TX从实际PM读完64B传输描述符，校验RAW16、方向、对象 / 端口、计数、版本与研究拓扑393400001的固定路线（host255→0、0→1）。路线准入不创建任何M11/M12导线，也不是物理可达性资格。

有限存储peer只有16KiB SRAM、一个在途服务与一个16B接收槽。RX实际写入peer SRAM并发送ACK后才完成；TX读取该SRAM，在接收槽真实存下数据、源侧接受ACK后才完成。WAIT消费实际完成的RX令牌后，局控才设置逻辑对象数据valid；未经声明的TX返回4，已声明但数据未valid的TX返回7，DROP必须等令牌消费 / 实际ACK。两任务无reset使用不同payload，验证不会把前一任务数据当作新输入。该存储 / ACK是行为peer证据，**不是原生S RTL、真实链路或完整Block**；本步也未测试32bit控制flit / 数据头串行传输。

READY从MOVI寄存器实际读scalar，整包回传；R0 / R7、0xFEDCBA98高位值与未写R0的初值均有外部观测，补齐第11步的值读回欠项。服务错误已知后禁止新发READY；已经offered的READY背压保持。取消消息在锁存READY期间保持不接单，先让该包实际接受，再接收CANCEL并按服务→令牌→对象顺序排空；调用方必须独立消费返回，不能等待取消接单才读READY。

新增25场景和4项错误轨迹突变全部通过：正常 / 背压、连续任务、16KiB末字、寄存器读值、RX写错、TX接收ACK后的错误前缀、READY背压期间取消、描述符 / 端口 / 路线 / 计数 / invocation / 全零记录拒绝，以及错误身份响应 / 缺TX ACK进入POISONED。错误后已发生的存储副作用不会被回滚；未完成任务 / 对象不释放。RX-close / 真实provider协调复位仍未实现；若RX不能完成只能有界隔离，待外部cohort复位。

服务器97227先通过173既有检查及103旧RTL，随后因新TB整数逻辑位宽警告FAILED1:0；修正显式比较后97228通过前22场景，但“TX未valid”测试先命中未声明输出的错误4。拆成权限4与状态7两个独立用例后，97229 / mdt-lc179x / node27 / debug / 4核COMPLETED0:0、14秒。三个快照的控制RTL及旧回归源SHA完全相同，最终仅三份新测试文件变化；没有关闭警告或修改旧checker以通过。当前128个RTL场景与173软件检查分别可追溯，部分失败作业不被写成整体成功。实际报告、验证 / 作业索引和源码索引保留输入 / 输出 / 日志SHA。

PR176开始及上传前仍08f2ea20、正文与三类讨论无变化。**R3首个受限P控制profile已达到进入R4的门槛**；通用ISA、更多profile、原生S适配、RX-close和真实系统集成仍是后续工作，不能标成完整控制器 / Block完成。下一步自动开始R4：母控从二进制取指，连接两个局控，验证先调用消费者、消费READY后调用生产者、有限返回空间、ACK依赖、两job无reset及错误排空；再进入R5五类profile / 状态研究。

第11步历史交付：RAW16逻辑对象预约与释放（02:06 CST）

局控开始执行L_OPEN / L_DROP，支持一个静态RAW16对象槽；从外部PM完整收齐64B对象描述符后检查版本、ID、类型、格式、长度 / 容量、ABI、保留字段、16B对齐及16KiB范围。OPEN只建立预约，不生成有效数据；重复OPEN、未预约DROP、活对象下END和错误描述符均明确报错。正常DROP须已无在途服务；取消时先真实完成并清理服务令牌，再产生对象清理trace，最后才返回终态。无法排空时POISONED继续持有对象 / 任务义务，不能提前释放。

同时接入L_MOVI及8×32bit寄存器声明，并测试合法退休 / 非法寄存器拒绝；**本步没有寄存器值的外部读回，不能据此宣称MOVI数值语义已完成验收**，下一步由L_REPORT读值和收发轨迹补证。对象缓存64B及寄存器32B只是RTL声明payload，不是综合 / 面积结果；第6步688B为历史下界，不能作为当前总成本。

实现中发现“描述符非零表示已经装载”会让全零非法记录反复读取；执行与对象描述符均改用显式loaded位。两个整记录全零测试都返回错误5，未出现无限重取或虚构服务。旧ISA / 镜像 / 软件模型和第6步边界checker未改；第9步fault观察器增加默认关闭的扩展退休hook，只有先通过对象生命周期检查的新profile使用，原始采样不修补；旧故障场景实际回归通过。

服务器97225 / node27 / debug / 4核COMPLETED0:0：173既有检查、76原控制 / 适配器场景和最初26对象场景通过。只增全零执行描述符场景后，RTL及其余仿真源SHA不变；97226同资源COMPLETED0:0，27对象场景及3错误轨迹突变通过。最终合计103个当前RTL场景按各报告分别计数，另原26例重跑不重复计入；源码 / 输入与日志 / 编译SHA见验证索引、实际报告和源码索引。两次作业均成功，r001为未提交的准备快照。

PR176开始及上传前核验仍08f2ea20，正文与三类讨论未变。当前对象版本固定1、长度16B、静态地址、单槽；尚无真实S数据访问 / 数据valid、RX/TX或完整Block资格。下一步补RAW16有限存储peer、收发 / ACK与READY报告，并核验寄存器读值，再进入R4母控多局控及R5五类profile / 状态；R3整体尚未完成。

第10步历史交付：接入现有M RTL的严格服务适配器（01:45 CST）

新增lc_m_clear_adapter，固定连接局控服务口与M原生cmd / rsp口，仅支持已登记M_CLEAR_ALL_VALID，ISA / 描述符编码不变。接单时保存token、service_sequence、job、epoch和task_sequence；完整检查资源 / 描述符 / ABI / 对象字段后，发送cmd_op=6、index=0、data=0。命令背压时保持tuple；收到真实M响应后才生成带原身份的服务响应，返回背压时保持。错误资源返回4、描述符 / ABI错误5、native错误或非零意外返回数据9，拒绝路径不向M发命令。

M原生响应无tag，适配器只允许一个在途命令；窗口外迟到响应、provider许可被撤销均poison，不把旧响应贴上新任务标签，不撤回已保持的原生命令。provider_released是外部前置合同，本步没有实现真实cohort协调器。当前只允许独占M、没有外部

读者 / 消费者的clear场景；适配器不能替共享M使用者判断清除是否安全。M的数据口在本测试绑零，不做乘加数值验证。

最终服务器作业97224 / mdt-lc179a / node27 / debug / 4核，COMPLETED0:0。10个协议peer场景、5个连接现有block_v2_m的RTL场景通过，新增3569采样边沿；5次真实M命令与5次真实响应均按次关联，局控完成严格晚于native响应接受。覆盖空程序、清有效位、背压、两任务无reset及运行CANCEL；3项适配器错误轨迹突变拒绝。另173软件 / 合同检查及61个原控制RTL场景继续通过。97223仅因原生端口日志使用共享阻塞cycle计数而相差一拍失败，修正日志编号后通过；适配器及M源未因此修改。

现有M源码blob d91ffdf904bc77c19d5d0ecfd4cd11560b44a417与注册接口一致，作为未修改依赖使用；未新增 / 改写基础宏。75个输入源文件、76个场景日志与5个编译日志SHA核对，详见实际报告、源码索引和验证 / 作业索引。原方案Markdown及同名PDF继续原位更新。

PR176开始及上传前核验仍08f2ea20，正文与三类讨论无变化。本步不是完整Block集成，也没有证明GEMM / S存取 / 系统复位 / 模型数值 / 物理。R3整体仍待有限对象、RAW16 / RX / TX和其他服务控制；下一步先落实对象窗口与寄存器 / 生命周期，再补收发与事件，随后R4母控多局控与R5五类profile / 状态。

第9步历史交付：运行异常、有界等待与有限peer恢复（01:25 CST）

第9步补齐当前M clear控制子集的运行错误路径。CALL在接单前检查目标、epoch、序号和镜像 / 拓扑身份；错误消息保持不接单，不虚构关联终态。L_EXEC的保留字段、资源不可用、令牌越界和描述符索引分别拒绝；描述符 / ABI、非法指令、PM读错、活令牌下END及max_steps均有实际RTL错误路径。先保存控制错误，后收到的native错误优先；整包终态包含独立预期的错误码及error_pc。

运行中已接单服务继续排空，故障不能假装撤回服务；完成后才产生一次错误终态。另增128周期无握手进展期限：PM响应缺失、已保持的PM / 服务请求不接收或服务不响应时进入POISONED；任务、令牌和保持的请求仍归本控制器，禁止新接单 / 配置 / 假完成。期限不针对终态返回背压；可用端点持续进展时也不因此提前判失败。取消的原128周期排空期限保持，两个期限均可参数化；未验收全系统实时性。

所有仿真在服务器：最终97222 / mdt-lc179f / node27 / debug / 4核，COMPLETED0:0。173既有软件 / 合同检查、10原RTL、22取消及29新增故障场景通过；6项故障轨迹突变、6项取消轨迹突变均拒绝。新增覆盖四种CALL身份拒绝、控制错误与native错误优先级、六种隔离场景、一次错误后无reset复用及一次隔离后复位 / 完整重装。故障轨迹周期数、输入 / 日志 / 报告SHA及全部作业见验证索引；实际报告与源码快照可追溯。

97219因RTL位宽警告失败，修正比较位宽而未关闭警告；97220为新增观察器在CALL接收边沿过早按运行态判互锁，97221为突变测试选中了尚未形成保持义务的首次offer。修正观察器 / 突变取样点后全部通过；三个失败日志均保留，旧边界checker及ISA / 镜像 / 软件模型未改。

恢复证据仅包括控制器与有限PM / 服务peer同时复位；RAM保留但valid清除，必须新release、完整写入 / 读回及部署后才接下一个epoch。没有证明真实无tag宏已经清空旧响应，也没有实现系统provider复位协调器。PR176开始及上传前核验仍08f2ea20，正文与三类讨论无变化。R3整体尚未完成：下一步服务适配器与有限对象 / 收发，随后R4多局控母控、R5五类profile / 状态；完整Block与数值 / 物理仍为外部集成门。

第8步历史交付：局控取消与有界排空（01:00 CST）

第8步已完成局控CANCEL与有界排空RTL，ISA和第6步92信号合同保持原编码。取消时阻止新取指 / 服务请求，已offered请求保持完整tuple直到接单，实际PM / 服务响应完成后才清理令牌；清理不是伪造WAIT / END退休。重复取消不重复返回；已锁存DONE / ERROR保持不变；native错误优先于取消状态11。排空期限128周期届满进入POISONED，保持未完成义务，不虚构任务终态或释放返回信用，后续仍需外部cohort复位。

所有仿真在服务器运行：97218 / mdt-lc179c / node27 / debug / 4核，COMPLETED0:0。173既有软件 / 合同检查、10原RTL场景和22取消场景通过；取消轨迹18719边沿，19例安全结束、3例预期隔离；6项破坏轨迹的负向检查全部拒绝。97216 / 97217因testbench把POISONED场景继续按READY收尾而失败，记录保留；未关闭位宽警告、未修改旧checker。新checker仅补齐取消时native错误终态对未退休IREG的合法丢弃，并增加独立取消发射、信用、整包及隔离检查。

结果为取消运行报告、源码与输入和验证 / 作业索引。62个实验源文件与下载日志SHA已核对，行为peer没有变成真实宏或完整Block。CANCEL错误身份拒绝、同拍响应 / 取消、既有服务接单、已完成令牌、END解码 / 锁存、重复取消、取消后连续任务和3种隔离均有实际DUT证据。

下一步自动继续第9步：运行态非法指令 / 字段 / 描述符、PM错误、步数界限、故障与取消竞态、异常排空和复位后的重新准入；之后继续R3适配器 / 对象 / 收发，再进入R4 / R5。R3整体、真实provider复位、母控RTL、真实M / S / 完整Block及物理尚未完成。

第7步实际交付：最小功能局控RTL（23:47 CST）

本轮实现第一份功能局控DUT，直接执行既有208B空任务和368B M clear镜像；保持ISA v0.1、旧镜像和第6步机器合同不变。实现 / 能力与复现、研究说明、实际报告为入口。R3初始切片已产生实际RTL轨迹，R3整体尚未完成。

开始、恢复与上传前核PR176仍08f2ea20，正文 / 评论 / review / 逐行评论无变化；同步记录保留本轮检查，不修改PR176或其他任务分支。 功能范围为配置完整写入 / 实际读回 / PREPARE + 外部deploy、CALL、任务 / 执行描述符收齐、单128bit程序口、PC取指、L_EXEC / L_WAIT / L_END与终态整包保持。母控仍是外部发送peer，M是服务行为模型，未实现宏间数据拓扑或真实M计算。

服务器公钥认证已验证，宿主Verilator存在GLIBC不兼容；现有ORFS 26Q1容器内Verilator5.042、G++11.4及Python3.10.12可用。最终Slurm作业97215在node27、debug分区4核完成，退出0:0；10场景3926边沿，其中5份执行轨迹3061边沿通过未修改的独立checker，实际13次退休 / 4服务接单 / 6终态。173项既有软件 / 合同检查通过；两类证据分开计，不把管理CI当业务验证。97211 / 97212 / 97213的位宽、testbench信用保持和execution ABI字节偏移错误均留存；97214先通过7例，97215补充候选失败失效、空闲撤销许可和错误BEGIN保留提交。源码实验commit、输入 / 输出SHA、实际命令、日志 / 结果位置见验证索引。

限制：只支持严格P / M clear子集、1任务 / 1在途服务；不支持CANCEL、对象、RX/TX、RAW16、循环 / 分支或完整cohort恢复。真实适配器 / 无tag迟到响应、四态仿真、综合 / 面积 / 频率 / 功耗、完整Block、母控RTL与系统物理未验收。 下一步先补局控取消 / 异常排空与服务适配器验证，再扩有限S、RAW16和RX/TX，之后研究母控与多局控协同；完整Block继续由外部实现任务提供。研究in_progress、PR180 Draft / 未合并，审查人待指定；登记PR5 pending，看板unverified / 同步pending，无后台监测。

固定PDF版本：TWO_LEVEL_CONTROL_PLAN.pdf。

0. 本分支责任边界与当前可研究范围（17:05 CST 修订）

用户明确：**本分支只研究母控 / 局控，不负责 P/U/C/F/J 完整 Block 实现。** 前版将“完整 P Block 集成”和“完整组合物理”列入本任务执行步骤，范围过大；本节及第9节修订为控制研究主线。Block 组成和数据连接保留为控制研究的输入背景，不构成本分支的 Block 实现承诺。

目前具备基础宏接口、私有 S 协议、控制 ISA 和容量参考，足以开展接口建模、指令语义、装载 / 取指、任务与事件调度、对象 / 上下文生命周期及控制器验证。完整 Block RTL 不必作为这些工作的启动前提。尚未冻结的端口 / 延迟 / 端点应写成有版本的假设或待确认项，得到实现方接口后再核对。

责任	本分支交付 / 使用方式
母控与局控研究	控制结构、ISA / 描述符、镜像装载与准入、程序生成 / 检查、二进制执行模型、任务 / 事件 / 错误协议及相应控制 RTL 验证
Block 接口模型	将 Block 视为资源与端点合同；用协议 peer / 行为模型表达命令接受、有限延迟、背压、完成和错误，仅用于控制验证
基础宏、私有 S 与完整 Block 实现	由各实现任务提供并接收；本分支不新增 / 重构计算宏、S 容量或完整 Block 数据通路。新完整 Block 集成责任人 / 任务待指定
系统 / 物理 / 模型质量	保留完整验收要求，作为后续外部集成门；本分支输出接入合同、控制轨迹和控制资源成本，不用模型 / peer 通过代替真实系统通过

验证分别记录“静态编码检查、二进制控制模型、控制 RTL + 协议 peer、真实实现集成”。例如测试包含三份宏 peer 并不表示 P Block 已实现；只有命令 / 状态协议匹配，也不等于数值计算或物理互连已验收。外部 Block 接入可以在相应实现可用后联合开展，不能将待交付外部实现当作当前控制研究停滞的理由。

当前已从接口表推进到受限P控制RTL：实际装载、取指并执行九类局控指令，具有M clear适配器及有限RAW16收发 / ACK证据；下一步母控与两个局控协同。这里的P是控制验证profile，不是本分支实现产品P Block。

第1步实际交付（17:39 CST）

已按用户要求在研究开始检查 PR176 head / 说明 / 评论 / review，仍为08f2ea20，无新增变化；上传前再次核对并保存同步回执。后续每次开始 / 恢复和上传前均执行此项，不创建后台监测。

控制接口合同 v0.1与机器可读参考建立6模块149原生端口、12个P服务、2个16KiB研究profile及静态字段检查。母控 / 局控消息边界单列；G流式、M结果上下文和S真实确认分别建模。其他类型保留目录，原生服务仍待登记。只完成第1步P接口基线，R1整体 / R2及控制RTL仍待执行。

每轮研究与方案同步要求

按用户要求，每轮研究必须把目标、PR176版本 / 差异、产物、实际验证、结论 / 限制和下一步补入本方案；与Issue、个人进度和交接一起保持一致，保留历史证据。更新方案是交付条件，不把未执行工作写为完成；恢复研究和上传前仍须核PR176。

第2步实际交付（18:21 CST）

已建立控制用例与预期轨迹和参考目录：空任务、单M清有效位、接收先行16B交接三组程序，7段 / 29指令 / 464B及11份分离记录720B；3条正常和1条非正常peer错误参考，共72条观察。

27组轨迹属性 / 拒绝检查通过；它读取人工观察事实，不执行PC，输出明确未执行指令 / 未测试RTL / 未生成完整镜像。它是后续执行器的独立预期依据，**不等于R2执行器已经完成**。第一步的P接口静态合同仍保留，G参考S32容器相对紧凑S16占2倍payload，不转移旧容量资格。

研究结论：接收侧写确认后可生成ACK，但源必须实际收到匹配ACK才能退休TX及释放对象；接收token此用例采用更保守的"写确认 + ACK发送接受"完成点。M单服务与返回身份 / 服务序号分离，错误不能被成功DONE隐藏。下一步为完整镜像、配置装载 / 有效互锁及错误恢复合同，再实现从二进制运行的控制模型。

PR176开始核对仍08f2ea20、无新讨论，上传前再次核对并保存同步记录；本轮来源与验证提供实际回执。最终发布SHA见PR180，避免同文件自引用提交循环。

第3步实际交付（19:14 CST）

目标为完整镜像装配、配置装载 / 有效互锁和失败恢复。本轮开始核PR176仍08f2ea20，正文与讨论未变；上传前再次核对并记入同步记录，没有待同步设计差异。

镜像与装载合同和参考实现交付3个cohort、7份完整镜像，共2080B（896B头 + 464B指令 + 720B描述符）；manifest绑定实际SHA与配套版本，不能只凭短image ID判断兼容。沿用ISA v0.1编码，没有新增运行指令；typed配置API已定义，真实配置总线 / MMIO编码仍待冻结。

单bank采用BEGIN使全部旧valid失效、连续WRITE16、逐目标VERIFY、全cohort COMMIT后READY；START前再次核实际字节。运行中禁写，复位保留RAM但清valid，须provider协同复位确认后完整重装；软件generation不能识别无tag宏旧响应。五类任务 / 数据 / 返回 / 上下文 / 无tag义务分别阻止排空确认。

新增30组镜像 / 装载检查通过；修正第2步G_EVENT→R0=1→后续CALL arg0=1的参考错误并新增1组回归，轨迹现28组，连同ISA8组 / 接口15组共81组通过，管理检查另计。来源与验证保存实际命令 / SHA。原27组通过的历史记录保留，不将其升级为执行证据。

结论：软件参考可拒绝半装载、错误身份 / 段 / 对端、校验后损坏和运行改写；START仅entry_admitted，不执行PC，未验证RTL / Block / 物理或实际provider复位。下一步直接读取这7份二进制，独立实现有界母控 / 局控PC执行模型并产出轨迹，与人工oracle对照；仍不负责完整Block实现。

第4步实际交付（19:46 CST）

本轮目标为从完整二进制取指、真实产生控制轨迹的有限模型；开始核PR176仍08f2ea20，正文 / 评论 / review无变化，上传前再核并保存同步记录。不实现完整Block。

执行模型说明及代码新增母控 / 局控PC、寄存器、令牌、对象和整包holding，描述符从镜像段读取。运行端不读取cases.json / golden，不按案例名选脚本；人工参考仅在执行结束后检查实际观察。改变机器码中的MOVI会改变READY / CALL，独立oracle能识别差异。

以既有7镜像运行9次（3正常、3背压、1非正常M错误、同一Machine连续2job），共100次指令退休 / 193观察，独立属性、接受payload及退休PC比较通过。有限16KiB S bytearray实际保存 / 复制数据，写确认后生成ACK；源收到ACK才完成TX / 释放。新26组检查含8随机种子×3案例、缺输入 / 永久背压及改变机器码；连同既有81组共107组通过，管理检查另计。来源 / 验证保存版本、实际命令与SHA。

本轮instructions_executed=true仅指软件解释器；没有控制 / 宏 / S RTL执行，tick不是硬件周期。支持首个直线profile14类指令、M op6和RAW16；其他服务、循环分支、运行取消及provider协同复位仍未覆盖。ModelBound仅为实验界限，不生成成功终态、不证明硬件死锁；非法包通过模型异常拒绝，不当作已实现完整硬件错误恢复。

下一步补R2运行取消 / 排空 / poison、provider复位确认及迟到响应隔离，再冻结局控RTL的周期级接口、有限队列和配置写口互锁。R2整体与RTL未标完成，研究保持in_progress。

第5步实际交付（20:58 CST）

本轮补R2的取消、poison、模型cohort协同复位及无tag迟到响应；开始核PR176仍08f2ea20、正文 / 评论 / review未变，上传前再核并记同步历史。ISA、既有镜像 / 人工参考 / 9次执行报告保持不变。

恢复研究说明与project/control_exec_v0_1新增RecoveryMachine、有限独立native响应源、复位协调器及独立检查。CANCEL沿用task_message.kind=1；停止新发射，保留已offered的valid / payload；可排空时ERROR/status11，不能排空时status13、清valid并关闭响应准入。实际native错误status9优先；已锁存DONE不改写。已写S不回滚，取消包报告观测确认的字节数。

9组取消 / poison实验（7安全排空、2poison）及各自恢复共18次运行，取消53次 / 恢复115次指令退休，含2个完整模型cohort复位；新增30组、累计137组检查通过。旧9次执行报告和既有镜像可逐字重建。来源 / 验证记录实际工具、输入 / 输出SHA和范围。

关键结论：无tag旧响应在新命令等待期间可能与合法响应完全相同，软件epoch不能识别；模型不利用observer_origin当硬件tag。隔离保障依赖provider确认、清全部未来响应、适配器 / controller / transport等实际空闲，以及完整重装后才解除门控。7 / 11个复位参与者只覆盖一 / 两局控模型，真实Block还须补G、feeder、仲裁等清单。RX关闭及RESET_ACK均是拟议peer合同，没有硬件实现资格。

下一步冻结首个局控RTL的周期级接口、状态机、配置写口互锁与完整provider复位确认清单，再用同一14类直线profile做RTL + 有限peer对照。R2通用指令 / 更多服务、真实provider / Block / 物理仍未完成，研究in_progress、PR Draft。

第6步实际交付（21:54 CST）

本轮形成R3入口的局控RTL接口与状态机候选，开始核PR176仍08f2ea20、正文 / 评论 / review无变化，上传前再核并记同步历史。这不是共同底座或物理pin已冻结。

机器合同与端口声明定义92个逻辑信号、9个生命周期 / 13个顺序机状态及转移guard；配置与取指 / 描述符共用单128bit端口，禁止同拍响应/refill，WAIT最早在完成响应下一拍消费。内部配置BEGIN/WRITE16/READ16/VERIFY_PASS/PREPARE/ABORT与运行ISA分离；local PREPARE须等待匹配cohort部署许可才可接CALL。

明确1任务、1对象、1在途服务、1 IREG、无prefetch，以及独立事件 / 终态holding各1槽。程序存储8320B之外，payload寄存器下界688B，控制元数据 / 适配器 / 物理成本另计。512bit整包边界与外层候选32bit×16flit分开，不能用第一flit或中间缓存接收替代端到端接单。

新增36组边界检查，连同既有137组共173组；4份人工期望时序829采样边沿 + 1个flit示例通过。生成的SystemVerilog只有interface/modport / 常量，没有功能DUT。本机PATH无iverilog/verilator/yosys，HDL编译 / lint / 仿真未执行，不能把这些人工时序当RTL结果。来源 / 验证记录实际工具、输入 / 输出SHA。

下一步实现首个功能局控RTL切片：配置 / 单口仲裁、CALL / 任务描述符、FETCH / IREG、空任务与M clear的EXEC/WAIT/END及稳定返回；再扩RX/TX、取消与真实provider接入。R3功能实现、完整Block与物理均未完成，研究in_progress、PR Draft。

1. 总体选型及证据边界

推荐采用“固定硬件与控制归属、后制主要数据通路、离线生成程序、空闲装载、两级异步任务执行”。

层次	本方案的处理方式	当前性质
基础宏与 Block	基础宏组成五类有局部性的 Block，每块私有 S、一个局控	P/U/C/F/J 组成及实例数为候选，尚未冻结成硬件
固定硬件	母控、局控、程序存储电路、适配器、有限队列 / 选择器、驱动、时钟复位及测试电路均在 M1-M10 预制	延续 PR176 边界；新增资源须实现并计价
固定控制连接	局控始终管理所属宏；建议块内命令 / 状态连接优先在 M1-M10 预连，母控与 Block 使用共同控制网络	本轮推荐；实际 pin、金属分层及 RC 尚未定版

层次	本方案的处理方式	当前性质
可定制数据连接	块内宏间、Block 间主要数据端点及配套握手 / 确认用 M11/M12、via10/via11 后绑定	研究中的新增层，不能当作 Nangate45 原生已支持
程序	离线工具按模型、资源和真实连通图编译母控 / 局控镜像；运行时由母控调用本地任务	已有编码、有限镜像生成及真实母控 / 局控 RTL 子集；端到端模型编译和生产装载器待完成
宏级断电	保留为后续可选研究，本阶段不设计电源开关、保持单元或电源管理指令	用户本轮明确暂缓；不计入节能成果

“控制归属固定”不等于“控制线已经全部布在低层”。若物理实现必须让某些固定控制线使用 M11/M12，它们应在各产品中保持相同绑定，并计入公共布线 / RC 成本。后制导线不能新增选择器、缓存、仲裁或驱动。

2. 基础宏与五类 Block

2.1 基础宏职责

以下是当前项目的有界能力，不表示任意大模型算子均可直接执行；数值格式、舍入、饱和和状态协议仍以固定原生版本为准。

基础宏	主要组成 / 职责	使用边界
M	64 个 S8 乘法器，支持 S8 / S16 两侧；S40 部分和、缩放流水及 64 份 S64 完整结果	单实例只有一个完整结果上下文；先显式装载 / 累加 / 读出，不能并存多个任意矩阵任务
N	统计、EXP、除法 / 平方根及归一化缩放；Softmax、RMS / L2、有限 40 选 8 TopK	统计与回放有阶段约束；不是任意归约引擎
E	8 路 S16 基础算术、局部配对 RoPE、舍入饱和及 S8 打包	不自动提供通用 S32 / S64 向量归并
G	2 路 S16 激活及可选紧邻门乘，四级流水，II=1	输入格式和双路配对必须满足原合同
R	S32 状态、active / shadow 版本、GDN / SSM / 四抽头卷积	新 R256 / R1024 独立结果在 PR167；接入本方案仍须登记 ABI、时序和状态合同
S	四 bank 工作存储及实际 feeder，提供本块对象存放和回放	现有标准单元实现为 16KiB，不是 SRAM 编译宏；普通口与宽 feeder 存在 bank 争用
T	6KiB 有限片段交接、保持、背压与完成 / 释放	容量有限，不替代无限输出缓存或通用跨块交换网络

基础合同见 BLOCK_V2。main 已接收六宏与 PR167 新 R 的资格边界应分开记录，不能用独立宏结果授予新组合资格。

2.2 Block 的具体组成

每个数字表示一个独立物理实例；局控、程序存储、适配及收发等辅助电路另计。

Block	基础宏组成	宏数量	主要局部工作	PR176 的工作 S 候选
P：矩阵与函数	M×1 + G×1 + S×1	3	投影、gate / up、激活门乘、down、有限加权矩阵归并；可旁路 G	32KiB
U：统计与变换	N×1 + E×1 + S×1	3	归一化、Softmax、TopK、缩放及配对变换	16KiB
C：卷积与状态	R×1 + G×1 + E×1 + S×1	4	卷积、递推状态、激活门乘、格式转换及 old / next 管理	16KiB，R 内部状态另计
F：函数与向量	G×1 + E×1 + S×1	3	激活、门乘、逐元素处理与局部旁路	16KiB
J：汇合与交接	E×1 + S×1 + T×1	3	分支等待、残差相加、必要缩放及片段交接	16KiB，另有 T 6KiB

C Block 使用 blk_c 等名称，避免与旧研究中名为 C 的控制宏混淆；母控 / 局控分别称 global_ctrl / local_ctrl。

示例池为 P×3、U×2、C×1、F×1、J×2，共 **9 个 Block、28 个基础宏、9 个局控、1 个母控**。基础宏清单为 M3 / N2 / E6 / G5 / R1 / S9 / T2，不跨 Block 复用同一字母实例。

此候选池工作 S 为 **192KiB**，T 为 **12KiB**；PR178 当前九实例验证的是每块 16KiB，共 **144KiB、36 bank、3 feeder**。两者不是同一容量实现，P 的 32KiB 仍需新设计和验证。宏内部存储、控制存储、队列、MEM 权重 / KV / 系数 / 状态另计。

2.3 每个 Block 的辅助组成

每块另外包含任务入口、局控取指 / 译码、对象表、资源记分牌、原生宏适配器、本地 S helper、TX / RX、反向确认及终态保持。首个原型建议每块一个活动任务；不是所有宏只能串行工作，已发出的独立计算、搬运和返回可在资源允许时重叠。

3. 四类连接方案

3.1 连接总表

连接对象	传递内容	建议连接方式	后制金属的作用
Block Block	张量片段、帧身份、背压和目的存储确认	源 TX / 持有对象 → 静态端点路线 → 目的 RX / 私有 S helper；必要反向确认单列	用 M11/M12 绑定本产品需要的路线；不假设任意两块天然互通
同 Block 的基础宏 基础宏	操作数、结果及配套 valid / ready / ACK	经真实宽度 / 数值格式适配、holding 与预制端点直通或经私有 S 回放	主要数据绑定可后制；有限高复用预连可保留并计价
母控 Block 局控	CALL / CANCEL、参数、READY / PROGRESS、DONE / ERROR	固定寻址和归属的共同控制网络；首轮候选命令 / 返回各 32bit 有序链路	不随模型改变管理关系；必要高层公共线计入路线成本
局控 所属基础宏	命令、配置、地址 / 计数、完成、饱和和错误状态	局控 → 固定宏适配器 → 原生宏端口；优先在 M1-M10 固定预连	不用可定制数据路线决定“哪个局控能控制哪个宏”；实际层分配待物理验证

本表中的“固定”表示各产品共享的逻辑连接和归属，不表示已有逐根 wire 或最终布局。时钟、复位、测试和供电网络单列规划，不能因无数据边就认为宏完全没有任何连接。

3.2 Block 之间：静态数据端点与确认闭环

首版采用可检查的点到点静态数据边；一个端点的多目的选择、复制或多源仲裁必须已有预制硬件，不将多个有源输出直接短接。若多条边复用有限端口，编译器必须遵守已声明的仲裁 / 带宽 / 并发限制。

跨块传输建议按有界片段执行：目的局控先预约私有 S 窗口、启动 RX 并报告 READY；母控再允许源任务发出。目的 RX 检查 job / epoch / edge / invocation / fragment / 对象版本，实际完成本地写入后返回 stored ACK；源对象在确认前保持有效。局部 valid / ready 接受一个字，不等于整片已经存入目的 S。

返回与 ACK 必须能在等待期间继续前进。一个块背压不应占住所有其他块的完成路径；首版 TX / RX 每方向一笔在途，控制返回空间在发任务前预约。该规则待 R2 / R4 用有限队列和真实背压验证，不预先声称一般死锁自由。

数据帧头 / ACK 的 ISA 研究格式各 64B，若使用 128bit 链路各需 4 个有效字；实际数据链路位宽仍按物理 profile 接收。块内原生流可以选较小专用握手，但不能省略对应适配、holding 和确认职责。

3.3 基础宏之间：同一个 P 的两种产品绑定

拓扑候选	局控执行重点	必须真实存在的硬件
S→M→S	预约输入 / 输出窗口，供数，启动 M，读出并等待 S 写入完成	S feeder、M 端口适配、M 输出到 S 的接收与写入路径
S→M→G→S	先准备 S 接收和 G，再启动 M，等待全链排空和存储完成	上述资源及 M→G 格式适配、匹配的 G 双输入与反压路径
同一版金属覆盖两条路径	程序选择已有旁路 / 端点，复用相同控制核	已预制的有限选择器、独立驱动和合法端点

A2 已在固定接线下分别验证前两条链路。M→G 使用登记的定点量化接口将点积转换为 Q5.10。生产版物理边和双路径选择器仍待冻结。

M11/M12 在制造时确定连接。同一芯片从 Attention 切换到 FFN / GDN 时只切程序和参数；若需要多种数据路径，静态金属及预制选择资源必须同时覆盖它们。程序不能建立一条未接通的物理通道。

3.4 母控与 Block：调用本地任务

母控发送粗任务而非逐拍宏控制。32bit 命令与返回方向独立，64B 消息至少需要 16 个有效 flit；包内不交织、背压保持。逻辑为母控寻址各局控，实际点到点 / 树 / 共享总线选择及队列深度待比较，不能把九路独占网络当作免费硬件。

CALL 消息携带目标 Block、常驻任务描述符索引、完成令牌、job / epoch / 任务序号、程序 / 拓扑 ID 和 8 个 32bit 参数。局控返回准备、进度、成功或错误。控制链路不承担全部张量数据，权重 / KV 等由显式 MEM 服务提供。

3.5 局控与基础宏：固定控制，可编程时序

以 P 为例，局控始终具有对本块 M、G、S 的命令 / 状态访问能力。改成旁路 G 的数据绑定后，程序不调用 G，控制所有权无需改变。每个适配器将通用服务翻译为固定原生协议，保持命令直到真实接受，并把真实完成 / 错误返回给局控。

宏类型、资源 mask、可用端点和 ABI 随部署 profile 固定；M/N 的上下文 owner 与命令 busy 分开管理。busy 清零不表示累加 / 统计上下文可以被其他任务覆盖。共享宏、远端 S 裸访问或跨局控迁移所有权不属于首版能力，需要另行定义仲裁和状态隔离。

4. 母控和局控硬件分工

部分	固定硬件组成	执行职责
母控	程序顺序器、任务 / 令牌表、事件槽、参数入口、命令与返回队列、错误 / 终态单元	图级依赖、层 / 头 / token 循环、Block 任务调度、参数快照和状态根发布
局控	微程序顺序器、PC / 标量寄存器、对象表、资源 / 上下文记分牌、宏适配器、S helper、TX / RX、终态保持	本块宏操作、对象地址 / 分片、回放、等待真实完成、确认与释放
配置装载器	配置请求接口、目标寻址、存储写入 / 读回、有效标志及启动互锁	在空闲时写入母控 / 局控镜像；已验证受限配置端口及协调准入；生产装载接口待定

首轮候选：母控 32 个完成令牌、32 个标量事件槽、8 个 32bit 标量寄存器；每局控 8 个完成令牌、16 个对象、8 个 32bit 标量寄存器。实际 Block 数和表深度受容量 profile 限制，不按指令字段最大值自动实例化。

程序顺序发射，有界执行器异步推进。G_WAIT / L_WAIT 只停相应顺序器，不能停掉 RX / TX、S 服务、宏响应或控制返回。首版 S 对象静态分配，局控在 OPEN 时核对实际地址、对齐、容量和活对象重叠；母控不再维护另一套裸 RAM 分配器。

5. 指令架构与编码

5.1 两级 ISA

保持 ISA v0.1：固定 **128bit = 16B**，小端存储，母控 / 局控操作码分区，NOP 共用。PC 是指令索引；内存字节地址为 instruction_offset + 16×PC。

字段	bit 范围	宽度	用法
opcode	127:120	8	指令种类
flags	119:112	8	v0.1 固定为 0
a / b / c / d	111:104 / 103:96 / 95:88 / 87:80	各 8	寄存器、任务、对象、令牌等索引；d 当前为 0
imm	79:64	16	v0.1 固定为 0
x / y	63:32 / 31:0	各 32	立即数、跳转或描述符索引，按各指令定义

未用字段和保留字节为 0，未知操作码、角色错误、超界索引和非法跳转必须拒绝。精确操作数字段由 ISA 合同和 isa.json定义；本节不是第二套编码规范。

编码	指令	角色	作用
0x00	NOP	共用	无操作

编码	指令	角色	作用
0x10	G_CALL	母控	调用目标 Block 的常驻任务，发送参数快照
0x11	G_WAIT	母控	等待并消费指定全局完成令牌
0x12	G_EVENT	母控	接收匹配的标量事件
0x13	G_MOVI	母控	写标量立即数
0x14	G_LOOP	母控	有界计数循环
0x15	G_BRANCH	母控	条件前向跳转
0x16	G_PARAM	母控	从有界不可变 job 参数区读取标量
0x1E	G_FAIL	母控	显式错误结束入口
0x1F	G_END	母控	检查全部任务 / 事件 / 输出义务后结束
0x40	L_OPEN	局控	预约并检查本地对象窗口
0x41	L_EXEC	局控	按执行描述符启动原生服务
0x42	L_RX	局控	启动片段接收
0x43	L_TX	局控	启动片段发送
0x44	L_WAIT	局控	等待并消费局部完成令牌
0x45	L_MOVI	局控	写标量立即数
0x46	L_ADDI	局控	标量加立即数
0x47	L_ARG	局控	读取调用参数
0x48	L_LOOP	局控	有界计数循环
0x49	L_DROP	局控	检查消费 / 传输义务后释放对象
0x4A	L_REPORT	局控	报告 READY / PROGRESS 标量事件
0x4B	L_BRANCH	局控	条件前向跳转
0x4E	L_FAIL	局控	显式局部故障入口
0x4F	L_END	局控	满足令牌、资源与输出义务后完成任务

例如 G_CALL a=2,b=0,c=1 调用 Block 2 中的任务描述符 1，使用完成令牌 0。128bit 字为 0x10000200010000000000000000000000；内存字节顺序为：

```
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 10
```

指令字不是任务消息本身。G_CALL 由发送单元展开为 64B 消息，带上当前参数和版本身份；不携带整段局控程序。

5.2 描述符与原生能力

记录	大小	内容
object	64B	S 对象地址、长度、格式、版本与释放策略
task	64B	entry_pc、步骤预算、资源 / 对象需求、参数引用与状态保留声明
execution	128B	原生资源 / 服务、源目的对象、偏移、count、上下文和 native 参数字
transfer	64B	端口 / peer、对象、分片、偏移、大小及版本
event_binding	16B	事件源和消息种类绑定
task_message	64B	CALL / CANCEL、目标、任务索引、令牌、身份及 8 个参数
event_message	64B	READY / PROGRESS / DONE / ERROR、确认字节和错误位置
image_header	128B	角色、各段偏移与数量、程序 / 拓扑 / ABI / 容量版本
data_header	64B	数据帧或 stored ACK 的边、分片、对象与确认信息

M/N/E/G/R 的原生命令不各占一组通用 opcode，而由 L_EXEC 引用 execution 记录，交给对应宏适配器解释。native0..7 只有绑定已登记的 native ABI / service / native_op 才有含义；codec 能打包这些字段，不证明宏支持该组合。

循环入口计数必须大于 0，零次由前向条件分支绕过；后向跳转只通过有界 LOOP。每任务和镜像有非零 max_steps；WAIT 停顿不重复计步。设备 / 链路无进展和取消的超时策略另外规定，不能把步骤预算当作物理超时。

6. 程序来源、存储与装载

6.1 谁生成程序

离线编译工具读取模型 / 任务 IR、数值合同、宏能力和原生 ABI、Block 库存、真实数据端点图、S / 程序容量与版本，输出：

1. 母控 G_* 程序和事件 / 调度信息。
2. 各 Block 的 L_* 程序、任务入口及对象 / 执行 / 传输描述符。
3. 对象布局、参数与 MEM 服务引用。
4. 金属连接需求及部署清单，绑定完整 SHA-256 和程序 / 拓扑 / ABI / 容量 ID。

先做映射 / 数值降级与地址 / 生存期分析，再编码；无法满足格式、容量、上下文或实际连通性的图应被拒绝。本地程序可有多个任务入口，同一段程序也可由不同参数复用。底座不预存有限模型 ID 对应的完整程序目录。

当前已有编码规范、codec、P接口注册、独立轨迹、有限镜像装载参考及第4步二进制执行切片；完整图编译、其他native服务、通用部署检查与更多指令语义仍待R1 / R2 / R6。

6.2 存在哪里

建议首个可执行版本采用空闲装载程序 RAM；这是逻辑存储角色，不预先声称已有 SRAM 宏或合格物理实现。它与保存张量的私有 S 分开计账；指令和描述符的物理端口、容量、面积 / 功耗须实现后接收。

每局控的静态内容	候选容量	字节
指令	256×16B	4096
对象描述符	16×64B	1024
执行描述符	16×128B	2048
传输描述符	8×64B	512
任务描述符	8×64B	512
合计	-	8192

九局控为72KiB；母控若指令256×16B、事件绑定32×16B，另4.5KiB，共 **76.5KiB静态控制内容预算**。第3步若另存10个128B镜像头，再加1.25KiB为77.75KiB。均不含参数、活动对象 / 令牌、队列、holding、配置接口及PG / CTS；尚未证明适配所有模型或最优面积。

真实金属 ROM 保留为后续对照，届时需要合法位单元 / 译码 / 读出及物理证据；仿真 hex 仅是输入文件，不是金属 ROM 实现。

6.3 谁装载，母控是否发送程序

首版推荐由主机 / 启动侧软件经统一配置装载器寻址母控与各局控的程序存储。配置路径与运行时任务路径在逻辑上分开，装载器及互锁电路也须在 M1-M10 预制并计价；配置总线的协议、位宽、地址表和外部接口尚未冻结。

```
模型 + 资源/数值/真实连通图
        | 离线编译
        ▼
母控镜像 + 各局控镜像 + 参数 + 部署清单
        | 主机通过配置装载器写入
        ▼
母控本地程序存储      各 Block 本地程序/描述符存储
        | 运行时发送 CALL + 参数
        └──────────────────────────────────── 局控从本地 entry_pc 取指
```

也可以研究由母控转发镜像，但这属于装载通路。本版 G_CALL 不搬运完整程序，24 条运行 ISA 中没有新增装载操作码。下述装载动作是配置协议需求，不能当作已冻结的 MMIO 地址或机器指令。

6.4 装载和更新顺序

1. 停止受影响任务域的新接单；将任务、数据、返回及无 tag provider 排空，处理仍归本块的对象 / 原生上下文，确认可以改镜像。
2. 清除相关镜像有效标志，进入 LOADING；写程序、各描述符段和部署身份。首版单 bank 期间不执行原镜像，不假设免费双缓冲。
3. 读回核验字节；检查镜像 magic / 角色 / 版本、段对齐与范围、PC、容量 / 资源、原生 ABI 和真实拓扑。主机可承担完整 SHA 与重型静态检查，硬件保留准入 / 边界互锁；若需片上 SHA，应另计硬件。
4. 仅在全部检查通过后提交有效标志 / 版本，进入 READY；一次 job 所需的母控及局控镜像必须版本相容后才能启动。
5. 运行时禁止改活动镜像。失败或中途复位后保持不可准入；RAM 内容不因复位自动成为有效程序。更新时需要状态丢弃或转存则显式完成，不把旧数据视作新对象。

第3步建立了完整镜像与配置装载参考软件基线；第7 ~ 12步已实际验证受限局控的写入 / 读回 / PREPARE + 外部deploy互锁，R4 已验证有限任务域协调复位与重装；生产配置接口和复位树仍待。断电保持、持久回滚、热更新或多镜像调页尚未具备。

7. 指令执行与任务生命周期

7.1 母控调用到局控取指

1. 母控从自身镜像取指，处理依赖 / 循环 / 参数；在 G_CALL 前预约目标接单能力和最终返回空间。
2. G_CALL 复制母控 R0..R7 为参数快照，绑定任务序号和完成令牌；整个消息接受后建立任务义务并推进 PC。
3. 局控验证消息身份和镜像 / 拓扑版本，按 task_descriptor 读取本地任务描述符，检查资源与 max_steps，把 PC 设置为 entry_pc。
4. 局控逐条取 L_* 指令；OPEN / EXEC 等接受时求值并快照地址 / count / 偏移，后续寄存器修改不得改变在途操作。
5. L_EXEC / RX / TX 启动有界执行器；L_WAIT 等待真实完成并消费令牌。等待期间其他服务继续前进。
6. L_DROP 前检查全部消费者和传输义务；L_END 前确认服务令牌已消费、输出已确认、应释放资源已释放，才发 DONE。
7. 母控用 G_EVENT 消费准备 / 进度，G_WAIT 消费完成令牌；全部子任务、事件和最终输出义务结束后 G_END。

7.2 接收先行的跨 Block 示例

母控先调用消费者；消费者 OPEN 目的窗口、L_RX 准备接收，随后 L_REPORT READY。母控 G_EVENT 得到准备事实后再调用生产者。生产者完成计算并 L_TX，消费者实际写 S 后回 ACK；生产者收到确认才释放源对象。两方完成后母控消费各自令牌，再调度后继任务。

这是控制顺序示意；完整可执行程序仍需已登记的宏原生描述符、合法端点和 MEM 参数服务。示例编码展示已有骨架，不授予模型或旧 RTL 兼容资格。

7.3 状态、错误和完成

局控对象遵循“预约→写入中→可读→消费 / 外送→可释放”；原地覆盖必须先结束全部旧读。首个 P 原型的 retained_object_mask / retained_context_mask 均为 0；后续 C 的递推状态必须按 job / epoch / 版本和原生 R 提交合同接收。

局部 R 提交只改变本地状态。整层 MEM old / next 的根由母控在全部分片及消费者成功后发布；错误保留 old 根。错误时停止新发射，继续安全排空；不能安全排空则 poison 任务域并协调复位。已写 RAM / 外存不假设可回滚。

终态成功 / 错误及确认前缀一次锁存，背压期间保持到接受；硬复位取消、错误结束和成功 DONE 分开报告。取消不能撤回已经对外可见的写入。

8. 当前研究进度

A2 两条单 P 切片与 A2/A3 实际计算到双局控写回联跑均已通过。A4 控制复位及独立时序已通过。A1 生产部署待确认。PR176 已复核，PR178 / 182 为 R4 的依赖快照，PR167 / 152 为注明的历史快照，PR163 交付索引已复核至 091af608。完整 Block 的交付状态以各自实现任务为准。

工作	已有证据 / 当前进度	尚未具备的能力
main 基础宏	M/N/E/G/S/T 与 R256/R1024 已接收。27eaaace 纳入 16 KiB P4/N4/N5 私有 SRAM S	新 Block、层级时序与 M11/M12 系统仍需独立验收
PR176：Block 宗旨	08f2ea20，五候选、私有 S 方向、三模型两层图及 13 张图，文档提案已提交；open / 未合并	新局控、32KiB P.S、实际组网及模型执行未实现
PR180：本任务	R4 真实存储与复位，R5 候选模型，R6 镜像联跑，R7.1 控制成本账	RAW16/P 控制资格。A2 的 M→S 与两路 SiLU 写回切片已通过，生产部署、完整 Block 与组合物理验收待执行，PR 为 Draft
PR178：私有 S	cdbb3d53，P4 / N4 / N5三种16KiB私有S叶级配置最终交付；本分支固定4份源码及source blob	不是三个完整Block；P32KiB仍待，PR open / 未合并；物理结果沿用来源证据
PR167：新 R	c97353cf；R256 / R1024 各 16 项独立物理门及 192 项最终网表功能通过，状态 payload 分别 2 / 8KiB；open / 待审查	未合并；本 ISA / 新 Block 适配、层级时序及 M11/M12 系统资格不自动转移
PR152：已有控制切片	55243d2c；线性 G1、真实 edge S ACK、单 F 两次服务、连续两 job 和 89 项不同定向检查	是旧表 / 旧接口的有界切片，不是本 ISA 或五种新局控的完整实现
PR163：原组合物理	091af608，最新交付索引列 23 类独立物理块	全网 M11/M12、实际几何 / 原生 XOR、PG、三档 RC 及 300MHz 待联合验收，Draft / open

“已交付编码工具”只表示位编码 / 记录打包有参考和检查，不表示已经把完整大模型编译成能在芯片运行的程序。各任务保留原负责人、分支、目录和作业；本任务不接管 PR178 / 167 / 163。

容量研究还指出 Qwen input + 完整 gate + up 同时驻留为 **41KiB**，超过 32KiB；完整 Mid + input 或 gate + input 为 **23KiB**。16KiB 方案须显式分片 / 重放，F0 满额及 Falcon J0 仅余 1KiB 等边界仍在，不能用控制指令掩盖存储不足。

9. 接下来的研究步骤与验收门

阶段	研究工作	进入下一阶段的可验证条件	状态
R0 方案与编码参考	本综合方案、五类组成 / 连接、ISA 编码、参考工具和容量边界	文档与机器规范一致、来源 / 进度可追溯，软件检查如实交付	方案 / 编码基线已交付；控制RTL进展见R3，完整Block为外部任务
R1 合同与装载基础	固定宏 / 私有S版本及原生字注册；控制连接 / 真实端点；容量 / 数值 / 对象；完整镜像 / 部署检查、配置接口 / 有效互锁	服务真实端口对应；错误ABI、缺路线、越界、半装载 / 运行改写均拒绝；资源账完整	P接口、有限镜像和最小局控装载互锁已交付；通用拓扑、其他服务及完整硬件合同待完善
R2 二进制执行模型	直接读取镜像的母控 / 局控解释器；有限S / 队列 / 端口 / 上下文；装载 / 版本、背压 / 错误 / 复位	与独立参考比较；不能依靠无限队列或TB注入内部RAM；READY / ACK / 释放和错误终态	14类直线切片及有条件取消 / 复位已模型验证；通用指令 / 其他服务、真实provider确认仍未完成
R3 局控RTL与接口验证	取指、装载准入、对象 / 上下文及适配；有限协议peer表达P profile	同一控制RTL执行不同程序，配置 / 命令 / 返回 / 版本 / 背压 / 错误与连续任务有实际DUT证据	首个受限P profile通过：9局控指令，128当前RTL场景、173软件检查；原生S / 通用能力及系统接入尚待，不扩大为完整控制器资格
R4 母控与多局控协同	母控取指、双LC / 私有S、真实DMA / FIFO、ACK依赖及协调复位 / 重装	READY先行、实际存储ACK、连续job、有限信用、错误隔离、旧响应flush及新epoch准入	R4.1 ~ R4.4有界门通过：49/49新RTL、14/14静态；provider生产ACK / M11/M12 / 完整Block及物理仍为外部门
R5 五类控制 profile 与状态	用资源 / 原生 ABI profile 研究 U/F/J/C 的控制序列、分支 / 循环、old / next、取消 / 协调复位；数值转换作为外部服务合同	资源可达性、非零初始控制状态、提交条件、消费者义务、错误前缀和终态保持通过；计算数值正确性另由实现 / 模型任务验证	有界研究交付：5类candidate合同 / 二进制模型，34执行 / 30拒绝 / 114cohort / 4突变；非零old/next、消费者 / 提交 / UNKNOWN查询；新增RTL与真实native/reset仍待
R6 控制程序生成与检查	从有界任务 IR / 模型控制需求生成 G_ / L_ 程序、描述符和依赖；MEM / 原生运算沿用外部合同，研究新增未预存合法控制图	同控制硬件和合法拓扑换程序；程序 SHA、资源 / 对象 / 上下文检查和独立控制轨迹正确；拒绝不支持映射。完整数值编译 / 模型质量为外部任务	R6.1 ~ R6.3 通过。两套生成镜像、3/3 RTL 场景、4 个成功任务及 1 个预期隔离
R7 控制成本与外部集成交接	记录控制器、程序存储、协议状态和接口的资源 / 带宽需求；形成真实 Block 接入和物理约束 / 验收清单；必要时独立表征控制逻辑	控制成本有来源；完整 Block 数据通路 / M11/M12 / PG / 三档 RC / 300MHz 和模型质量验收保留为外部门，处理任务待指定；不计为本分支已实现	R7.1 成本账与逐模块映射、R7.2 接入清单已交付，真实 Block 与组合物理门待执行

第1 ~ 15步历史门及R5候选模型保留，当前新增R4.1 ~ R4.4将有界传输控制连接到真实私有S / DMA并验证可信cohort reset。当前9局控 / 5母控指令和RAW16服务资格不扩大为全ISA / 五种完整Block。R6 已完成，R7.1 成本核算与 R7.2 接入清单完成。每阶段核对 PR176。

9.1 R7.2 真实 Block 接入与验收清单

控制接入先采用 R4/R6 已验证的双端 RAW16/P 目标作为回归基线，再将真实 P 计算服务逐项接入。P 的候选组成是 M/G/S。第一条真实计算链从单 P 的 M 服务开始，确认结果写回后再加入 G，并分别签收 M→G 直达与经 S 回放中实际选用的连接。当前实测私有 S 为 16KiB，P 的 32KiB 方案需独立冻结容量、分片和寻址。U/C/F/J 的 R5 证据可用于生成合同及负例，实际原生服务和 RTL 接入按类型单独验收。R4 接口与来源 · R6 目标合同

顺序	接入动作	必须交付的验收证据
A1 固定部署	登记每个实例的 block_id、基础宏和固定局控归属，锁定 RTL / 宏视图 commit 与 SHA、原生 ABI、topology_id、capacity_profile_id、程序和数据版本。逐条列出 M1-M10 固定管理连接，以及实际的块内 / 块间数据路线和反向确认。	对每条边核对源 / 目的端点、宽度、数值格式、时钟域、缓冲深度和唯一写入方。缺路线、错误 ABI、超容量及未完成装载的部署在 START 前拒绝。
A2 单 P 计算	通过母控 CALL 选择局控的已装载任务。让真实 M 执行最小合法计算，随后接入实际 G 并按所选路线搬运结果。输出落到私有 S，等真实写响应后完成服务。	独立数值参考与原生结果逐元素一致。轨迹对应 CALL、原生请求 / 返回、S 请求 / 写响应、L_WAIT 和 DONE。保持请求、响应背压并注入原生错误，检查数据稳定、无重复写回、无错误成功。
A3 双 P 交接	在真实跨块路径上运行接收先行的两套控制镜像或其新 ABI 对应版本。接收端预留 S，READY 后才启动发送方，源端持有对象直至匹配的目的写确认。	核对帧内容、完整身份和该数据边对应的反向 ACK，确认 ACK 晚于目标提交。覆盖连续两任务、两侧背压、错身份、重复与丢 ACK。负例必须按合同拒绝或隔离，且不提前释放源对象。

顺序	接入动作	必须交付的验收证据
A4 生产复位	列齐 MC、LC、PM 接口、活动 M/G、S 仲裁和 feeder、DMA、两向 CDC 队列及外部响应域。对每个成员定义停止接单、处理在途义务、丢弃旧响应和确认 quiet 的可观测条件。	在等待写 ACK、返回拥塞或跨域复位错位时注入故障。真实管理路径须收齐本次 reset_sequence 对应的证书，再全量装载 / 读回 / 核验并以新 generation 和 epoch 接单。旧包不得进入新任务。
A5 组合物理	用实际控制 / 存储 / 适配器 / Block 顶层及选定 M11/M12 实装数据验证约束、电气和物理结果。	提供布局布线、原生几何 XOR / 规则检查、PG、三档 RC 的报告与约束版本。在约定工况下完成 300 MHz 的 setup / hold 验收，报告跨域与复位检查及所有豁免依据。

管理与完成语义。 母控和局控的当前包接口为 512bit 逻辑消息，装载和执行分别使用固定管理接口及本地 PM。若生产链路串化，须先冻结拍宽、分帧、顺序、收齐才提交以及信用规则，再重新测量延迟。时钟边沿仅在 valid 与 ready 同时有效时记一次接受，等待期间保持 payload 与身份。LOAD 等实际 S 写响应，STORE 等外部写响应。R4 的 DMA 将完整 141bit 服务身份映射到单独的 16bit tag，未清空旧物理队列前不得复用。超时触发故障或隔离，ACK 必须来自相应提交点。复位后 S 可保留 payload，对象有效性由新装载和新任务重新建立。

时序整改与复核顺序。 以 R7.1 作业 97288 的 LC1 映射网表为基线。先在相同库、参数和脚本下复核 ireg[125] 到 exec_desc[0] 的路径，统计其译码与写使能网的负载、转换时间和真实接收引脚。LC RTL 使用 ireg[127:120] 译码，描述符按 128bit 拍写入。可比较局部锁存描述符类型、分段写使能和物理缓冲三种候选。若增加周期，须核对步数、超时与排空边界，保持 ISA 字节、请求快照、取消优先级和应答顺序，并在服务器重跑 R4 复位与 R6 两套镜像场景。提交同约束的 WNS、TNS、最差路径、面积和周期差异。

组合 STA 须说明主时钟与生成时钟、输入输出预算、时钟不确定度、库角与寄生来源。对异步 FIFO 核对指针同步、Gray 总线物理延迟 / 偏斜和复位释放。复核被切掉的跨域路径、异步复位 recovery/removal 及功能路径覆盖。各项约束须在真实路由抽取后读回。R7.1 的 3.333ns 理想时钟、无寄生 setup 结果用于定位路径。PR178 的 300MHz S 叶宏证据与 PR163 的独立物理块证据分别沿用其原范围。组合物理验收需 A5 的独立证据。综合与时序索引 · PR163 检查点 103

每项按 A1 ~ A5 记录固定输入 commit、命令、工具与配置版本、镜像 / 数据 SHA、作业号和退出码、轨迹或报告位置与 SHA-256、检查结果及审查人。A1 的版本清单须先由控制端和实现端核对。A2 ~ A4 的负例须有对应的协议轨迹。A5 的后端验收由外部实现任务负责，负责人待指定。C 类跨任务状态和整层 old / next 发布另需实际 R 与 MEM 版本提交证据。基础宏电源开关暂缓，保留独立评估入口。

A1 控制端预检已完成。A2 计算结果已经在同一 P0 局控任务写回 S 后送入 A3 试验路线。A4 控制复位和 A5 独立时序证据继续适用。生产实现端提供同一版本的双 P 顶层、私有 S 选型、块内 M→G 和跨块数据及反向 ACK 端点后，先冻结 A1，再用该镜像流程复验真实 A2/A3、生产复位和组合物理。

9.2 R7.3 其余类型的控制试验

已完成 R7.3.1 的四类试验绑定、R7.3.2 的单 F 真实写回、R7.3.3 的单 U 分段统计和回放，R7.3.4 的 J 片段交接，以及 R7.3.5 的 C 候选状态和写确认后发布。R7.3.6 已在 F→P 验证目的先准备、真实 S 写确认、源释放及独立 300 MHz 时序。余下为 F 的复位重装、U/J 多字确认与 C 双局控发布。正式 Block 顶层沿用第 9.1 节的实际部署验收。

10. 本轮交付与恢复入口

R7.3.6 F 的试验源码、服务器目录和复现命令见最新交接。以下保留 R7.2 双 P 固定试验联跑回执。

服务器作业 97543 已完成。10/10 端到端场景、8 笔真实写回和读回、50/50 既有 RTL 回归通过。两个新增局控配置在原 300 MHz 下通过 setup、hold、电气和等价检查。原 Markdown 和同名 PDF 原位更新。联跑验证索引

独立部分 API 工作副本为 D:/Study_material/Study_material/LLMHardwareDesign/work/Melodydt/179/control-chain-d0ba8c4/delivery。恢复时先核对 Issue179、PR180 和 PR176。

生产实现端提供同一版本的双 P 顶层、私有 S 选型、块内 M→G 和跨块数据及反向 ACK 端点后，先冻结 A1，再用该镜像流程复验真实 A2/A3、生产复位和组合物理。控制接入由 Melodydt 负责，实现端负责人待指定。PR180 保持 Draft，Issue179 保持 in_progress。登记 PR5 待合并，看板待管理员核验。

11. 逐轮研究进展

轮次	实际交付与验证	当前边界 / 下一步
R0，d6429607	两级方案、24操作码 / 9记录、编码参考及8测试	proposed，未执行硬件
综合 / 范围修订，614cdab4 / df3e7a26	完整连接 / 装载执行说明；明确本分支只研究控制	完整Block与系统物理为外部门
第1步，afd96b35	6模块149端口、12个P服务、2 profile；15新 + 8既有测试	P接口基线；实际运行前置条件仍待验证
第2步，add63270	3组程序、29指令、4条参考轨迹；当时27组新检查	第3步纠正CALL arg0并增回归；独立参考不等于DUT通过
第3步，本轮父add63270，最终提交见PR180回执	7份完整镜像2080B、配置准入 / 恢复软件模型；30新增 + 1轨迹纠正回归，累计81组	没有PC / RTL执行；下一步独立二进制PC执行模型
第4步，本轮父8cb31090，最终提交见PR180回执	二进制PC解释器 + 有限peer；9次运行100退休 / 193观察，26新增、累计107组	软件取指执行，RTL仍未执行；下一步取消 / 协同复位 / 旧响应隔离
第5步，本轮父c22dde69，最终提交见PR180回执	9取消 / poison + 9恢复，2模型复位cohort；新增30、累计137组	无tag隔离依赖provider合同，未授予硬件资格；下一步局控RTL接口与状态机
第6步，本轮父e079924c，最终提交见PR180回执	92信号 / 状态机候选，单口与信用合同；36新增、累计173组	人工时序非DUT，HDL未编译；下一步功能局控RTL最小切片
第7步，本轮父41777f1d，最终提交见PR180回执	最小功能LC RTL + 行为peer；10场景3926边沿，5执行轨迹3061边沿独立核验，173既有检查	R3最小子集，非真实M / Block；下一步取消 / 异常排空和服务适配器，再扩RAW16 / RX/TX
第8步，本轮父a54cbc4，最终提交见PR180回执	CANCEL / 有界排空RTL；服务器173既有检查 + 10原RTL + 22取消场景、18719取消边沿，6项轨迹破坏均拒绝	19安全结束、3预期隔离；下一步运行异常与恢复，再继续R3 ~ R5；方案 / PDF固定文件持续更新
第9步，本轮父96b8280，最终提交见PR180回执	当前子集运行故障 / 128周期无进展隔离，服务器173既有 + 10原 + 22取消 + 29故障，12项轨迹突变拒绝	有限peer复位 / 完整重装后新epoch成功；下一步适配器 / 对象与收发，R3整体、R4 / R5未完成
第10步，本轮父af680f3，最终提交见PR180回执	严格M clear适配器；服务器173既有 + 61原控制RTL + 10协议peer / 5真实M场景，3轨迹突变拒绝	现有M源未改，5次真实命令 / 响应；下一步对象窗口 / 寄存器 / 收发事件，R3整体、R4 / R5仍待
第11步，本轮父ddac1c8，最终提交见PR180回执	单RAW16预约 / DROP / 取消释放、显式loaded位；服务器173既有 + 76原RTL + 27对象场景、3新突变拒绝	没有S数据或寄存器值读回证据；下一步RX/TX / ACK / READY，R3整体、R4 / R5仍待
第12步，本轮父76fc765，最终提交见PR180回执	受限P / RAW16九局控指令；173既有 + 103原RTL + 25新收发，4项新轨迹突变拒绝	寄存器读值、有限SRAM写后ACK及连续任务通过；原生S / 通用能力仍待，下一步R4再R5
第13步，本轮父2384c31，最终提交见PR180回执	母控5类指令、2目标 / 8token，26场景12218边沿，4突变拒绝	双子端peer；R4实际双局控尚待，之后R5；原方案 / PDF原位维护
第14步，本轮父dc23b38，最终提交见PR180回执	实际母控 + 2LC，10集成15395边沿 / 4突变拒绝，25局控与26母控回归证据	R4有界门满足；非原生S / 完整Block，下一步R5五类控制profile与状态
第15步，本轮父2e6d211，最终提交见PR180回执	R5五类candidate，34执行12231 model ticks / 1263退休 / 153服务、30拒绝、114cohort与4突变拒绝	R5有界研究交付；新增RTL / native / 真实复位仍待，按用户边界停止；R6 / R7未执行
R4.1，父ecd6f49	源版本 / 端口 / 全身份 / 复位合同，14静态通过，6依赖逐字一致	commit179c1f79；不等于RTL仿真
R4.2，父179c1f79	真实S10集成 / 8突变拒绝，97276通过	commit62148314；非完整Block
R4.3，父62148314	真实DMA12集成 + 10桥接 / 8突变拒绝，97279最终通过	commit5886269a；外部MEM为有限peer
R4.4，父5886269a	真实复位6集成 + 11协调器 / 4突变拒绝，97281最终通过	最终SHA见PR180；可信provider证书，非生产复位树 / 物理资格
R6.1，父13e577c5	RAW16/P 任务 IR。2 份准入、18 份拒绝	commit237955a4
R6.2，父237955a4	联合及分组等待镜像可重复生成，现有装载准入通过	commit76e301ee
R6.3，父76e301ee	6 份镜像变体拒绝，作业97286完成3个RTL场景	最终提交见PR180。下一步R7
R7.2 / A1-A5	A2/A3 联跑 10/10、回归 50/50，两局控时序通过	生产绑定、真实联调及组合物理待验收