母控与局控研究方案与指令参考

两级控制与综合交付 · LLMHardwareDesign · Issue #179 / PR #180 · 2026-11-08 CST

01 五类 Block 和控制分工

把大模型的一次推理看成由很多张数表组成的运算图。一项任务从存储器读输入，做一段固定运算，再把结果交给后续任务。母控决定哪些任务可以开始，局控在块内按程序驱动基础宏，基础宏处理数据。Block 是多种基础宏加上本地控制和接口组成的硬件单元。

Block	基础宏配置	数量	运算分工
P	M ×1，G ×1，S ×1	3	M 做矩阵点积，G 做激活和门控，S 缓存输入和结果。
U	N ×1，E ×1，S ×1	3	N 统计并归一化，E 做逐元素处理，S 供回读。
C	R ×1，G ×1，E ×1，S ×1	4	R 更新跨步状态，E/G 处理输出，S 暂存待发布结果。
F	G ×1，E ×1，S ×1	3	G 做逐元素函数或门控，E 做加法，S 收集结果。
J	E ×1，S ×1，T ×1	3	T 收集片段，E 汇合或相加，S 暂存及保存输出。

表中的数量按当前 Block 分类统计。局控、程序存储、适配器和收发接口单列。S 是 Block 的私有数据 SRAM，和保存指令的程序存储 PM 各有独立用途。

最新状态：R8.3正式编译和R8.4传输/恢复已完成本轮有界交付：RTL81/81、279/279，链路21/21，结构9/9。第48-55节为当前合同与结果；R8.5覆盖闭环、R8.6新综合冻结仍待推进，历史资格保留各自版本。

本次修订

以main c4d7b960为基线，交付源eb524aa7。已实现三端正式编译/独立审计、双U回送、J→P提交及完整组取消/排空/隔离/重试候选；当前没有新组合时序或物理验收，完整模型图前端仍未实现。

阅读索引 控制与装载 02-03 · 编码与示例 04-07 · 双 P16 08-09 · F/U/J/C 10-11 · 原生配置与返回电路 12-13 · 验证与接续 14-15 · 独立时序与双P 16-18 · 规格、PM及统一装载 19-21 · 五类接入 22-23 · 异构链 24-25 · 取消恢复 26-28 · 任务编译 29-31 · 验证覆盖 32-34 · 综合交付 35-37 · main64合入及前端缺项 38-42 · R8.1合同 43-44 · R8.2统一顶层及验证 45-47 · R8.3正式编译 48-50 · R8.4传输与恢复 51-55

设计基线 PR #176 · 研究分支 PR #180 · Issue #179

02 两级控制电路与四类连接

电路	主要寄存器和状态	推进条件
母控 MC	程序计数器 PC、译码、8 个 32 bit 标量寄存器、全局令牌及返回槽	G_CALL 分配任务跟踪槽并发包，握手后继续取指。G_WAIT 阻塞依赖任务，返回口仍可接收事件和完成。试验支持 2 个目标、8 个全局令牌。
局控 LC	PC、译码、任务与执行描述符缓冲、对象有效位、局部令牌	接单后核对任务身份，再查本地入口。L_EXEC 经过适配器启动原生服务，L_WAIT 等待对应结果。试验每块一个活动任务、一个在途服务。
原生适配器	命令状态机、地址与参数寄存器、完成匹配	将一条 L_EXEC 展开成读 S、请求基础宏、取结果、写 S 等多个握手。可把故障或饱和状态传给局控。

连接	设计方案与责任
母控到 Block 局控	固定管理接口传任务、参数、READY、完成和错误。现有逻辑调用和返回消息各为 512 bit。新增双局控连接采用一个返回寄存槽，详见第 13 页。
局控到块内基础宏	固定命令和状态端口由适配器驱动。局控根据本地程序及部署允许的资源选择服务。
同块基础宏之间	数据可走已绑定的宏端点，也可先写私有 S 再由下一宏读回。任务程序指定执行顺序与地址，部署清单决定可用连线。
不同 Block 之间	正向搬运数据，反向返回目的写确认。试验采用固定 RTL 接线，生产 M11/M12 的端口、时钟域和分帧由 A1 冻结。

时钟沿上只有 valid 和 ready 同时为 1 才接收一次。遇到背压，发送端保持数据和身份。一次目的写请求被接收之后，还要等 SRAM 写响应。局控据此判断结果是否可以使用、源对象是否可以释放。

两级控制综合方案

03 编译、装载与运行

1. 主机从有界任务图生成母控程序和各局控程序。母控指令描述跨块依赖，局控指令用索引引用任务、运算和传输记录。编译器把地址、资源、分片和原生参数写入相应记录。
2. 每个控制器收到自己的程序镜像。配置逻辑逐 16 B 写入 PM，再按同样的宽度读回。主机核对完整镜像散列，部署清单核对镜像编号、原生 ABI、拓扑和容量版本。
3. 部署互锁检查镜像已准备且代际匹配。母控接到 START 后执行 G_CALL，局控按任务索引在本地查入口，从 PM 取指。运行中传输的任务消息携带身份和参数。
4. 局控等服务完成后返回状态及已确认字节数。母控用全局令牌归并终态，依赖已满足后继续调度。复位恢复时按新的代际和 epoch 重新装载、读回并准入。

容易混淆的量	用途
64 bit 指令	母控或局控顺序器的一个操作码及操作数。PC 按指令计数。
128 bit 程序存储字	一次 PM 装载或取数的宽度。紧凑格式可装两条指令。
128 B execution 记录	宏服务的长参数表。L_EXEC 用索引查找，适配器据此解释原生操作。
512 bit 调用或返回消息	传递任务身份、标量参数、事件或完成。物理分帧属于部署接口。
128 bit P16 数据字	一次 P16 试验的数据传输宽度。S 字地址和 PM 指令编号各用各的地址空间。

试验中的 job 区分任务批次，epoch 区分复位世代，任务和服务序号区分批次内的请求。具体哪些字段随数据与 ACK 一起传输，由所用协议和部署清单确定。

R6 已验证从受限任务 IR 生成镜像。编译入口支持 `--instruction-version 2`，并用 `verify_bundle.py` 对照任务图复核镜像。

R6 编译与镜像验证 · ISA 与镜像规范

04 64 bit 指令、128 bit 存储字与镜像

镜像头的 version=2 选择 8 B 指令，version=1 选择历史 16 B 指令。两种格式均用小端，PC 按指令编号。紧凑格式保留原操作码。

形式	位段	用途
通用	[63:56] opcode，[55:48] a，[47:40] b，[39:32] c，[31:0] x	根据操作码解释编号、立即数、掩码或索引。未用字段填零。
G_BRANCH / L_BRANCH	[63:56] opcode，[55:53] a，[52:48] 零，[47:32] x，[31:16] y，[15:0] 零	条件寄存器编号和两个 16 bit 绝对目标。

128 bit 程序存储字放两条指令。偶数 PC 在低 64 bit，奇数 PC 在高 64 bit。取指地址为 instruction_offset + 16 × floor(PC / 2)。若指令数为奇数，最后高半字清零。镜像仍按 16 B 逐字装载和读回。母控和局控当前每镜像可接收最多 256 条指令。

记录	大小	用途
image_header	128 B	镜像版本、段位置与长度、入口、原生 ABI、拓扑和容量。
task	64 B	局控入口、步骤上限、资源和对象掩码。
execution	128 B	宏原生操作、源目的、数量、偏移和参数。
object / transfer	各 64 B	对象地址、容量、格式，或数据路由、分片和版本。
task_message / event_message	各 64 B	调用和返回身份、参数、状态及已确认字节数。

例如指令段起始于 0x80，PC=0 和 PC=1 都读取地址 0x80，分别选低半字和高半字。PC=2 和 PC=3 读取 0x90。镜像头第 8 至 9 字节保存小端版本号，取指器据此选用 8 B 或 16 B 格式。

16 bit 分支目标是编码字段的上限。当前控制器进一步用实际镜像的指令数检查目标边界。

64 bit 位图与字段合同

05 母控操作码

编码	指令	操作数	执行语义
0x00	NOP	无	公共空操作。
0x10	G_CALL	a Block，b 令牌，c 任务索引	快照标量寄存器，调用局控常驻任务。
0x11	G_WAIT	x 32 bit 令牌掩码	等待并消费选中的任务终态。
0x12	G_EVENT	a 寄存器，b 事件槽	接收已登记来源的标量事件。
0x13	G_MOVI	a 寄存器，x 立即数	写 32 bit 标量。
0x14	G_LOOP	a 计数寄存器，x 回跳 PC	减计数，非零时回到较早的 PC。
0x15	G_BRANCH	a 条件寄存器，x/y 目标	非零取 x，零取 y。两个目标均向前。
0x16	G_PARAM	a 寄存器，x 字索引	读取当前任务的不可变标量参数。
0x1E	G_FAIL	x 错误原因	进入协调故障处理。
0x1F	G_END	无	所有任务、事件和输出义务完成后返回。

例如 G_CALL a=0,b=2,c=0 调用 Block 0 的任务 0。对应的 G_WAIT x=4 等待令牌 2。同时等待令牌 0 和 2 时掩码为 5。

母控 RTL 执行 G_CALL、G_WAIT、G_EVENT、G_MOVI、G_END，版本 2 增加 G_BRANCH。完整编码表同时列出软件可编码的其他操作。

令牌是母控追踪完成的槽号。一次 G_CALL 对应一个令牌，G_WAIT 的掩码可等待多个令牌。返回口用任务身份匹配到槽，支持任务完成顺序与调用顺序不同。

母控 RTL

06 局控操作码

编码	指令	操作数	执行语义
0x40	L_OPEN	a 对象号	校验地址、容量及重叠后预约对象。
0x41	L_EXEC	a 资源，b 令牌，c 执行索引	向宏适配器发起原生服务。
0x42	L_RX	b 令牌，c 传输索引	准备接收，实际目的写应答到齐后完成。
0x43	L_TX	b 令牌，c 传输索引	发送数据，等匹配的远端写确认。
0x44	L_WAIT	x 的低 8 bit	等待并消费局部服务令牌。
0x45	L_MOVI	a 寄存器，x 立即数	写 32 bit 标量。
0x46	L_ADDI	a 寄存器，x 有符号补码	有界加法，越出无符号 32 bit 范围报错。
0x47	L_ARG	a 寄存器，b 参数号	读接单时锁存的参数。
0x48	L_LOOP	a 计数寄存器，x 回跳 PC	减计数并判断回跳。
0x49	L_DROP	a 对象号	清完读写和传输义务后释放对象。
0x4A	L_REPORT	a 事件，b 源寄存器，c 类型	c=0 报 READY，c=1 报 PROGRESS。
0x4B	L_BRANCH	a 条件寄存器，x/y 目标	与 G_BRANCH 使用同一格式。
0x4E	L_FAIL	x 错误原因	进入局部故障处理。
0x4F	L_END	无	检查对象和令牌义务后返回。

资源号按 M=0、N=1、E=2、G=3、R=4、S=5、T=6、MEM=7 分配。当前局控 RTL 执行 OPEN、EXEC、RX、TX、WAIT、MOVI、DROP、REPORT、END，版本 2 增加 L_BRANCH。局控试验只使用一个在途令牌和 READY 报告。该通用资源表与第 12 页原生 ABI 的组类型号分别解释。

L_WAIT 消费的是当前 Block 的局部服务令牌。以 P16 为例，P0 和 P1 可各自使用局部令牌 0。母控仍用独立的全局令牌 2 和 3 跟踪两项任务。

局控 RTL

07 机器字、分支与编译

指令	64 bit 字，高位在左	小端内存字节，低地址在左
G_CALL a=0,b=2,c=0	1000_0200_0000_0000	00 00 00 00 00 02 00 10
L_EXEC a=4,b=3,c=0	4104_0300_0000_0000	00 00 00 00 00 03 04 41
L_BRANCH R2,40,16	4B40_0028_0010_0000	00 00 10 00 28 00 40 4B

当 PC=10 时，R2 非零跳到 40，否则跳到 16。硬件对 R2 做非零检测，选择 PC，并检查两个目标都大于当前 PC 且小于镜像指令数。16 bit 目标保留两个分支去向，可按镜像容量分别跳往奇数或偶数 PC。

两个分支目标如何装进一条 64 bit 指令

旧格式的有效分支字段是 8 bit 操作码、3 bit 寄存器编号和两个 32 bit 目标，共 75 bit。紧凑格式将两个目标各改为 16 bit，保留两条跳转去向。有效字段共 43 bit，另外 21 bit 为保留零位。目标由汇编阶段解析为指令编号，PC=10 的例子中，40 和 16 都是绝对编号。

指令长度和整份镜像大小

U→P 示例，三份镜像共 19 条指令	版本 1	版本 2	节省
对齐后的指令段	304 B	176 B	42.1%
含头部和记录的总大小	1216 B	1088 B	10.5%

三份镜像各自按 16 B 对齐。指令变短后，执行描述符和镜像头仍保留原有大小。当前顺序器每次退休一条指令。

编码器与填充检查 · 紧凑镜像回归

08 双 P16 原生控制接线

PR #180 提交 88b633cb 固定 PR #190 的 P16 RTL 和 PR #195 的原生服务与存储确认逻辑，并锁定 P4 SRAM 封装和叶宏输入。试验使用一个母控、两个局控、两个 P16，各自带 16 KiB 私有 S。每个 S 按 128 bit 字寻址，字地址 10 bit。外部 SRAM 客户 0 供主机写入试验数据和读回，客户 1 接固定链路。

顺序	电路动作	完成条件
1	母控先调用 P1，再调用 P0。P1 用 RESERVE 预约 S[20]，再执行 RECEIVE。	链路看到目标地址已预约后才允许交接。
2	P0 装载 M 操作数，执行 M 命令，结果写入 P0.S[8]。	本地存储写响应到达后，M 写回服务才完成。
3	P0 的 G 从 S[12]、S[13] 取输入，执行门控，结果写入 P0.S[14]。	G 的结果完成本地写回。M 和 G 在这条试验程序里各自从 S 取数。
4	SEND 读 P0.S[14]，把同一个 128 bit 字交给 P1.S[20]。	固定单向链路一次只允许一个字在途。
5	P1 的 SRAM 写响应驱动反向确认。	确认握手后 P0 才释放源 SRAM 的读响应，母控最后收到两端完成。

主机独立读回	预期与实测一致
P0.S[8]，M 写回	0x0000000000000000_FFFFFFF600000006
P0.S[14]，G 写回	0x0000000000000000_0000000000001388
P1.S[20]，目的写回	0x0000000000000000_0000000000001388

0x1388 等于十进制 5000，是试验字里的原始数值编码。母控统计三次确认写入，共 48 B。跨块只搬运 G 的一个结果字，共 16 B。试验接线处于同一时钟域。

双 P16 复现入口 · 双 P16 读回与结果散列

09 双 P16 三端程序如何执行

控制器	实际程序顺序	镜像
母控	G_CALL P1（token 3）→ G_CALL P0（token 2）→ G_WAIT 0xC → G_END。	4 条指令，160 B。
P0 局控	依次执行 6 个描述符，每个 L_EXEC 后跟 L_WAIT 0x1，最后 L_END。	13 条指令，1072 B。
P1 局控	RESERVE 与 RECEIVE 各由一对 L_EXEC、L_WAIT 0x1 驱动，最后 L_END。	5 条指令，496 B。

母控的掩码 0xC 选择全局令牌 2 和 3。两套局控各用本地令牌 0，因此各自的等待掩码都是 0x1。三份镜像合计 1728 B，其中指令段按各镜像的 16 B 边界对齐后合计 192 B。

执行记录	原生操作	P16 动作
P0 execution[0]	0x0110 LOAD	从 S 装载 M 的操作数。
P0 execution[1..3]	0x0111 MAT	三次 M 命令，最后一次将结果写入 S[8]。
P0 execution[4]	0x0112 GATE	G 读 S[12]、S[13]，将门控结果写入 S[14]。
P0 execution[5]	0x0101 SEND	读 S[14] 并发送到 P1 的 S[20]。
P1 execution[0..1]	0x0103 RESERVE / 0x0102 RECEIVE	预约 S[20]，等待该字写入并确认。

例如 P0 的 L_EXEC a=0,b=0,c=4 编成 4100_0004_0000_0000。它查 execution[4]。记录中的 native_op=0x0112 选择 GATE，参数把两个源地址和目的地址编码为 12 + (13 << 10) + (14 << 20)。

该试验由 ENABLE_NATIVE_P16 启用，使用 ABI 0x01790160、拓扑 0x01790161、容量配置 0x17630001。局控接收 v2 镜像、资源位 0 和 1 至 8 条执行记录。对象表与传输表为空，本试验由原生执行记录发起预约、接收和发送。

三端镜像生成代码

10 F 与 U 的局控研究

以下表格保留 R7.3 历史试验；当前原生组补测见第 14 页。

F 两种程序共享一套数据端口

F 的同一套试验接线支持两条路径。直写程序由 G 计算后写 S，另一条程序将 G 的两路 Q5.10 结果交给 E 做加法，再写 S。局控根据执行记录选择路径，适配器等待 G、可选 E 和真实 S 写响应。地址、ABI、保留位及源目的重叠在发命令前检查。

阶段	验证结果
单 F，R7.3.2	11/11。覆盖两条路径、G/E/S 背压、边界地址、定点饱和、错 ABI、非法描述符和原生错误。
F→P，R7.3.6	写确认交接 12/12。P 先预约 16 B，F 写回并读出后发送。目的 S 写响应和匹配确认到达后，F 才释放源对象。
丢确认恢复	1/1。目的已写但 ACK 丢失时，母控先隔离，试验随后执行协调复位。三端重装后，旧 epoch 确认被拒，两笔新任务完成。

U 先统计，再重读同一批输入

U 的 N 先读取两段输入做 RMS 统计。可以把这一步理解为给整组数字算一个共同缩放系数。系数有效后，N 从原 S 地址重读两段并应用缩放，E 再对有效通道加偏置。两段输出均成功后写 S，两个写响应到齐才报告全量成功。

阶段	验证结果
单 U，R7.3.3	12/12，10 个结果字逐位读回。第二条写响应损坏时，两字物理上已写，母控返回错误，只统计首字对应的 16 B 确认前缀。
U→P，R7.3.6	5/5。共 32 B，拆为两个 16 B 字。第一字确认只推进到第二字，第二字确认才释放源对象。覆盖连续任务、背压、旧或重复回执及第二字确认丢失。

F/U 单块及跨块控制记录 · R7.3.6 用例与时序索引

11 J 与 C 的局控研究

J 片段齐备后提交

T 先收齐两个输入片段并提交。局控把每个片段写入私有 S，收到对应的 SRAM 写响应后才推进 T。两字暂存齐备后释放 T，再读回暂存字和加数，由 E 做八路 16 bit 饱和加法，结果写回 S。

阶段	验证结果
单 J，R7.3.4	9/9。8 个暂存字和 8 个结果字逐位读回。缺第二字或首字索引错误会撤销任务，避免消费不完整的片段。
J→P，R7.3.6	5/5。两字分别等目的 SRAM 写确认。重复或旧回执不会推进到下一步。第二字确认丢失时，源对象仍受保护，母控隔离。

C 结果写确认后切换状态

R256 保存跨步状态。局控让 R 从当前活动 bank 读取旧状态，把新状态写入候选 bank。E/G 转换并处理输出后，结果先经本地 S，再交给目的端。只有实际目的 S 写响应以及 job、epoch、任务序号和下一代版本匹配，C 才把候选 bank 切为活动 bank 并递增版本。

阶段	验证结果
单 C，R7.3.5	11/11。实际 R256 和试验消费者联动，验证错身份、迟到、丢回执和原生运算错误。
C→P，R7.3.6	6/6，共 7 次成功发布。丢确认时目的可能已经写入，活动 bank 和版本仍保持原值。
一次紧凑镜像轨迹	第 575 拍目的写响应，第 578 拍匹配回执到 C，第 579 拍切换 bank，第 601 拍母控完成，第 605 拍目的读回。

单 C 程序用 L_EXEC 的资源号 4 选择 R 服务。其执行描述符中的 native_op 为 0x0086。

轨迹拍号来自该次功能仿真，用来核对事件顺序。R7.3 的 F、U、J、C 联调采用固定试验接线。

J/C 控制与状态发布记录 · R7.3.6 证据索引

12 五类原生组使用同一局控

当前局控增加显式 ENABLE_NATIVE 配置。顺序器仍按 64 bit 指令取指和退休；Block 类型、拓扑和 ABI 是部署参数，原生长参数来自 execution 表。硬件固定后，更换合法本地程序可改变宏服务顺序。

项目	当前原生组配置
ABI	0x01930001，与旧 P16 ABI 分别准入。
组类型号	U=0，F=1，C=2，P=3，J=4。它是此 ABI 的组编号。
资源入口	resource_mask=1，L_EXEC 的资源号 0 指向原生适配器。适配器内部决定具体宏端口。
程序与参数	v2 镜像，1 至 32 条 execution 记录；对象表和 transfer 表为空。
拓扑与存储	非零 NATIVE_TOPOLOGY 与镜像一致，容量 16 KiB，容量版本一致。
并发范围	每局控一个活动任务、一个在途原生服务；母控可让两块并发。

例如 L_EXEC a=0,b=0,c=4 选择原生入口、局部令牌 0 和 execution[4]。随后 L_WAIT x=1 消费匹配完成。记录可描述计算、预约、发送或接收，合法原生操作由适配器再检查。指令中的索引把长参数移入表中。

旧 P16 的 ENABLE_NATIVE_P16 使用 ABI 0x01790160、拓扑 0x01790161、1 至 8 条执行记录，保留原入口。两类配置不能同时启用。软件能编码的全部操作码与当前 RTL 子集仍按第 5、6 页分别说明。

原生配置及复现 · 局控实现

13 母控与两个局控如何可靠返回

新增可综合模块 two_local_link。任务按目标 0 或 1 送到对应局控，非法目标 2 不握手。调用消息仍为 512 bit，任务与标量参数传递方式保持一致。

电路	实现细节
返回保持槽	一个 valid 寄存器和一份 512 bit 消息寄存器。母控未 ready 时，valid 和消息都保持。
仲裁	槽空或母控接收当前消息时，才允许装入下一条；LC0 优先，未选中的 LC1 保持请求。
同拍替换	母控消费旧消息的时钟沿，可同步接收下一条消息，避免每条消息之间固定插入空拍。
延迟	返回增加一个寄存周期，目标时钟周期仍为 3.333333333 ns。
复位	同步低有效复位清槽，复位期间禁止有效任务和返回输出。

假设 LC1 先完成，母控正处于背压。槽保存 LC1 的消息。此时 LC0 完成也不会改变槽内内容。母控接收 LC1 后，槽才可装入 LC0；每条完成各消费一次，任务身份随消息一起保持。

单元测试覆盖目标路由、上述晚到情形、同时返回、带消息复位以及复位后新返回。该模块已接入当前五类原生试验及双 P16 试验，并重跑对应回归。

这是单时钟、有界任务连接。固定优先级不保证无界持续 LC0 流量下的公平性。生产 M11/M12 串化、实际跨时钟域和复位证书仍按正式端点验收。

电路 · 路由测试

14 此前前端验证结果与边界

检查	最终通过	实际范围
五类原生组与当前 64 bit 控制	17/17	P 1，U 5，C/F/J 8，双向 C/F 3。
原生计算及存储	12/12	4 测试台各 3 初态；E 每次 257 组旧核对照。
C/F 原生交换	12/12	C<->C、C<->F、F<->F；写及 ACK 背压、复位重发。
配置与执行准入	16/16	14 非法输入，1 与 32 条记录合法边界。
返回缓冲	5/5	零警告 lint，结构综合通过。
原有控制回归	全通过	P16 ACK 13、取指 9、旧网络 10；复位 6+11；U/J/C 5/5/6。
软件编码与生成	42/42	另有两套 R6 输入，三端镜像独立复核。
局控结构综合	7/7	默认、P16 和五类原生配置；lint 留 13 条未用信号提示。

旧 U 在两源 FMA 中把 S[0]=5 当成第三源，得到 11 而非 6，负例已检出。旧 C/F 在同时发送时阻塞 SRAM，负例也检出无前进。修复版分别通过。早期夹具与输入兼容问题均保留失败回执，修正后以上最终场景通过。

既有 64 bit 独立时序为 3.333333333 ns，最差 setup +0.199837 ns、hold +0.086654 ns，来自 Nangate45 典型库、CTS 前全局布线 RC 估算。此前该批新增配置只执行结构综合，本轮14配置独立时序见第16页；整顶层组合时序待 A5；各表按套件计数，不合并成全系统覆盖率。

最新结果与散列 · 复现入口

15 生产验收流程与前轮边界

当前已完成在固定输入和试验拓扑下可独立执行的控制前端工作。正式产品的输入尚未冻结，不能将这些回归结论扩展成完整大模型系统已经通过。

阶段	已有控制证据	继续条件
A1 部署冻结	候选 P 与 P16 的 53 个同名端口方向、位宽一致。	七项绑定：正式顶层、固定控制、私有 S、块内数据、块间数据、反向 ACK、程序及数据。
A2 块内执行	五类原生组已用当前 64 bit 局控运行。	按正式宏选择及路线复验计算、地址、写回和故障。
A3 块间交接	P16 ACK 与 C/F 双向交换通过。	实际 M11/M12 分帧、身份、连续任务、重复及丢 ACK；确认由目的 SRAM 提交驱动。
A4 复位与 CDC	固定同域及既有 DMA/CDC 复位回归通过。	生产时钟域、在途事务、旧响应隔离、复位证书和镜像重装。
A5 组合物理	已有历史独立控制时序，新增 RTL 结构综合通过。	同版正式顶层、宏视图、约束和寄生，在原 3.333333333 ns 下验收。

PR214至709cfcd7：修订U已报告完整GDS DRC=0，TT 300 MHz setup +334.870 ps、hold +3.787 ps，门级30/30。上游独立物理证据尚未在本轮重跑，不转移为当前双P顶层资格。新C/F完整DRC仍在运行，九实例组网另验。

本分支不负责修改 Block 的组成。完整模型图导入、算子覆盖、权重与精度质量也不能从受限 R6 编译或本轮数值样本推断。下一步先由控制端和实现端共同冻结 A1，再按 A2-A5 接续。PR180 仍为 Draft，待审查和生产验收。

设计 PR176 · 控制 PR180 · C/F/J PR213 · P/U PR214

16 上游同步与独立时序补验

PR176保持08f2ea20；最终同步PR213至46c7c9db、PR214至709cfcd7。选定硬件未变，PR214更新回放脚本并加入三种初态与两源FMA检查；当前64 bit控制相关回归33/33通过。

14配置覆盖五类原生局控的ID0/1、P16的ID0/1、原生母控和返回缓冲。周期固定3.333333333 ns，Nangate45 typical、理想时钟和CTS前全局布线RC估算。

14/14全部通过setup、hold、电气及等价门限。最小setup +0.132242 ns、hold +0.039526 ns；全部TNS及电气违规为0。

配置	setup ns	hold ns	状态
u0	0.192159	0.047823	通过
u1	0.145571	0.042	通过
f0	0.41331	0.041477	通过
f1	0.132242	0.039526	通过
c0	0.417059	0.044884	通过
c1	0.414797	0.042931	通过
p0	0.198134	0.044683	通过
p1	0.299275	0.040771	通过
j0	0.205057	0.048475	通过
j1	0.559833	0.040279	通过
p16_0	0.208792	0.043692	通过
p16_1	0.384486	0.049578	通过
mother	0.302692	0.054066	通过
link	1.990711	0.073911	通过

接口预算为输入/输出max 0.5 ns、min 0.05 ns，输入转换0.05 ns、输出5 fF，setup/hold uncertainty 0.05/0.02 ns。保留异步复位recovery/removal检查，通过延时缓冲修复最小路径。结果限定这一预算，正式父层和整个新顶层另验。

结果与散列 · 独立时序入口

17 双P候选顶层的实际组成

用户授权尝试实现后，新增可综合dual_p_control_top。它直接使用本分支64 bit母控/局控和PR214实际独立叶宏P组。块内采用S回放，P0向P1固定单向传一字；目标周期保持不变。

部分	具体实现
母控与局控	一个MC、两个LC，实例ID固定0/1，调用/返回通过512 bit管理连接。
程序与配置	三端独立cfg与PM通道，索引0/1/2分别为MC/P0/P1。沿用P16控制ABI 0x01790160及v2镜像。
两颗实际P	各含M/G/S，私有S各16 KiB；128 bit字、10 bit字地址，关闭M到G直送。
前向槽	保持128 bit数据、10 bit目的地址、128 bit任务/服务身份，直到目的S提交。
反向确认	目的S真实写响应产生commit；保持的身份回执经保护器核对后，源S才释放。
主机互锁	START等待host响应排空；任务活动期间禁止host读写S。结果支持背压保持。
公共复位	异步置位、两级同步释放；整个同域顶层重装并换世代后恢复。

身份由实际LC服务请求的job、epoch、task sequence、service sequence组成。它随正常DUT通路保存和返回。错误身份注入只用于故障测试；测试确认目的已写时源响应仍保持，随后隔离、复位和新任务通过。

五个端到端场景全部通过：正常、PM背压、连续任务、在途复位、错误确认身份及恢复。每笔读回P0.S[8]=0xFFFFFFF600000006、P0.S[14]=5000、P1.S[20]=5000，母控统计48 B确认写入，跨块搬运16 B。另有五类字链路场景和控制结构综合通过。

顶层与复现 · 连接源码

18 此前A1候选与剩余物理验收

A1项目	本轮RTL候选
正式顶层入口	dual_p_control_top，实例mother/P0/P1，固定同一时钟域。
固定控制	当前MC/LC、原生适配器、任务返回缓冲，三端独立PM接口。
私有S	选定P组16 KiB S，host/传输客户分开，作业中禁止host访问。
块内路线	选定S回放，直接M到G端口关闭，使用匹配的原生执行记录。
块间数据	固定P0到P1，数据、地址和128 bit身份进入保持槽，核对目的预约。
反向ACK	实际目的写响应到身份保护器，再到源S释放。
程序与数据	固定三份v2镜像、ABI/拓扑/容量、测试预装及散列，装载后读回。

此前双P候选核对通过，重复ID变体被拒绝。第20-21页新增PM与统一管理封装，补齐逻辑装载入口。生产准入仍需同版宏视图、当前控制逻辑布局、实际M10/M11/M12及身份分帧、时钟/复位物理实现，以及完整组合的提取时序、电气、DRC和最终网表回放。

本轮结构综合以P组边界作为黑盒，实际P数据通路在功能仿真中执行。独立控制时序与整顶层组合时序分别验收；既有包含旧局控的P物理包不能直接替代当前新控制组合。

14配置独立时序已完成；新增PM和统一管理顶层的功能及结构结果见第19-21页。新增完整组合映射与物理仍待验收，PR保持待审查。

七项绑定清单 · A1候选检查 · PR180

19 综合前第一步：规格与输入冻结

本轮沿用Issue179/PR180，控制起点b54531b3。PR176保持08f2ea20，PR213固定9e97d62f，PR214固定20e077b2。选定硬件不变，新控制生成、回放和紧凑辅助脚本已逐文件同步。

固定项目	本版边界
指令	版本2、64 bit、小端；实际母控6条、局控10条。
规模	两个目标，实例0/1；8个全局令牌；每局控1驻留任务、1在途服务。
时钟	单域，综合目标周期3.333333333 ns保持不变。
程序容量	母控镜像最多4736 B，局控8320 B；每端PM后端16 KiB。
PM访问	128 bit、16 B对齐、1笔未完成请求；复位清协议状态并撤销部署。
类型	P/U/F/J/C五类已有原生配置；新增装载顶层首先接双P。

冻结清单逐项核对实际RTL操作码，16条一致。候选ISA中的G_PARAM、循环、算术等继续单列为未实现；本轮不扩大并发或目标数量，也不把冻结规格当作完整模型编译器。

服务器回归66/66通过：P 3、U 15、U两源FMA 15、C/F/J 24、双向C/F 9。覆盖三种初态、背压、复位及原生故障。输入与结果SHA-256已核验。它们是固定输入的功能场景，不是系统覆盖率。

冻结清单与核验 · 上游PR214

20 综合前第二步：可综合程序存储

新增control_pm，母控和两个局控分别拥有16 KiB PM。控制侧接口仍为128 bit、16 B对齐、单笔在途；64 bit指令在同一存储字内按PC选择上/下半字，不扩大指令长度。

项目	实现与边界
可综合RAM后端	无initial预装、无复位清RAM循环；结构检查确认推断出存储器。
OpenRAM后端	每端复用4个256×128 bit bank，共16 KiB；功能测试用对应宏模型。
请求/响应	请求锁存后执行；响应保持至接收，不接受第二笔请求覆盖旧响应。
非法访问	检查16 B对齐与容量，返回错误且不触发实际存储访问。
复位	清除在途协议状态、撤销部署；存储内容保留，新任务必须重新装载验证。

两后端各三种初态，功能6/6通过；综合结构2/2通过。覆盖实际写入和读回、边界地址、非法访问不破坏旧数据、响应背压、在途复位及无旧响应复现。OpenRAM后端结构中保留实际bank边界。

上述完成PM的功能RTL和存储后端连接。尚未对新增PM及装载顶层进行标准单元映射、组合时序和完整物理验收；所选bank的独立物理资格不自动转移给新顶层。

PM源码与复现 · OpenRAM S输入

21 综合前第三步：统一装载与启动

新增control_boot_top和control_boot_manager。主机通过一个命令/响应入口，完成三端镜像装载、实际PM读回、校验、准备、共同部署、数据S预装、启动及结果读取。底层PM/cfg/deploy接口封装在DUT内部，测试台不承担存储功能。

管理命令	行为
RELEASE、BEGIN	释放整个同域复位组；登记三端各自的generation、容量、镜像与能力。
WRITE16、READ16	按16 B地址顺序写入并实际读回；硬件计算写/读CRC32。
VERIFY、PREPARE	全部写完读完且CRC一致后，再由核心验证镜像头；拒绝跳过校验。
DEPLOY、START	三端同generation且准备完成才部署；检查epoch、单调任务序号和未完成义务。
ABORT、STATUS、RESULT	撤销候选、查询状态、保持结果到主机接收。
S_READ、S_WRITE	使用相同入口预装/读回数据S；运行与结果未消费期间互锁。

管理命令为独立4 bit操作口，母控和局控执行指令仍为64 bit。CRC32按镜像小端字节流处理，每128 bit字用128拍更新；Python zlib独立核对结果，避免把长CRC链塞入单周期。该延迟只影响装载，不改变目标时钟周期。

两种PM后端、六类场景、三种初态共36/36通过。包含连续任务、装载中复位、真实读回破坏后CRC拒绝及恢复、混合/旧世代拒绝、显式ABORT和响应背压。实际P0/P1的S读回与48 B确认写统计一致；控制结构综合通过，保留12个PM bank和两个P边界。

前三项已具备功能及结构证据。新增组合映射/时序/物理未执行，关键结构lint通过，未用信号、空引脚及同步/异步复位用法提示保留。下一步4-9依次为五类统一接入、异构链路、复位故障、统一任务编译、完整验证矩阵和综合交付冻结。

管理命令与源码 · 后续进度

22 综合前第四步：五类共用装载与执行顶层

五种变体现在均由同一主机入口装载和启动：一母控、两个同类局控、三个16 KiB PM。每次综合选择一种类型，ID固定0/1；这不是五类同时驻留的异构系统。MC/LC、PM及公共装载管理器沿用前三步源码，没有改变64 bit执行指令或3.333333333 ns目标周期。

类型与基础宏组成	新顶层真实接入	当前数值检查
U：N/E/S，3宏	pu_u_group	分段统计、RMS回放、统计读回、两源FMA
F：G/E/S，3宏	block_cfj_cf KIND=1	门控、E加法及实际S写回读回
C：R/G/E/S，4宏	block_cfj_cf KIND=2	F路径，加R256状态装载和读回
P：M/G/S，3宏	pu_p_group	M装载/点积、G写回及实际S读回
J：E/S/T，3宏	block_cfj_j	两分支四字片段、T输出、释放及任务身份

执行路径：主机命令→类型适配→公共装载管理器→三端PM/配置→母控CALL→局控取指→服务适配器→实际原生组。执行结果由原生服务真实完成后返回母控；确认写字节分别为U 96、F 64、C 96、P 64、J 128 B，覆盖两个实例。程序由当前汇编器生成，测试台只发主机命令，不替代PM或计算数据通路。

原生能力编号U/F/C/P/J为0/1/2/3/4，ABI=0x01930001，topology=0x01930011+编号；不得与理论ISA类型编号混用。当前只开放各类已接线的存储回放服务，未连接的块间发送及直连边明确拒绝。新增顶层对失败BEGIN保持原image_id，避免错误配置污染既有部署。

上游重新核对：PR176仍为08f2ea20，PR213固定e5daa288，PR214固定198e52c3；选用硬件不变，PR213两个生成/回归脚本按Git blob同步。相关原生回归66/66通过。上述是研究顶层及接口资格，未将单宏物理结果转作当前组合资格。

五类顶层与接口源码 · 逐文件输入锁

23 J的专用接口、验证与后续步骤

J的片段与T缓冲带tag、slot、last及释放语义，不能包装成任意地址读写的普通RAM。公共装载命令0-10不变；J拒绝S_READ/S_WRITE，改用两项4 bit管理命令，执行ISA仍为64 bit。

命令	编码与握手
14：片段写入	WRITE_J_FRAGMENT；target=1/2；16 B对齐字节地址；data[127:0]片段、[159:128]tag、[161:160]slot、[162]last，其余0；等实际输入提交回复。
13：提交输出	READ_NATIVE_OUTPUT；target=1/2；address/data均0；读取真实T输出捕获包，主机接收回复时才出队。

输出包512 bit：payload[127:0]、tag[159:128]、index[169:160]、last[170]、job[202:171]、epoch[234:203]、task_sequence[266:235]，高位0。每J有4项结果FIFO，最多一次JOIN/任务、1-4字；J原生epoch仅1-255。先消费RESULT，再读完输出包，新START才解除互锁。返回中的身份取自实际CALL，而非主机读取时临时拼接。

完整功能210/210通过：5类型×2后端×7模式×3初态/种子。模式为正常、连续任务、新装载CRC中复位、真实读回破坏及恢复、错误generation/ABI/image_id拒绝、ABORT重装、未支持服务退役后恢复。响应背压及运行写入拒绝贯穿测试。SHA-256索引逐项验证；场景通过率不等同覆盖率。

结构验证使用明确的数据组和bank黑盒，检查控制/连接且不包含测试台PM；五类5/5通过，各保留12个PM bank和两个对应原生组；数量与散列见技术索引。完整真实宏路径在功能测试执行。首轮U零epsilon被原生约束拒绝，输入改为合法1后通过；结构脚本补齐SystemVerilog解析选项。失败记录保留，未通过删除检查取得通过。

下一步5：选定受支持异构链，连接源保活、目的实际S提交及身份ACK。步骤6补齐取消/复位/故障与适用CDC；7统一受限任务到镜像编译；8收齐类型、状态和异常验证矩阵；9冻结综合文件、参数、宏接口与约束。新增完整组合时序、面积功耗、CTS及物理未执行；目标周期保持3.333333333 ns。

完整验证索引 · 接续指南

24 综合前第五步：四条异构数据与ACK链

本轮声明U→P、F→P、C→P、J→P四种编译期变体，源目标0、目的目标1；每任务各CALL一次，两端任务序号成对前进。保留一母控、双局控、三个16 KiB PM和64 bit执行ISA。不是任意路由、反向或多跳网络，也不隐式转换数据格式。

链路	源数据与实际验证路径
U→P	U两源FMA结果从私有S保持读回，写入P的S。
F→P	F的G/E结果从实际S保持读回，写入P的S。
C→P	C的R状态读回写S后，以完整128 bit转入P。
J→P	真实T提交的四字输出FIFO，逐字转入P；匹配ACK前不pop。

每字带128 bit身份：job[127:96]、epoch[95:64]、源任务序号[63:32]、源服务序号[31:0]。端点0→1由冻结拓扑隐含。目的预约地址与完整期望身份必须同时匹配；期望job/epoch/任务序号取自实际配对CALL，期望源服务序号由程序预约描述符给出。

执行顺序：目的RESERVE→源SEND→链路保存数据及身份→目的P实际写S→真实存储响应握手形成store_commit→ACK返回→源独立确认commit已见且全部身份匹配→释放源→两端服务完成。正确身份但早于真实提交的ACK也不能释放源。

U/F/C保留源S的实际读响应；J保留真实输出FIFO头。链路另有一字保持槽，只有目标写确认后才生成ACK。母控G_WAIT接收两局控完成；未清的预约、链路、存储响应和J输出均阻止新START。计数器分别统计实际目的提交和源接收合格ACK，整个复位组内累计。

独立参考比较目的P完整128 bit S读回，预装毒值使漏写可见；P在RECEIVE完成后读该S执行G服务。示例G乘数为0，用于验证顺序，不表示各种原生数据可直接共享数值格式。整数尺度、维度和格式转换仍需显式编译合同。

异构顶层与接线 · 机器可读拓扑

25 第五步编码、验证与下一步

执行ISA仍为64 bit。本轮扩展的是L_EXEC引用的原生服务描述符；它们与主机4 bit装载管理命令分别定义。ABI=0x01930001，配对topology=0x01930500+源KIND；U/F/C/J的KIND为0/1/2/4，目的P类型固定3。

服务号	描述符参数与完成
0x101	SEND：native0[9:0]为源S字址或J输出index，[19:10]为目的P字址；其余0。匹配ACK且实际提交已确认才完成，统计源读16 B。
0x103	RESERVE：native0[9:0]为目的P字址，native1为期望源服务序号，其余0。先预约，不提前统计写完成。
0x102	RECEIVE：native0-3均0。等待已有预约的真实写入提交，完成后释放预约，统计目的写16 B。

native0/1/2/3在描述符中分别位于[543:512]、[575:544]、[607:576]、[639:608]。源服务序号从0递增，不能用PC、主机job_sequence或令牌号代替。U/F/C/P主机S访问使用字节地址，服务描述符使用16 B字地址；J源索引0-3，原生epoch仍限1-255。

本轮功能矩阵为4链×2 PM后端×7模式×3初态/种子，168/168通过；另行检查四种控制结构，4/4通过。模式涵盖正常、目的offer停顿、连续任务、链路中共同复位重装、四身份字段错误ACK、错误预约身份、实际提交前的正确身份ACK。实际通过数与源码/输入/输出SHA见验证索引，不以场景通过率替代覆盖率。

上游PR176仍08f2ea20；PR213固定2a6d0d51，PR214固定f5fb8115，选用文件blob逐项未变。既有29个控制/PM/五类接入RTL文件保持原样；新代码仅增加定向控制和接口封装，不修改Block数据通路。早期生成声明、依赖和测试初态/模式问题保留失败记录。

下一步6补齐取消、错误终止、独立复位与有条件CDC，特别处理源/目的握手中止和残留预约，不能仅清控制状态就遗失存储义务。当前异常恢复使用共同复位、三端重装。7统一受限任务编译；8收齐类型/状态/异常矩阵；9冻结综合源码、宏边界和约束。目标周期3.333333333 ns不变；新增组合STA、面积功耗、CTS及物理未执行。

异构验证索引 · 当前接续

26 综合前第六步：取消与协调恢复电路

新增recovery_boot_top，监督层保留主机回复、作业身份、失败结果与epoch水位；内层仍为母控、双局控、三个PM及实际U/F/C/J→P链。执行ISA保持64 bit，目标周期3.333333333 ns。既有控制器、装载管理器及Block数据通路不变。

状态	电路行为
NORMAL	转发常规管理命令，记录START身份，监视实际服务错误及控制故障。
DRAIN	停止新宏服务，继续接受已发出的原生响应、运输及实际写确认；源/目的复位请求提升为整个组的恢复。
RESET / WAIT_READY	所有数据义务排空后，内层共同复位4拍，再经同步释放等待；程序部署失效，监督层及主机回复保留。
FAILED	失败终态保持到主机接收，之后使用更高epoch重新装载。
QUARANTINE	1024拍未排空时隔离，不强制复位活动服务、不伪造提交或信用；底层恢复后可显式重试。

源S读若已经发出，保持到实际响应。字未交给链路时走取消丢弃；链路已保存但未向目的发出时，返回匹配身份的负向取消确认。目的请求一旦offered就不可撤销，保持到P实际写入响应，再返回携带提交资格的确认。J输出在取消路径明确排空，不当作正常成功写入。

已提交写入保留，失败作业输出视为可能部分写入而无效。确认字节按实际原生响应和目的提交记录，不能用“开始写”代替完成。隔离结果只是超时时刻快照，晚到完成仍可能改变落存状态；重新部署前需重建所需数据。

主机背压不计作硬件排空超时。若主机已持有有效RESULT，迟到故障会等待该回复接收、恢复组状态，并抑制重复终态；若主机持有的是未就绪RESULT查询，后续故障终态仍必须上报。外部物理复位是紧急边界，未确认写的落存状态可能未知，之后整组重装。

恢复控制与排空合同 · 时钟/复位声明

27 第六步管理命令及失败结果编码

新增管理命令15，target=3、address=0。它属于4 bit主机控制口，不增加执行指令长度。data字段为：子命令[7:0]，请求mask[15:8]，job[47:16]，epoch[79:48]，START序号[111:80]，generation[143:112]，高位[255:144]必须0。

子命令	含义与字段
0	CANCEL：活动作业、mask=0、完整START身份匹配；回复表示受理，随后从RESULT读取取消终态。
1	REQUEST_RESET：mask=1源、2目的、3全组，实际均做整组协调恢复；空闲时身份字段全0，空闲复位不制造作业终态。
2	RECOVERY_STATUS：其余字段0；恢复及内层软复位期间可查询。
3	RETRY_DRAIN：隔离结果已消费后重试排空；安全复位后不重复生成旧作业终态。

错误码沿用0x101未知、0x102目标、0x103字段、0x105未就绪、0x106忙、0x107身份/世代错误。监督层保留epoch水位，软恢复后RELEASE必须更大；J仍只支持1-255，不自动绕回。

失败RESULT保留job[31:0]、epoch[63:32]、START序号[95:64]、status[111:96]和确认读/写字节[247:216]/[279:248]。status=11为取消/复位请求，0x200为组故障，0x201为排空超时。监督层不伪造局控定位，PC为0xffffffff，source=255。

扩展位段	解释
282 / 283 / 284	恢复结果标志 / 隔离标志 / 作业数据无效且可能部分写入。
[316:285] / [348:317]	真实目的提交字数 / 匹配确认握手数，后者含负向取消确认，不能当成功写数。
[356:349]	原始请求mask；实际复位范围固定为整个内层组。

恢复包仅声明上述有效结果字段；溢出和饱和诊断未采集，不能把保留0解释为已完成这些诊断。恢复状态字段、枚举和完整有效位表见机器合同，普通运行的既有RESULT合同保持原样。

机器可读恢复编码 · 详细接口说明

28 第六步验证、CDC边界与接续

同一最终源码快照的实测矩阵：4条链×2 PM后端×19种恢复模式×3初态/种子，456/456通过；原七模式正常回归168/168通过，总计624/624。结构综合另检查四种变体，每种保留12个PM bank、一源组和一目的P；结构4/4、单时钟/复位合同静态核对4/4通过；实际结果及SHA见验证索引。

恢复模式覆盖计算中取消、源读保持、链路未发出、目的请求已offered、写已接受、提交后等待ACK、长主机背压、原生/控制及PM故障、超时隔离/重试、源或目的复位请求、外部组复位、旧epoch ACK、错误取消身份、空闲复位、完成后拒绝取消，以及有效/未就绪RESULT与故障的两种竞争。

测试实际读回P的S：未提交目标毒值保持，已提交完整128 bit数据在软复位后保留；随后更高epoch重装并运行新任务。隔离时不复位活动义务，消费结果后仍禁止START，待明确重试并安全复位。结果接受前保持不变，旧终态不重复出现。定向通过率不是功能覆盖率。

本版单clk_i，主机必须同步。外层监督与内层组均采用异步断言、两拍同步释放；没有直接暴露单端复位。静态脚本核对实际RTL的时钟事件和复位链。当前无异步数据跨域，CDC对该实例不适用；多时钟异步FIFO/握手、专用CDC/RDC及物理签核尚未执行，不转移资格。

PR176仍08f2ea20；PR213固定39ce9aeb，PR214固定f5fb8115，选用文件blob未变。既有36个SystemVerilog文件（含测试）逐字节保持，新增恢复封装独立实现。早期测试预期、注入握手及本地编辑问题保留记录；未完整应用的中间版本已停止，最终按同版证据验收。

下一步7统一受限任务描述到母控/局控镜像，联结编译器、能力/拓扑校验和独立参考；8收齐完整类型/状态/异常组合与覆盖；9冻结综合源码、参数、宏边界及约束。目标周期保持3.333333333 ns，新增组合映射STA、面积功耗、CTS及物理未执行。

同版验证及源码/输入/输出SHA · 当前接续

29 综合前第七步：统一任务到三端镜像

输入为bounded-native-tasks/1任务JSON，输出母控、局控0、局控1的v2/64 bit程序、128 bit PM字及装载清单。输入使用任务和缓冲区名称，编译器负责查地址、选择执行记录和生成令牌等待；不要求调用者手写native0..3。

输入	当前合同
target	five/U/F/C/P/J五个同型目标，recovery/U/F/C/J四条源0→P1链；ABI、拓扑和容量由目标固定。
epoch、generation、job、sequence	作业及部署身份，均非零uint32；sequence是START序号，和局控服务序号区分。J epoch限1-255。
image_ids、tokens、call_order	三个不同镜像ID、两个不同0-7完成令牌、两个CALL先后顺序；共同G_WAIT在两个CALL之后。
buffers	命名缓冲区、端点、字节地址、字数、空间和initial前提。16 B对齐，私有16 KiB范围内，不重叠。RAW128只表示逐位格式。
tasks、transfers	每端一份有界原生操作序列；同型目标无链路，异构目标一条1-4字连续源0→P1边。

普通缓冲区走S；J输入声明J_FRAGMENT0/1，输出声明J_OUTPUT，保留片段和提交输出的所有权。initial=true表示主机须供齐数据，不表示编译器证明了数值合法性。未初始化先读、缺宏/错误服务、别名、上下文顺序、容量及拓扑错误在发出镜像前拒绝。

目前语义操作为ucf的lane/meta/src/dst，以及p_load、p_config0/1、p_store、p_gate、join、release。仅开放已接入的原生元数据子集；P为固定一行/tile配方，J每任务一次JOIN并显式RELEASE。resource0是组适配器槽，不代表所有类型仅使用M宏。

每局控将原生操作展开为L_EXEC/L_WAIT，末尾L_END；母控生成两个G_CALL、共同G_WAIT和G_END。新增的是编译软件，不改变母控/局控RTL、64 bit指令格式或目标周期3.333333333 ns。

输入形状合同与样例 · 九目标清单

30 编译示例、装载和独立字节核对

以F→P为例：源先执行G门控和E相加，共两个原生服务，再发送结果。编译器据此产生SEND服务序号2；目的先预约相同身份和S地址，等待RECEIVE完成，再执行P的门控服务。调用者不手填预约序号，源操作数量变化时由编译器重新计算。

程序	生成内容
母控	G_CALL 0/token2；G_CALL 1/token3；G_WAIT mask0x0c；G_END。两次调用可按合同交换顺序。
局控0	L_EXEC desc0 / WAIT；desc1 / WAIT；desc2(SEND) / WAIT；L_END。
局控1	desc0(RESERVE, expected_seq=2) / WAIT；desc1(RECEIVE) / WAIT；desc2(P_GATE) / WAIT；L_END。

默认例的四条母控64 bit字为1000020000000000、1001030000000000、1100000000000000c、1f00000000000000。镜像以小端字节存储；PC按指令编号，两个64 bit指令打包到一个128 bit PM字。128 B执行记录继续承载长参数，指令用索引引用。

编译器复用既有编码器。另一个audit模块不调用编译器、codec或image，独立构造完整规范字节串，检查头、对齐填充、保留位、指令、任务和原生记录、身份、预约序号、SHA及CRC。即使变异后重新计算自洽SHA/CRC，也必须被规范比较拒绝。

导出工具先完成独立核对，再输出三份bin/mem及清单。主机计划按RELEASE→BEGIN→逐128 bit写→逐字读回→VERIFY→PREPARE→DEPLOY执行，再供数、START、轮询和消费RESULT。资格计划有意包含期望失败的准入探测，驱动必须核对回复状态。J供数/输出消费使用14/13，普通S用12/11。

数值参考与编码核对分开：示例验证N的精确RMS域、E运算、G门控、C状态、固定M样例及J饱和加法，并检查实际S/T输出。该参考不是任意模型数值等价证明。

编译与导出命令 · 独立核对实现

31 第七步实测进展与剩余边界

检查	实际结果
软件检查	1218/1218：27正例、1134编码变异、52非法输入拒绝、3 CLI输出/导出保护、2机器清单绑定。
真实RTL回放	162/162：九目标×两PM后端×三配置×三初态/种子；每目标18。
源码与数据追溯	归档、执行源码、输入、镜像/CRC、主机回放及结果SHA逐项核验。
既有控制RTL	45个SV（含测试）逐字节不变；本轮只新增主机回放testbench。

三配置改变数据和地址，epoch/generation/image ID、完成令牌或CALL顺序。回放从真实主机接口逐字装载和读回程序，核对CRC、准入、实际S/T输出、RESULT身份及确认写字节、目的提交和ACK；主机回复背压也检查保持。J型没有使用普通S读伪装提交输出。

RTL回放使用r001快照；最终导出工具、机器清单及CLI补验在r002完成。两轮的编译/核对/数值参考/回放生成/bench八个核心文件SHA一致，补验不改变已执行的程序或控制RTL。软件1218项只计一套检查点，不把各数组任务的重复运行累加。162项通过率不是功能覆盖率。

PR176仍08f2ea20；PR213同步至b308f416，PR214固定f5fb8115，选用文件blob未变。第6步624项恢复矩阵作为此前阶段证据保留，本轮不冒充重跑；新增组合映射STA、面积功耗、CTS及物理未执行。功能bench沿用10 ns配合bank模型，实现目标仍3.333333333 ns。

接下来第8步补齐完整类型、状态和异常组合与覆盖；第9步冻结综合源码、参数、宏边界及SDC。当前编译器限两个常驻任务、固定原生配方和拓扑，不支持完整LLM图导入、分片、动态形状、循环/分支生成、任意规模调度或隐式数值格式转换；这些不能被“第七步完成”掩盖。

完整技术索引与SHA · 当前接续

32 综合前第八步：九目标验证矩阵

这一阶段检查母控发任务、局控取程序/发服务、宏完成、目的提交、源确认及异常恢复能否共同工作。复用真实Block端点及原有测试断言，新增观察器和PM故障注入，不修改母控/局控RTL。程序仍为64 bit，目标周期仍3.333333333 ns。

目标	本轮原生RTL通过数	实际路径
同型U、F、C、P	每类126/126，共504	两个同型Block；真实装载、供数、执行和结果。
同型J	150/150	片段0/1输入、JOIN、T提交输出和RELEASE。
U/F/C/J→P	每链222/222，共888	源0原生服务、SEND，目的1预约/接收、P消费、真实提交和ACK。
通用控制合同	148/148	compact9、mother26、cancel22、fault29、network10、object27、transfer25。

合计1690/1690 RTL场景通过。1542项原生执行包括主矩阵1434、状态保持补充54、最大身份补充54；覆盖248个不同target/case组合。同一组合的两PM后端、三初态/种子是重复配置验证，不虚增为248之外的新功能种类。通用观察器27项变异均被拒绝，另行计数。

新增用例包括正负输入、数值饱和/截断、S高地址边界、合法1-4字长度、连续作业、MC/LC0/LC1的PM显式错误与响应丢失、CRC损坏、身份字段上界；原有取消/排空、背压、提交、隔离重试用例保留。长度交叉仅适用于J及定向链；同型U/F/C/P不存在对应传输链。

所有RTL在服务器Slurm执行。最终软件1359/1359检查点通过：原编译器1218，加矩阵141；后者含137个合法目标/用例和4个逐字有效性负例。重复执行只计一套。最初一次烟测因测试期望状态码错误失败，修正为接口既定值后重跑；失败证据保留，不计入最终1690项通过结果。

矩阵、命令与范围 · 本轮技术索引

33 覆盖率究竟说明什么

“所有测试通过”只说明已执行测试的断言没有失败；还要核对电路是否到达计划要求的状态。本轮观察器直接采集真实状态、取指退休opcode、主机/原生握手及恢复监督状态，并保存逐次日志与Verilator原始覆盖文件。

覆盖项	实测 / 预定义必测数	含义
生命周期状态	234/234	九目标分别观察MC及两个LC；MC八个定义状态，LC各九个。
原生配方sequencer状态	279/279	每目标MC七项、两LC各十二项；按现有配方可达子集。
选定生命周期转换	216/216	每控制器八种正常/复位转换；不是所有状态对。
主机/原生/恢复事件	233/233	逐目标定义装载、结果、拒绝、PM故障及适用提交事件。
全局退休opcode	16/16	母控六种、局控十种；包含实际通用控制夹具。
定向恢复监督状态	24/24	四条链各六个状态，含排空、协调复位和隔离。

必测项无缺失，但不能据此说全电路覆盖100%。所选非测试控制源码的Verilator行覆盖并集为932/1150，即81.04%；218行未命中，完整行号保存在技术索引中。MC为149/185、LC为202/302，装载管理为140/152。原生配方不生成的通用描述符/分支路径及部分错误/防御路径仍有未命中；通用合同测试补功能证据，但没有被伪装成同一份原生LCOV数据。

MC的BIND路径和LC的REPORT由通用compact夹具验证，不声称每类原生配方都会生成全部ISA。J的数值饱和结果已核对，但原生done接口没有SAT标志，因此不授予J的RESULT饱和诊断资格。本轮没有分支覆盖率、翻转覆盖率、全部实例/参数交叉覆盖率或任意程序的完备性证明。

丢PM响应后立即复位可能让posedge观察器错过POISONED状态。为取得实际状态证据，另跑54项，在观察到真实poison和not-ready后保持四拍再外部整组复位；这补充采样窗口，不修改控制电路或推测状态。

观察器和覆盖定义 · 实测行号与状态掩码

34 逐字有效性修复与综合前剩余工作

扩展长度用例时发现一个编译器检查缺口：声明四个128 bit字的缓冲区，经单字操作只写word0后，旧的缓冲区级valid可能允许读取另外三个未产生的字。它不是指令宽度问题，而是数据依赖检查不够细。

现在有效集改为(buffer,word)。U/F/C/P单字producer只标记word0；JOIN按输出长度、RECEIVE按接收长度标记实际字；SEND和P的四字输入逐字要求已就绪。三个U/F/C多字传输负例及一个P四字输入负例均被拒绝。长度1-4的合法传输使用主机实际供齐的carrier，不伪造算术多字产出。initial声明仍是主机填齐输入的义务。

本轮旧六组目录的45个SV及第七步主机bench均逐字节不变。所有快照与原生/通用/软件结果索引完成SHA核验；具体源、归档、输入bank及输出摘要保存在技术索引。功能bench维持10 ns以匹配bank模型，实现周期3.333333333 ns没有放宽。

PR176仍08f2ea20。结束前核查PR213最新4f7e534d和PR214最新46389f67，两者已合并主干；本研究选用的47项文件blob均未改变。当前测试继续绑定冻结输入及其SHA，不把上游独立Block物理资格转移为本母控/双局控组合资格。

综合前第1-8步在既定九目标、有界配方和单时钟合同内已有实现及验证，第8步交付待审查。下一步第9步：冻结最终顶层/参数与完整源码清单、PM/S及宏的综合边界、库和黑盒替身、SDC时钟/输入输出/复位约束、复现脚本、版本/SHA及验收缺项。尚未执行新增同版组合映射STA、面积功耗、CTS或物理签核。

当前仍不包含完整LLM/ONNX图导入、动态形状、任意规模调度、任意路由或隐式数值格式转换。Issue179保持in_progress，PR180 Draft未合并，审查人待指定；登记pending、看板unverified/同步pending。第9步尚未开始，不把1690项功能成功等同于全部综合/物理目标完成。

逐字有效性取舍 · 当前接续

35 综合前第九步：固定交付对象

第九步把前八步的有界控制实现变成可审查、可搬移、可重复展开和综合的交付包。沿用两个现有顶层，不新增产品拓扑，也不把原生group包装成一个假定存在LEF的组合硬宏。执行ISA仍64 bit，目标周期仍3.333333333 ns。

配置	实际顶层 / 参数	两端类型
five/U、F、C、P、J	five_boot_top；KIND=0、1、2、3、4	U/U、F/F、C/C、P/P、J/J。
recovery/U、F、C、J	recovery_boot_top；KIND=0、1、2、4	U/F/C/J源0→P目的1。
全部综合配置	PM_USE_SRAM=1	一母控、两局控、三个16 KiB PM。

MC/LC的STALL_LIMIT=4096；LC DRAIN_LIMIT=128、LOCAL_S_BYTES=16384、BLOCK_ID=0/1、ENABLE_NATIVE=1；定向恢复监督DRAIN_LIMIT=1024。ABI、capacity、topology和枚举与既有统一编译目标表逐项一致。两个常驻任务、单端一个在途服务、两个CALL后共同WAIT等限制不因“冻结交付”而改变。

每个交付包含顶层/参数说明、完整原生RTL清单full.f、控制分区清单control.f、边界声明boundaries.f、相对路径synth.ys、SDC、锁定的标准单元Liberty/LEF及逐文件SHA。67份控制SV/SVH来源锁及实际使用的冻结原生源均核验。包可以搬到另一授权目录，工具会重新核对源和manifest；变更库或源码后须重新验证。

控制分区实际展开后为1 MC、2 LC、2原生group、12个PM bank。full.f仍保留真实计算/S/T/原生连接。控制分区用真实端口声明作为逻辑边界；这些边界不提供计算功能或宏时序，不能与full.f的验证范围混用。旧46个SV逐字节不变，本轮新增的是交付与检查工具。

顶层、参数、边界与复现 · 机器冻结配置

36 程序存储器、宏边界和约束

三个PM各16 KiB，总计48 KiB；每PM为四个256×128 bit、1RW SRAM bank。控制分区可核对的12个bank只属于程序存储器，不代表全芯片SRAM总数。Block私有S、J片段/T和计算宏保留在原生group的真实实现内；小型控制寄存器/FIFO仍用普通逻辑实现。

视图	使用方式与资格
全RTL功能视图	真实控制与原生数据通路，加bank行为模型；模型含任意仿真延迟，不能作为真实宏延迟。
控制综合视图	PM_USE_SRAM固定1，bank仅端口声明，原生group为逻辑分区。禁止把行为bank误综合成大寄存器阵列。
标准单元模型	固定Nangate45 TT1.1V/25°C Liberty、tech LEF和macro LEF，逐项SHA。
组合时序/物理	还需真实叶宏及SRAM时序/物理视图绑定；本控制交付包不伪造这些模型或转移独立Block资格。

SDC沿用既有预算：周期3.333333333 ns，输入max/min=0.5/0.05 ns，输出max/min=0.5/0.05 ns；输入转换0.05 ns，输出负载5 fF，setup/hold uncertainty=0.05/0.02 ns。理想时钟、CTS前，主机必须同步于clk_i。rst_ni仍受输入预算约束，保持异步断言/同步释放合同，不设置false path压掉recovery/removal。

本库单位为ns/fF，SDC中的set_load 5.0表示5 fF。OpenSTA的set_units用于核对单位，不等于改变单位。它读回的周期为3.333333253860 ns，这是内部浮点表示；工具按1e-6 ns（1 fs）核对表示误差，原SDC的周期没有放宽。

约束检查使用实际Yosys展开顶层的280个输入位（含时钟）及604个输出位；逐位核对279个非时钟输入、604个输出的max/min，并核对全部输出5 fF负载。端口声明夹具没有伪造路径，因此不产生可信WNS/TNS，也不构成组合STA验收。无新电源开关/UPF、无多时钟CDC/RDC或物理签核。

实际SDC · 边界取舍

37 第九步实测与后续路线

本轮新增检查	实际结果与含义
完整RTL与控制分区lint	九配置分别通过；未把testbench列入综合文件清单。
通用结构综合与层次	9/9；Yosys hierarchy、synth -noabc、check -assert通过，控制器/原生边界/12 PM bank计数正确。
SDC语法、对象、预算读回	9/9；约束实际顶层端口，不仅检查脚本返回码。
包搬移后层次展开	9/9；在带空格的新目录重验manifest并重新读入相对路径清单。
损坏与语义保护	54/54拒绝：每配置六类，包含自洽重算SHA后的推断PM、行为bank误入及false path。不是54种独立RTL功能。

最终九项Slurm任务均以0退出，源归档、程序输入、库/工具指纹、包manifest、日志、结构网表/JSON、SDC、包级tar及结果索引均核验。Yosys0.63（70a11c6bf）、Verilator5.042、Python3.10.12、Singularity4.3.4；OpenROAD版本字符串为bazel-nostamp，以实际二进制SHA绑定，不编造源码版本。

前三次烟测分别发现归档漏来源索引、OpenROAD漏技术LEF初始化、检查器把浮点读回当成精确字符串。修正工具后重新执行最终九配置；失败记录保留，未删除检查、修改控制RTL或放宽周期。包级保护和结构检查与RTL功能场景分别统计；第8步1690/1690 RTL、1359/1359软件及81.04%原生源码行覆盖为此前证据，本轮不冒充重新运行。

综合前第1-9步在既定九目标、有界原生配方、单时钟及明确边界内已有交付。下一阶段按顺序：选定实际实现配置与叶宏视图→同版标准单元映射及组合STA→等价/网表回放→必要的寄存器/逻辑修复和回归→CTS、布线及物理验收。此前独立控制模块或独立Block通过，不能替代这套组合验收。

完整模型前端、动态形状、任意调度/路由/数值转换仍未实现；J饱和诊断等此前限制仍有效。PR180继续待审未合并，Issue179不标done；项目登记及看板同步仍待处理。第九步交付完成不意味着后续时序、物理和协作验收自动完成。

实际结果、版本与SHA · 当前接续

38 main64合入后，哪些已经具备

main c4d7b960已包含母控和P/U/C/F/J五类Block的实际RTL、局控生成器及各自验收资料。本轮将188份源及依赖原样纳入PR180，提交f046a8c9；195路径blob读回一致。采用有范围文件同步，同路径以main为准，不宣称整个main历史已合并。另补37份物理脚本依赖，仅来源核验，未重跑物理。入口是project/control_main64_v1。

对象	已确认的实现
母控	MC核心与本分支相同；main封装母控及独立16KiB、四bank PM。两个驻留目标、八token、每端单在途。
P/U局控	main产生器保留#195原生服务基线，补64位取指；没有因此自动导入PR180所有新指令/配置。
C/F/J局控	main controller64使用锁定#180子集；247份源逐项核对，三份历史辅助文件在隔离快照恢复。
U修复	独立128位TX槽，S读完即可让出响应通路；TX数据/所有权仍等远端真实写ACK。U的E支持三源，N仍最多两源。

所有执行程序本轮均选择v2、64位；共享128位实现及原验收保留。指令位宽相同，不表示服务能力、描述符、身份或装载入口已经统一。此前说“等待Block RTL”的旧阻塞已解除；当前工作是将既有前端绑定到这一套权威源。

PR176再次核对仍08f2ea20；最新main仍c4d7b960。来源锁和检查命令见main64入口。

39 本轮实测通过率及证据边界

在服务器Slurm分配内进行，10个子作业全部COMPLETED、退出0:0。542份输入、镜像和结果日志SHA逐项核验；运行源码f046a8c9，Verilator5.042、Python3.12、固定ORFS容器。

回放	通过数	实际验证内容
母控	54/54	18场景×三种初态，真实程序SRAM；对端为有限模型。
五类基础	27/27	P3、U15、C3、F3、J3；main局控及实际Block/私有S。
C往返	15/15	正常、背压、故障、背压故障、复位×三初态。
CF双向、双U、三源FMA双U	27/27	每组正常/背压/复位×三初态；包括同时发送互锁负担。
合计RTL	123/123（100%）	局控程序存储仍为行为夹具，未接统一boot manager。
软件	1359/1359（100%）	既有编译器1218、矩阵141；未扩展main全部能力。

这里的100%是指定用例的通过率，不是全部功能覆盖率。旧1690/1690和81.04%行覆盖属于此前研究配置，旧九配置综合属于此前冻结源；main物理包的独立时序/DRC资格也只对应其原始配置。本轮不叠加这些数字，也不宣称重跑物理验收。

尚未验证的新对象是“编译器产物→统一装载/CRC→三端真实PM→main母控/两局控/Block→提交和恢复”的完整组合。本轮没有新覆盖率、组合STA或物理结果。结果索引保留逐场景散列。

40 前端缺项一：统一顶层与程序装载

用数字电路的语言说，目前已有两套可工作的装配方式，但还没有把新版本装入同一个部署电路。旧five_control_top使用本分支局控适配器，five_boot_top另建三个PM。main母控封装已经包含一个PM；main局控在外部暴露程序存储口。

正确接入应保留main母控内部PM，为两个main局控各接一个16KiB、四bank PM。统一装载器需要适配母控cfg接口，并管理三份镜像的实际写入、读回、CRC、资格检查、准备、部署和启动；不能继续为母控多放一份PM，也不能让母控/局控从旧行为夹具取程序。

```
主机装载/启动命令
    |
 统一装载、CRC、部署及恢复管理
    |
    +---- main母控 + 内部PM
    |          | 任务/返回
    +---- LC0 + PM0 + 原生Block0
    +---- LC1 + PM1 + 原生Block1
```

母控配置与局控配置还要核对block ID、ABI、topology、capacity、镜像ID和generation。main P/U与C/F/J生成方法有差异，不能仅因PM数据口都是128位或执行指令都是64位就省略这些检查。

验收条件：每个选定配置恰有1母控、2局控、3程序存储和12程序bank；没有重复PM或旁路取指。三端CRC和身份正确后才启动；局部装载失败、镜像错型或中途复位不能启动不完整程序。Block私有S另计。实现参见main母控封装。

41 前端缺项二：服务、编译和恢复一致

现有compiler.py:94限制每条native命令最多两个源缓冲；旧ucf_native_service.sv:94也拒绝三源。main U已允许E lane0三源FMA，例如从S读取A、B、C后计算A×B+C。因此软件1359项通过，只能说明旧能力范围正确，不能说明已能生成main三源程序。

需要按Block类型和版本建立唯一能力表：哪些指令及native操作可用、源数量、地址单位/范围、结果格式、上下文顺序、直接通路和消息身份。编译器、独立字节核对器与硬件准入共同遵守。U的N仍最多两源；不支持的组合须拒绝，而不是截断第三个地址。完整LLM图导入不在当前受限编译器范围内。

传输和恢复同样需要一致。main U将S读响应复制到TX寄存器后，允许本地S接收对端写入；只有远端真实写ACK后，才释放TX数据/所有权。旧监督层必须把这项“仍欠的交付”算作pending。否则可能在TX槽仍有效时复位、取消或报告完成。J还需要保留片段、T租约和输出提交的专属语义。

验收条件包括：U两/三源数值正确；非法N三源、错型/越界描述符被拒绝；双端同时SEND和背压不互锁；ACK身份不匹配不能释放；取消中的保持槽能排空或进入隔离；整组复位后重装方可重试。当前main U局部/双向回放通过，不表示旧统一恢复top自动获得这些能力。具体源码与缺项。

42 完成当前前端目标的接续顺序

顺序	具体交付	完成判据
1	固定main五类局控/服务端口、能力与身份	编译器和RTL使用同一版本合同；不支持项明确拒绝。
2	main母控、两局控、三PM统一部署top	真正装载读回CRC、准备/部署/启动；无重复母控PM。
3	对齐编译器和新传输/恢复监督	U三源及同时SEND、身份ACK、J专属提交、排空隔离完整闭环。
4	同版统一系统验证	从任务JSON到结果走全链路；正例、负例、异常、复位和覆盖有独立回执。
5	重新冻结综合前交付	新源码/参数/清单/宏边界/SDC锁定；lint、结构、层次及约束检查通过。

周期继续固定3.333333333ns。旧freeze.json仍是旧顶层和67份控制源；不能只更新日期或替换SHA便称新系统已完成。待新顶层稳定后重建清单和验收，随后开展同版映射/组合STA、等价及物理实现。main独立叶宏的正时序裕量不能替代组合资格。

本轮完成的是“main64实现同步与接入审查”，尚未实施表中五项适配，也没有把所有前端工作标为完成。这些步骤在当前已有RTL条件下可以继续，不再以缺少Block RTL为阻塞。完整模型计算图导入、动态形状和任意规模调度/路由属于进一步的软件/系统目标。

Issue179保持in_progress，PR180为Draft未合并。本轮为源码自查和有界回放，独立审查人待指定；登记pending，看板未核验。详细进度见当前接续指南。

43 R8.1五类能力与程序边界

本阶段将main母控、五类局控/服务的能力写成contract.json。45项软件边界检查通过；五类main实际生成接口的公共端口方向和位宽已核对。生成模块作可逆名字隔离，避免U三源adapter与C/F两源adapter撞名；未用输出显式空接，可选close输入固定0；原始RTL和生成器不变。

类型	原生操作	本轮接入约束
U	0x100命令、101发送、102接收、103预约、104直接配对	E最多三源，N最多两源；无普通主机S_READ，结果须经真实SEND。
F/C	0x100-103；G/E，C另有R	G/E两源，R一源；预部署初始化S；空闲可读。
P	0x110装载、111矩阵命令、112门控	M→G直接通路保留；LC READY时可接对端被动写。
J	0x120汇合、121释放	专属片段和已提交输出；候选每任务一次join、最多4输出字、epoch1-255。

物理程序存储每端16KiB，但当前核心镜像准入为MC4736、LC8320字节；最多256条执行指令和16个execution描述符。64位指令、128位PM访问、16字节地址对齐，单时钟目标3.333333333ns保持。

共同集成程序先限G_CALL/G_WAIT/G_END和L_EXEC/L_WAIT/L_END。完整ISA编码仍保留；此处声明资格范围，不把main P/U取指移植解释为已经支持PR180全部新指令。R8.3负责把能力表接入编译器和独立核对器。合同与入口。

44 R8.1整组身份和装载时序

topology ID是“这套部署电路”的共同身份，Block type才表示P/U/C/F/J类别。main母控把自身topology放进任务包[223:192]；局控只有在它等于本端topology时才接收任务。若按类型给两端不同topology，会出现镜像装载成功却不接收任务的问题。

候选固定cohort topology=0x01938000+KIND0×16+KIND1。母控、两个局控、两端任务记录均用同一值；局控ID仍是0/1，native ABI为0x01930001，capacity为0x17630001。统一主机入口提前拒绝错topology的BEGIN，状态3。

```
整组RELEASE
  → 三端BEGIN / 顺序WRITE16
  → 完整READ16 / 实际读回CRC
  → VERIFY / PREPARE
  → 初始化普通S或提交J片段
  → 共同DEPLOY
  → START / 执行 / RESULT
```

主机目标0/1/2为MC/LC0/LC1，3为整组。普通S_WRITE只允许部署前；U/J不支持的普通S_READ立即返回错误。J片段是专属命令14，可在空闲且输出清空后补充；join会消耗片段租约，重复任务不能假设旧片段仍有效。命令13读取并消费J已提交输出。

任务/返回仍512位，数据字128位；ACK取目的端实际SRAM响应。CRC逐字计算，主机没有proof旁路。R8.2的三端真实PM集成和九配置回归另行验收；R8.4完整取消/排空/隔离尚未完成。来源和取舍。

45 R8.2统一顶层和三端程序存储

main64_boot_top已经将main母控、两端main局控和统一装载入口接为实际RTL候选。母控封装自带一个PM，因此只再实例化两个局控PM。结构核对每配置1MC、2LC、3PM、12程序bank和2原生数据组；Block私有S/T另计。

```
主机：命令 / 响应
      |
能力检查、统一装载、读回CRC与共同部署
      |
      +-- main母控 + 内部16KiB PM
      |      | TASK / RETURN
      +-- main局控0 + PM0 + 原生Block0
      +-- main局控1 + PM1 + 原生Block1
             | 固定对端数据/实际提交ACK
```

每PM由四个既有256×128位bank构成，共48KiB程序存储；采用实际SRAM封装及已验收OpenRAM bank功能模型。控制综合将bank视为宏边界。测试台只从主机口装载和读取，不给DUT提供network_pm，不层次写入程序数组。

KIND0/KIND1选择九种双端点配对，主机目标1/2对应ID0/1。main P/U局控保留自己的来源；C/F/J保留main冻结控制子集。模块名可逆隔离、未用输出显式空接；可选对象close输入固定0，当前集成指令子集不授予close程序资格。实现及复现入口。

46 R8.2功能、部署保护和结构结果

检查	实际结果	证明范围
主矩阵	189/189	九配对×七模式×三初态；三端主机装载、CRC、部署、执行和结果。
部署后保护	27/27	坏ABI/拓扑BEGIN不撤销旧部署；错误START及部署后普通写被拒绝，随后旧程序正常执行。
控制结构	9/9	完整/控制lint、通用综合和层次计数；1MC/2LC/3PM/12bank/2数据组。
合同软件	45/45	能力边界、九cohort ID和确定性生成核对。
旧软件重跑	1359/1359	编译器1218、矩阵141；不等于已接入新合同。

七模式为正常、重复任务、装载CRC中复位、读回CRC破坏后重装、世代拒绝、ABORT恢复、非法原生操作后整组复位重装。三初态为(1,143)、(2,143)、(2,144)。主矩阵DUT快照36f9b9bb，补充测试快照9113b585；逐源证明同DUT。输入、镜像、日志、结构和结果SHA在服务器及本机读回核对。

216是189+27次执行，补充存在业务路径重叠，不是216个独立覆盖项。控制禁项LATCH/MULTIDRIVEN/UNOPTFLAT/PINMISSING/WIDTHTRUNC为零，其余警告保留；没有新增覆盖率或映射时序。原始main225份源不变。交付源38fc1920与实际测试文件逐项对应。技术验证索引。

47 R8.2边界与后续四步

U/U通过两/三源FMA、同时发送、目的S写入后再读出回送及真实ACK检查。U/F/C到P只验证指定被动RAW128复制，不能据此认定数值格式兼容。J/P只验证同组部署和独立计算，J→P提交链仍待R8.4。主机普通S初始化在部署前；J任务间补充片段，旧输出必须消费完。

下一步	具体工作	完成判据
R8.3	新合同接入编译器、独立audit和装载计划	任务JSON生成适用三端镜像，U三源/身份/初始化顺序一致；非法项拒绝。
R8.4	完整传输、身份及取消恢复监督	真实提交、目的所有权、错ACK、排空/隔离/重试、协调复位和J→P闭环。
R8.5	同版系统矩阵、断言及覆盖	有界必测项闭合，未覆盖清单和数值/字节计数独立核验。
R8.6	新top源/宏/PM/SDC及复现包重冻结	可独立重建；随后同版映射、组合STA、网表和物理验收。

本轮仍为两驻留目标、单时钟、64位指令、3.333333333ns目标；没有组合WNS/TNS或物理签核。main独立物理裕量和旧top综合不能替代新组合。手写程序用于R8.2集成，尚未使用R8.3编译器；完整LLM图、动态形状及任意规模调度仍是进一步目标。

R8.1和R8.2有界候选已交付，独立审查/合并待办。Issue179保持in_progress，PR180为Draft；当前指南和共享PDF同步到分支，完整历史方案本地原位维护。当前接续与边界。

48 R8.3：任务描述到三端正式镜像

入口仍为compiler.py，新增main64-native-tasks/1版本，target用main64/U/P等形式声明两端类型；九种配对与R8.1机器合同一致。输入是有界语义任务和缓冲区，不是模型自然语言或ONNX。输出含三个64位程序镜像、128位描述符、SHA/CRC和主机装载计划。三端共同topology、ABI、capacity和各自image ID一并检查。

环节	已实现的职责
编译器	读取R8.1能力合同，检查类型、源数、上下文、缓冲区逐字有效性、资源和镜像容量。
独立审计	不导入compiler、codec、image或合同Python模块；独立做准入及完整头/指令/task/execution/填充字节构造。
主机计划	PREPARE后先完整供数和设置哨兵，再DEPLOY/START；所有回复状态和CRC逐项核对。
数值参考	单独计算有限样例域的整数结果；不把RAW128解释为数值格式转换。

U E允许两/三源FMA，N仍最多两源；u_direct描述N→E配对。CF用已存在的meta bit63选择G→E；P用p_route/p_gate_direct选择M→G。未提供任意native字段逃逸口，未宣称完整ISA或完整大模型图已接入。任务入口。

49 R8.3：数据与上下文约束

N统计上下文不仅有“已完成”状态，还有可消费数量。当前配方统计8个元素，普通N归一化和N→E配对共享这一重放预算；消费后不能再次用同一窗口归一化。编译器和独立审计均拒绝重复消费。这是实际N宏限制，不能靠局控服务完成位推断上下文可无限重复使用。

P的M→G直连把两个矩阵结果各取S16后打包成32位，G看到两个16位元素；它不同于普通矩阵S32结果存储。数值参考分别建模普通存储和直连打包，不改main数据通路以迁就参考。

普通初始化写必须发生在DEPLOY前。emit对main64的镜像计划只推进到PREPARED，调用方完整提供输入后再部署。J输出留在提交FIFO中时，须先通过命令13消费，再读普通S；每次新J任务须重新提交片段。U没有普通S_READ，其FMA与N→E结果通过U→P真实写入并从P私有S读回核对。

本阶段跨块只编译U/F/C0→P1的RAW128被动复制，母控等待源任务提交后再CALL P。P沿用自身main局控，不给它生成不存在的RESERVE/RECEIVE服务。J/P目前仍为独立任务；J→P与完整传输身份、取消排空、隔离和协调复位在R8.4接续。独立审计。

50 R8.3：验证结果与接续

检查	结果	证明范围
新软件	1299/1299	27正例、完整字节变异、非法IR双重拒绝和CLI输出保护；软件资格。
旧编译器	1218/1218	原five/recovery目标语义保持；不替代新硬件回放。
新RTL回放	81/81	9配对×3程序×3初始化；正式编译和独立审计后，经主机口装入实际三PM运行。
来源核验	通过	原main225源不变，R8.2 DUT逐项SHA相同；输入607文件及日志/镜像在服务器和本机读回核对。

实际成功快照ddfa9ae，Slurm100527_0-8全部在node1 COMPLETED/0:0。初始化为(1,143)/(2,143)/(2,144)。首轮100518保留：发现N消费预算、P直连打包参考和J输出消费顺序问题，修复准入/参考/主机计划后重新跑完81例；没有删除失败检查或修改main来绕过它们。

控制目标仍为单时钟、64位、3.333333333ns。本阶段复用R8.2已核对结构，没有新增映射时序、等价、覆盖率或物理结果。有限数值样例及两端任务不能解释成任意模型图编译器。

下一步R8.4把身份与目的提交ACK、源保活、J租约及J→P链、取消排空/超时隔离/重试/协调复位接入同版main顶层；随后R8.5做完整覆盖闭环、R8.6重新冻结综合交付。技术索引。

51 R8.4：固定硬件上的传输与恢复

main64_recovery_top在R8.2实际三PM顶层外增加持久主机/结果监督器。内层仍为main母控、两个main局控、三个程序SRAM和实际基础宏；原main225份源不改。服务边界增加halt门：停止接受新的native服务，已被宏接受的命令与存储回执继续排空。U三源、独立TX保持槽与各类直接通路保留。

电路	具体职责
外层supervisor	保留主机回复、失败终端和epoch水位；决定排空、隔离、重试及完整组复位。
内层engine	三端实际装载/CRC、部署、母控调度、局控执行及数据接口。
每端服务门	核对已接受服务的完成，halt后不再启动新服务；排空时清理原任务响应。
每方向保持槽	保存一字128位数据与512位ticket，等待目的实际写回执和完整身份ACK。
J输出桥	校验已提交FIFO的身份/标签/次序，逐字交给P；源终端等整条路线完成后再返回母控。

这是每次两个驻留端点、九种编译期配对；不是九局控同时执行。已提出的存储请求不能因取消而消失；不能排空时先隔离，保持未完成义务。新顶层仍单时钟、64位执行指令、目标3.333333333ns。实现与复现。

52 R8.4：管理编码与程序版本

新增safe64-native-tasks/1与safe64/type0/type1，和main64、旧five/recovery目标分别绑定。compiler、独立audit、JSON形状及目标登记同版；独立审计同时核对三端完整镜像和transport_plan。宽整数须无损处理，以bin/mem完整字节为执行依据，不能经浮点数转换后当作精确编码。

64位执行指令不变。op15属于独立主机管理口：cmd_op为4位、target为2位、address为14位、data为256位；管理必须target=3、address=0。data最低8位是sub：0取消、1协调复位、2状态、3隔离重试、4路线配置。

sub4的data编码：

位段	内容
7:0	sub=4
8	方向，0或1
18:9	目的S起始行，16字节/行
21:19	字数0..4，0关闭路线
53:22	首服务序号
61:54	服务序号步长
93:62	J tag，非J为零
255:94	保留零

配置仅在未运行、未部署、无待消费结果或传输义务时接收。U回送count2/stride3；U/F/C→P count1..4/stride1；J→P count1..4/stride0，服务序号为JOIN序号，字索引另存ticket。取消sub0要求47:16 job、79:48 epoch、111:80 START sequence、143:112 generation完全匹配，其余零。sub1在15:8记录请求mask，实际复位完整组。精确格式。

53 R8.4：实际提交、完整ACK与源保活

源被接受时，保持槽保存数据和身份。目的ready仅表示请求被接收；目的SRAM真实写响应才记commit。匹配完整ticket的ACK才能释放正常源所有权。错误ACK不释放，已提出但尚未ready的写valid必须保持；尚未提出的字可以显式abort，abort不冒充提交。

ticket位段	绑定内容
130:0	源服务身份，拼接{job32,epoch32,task_sequence32,service_sequence32,token3}；token在最低3位。
261:131	目的预约身份；P被动目的用本次job/epoch和零任务/服务序号。
325:262	低32位generation，高32位START sequence。
357:326	三端共同cohort topology。
421:358	低32位源image ID，高32位目的image ID。
437:422	低8位源Block ID，高8位目的Block ID。
489:438	低10位目的行地址，随后32位J tag、10位字索引。
511:490	保留零。

U/U验证双向SEND、实际目的S写入、从接收S再次读出回送和完整ACK，确认源保持不会阻止对端写入。U/F/C→P在P LC READY期间被动写入，源提交结束后母控再CALL P；RAW128不证明数值格式兼容。

J→P校验提交FIFO的job/epoch/task sequence、tag、index与last，最多4字。正常输出消费绑定目的ACK，源终端等整条路线结束后才交给母控，防止P提前运行。T输入租约与FIFO/保持槽输出租约分开；取消清理本地副本时，已经提出的远端写仍由保持槽负责排空。身份合同。

54 R8.4：取消、隔离与协调复位

状态	进入条件与行为
NORMAL	正常装载和运行；接受精确身份取消，外来取消拒绝。
DRAIN	停新native服务，继续完成已接受的宏和存储义务；未提出字可abort。
RESET	全部排空后复位完整内层组4周期；外层结果和epoch水位保留。
WAIT_READY	等复位同步释放及内层可重新接收主机操作。
FAILED	保持失败终端，主机消费一次后回NORMAL。
QUARANTINE	超过默认1024周期仍未排空；保持所有权、不复位。消费失败终端后可重试排空。

已排空但主机仍持有回复时继续等待，不把主机背压当作硬件排空超时。请求mask只作诊断记录，实际总是完整组复位；不承诺只复位一个局控。复位撤销程序部署和协议有效位，不清SRAM数组；必须使用新epoch，重新装载、供数并从任务开头运行，不能把它理解为原PC继续执行。

失败终端跨内层复位保存job、epoch、START sequence、原因及截至快照已确认的读/写/提交/ACK计数。取消status11，自动故障0x200，排空超时0x201；标志[282]恢复、[283]隔离、[284]完整组复位策略。未释放的在途读取不冒充已确认服务字节。

普通母控RESULT写字节是LC服务累计；恢复实时ledger还记录P的被动写，二者口径分别核对。失败包不承诺恢复尚未生成的子级error_pc。错ACK、外来native响应、异常描述符、取消、超时重试后，都用不同epoch/镜像/地址/输入重新装载并正常完成。状态机实现。

55 R8.3/R8.4结果与下一阶段

检查	结果	资格边界
R8.3 RTL	81/81	九配对×三正式编译程序×三初始化，实际三PM装载与数值/事务。
R8.4 RTL	279/279	81正常、198故障/恢复执行；含双U回送、J→P四字链。
R8.4结构	9/9	完整native/control lint、通用控制综合、1MC/2LC/3PM/12bank计数。
链路单元	21/21	不可撤回offer、假ACK、源保活、abort与真实回执顺序；目的回执为协议驱动器。
新软件	1301 / 1304	main64 / safe64，分别包含2项运行后补充的Schema/目标登记核对。
旧软件	1359/1359	compiler1218、matrix141；保持原目标边界。

成功运行快照分别ddfa9ae、8a42dba；607/628份输入、日志、镜像和结构SHA在服务器与本机逐项核验。R8.4当前31份仓库源码（含主机测试台）与实际运行一致，生成native文件另外逐项核对；原始main225源未改。新元数据和文档不冒充RTL重跑。首轮失败和预检保留，不累加到最终通过率。

故障包括外来取消/服务身份、非法native、接受写后的取消、错ACK、源数据保活、超时隔离/重试、未提出字取消、完整组重装和双U反方向错generation ACK。通过次数不是完备覆盖率。功能bench10ns匹配bank模型；实现目标3.333333333ns保持，没有新映射STA、等价或物理签核。

下一步R8.5建立覆盖模型，补周期交错、取消/结果竞态等未覆盖项并闭环；R8.6按受监督新顶层重新冻结源码/参数/宏及SRAM视图/SDC，再做组合时序和后端。完整模型图编译、动态形状和任意规模调度仍在后续范围。PR180仍待独立审查，未合并。技术索引。