RégieLive

Manuel d’utilisation

RégieLive 2 · édition de novembre 2026

Ce manuel décrit tout RégieLive 2, écran par écran et réglage par réglage. Les captures viennent de l'interface réelle de RégieLive, avec un culte d'exemple (projet `CDF-20261026`).

SOMMAIRE

1. Prise en main
2. Projets et fichiers
3. Préparation et Projection
4. Blocs et médias
5. Éditeur de slides
6. Chants
7. Bible
8. Alertes
9. Sorties
10. Audio autonome et barre du bas
11. Auto Pilot
12. Apprendre
13. Préférences
14. Raccourcis clavier
15. Dépannage et questions fréquentes
16. Configuration du PC
17. Réseau de la régie

1. Prise en main

RégieLive prépare et diffuse un culte sur un seul écran : on construit le programme à gauche (Préparation), on le diffuse à droite (Projection). Toutes les captures de ce manuel viennent de l'interface réelle de RégieLive.

INSTALLATION

1. Téléchargez l'installeur sur **regielive.github.io** (`RegieLive-2.x-Windows-setup.exe`, selon la version) et lancez-le. Windows demande l'autorisation : RégieLive s'installe dans *Program Files*, pour tous les utilisateurs du PC.
2. Lisez et acceptez la **licence** : conditions d'utilisation, confidentialité (ce que RégieLive fait des données) et composants tiers. Le texte complet reste ensuite dans le dossier d'installation (`LICENCE-RegieLive.txt`).
3. **FFmpeg**, l'outil qui convertit les vidéos des slides, est installé avec RégieLive : rien à télécharger.
4. Si le **NDI Runtime** manque, l'installeur propose de l'installer (licence gratuite de Vizrt). Sans lui, RégieLive fonctionne, mais les sorties NDI sont indisponibles.
5. L'installeur autorise RégieLive sur le **réseau privé** du pare-feu, pour les Alertes de l'équipe. Rien n'écoute tant que vous ne l'activez pas dans l'onglet Alertes.
6. Aucun raccourci n'est posé sur le Bureau : RégieLive se trouve dans le menu Démarrer. Les fichiers `.rliv` s'ouvrent ensuite par double-clic.

Pour mettre à jour, installez simplement la nouvelle version par-dessus : vos projets, chants et réglages sont conservés.

Être prévenu d'une nouvelle version. Au plus une fois par jour, RégieLive regarde sur son site (regielive.github.io) si une version plus récente existe. Il ne le fait jamais pendant un culte : ni Projection, ni bloc à l'antenne, ni Auto Pilot ; le message disparaît dès que la projection commence. Rien n'est téléchargé ni installé : le message propose **Voir la page de téléchargement**, **Plus tard** ou **Ignorer cette version**. Hors connexion, rien ne se passe.


Chaque nouvelle version a un niveau d'importance :

- **Recommandée** (le cas habituel) : le message ci-dessus.
- **Importante** : un message rouge « Mise à jour importante ». Elle corrige un problème qui peut gêner la projection : installez-la avant votre prochain culte. **Plus tard** reste possible, mais pas **Ignorer cette version** ; le message revient à chaque démarrage tant qu'elle n'est pas installée.
- **Facultative** (petites retouches) : aucun message. Elle apparaît seulement dans **Fichier → À propos de RégieLive**.

La fenêtre **À propos de RégieLive** indique toujours l'état des mises à jour (« RégieLive est à jour », ou la version disponible avec un lien vers la page de téléchargement). Le bouton **Rechercher** vérifie tout de suite, sans attendre le lendemain.

Rien n'est envoyé par RégieLive : ni compte, ni statistiques. Il se connecte à Internet seulement pour lire le numéro de la dernière version (voir ci-dessus) et quand vous le demandez (moteurs d'écoute, NDI Runtime, import d'un chant depuis une adresse web). Le choix du PC est détaillé au chapitre 16.

PREMIER LANCEMENT




Fenêtre « Ouvrir un projet » au démarrage

Au démarrage, RégieLive demande sur quel projet travailler :

- **Récents** : les 4 derniers projets ouverts, en un clic (absent la toute première fois).
- **Ouvrir un projet…** : choisir un fichier `.rliv` existant.
- **Nouveau projet** : créer un dossier de projet vide (voir chapitre 2).

Après une mise à jour, un message en bas à droite confirme la version installée. Cliquez sur **Compris** pour le fermer.

L'ÉCRAN PRINCIPAL



Écran principal de RégieLive, numéroté

N°	ZONE	RÔLE
1	Menu **Fichier**	Projets, Préférences, Apprendre, À propos, Quitter
2	Onglets	**Programme** (cet écran), **Chants**, **Bible**, **Alertes**, **Sorties**
3	**Intégrer →**	Copie la Préparation dans la Projection (touche Espace)
4	**Auto Pilot**	Active l'écoute du culte et les propositions de versets
5	**Préparation / Projection**	Choisit le côté que vous pilotez ; l'autre côté s'assombrit
6	Aperçu Préparation	Ce que donnera le bloc sélectionné, sans rien diffuser
7	Aperçu Projection	Ce qui est réellement à l'écran (titre et durée du bloc en cours)
8	Vu-mètre	Niveau du son diffusé ; ▾ pour le placer à droite, à gauche, en bas ou flottant
9	Chemin de fer Préparation	Le programme que vous construisez, libre de toute modification
10	Chemin de fer Projection	Le programme diffusé, bloc après bloc
11	**Médias et fichiers**	Tous les fichiers du projet ; cliquer pour déplier
12	**Audio autonome**	Musique de fond indépendante du programme
13	CPU · RAM · GPU	Charge de l'ordinateur en direct


N°	ZONE	RÔLE
14	Volume ▣	Volume des vidéos et sons de la Projection

Le nom du projet et son état d'enregistrement s'affichent quelques secondes à droite des onglets, après chaque ouverture ou enregistrement. Quand la fenêtre est étroite, la barre du haut se simplifie : le nom du projet, puis les mots « Apprendre » et « Auto Pilot », puis le logo disparaissent pour laisser les boutons à leur place.

L'AIDE INTÉGRÉE


La touche **F1**, ou le bouton **?** de la barre du haut, ouvre l'aide à droite de l'écran, sans quitter la page en cours. Elle fonctionne sans Internet et suit le thème sombre ou clair.

ONGLET	CONTENU
Diagnostic	RégieLive vérifie son état réel : réseau et téléphones, mélangeur et tally, sorties, outils (FFmpeg, NDI, DeckLink), alimentation et charge du PC. Chaque problème est expliqué, avec un bouton qui mène au bon endroit (réglage Windows, page Sorties, recherche du mélangeur…). Rien n'est envoyé sur Internet
Manuel	Ce manuel, ouvert à la section de la page où vous êtes, avec ses captures. La recherche porte sur tout le manuel
Comment faire…	Des guides pas à pas pour les tâches courantes ; chaque étape peut ouvrir l'endroit concerné dans RégieLive



L'aide intégrée, onglet Diagnostic

LE MENU FICHIER



Menu Fichier ouvert

COMMANDE	RACCOURCI	EFFET
Nouveau	Ctrl+N	Crée un projet vide dans un nouveau dossier
Ouvrir	Ctrl+O	Ouvre un fichier `.rliv`
Fichiers récents	—	Les 4 derniers projets
Enregistrer	Ctrl+S	Enregistre le projet
Enregistrer sous	Ctrl+Maj+S	Enregistre une copie sous un autre nom
Fermer le projet	—	Revient à la fenêtre « Ouvrir un projet », ou ferme RégieLive
Migrer le projet…	—	Copie ou déplace le dossier du projet ailleurs
Lancer apprentissage…	—	Ouvre la fenêtre Apprendre (chapitre 12)
Préférences…	Ctrl+,	Tous les réglages (chapitre 13)
À propos de RégieLive…	—	Version installée, bouton « Copier la version », mentions NDI et FFmpeg
Quitter	Ctrl+Q	Ferme RégieLive après confirmation si le projet n'est pas enregistré

2. Projets et fichiers

Un projet RégieLive est **un seul dossier** : il contient le fichier `.rliv` (le programme) et tous les médias utilisés. Copier ce dossier suffit pour emporter le culte complet sur un autre PC.

LE DOSSIER DU PROJET


À la création, RégieLive fabrique un dossier nommé d'après la date du jour, par exemple `CDF-20261026` (puis `CDF-20261026-2` si le premier existe déjà). Le fichier projet porte le même nom que son dossier :

```
CDF-20261026\
  CDF-20261026.rliv   ← le programme
  videos\  audio\  images\
  presentations\  documents\  chants\
```

Chaque média ajouté au programme est **copié** dans le bon sous-dossier. L'original reste où il était. Si un fichier du même nom existe déjà, RégieLive demande : **Annuler**, **Nouvelle version** (garder les deux) ou **Écraser**.

CRÉER, OUVRIR, ENREGISTRER

- **Nouveau** (Ctrl+N) : le dossier est créé dans le dossier de stockage des Préférences. S'il n'y en a pas, RégieLive demande où le placer.
- **Ouvrir** (Ctrl+O), ou double-clic sur un `.rliv` dans l'Explorateur Windows.
- **Enregistrer** (Ctrl+S) : à faire avant chaque culte. L'état s'affiche quelques secondes à côté des onglets :




Nom du projet et état « Projet enregistré »

« Modification non sauvegardée… » signifie qu'une modification n'est pas encore enregistrée. Si vous ouvrez un autre projet, fermez ou quittez avec des modifications en attente, RégieLive propose **Enregistrer et…**, **…sans enregistrer** ou **Annuler**.

À chaque enregistrement, une copie de sécurité `.bak` est gardée. Si le `.rliv` devient illisible (coupure de courant, disque plein), RégieLive ouvre la copie et affiche « Projet restauré » : enregistrez pour la valider.

MÉDIAS ET FICHIERS

La bande violette en bas du Programme liste tous les fichiers du projet, rangés par catégorie. Cliquez sur sa barre de titre pour la déplier ou la réduire, et sur une catégorie pour la replier.




Volet « Médias et fichiers » déplié

- **Glisser** un fichier sur un moment du chemin de fer crée un bloc.
- **×** supprime le fichier du dossier du projet, après confirmation, et retire tous les blocs qui l'utilisent.

DOSSIER DE STOCKAGE

Fichier → Préférences → Projets fixe où naissent les nouveaux projets.



Préférences, onglet Projets

- **Parcourir…** choisit le dossier ; **Effacer** revient à « demandé à chaque nouveau projet ».
- Changer ce dossier ne déplace pas les projets existants.
- Si le disque n'est plus accessible (clé USB retirée), RégieLive le signale et demande un autre emplacement.

MIGRER UN PROJET

Fichier → Migrer le projet… change un projet de place, par exemple vers une sauvegarde ou un autre disque. Choisissez le dossier qui doit **contenir** le projet (par exemple `E:\Sauvegardes`) : le dossier `CDF-…` y sera recréé.



Fenêtre « Migrer le projet »

- **Copier (garder l'original)** : deux exemplaires indépendants.
- **Déplacer** : l'original est supprimé une fois la copie vérifiée.

Les chemins enregistrés dans le projet sont mis à jour, puis le projet est rouvert depuis son nouvel emplacement. Une lecture en cours en Projection est interrompue : ne migrez pas pendant le culte.

3. Préparation et Projection

Le programme existe en deux exemplaires : la **Préparation**, que l'on modifie librement, et la **Projection**, que l'on diffuse. Le bouton **Intégrer →** fait passer l'un dans l'autre.

MOMENTS ET BLOCS

Un chemin de fer est une suite de **moments** (Accueil, Louange, Lecture…), chacun contenant des **blocs** (un chant, une image, une vidéo, un passage biblique…).



Un moment et ses blocs, numérotés

N°	ÉLÉMENT	EFFET
1	⋮⋮	Glisser pour déplacer tout le moment
2	↻ Boucle	À la fin du dernier bloc, la Projection revient au premier bloc du moment (diaporama d'accueil, par exemple)
3	Chrono	Durée affichée sur les retours de scène quand le moment passe à l'antenne (`5` = 5 minutes, ou `04:30`)
4	▾	Replier ou déplier le moment
5	Titre	Cliquer dessus pour le renommer
6	⠿	Glisser pour déplacer le bloc, dans le moment ou vers un autre
7	Vignette	Aperçu du contenu ; titre et type à droite
8	⌃ / ⌄	Déplier le bloc pour voir ses pages et ses réglages
9	✎	Modifier le bloc (paroles, slides, réglages)
10	Cadenas	Verrouiller : le bloc ne peut plus être déplacé ni modifié par erreur
11	×	Supprimer le bloc (après confirmation)
12	+	Ajouter un média (vidéo, son, image, PDF, présentation)
13	▤ Slide	Créer une slide vierge et ouvrir l'éditeur

N°	ÉLÉMENT	EFFET
14	♪ Chant	Rechercher un chant dans les bibliothèques (Ctrl+K)
15	+ ×	Au survol du titre : insérer un moment après celui-ci, ou le supprimer


+ Nouveau moment, en bas du chemin de fer, ajoute un moment à la fin.

INTÉGRER LA PRÉPARATION

Intégrer → (ou la touche **Espace**) recopie toute la Préparation dans la Projection, puis bascule côté Projection.

- On peut intégrer autant de fois que nécessaire : chaque clic refait la même copie, il ne vide jamais la Projection.
- Le bloc à l'antenne continue sans coupure, même si une vidéo est en cours.
- Seule exception : si la Préparation est entièrement vide, la Projection est vidée aussi.
- Pour ajouter un seul bloc à la Projection sans tout intégrer, glissez-le de la Préparation vers le chemin de fer Projection : il y est copié.

DIFFUSER



Projection : l'annonce est à l'antenne

Côté Projection, **un clic sur un bloc le met à l'antenne**. Il est marqué d'une barre rouge, l'aperçu Projection montre ce qui est diffusé et l'en-tête indique son titre et sa durée (« Sans durée » pour un texte ou une image fixe).

TOUCHE	EFFET
→	Page, slide ou verset suivant ; à la fin du bloc, bloc suivant
←	Page, slide ou verset précédent ; au début, bloc précédent
Espace	Intégrer la Préparation


Côté Préparation, les mêmes flèches parcourent les blocs sans rien diffuser : l'aperçu Préparation montre le résultat.

Les blocs **minutés** — vidéo, son, image avec durée — passent seuls au bloc suivant quand ils se terminent. Dans un moment en boucle, la Projection revient au premier bloc du moment.

Les touches ne fonctionnent pas pendant la saisie dans un champ de texte. Toutes peuvent être changées dans *Préférences → Raccourcis clavier*.

MENUS AU CLIC DROIT

Un clic droit ouvre un menu RégieLive adapté à ce qui est sous la souris. Chaque action fait exactement la même chose que le bouton correspondant. Le menu se ferme avec **Échap**, par un clic ailleurs, ou se parcourt avec les flèches et **Entrée**.



Le menu d'un bloc de la Préparation, au clic droit

CLIC DROIT SUR…	LE MENU PROPOSE
Un bloc de la Préparation	**Modifier…**, **Dupliquer** (copie juste en dessous), **Copier dans la Projection** (dans le même moment, sans tout intégrer), **Déplacer vers le moment ▸**, **Verrouiller**, **Supprimer…**

CLIC DROIT SUR…	LE MENU PROPOSE
Un bloc de la Projection	**Mettre à l'antenne**, **Reprendre au début**, **Couper le son**, **Modifier…**, **Verrouiller**, **Supprimer…**
Le titre d'un moment	**Renommer**, **Ajouter un chant / un média / une slide / un passage biblique**, **Insérer un moment après**, **Boucle**, **Chrono…**, **Replier** ou **Déplier tous les moments**, **Supprimer le moment…**
Un aperçu (Préparation ou Projection)	**Précédent**, **Suivant**, **Reprendre au début**, **Couper le son**, **Montrer le bloc dans le chemin de fer**
Un fichier de **Médias et fichiers**	**Ajouter au programme** (dans la Préparation, juste après le bloc sélectionné, sinon à la fin du dernier moment), **Ajouter à l'audio autonome** (sons seulement), **Afficher dans l'Explorateur** (Ctrl+E), **Renommer…** (F2), **Supprimer du projet…** (Ctrl+D)

Renommer… garde l'extension du fichier (`.mp4`, `.jpg`…) et met à jour les blocs qui l'utilisent. Un média à l'écran ne peut pas être renommé pendant sa diffusion. Les trois raccourcis Ctrl+E, F2 et Ctrl+D visent le fichier **sous la souris** dans Médias et fichiers ; ils se changent dans *Préférences → Raccourcis clavier*.

Sur un bloc verrouillé, **Modifier** et **Supprimer** sont grisés. Dans les champs de texte, le clic droit garde le menu habituel (copier, coller, orthographe) ; ailleurs, le menu du navigateur (Recharger, Inspecter…) n'apparaît plus.

CHRONO LIBRE

Quand une sortie **retour de scène** existe (chapitre 9), un bouton **Chrono** apparaît à côté de « Projection — Chemin de fer ». Il lance un compte à rebours visible des intervenants, indépendant des moments. Un second clic l'arrête.

4. Blocs et médias

Chaque bloc a un **type**, écrit sous son titre. Le type décide de ce que montre le bloc quand on le déplie et de la façon dont il avance à l'antenne.

TYPE	FICHIERS ACCEPTÉS	COMMENT IL AVANCE
TEXTE	— (créé dans RégieLive)	Reste à l'écran jusqu'au bloc suivant
CHANT	Bibliothèques de chants	Une page à la fois, avec → / ←
BIBLE	Onglet Bible	Une page à la fois, avec → / ←
VIDÉO	mp4, mov, mkv, avi, webm, m4v, mpeg	Passe seule au bloc suivant à la fin
SON	mp3, wav, aac, ogg, flac, m4a, opus	Passe seul au bloc suivant à la fin
IMAGE	jpg, png, gif, webp, bmp, svg, avif	Arrêt sur image, ou durée fixée
PDF	pdf	Une page à la fois, avec → / ←
PRÉSENTATION	pptx (aussi ppt, odp, pps, ppsx)	Une diapositive ou une animation à la fois
SLIDE	— (éditeur de slides)	Une slide à la fois

Pour ajouter un fichier, cliquez sur le + bleu d'un moment, ou glissez-le depuis *Médias et fichiers*. Il est copié dans le dossier du projet.

RENOMMER UN BLOC



Fenêtre « Modifier le bloc »

✎ ouvre cette fenêtre pour tous les blocs : **Nom du bloc** (le titre dans le chemin de fer) et **Information affichée** (la ligne sous le titre). Pour un bloc TEXTE, ce sont aussi le titre et le sous-titre projetés. Un bloc verrouillé ne s'ouvre pas.

VIDÉO ET SON



Bloc vidéo déplié

- ▶ lit ou met en pause ; |◀ revient au début ; la barre permet de se déplacer dans le média.
- ↻ **UNE FOIS / BOUCLE** : lire une fois puis passer au bloc suivant, ou tourner en boucle.
- Le grand compteur affiche le **temps restant**.
- Une vidéo peut avoir son propre son coupé, sans toucher au volume général.

IMAGE



Bloc image déplié

- Par défaut, l'image reste à l'écran : **ARRÊT** (arrêt sur image).


- Cliquez sur la durée pour la changer : `30` = 30 s, `60` = 1 min, `2:30`, `0` = arrêt sur image. Avec une durée, l'image passe en **AUTO** et cède la place au bloc suivant à la fin.

MUSIQUE AU DÉCLENCHEMENT

Les blocs vidéo, son et image ont une ligne ♫ **Audio autonome au déclenchement**. Choisissez une piste : elle démarre dans le lecteur autonome dès que le bloc passe à l'antenne (un fond musical sous une annonce, par exemple). Un petit ♫ s'affiche alors sur le bloc.

- ↻ : répéter uniquement cette piste.
- ↻ **all** : enchaîner ensuite toute la playlist autonome, en boucle.

CHANT



Bloc chant déplié

- Le grand aperçu montre la page en cours ; ‹ › ou les flèches changent de page, la bande de vignettes montre toutes les pages.
- Les pastilles **Couplet 1, Refrain…** sautent directement à une partie. L'œil masque une partie pour ce culte.

- **Arrangement** : l'ordre de chant. Un clic saute ou remet un passage, un clic droit le retire, on peut glisser pour réordonner, et **+** ajoute un passage (un refrain répété, par exemple).
- **Lignes par page** : de 1 à 4 lignes de paroles par page projetée.
- **Modifier les paroles…** : choisissez une partie et corrigez son texte pour ce programme seulement, la bibliothèque n'est pas touchée. Ensuite apparaissent **Revenir à la bibliothèque** et **Enregistrer dans la bibliothèque**. **Éditer le chant** ouvre le chant lui-même dans l'onglet Chants (chapitre 6).


PASSAGE BIBLIQUE



Bloc passage biblique déplié

Un passage ajouté depuis l'onglet Bible devient un bloc découpé en pages, avec la référence et la traduction en bas (« Jean 3.16-17 · LSG »). Il se pilote comme un chant.

SLIDES ET PRÉSENTATIONS



Bloc slides déplié


- **Éditer les slides** ouvre l'éditeur (chapitre 5).
- Un fichier **.pptx** est converti en slides RégieLive à l'ajout, avec ses images, fonds, transitions et animations. Un message résume l'import (« Présentation importée · 12 diapos ») et signale les éléments adaptés. Ensuite, chaque clic sur → avance d'une animation ou d'une diapositive.

PDF

Un PDF s'affiche page par page. Le bloc déplié montre **‹ numéro de page / total ›** : tapez un numéro puis Entrée pour y aller directement. À la dernière page, → passe au bloc suivant.

5. Éditeur de slides

L'éditeur crée et modifie les slides d'un bloc SLIDE ou d'une présentation importée. On l'ouvre avec ▤ **Slide** sur un moment (slide vierge) ou **Éditer les slides** dans un bloc déplié.



Éditeur de slides, un texte sélectionné

LES QUATRE ZONES

- **À gauche** : les miniatures des slides (cliquer pour changer de slide, **+ Nouvelle slide** pour en ajouter une), puis la liste des **Éléments** de la slide. Dans cette liste : glisser pour changer l'ordre d'empilement, l'œil pour masquer, le cadenas pour verrouiller, × pour supprimer.
- **Au centre** : la slide en 16:9. Cliquez sur un élément pour le sélectionner ; tirez les poignées pour le redimensionner, le rond du haut pour le faire tourner.
- **En bas** : **Texte**, **Image**, **Forme** pour ajouter, puis Dupliquer, Copier, Coller, ↑ Avant, ↓ Arrière, Verrouiller, Supprimer.
- **À droite** : les réglages de ce qui est sélectionné.

En haut : le numéro de slide, ↶ ↷ pour annuler ou rétablir, **Fermer** et **Enregistrer**. Les modifications ne sont appliquées au bloc qu'avec **Enregistrer**.

GESTES ET RACCOURCIS

GESTE	EFFET
Double-clic sur un texte	Taper directement dans la slide

GESTE	EFFET
Maj + clic	Sélectionner plusieurs éléments
Glisser sur le fond	Sélection par cadre
Ctrl en déplaçant	Mouvement sur un seul axe
Alt en déplaçant	Sans aimantation aux repères
Maj sur un coin	Garder les proportions
Flèches	Déplacer l'élément sélectionné
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Annuler / rétablir
Ctrl+D	Dupliquer
Ctrl+C / Ctrl+V	Copier / coller, y compris vers une autre slide
Suppr	Supprimer l'élément
Ctrl+B / Ctrl+I / Ctrl+U	Gras / italique / souligné


RÉGLAGES D'UN TEXTE

RUBRIQUE	RÉGLAGES
En-tête	**Masquer** (l'élément reste dans la slide mais n'est pas projeté), **Verrouiller**
Contenu	Le texte, modifiable ici aussi
Remplissage du bloc	**Automatique** : le texte grossit ou rétrécit pour remplir le cadre. **Taille fixe** : taille en px (16 à 320), le texte peut déborder
Texte	Police, gras, italique, souligné, ombre portée (O), interligne
Position dans le bloc	Alignement gauche / centre / droite et haut / milieu / bas
Couleur	Couleur du **Texte**, du **Bloc** (fond du cadre) ou du **Fond** de la slide, au sélecteur ou en HEX / R V B
Position et taille	X, Y, largeur, hauteur en % de la slide, opacité, rotation
Lien (optionnel)	Adresse associée à l'élément
Alignement	Place l'élément sur la slide, ou aligne plusieurs éléments entre eux

Les images et formes ont les mêmes rubriques de position, de couleur et d'alignement.

FOND DE LA SLIDE

Quand rien n'est sélectionné, le panneau de droite règle la slide elle-même.




Réglages de la slide : fond et médias

- **Fond** : une couleur, une image ou une vidéo. Le fond reste sur les slides suivantes jusqu'à ce qu'on en choisisse un autre ; **Retirer le fond** revient à la couleur par défaut.
- **Médias du projet** (Vidéos / Images) : choisissez un fichier puis **Fond** pour l'utiliser en fond, ou **Ajouter** pour l'insérer comme une image.
- **Importer…**, ou glisser des fichiers dans la fenêtre : ils sont copiés dans le dossier `slides` du projet.

6. Chants

L'onglet **Chants** gère les bibliothèques de cantiques. RégieLive est livré avec le recueil **H&L** (654 chants) ; vos propres chants vont dans des bibliothèques séparées, comme « Mes chants ».



Onglet Chants : un chant ouvert


TROUVER UN CHANT

- **Rechercher dans toutes les bibliothèques** : par numéro, par titre ou par mots des paroles.
- Les onglets **Tous**, **H&L**, **Mes chants** filtrent la liste ; le nombre de chants est indiqué à côté. **+** crée une bibliothèque ; un clic droit sur une bibliothèque permet de la renommer, la dupliquer ou la supprimer.

LA FICHE D'UN CHANT

- **Titre** et **numéro**, modifiables en haut. Dessous : la bibliothèque (▾ pour le déplacer) et le nombre de blocs du programme qui l'utilisent.
- **+ Ajouter au programme** : insère le chant juste après le bloc en cours, en Préparation et en Projection. Un double-clic dans la liste fait la même chose.
- **Lignes par page** (1 à 4) et **Largeur de ligne** (Étroite, Normale, Large) décident du découpage des pages projetées.
- **Corriger la typographie** : apostrophes, espaces avant « ; : ! ? », ligatures (cœur, œuvre…). Les mots eux-mêmes ne sont jamais réécrits.
- **Modifier tout le texte** : reprend toutes les paroles d'un bloc pour les analyser de nouveau.
- **Ordre de passage** : l'ordre chanté par défaut. ‹ › déplacent une partie, × la retire, **+ Ajouter à l'ordre…** en ajoute une (refrain répété, par exemple).


- **Sections** : le texte de chaque partie, modifiable directement. ^ ⌄ montent ou descendent la section, les deux autres icônes la dupliquent ou la suppriment.
- **Aperçu** à droite : toutes les pages telles qu'elles seront projetées. **Incrustation** montre le rendu pour une sortie d'incrustation : paroles en bas, sur fond vert.



Aperçu en mode Incrustation

L'icône corbeille, en haut à droite de la fiche, supprime le chant de la bibliothèque.


CRÉER UN CHANT



Nouveau chant : coller les paroles

1. **Nouveau chant**, puis tapez le titre et le numéro.
2. Collez les paroles (site web, document, e-mail…).
3. **Analyser les paroles** : les titres « Couplet 1 », « Refrain », « [Pont] » sont reconnus. Sans titres, chaque paragraphe devient une section, et un paragraphe répété devient le refrain.
4. **Répéter le refrain après chaque couplet** construit l'ordre de passage automatiquement.


IMPORTER DES CHANTS



Fenêtre Importer

- **Fichier texte** : un chant par fichier `.txt`, couplets et refrains reconnus automatiquement.
- **Adresses web** : une adresse par ligne, la page d'un chant ou la page d'index d'un recueil. Un clic droit sur une source permet de la modifier ou de la retirer.
- **Réduire** laisse l'import tourner pendant que vous continuez à piloter le programme.


SAUVEGARDER LES BIBLIOTHÈQUES



Menu Sauvegarde

Vos bibliothèques sont enregistrées sur ce PC (`%APPDATA%\fr.regielive\bibliotheques`), pas dans le dossier du projet. **Sauvegarde → Enregistrer mes bibliothèques…** les rassemble dans un fichier, à garder sur une clé USB ou à copier sur un autre PC. **Restaurer une sauvegarde…** les recharge.

RECHERCHE RAPIDE (CTRL+K)



Recherche rapide d'un chant

Depuis n'importe où, **Ctrl+K** ouvre la recherche (aussi le bouton ♪ **Chant** d'un moment). Tapez quelques mots, filtrez par bibliothèque, puis :

- **Entrée** : ajoute le chant à la suite ;
- **Ctrl+Entrée** : l'ajoute au début du moment ;
- ↑ ↓ : changer de chant ; **Échap** : fermer.


7. Bible

L'onglet **Bible** affiche un verset à l'écran en quelques secondes, sans le préparer à l'avance. Il contient la Louis Segond 1910 (**LSG**), la **Darby** (DBY) et une version d'**Étude**. **Ctrl+B** l'ouvre depuis n'importe où, curseur dans la recherche.

TROUVER UN PASSAGE

La barre de recherche comprend deux sortes de saisie :

- **Une référence**, même abrégée : `jn316`, `1 co 13`, `ps 23.1-4`. Entrée va au passage.
- **Des mots** : RégieLive cherche dans tout le texte, sans tenir compte des accents, et surligne les mots trouvés.




Recherche par mots : « charité patiente »

Dans la liste : ↑ ↓ pour choisir, **Entrée** pour afficher à l'écran, **Maj+Entrée** pour ajouter à la Préparation, **Échap** pour fermer.

On peut aussi naviguer à la main : la colonne des livres (boutons **AT** / **NT** en bas pour sauter d'un Testament à l'autre), puis celle des chapitres. La lecture défile en continu d'un chapitre au suivant.

AFFICHER OU PRÉPARER


1. Cliquez sur un verset. Pour plusieurs versets, **Maj+clic** sur le dernier.
2. Une barre apparaît avec la référence :



Versets 4 à 7 sélectionnés

- **Afficher ↵** (ou Entrée) : le passage part **tout de suite à l'écran**, par-dessus le bloc en cours de la Projection.
- **+ Préparer** : le passage devient un bloc dans la Préparation, après le bloc sélectionné (ou dans le dernier moment).
- **×** : désélectionner.

PENDANT L'AFFICHAGE




Un passage à l'écran

En haut à droite, le voyant vert indique ce qui est à l'écran : « À l'écran : 1 Corinthiens 13.4-7 · page 1/7 ». Les mots projetés sont surlignés dans le texte.

- ‹ ›, ou ← → depuis le Programme : page ou verset précédent / suivant.
- Un **simple clic** sur un autre verset l'affiche directement à la place.
- **Retirer** : la Projection revient au bloc en cours du programme.

OPTIONS DE LA BIBLE

La roue crantée règle l'affichage :




Options de la Bible

RUBRIQUE	RÉGLAGES
Affichage à l'écran	**Lignes par page** (1 à 4), **Largeur de ligne** (Étroite, Normale, Large). Le verset à l'écran se redécoupe aussitôt
Lecture dans l'onglet	**Un verset par ligne** ou **Paragraphe**, largeur du texte (Étroite à Pleine)
Fond	**Aucun**, **Couleur**, **Image** ou **Vidéo** pris dans les médias des slides du projet. Une vidéo tourne en boucle sans redémarrer d'un verset à l'autre
Recherche	État de l'index : « Prête » quand la recherche par mots est disponible. Il est préparé une fois par traduction

Le bouton ☀ bascule la lecture de l'onglet entre fond clair et fond sombre, sans changer la projection.

VERSION D'ÉTUDE




Version d'étude : mots d'origine et versets liés

Étude ajoute un panneau sous le texte pour le verset cliqué :

- **Texte à l'écran** : Louis Segond, Darby, ou **Les deux** (la Darby sous la LSG).
- **Mots d'origine** : chaque mot hébreu, araméen ou grec, avec sa prononciation et son sens.
- **Versets liés** : les passages parallèles. **Projeter** en affiche un directement.
- **Réduire** replie le panneau ; **Crédits** cite les sources.

IMPORTER UNE AUTRE TRADUCTION




Fenêtre « Importer une Bible »

Le bouton **+** ajoute une traduction. Donnez-lui un nom court (NBS, Semeur…), puis collez le texte, ou cliquez sur Choisir un fichier… pour prendre un fichier `.txt`, `.html` ou `.docx`. Un `.doc` doit d'abord être réenregistré en `.docx`. Les livres sont reconnus par leur nom, les versets par leur numéro.

8. Alertes

Les **Alertes** sont une messagerie de l'équipe technique : la régie, les caméras, le son… s'envoient des messages courts depuis RégieLive ou depuis un téléphone. Ces messages ne sont **jamais projetés**.

L'onglet est organisé comme l'onglet Chants : à gauche, l'interrupteur et quatre rubriques avec leur état d'un coup d'œil ; à droite, la rubrique choisie.



Onglet Alertes : les rubriques à gauche, les Messages à droite

CONNECTER LES TÉLÉPHONES

1. Allumez l'interrupteur à côté du titre **Alertes** (« Autoriser les autres appareils »). Rien n'écoute tant qu'il est éteint.
2. Ouvrez la rubrique **Équipe**. Sur chaque téléphone ou tablette, connecté au **même Wi-Fi** que le PC de régie, **scannez le QR code**, ou tapez l'**Adresse** dans un navigateur.
3. Saisissez le **Code** à 4 chiffres, éventuellement un prénom, puis choisissez un rôle.

PC sur plusieurs réseaux. Si le PC est relié à plusieurs réseaux (par exemple un câble vers la régie et le Wi-Fi de l'église), RégieLive affiche une adresse par réseau, avec son nom (« Câble · Ethernet », « Wi-Fi »). Cliquez celle du réseau des téléphones : l'adresse et le QR code changent. Le plus simple reste de désactiver le Wi-Fi d'un PC câblé (chapitre 17).

Les appareils connectés apparaissent dans la carte **Connectés**, avec leur rôle ; le téléphone qui sert de télécommande y porte la mention **Télécommande**. L'icône à côté du code en crée un nouveau : les appareils devront alors le ressaisir. Éteindre l'interrupteur déconnecte tout le monde. Si Windows demande d'autoriser RégieLive sur le réseau privé, acceptez.

LES RUBRIQUES

RUBRIQUE	CONTENU
Messages	Le fil des alertes envoyées et reçues, le plus récent en haut, avec « Vu par » ; **Vider le journal** l'efface. En bas, la saisie : **De** (votre rôle), **À** (Tous ou un rôle), le **type** (Urgent, Info, Image, Son, Vidéo, Texte), le message, puis **Envoyer** ou Entrée. Un badge rouge compte les messages non lus
Équipe	Adresse, code et QR code ; les appareils connectés ; les **Rôles de l'équipe** (renommer ✎, supprimer ×, **Ajouter un rôle**, lead des chantres)
Télécommande	Le code Régie, qui pilote, **Reprendre la main** et **Déconnecter** (voir plus bas)
Tally caméras	Le mélangeur vidéo, son adresse, son état, et une case par entrée : voir ci-dessous

En bas de la colonne de gauche, **Vu par l'équipe** rappelle le bloc **En cours** et le bloc **Ensuite** de la Projection, tels que les téléphones les voient.

Une alerte reçue s'affiche en bandeau dans RégieLive, et un compteur apparaît sur l'onglet **Alertes** tant qu'elle n'a pas été lue.

TALLY DES CAMÉRAS


Le **tally** dit à chaque cadreur si sa caméra est **à l'antenne** (rouge) ou **en préparation** (vert). RégieLive le lit directement sur le mélangeur, par le réseau, et l'affiche en haut de la page Alertes de chaque téléphone de cadreur. **Les cadreurs n'ont rien à régler** : il leur suffit de choisir leur rôle caméra.

Mélangeurs reconnus :

MÉLANGEUR	CE QU'IL FAUT
Blackmagic **ATEM** (tous modèles : Mini, Television Studio, Constellation…)	Le câble Ethernet de l'ATEM sur le même réseau que le PC. Fonctionne en même temps qu'ATEM Software Control, même installé sur un autre PC
Roland V-60HD et autres mélangeurs avec **Smart Tally**	Le câble sur la prise **CONTROL** (LAN) ; logiciel interne 1.1 ou plus récent sur le V-60HD

Réglage, une seule fois, dans la rubrique **Tally caméras** :

1. **Mélangeur** : choisissez ATEM ou Roland.
2. **Adresse IP** : cliquez **Rechercher**. RégieLive parcourt le réseau et liste les mélangeurs trouvés ; cliquez **Utiliser**. Vous pouvez aussi taper l'adresse (par exemple `192.168.50.240`).
3. La carte **État** affiche **Connecté · modèle**, **Connexion…** ou **Mélangeur injoignable depuis…**, et le nombre de cadreurs connectés qui suivent leur caméra.
4. **Entrées du mélangeur** : sous chaque case, choisissez le rôle Alertes correspondant (« Caméra 1 », « Caméra 2 »…). Une entrée sur « Pas de tally » (l'ordinateur, par exemple) n'a pas de tally. Un rôle ne peut être associé qu'à une seule entrée. Avec un ATEM, les noms des entrées (« Cam 1 », « Chaire »…) viennent du mélangeur.
5. Créez au besoin les rôles caméra dans la rubrique **Équipe** (Rôles de l'équipe), et allumez l'interrupteur des Alertes.



Rubrique Tally caméras : Roland V-60HD connecté, entrée 1 à l'antenne, entrée 3 prête

Chaque case montre en direct l'état de son entrée : rouge **À l'antenne**, vert **Prête**, ou **Libre**. Passez chaque caméra à l'antenne avant le culte pour vérifier le câblage.


Sur le téléphone du cadreur, un bloc en haut de la page indique le numéro de l'entrée et l'état : **rouge** et un liseré rouge autour de l'écran quand la caméra est à l'antenne (le téléphone vibre au passage à l'antenne), **vert** en préparation, **gris** quand elle est libre. Si RégieLive ne reçoit plus le mélangeur, ou si le téléphone perd la connexion, le bloc affiche **Tally indisponible** : le cadreur sait qu'il ne doit plus s'y fier.

Si le mélangeur ne répond plus pendant une dizaine de secondes, RégieLive le recherche sur le réseau. S'il le retrouve à une autre adresse, il bascule tout seul et l'indique dans la rubrique.

LEAD DES CHANTRES

Le **lead des chantres** (le responsable de la louange) peut piloter les chants depuis son téléphone : il voit les paroles à l'antenne, change de page et lance le chant suivant, sans passer par la régie. La régie garde la main et voit chaque commande.

Mettre en place




Rôle « Lead des chantres » et son interrupteur, dans l'onglet Alertes

1. Dans **Rôles de l'équipe**, cliquez sur **Ajouter le rôle « Lead des chantres »**. C'est un rôle spécial : il ne s'ajoute qu'une fois et se renomme ou se supprime comme les autres.

2. Allumez l'interrupteur **Le lead des chantres peut faire défiler et lancer les chants**. Éteint, le lead ne reçoit que les alertes, comme les autres rôles.
3. Sur son téléphone, le lead ouvre l'adresse affichée, saisit le code, son prénom, puis choisit le rôle **Lead des chantres**.

Un seul lead des chantres peut être connecté à la fois. Un second téléphone qui choisit ce rôle est refusé (« Un lead des chantres est déjà connecté ») ; le même lead, lui, peut se reconnecter.

Sur le téléphone du lead



Téléphone du lead, de gauche à droite : onglet Chant, choix de la bibliothèque, choix du chant, confirmation

En haut, **En cours** et **Ensuite** rappellent les blocs du chemin de fer Projection. Trois onglets :

ONGLET	CE QUE LE LEAD PEUT FAIRE
Chant	Lire les paroles de la page à l'antenne, avec le titre, « Page 3 sur 6 » et le nom de la partie (Couplet, Refrain…). **Précédent** et **Suivant** changent de page. Les pastilles (Cou 1, Ref, Cou 2…) donnent la structure du chant et sautent directement à une partie ; les refrains sont en couleur
Choisir	Parcourir les chants de RégieLive (onglet Chants), bibliothèque par bibliothèque, dans l'ordre des numéros. La liste défile au doigt comme une molette ; **−100** et **+100** sautent loin dans un grand recueil
Alertes	Envoyer et recevoir des alertes, comme les autres rôles (chapitre 8)

Pour un chant choisi :

- **Lancer à l'antenne** : après confirmation, le chant est placé juste après le bloc en cours de la Projection et passe aussitôt à l'écran. Le téléphone revient sur l'onglet Chant.
- **Ajouter ensuite** : le chant est placé juste après le bloc en cours, sans passer à l'écran : la régie le lancera le moment venu.

Le chant ajouté est copié dans le projet et apparaît aussi dans le chemin de fer Préparation.

Côté régie

- Chaque commande du lead s'affiche quelques secondes en bas de RégieLive : « Marie lance « 26 - Grâce infinie » », « Marie : page suivante »...
- **Précédent**, **Suivant** et les pastilles n'agissent que si un **chant** est à l'antenne ; sinon la commande est ignorée et la régie le voit (« commande ignorée (aucun chant à l'antenne) »).
- La régie peut toujours reprendre la main : ses propres clics et touches passent comme d'habitude. Éteindre l'interrupteur retire immédiatement la commande des chants au lead.
- Pour éviter les doubles appuis, des commandes trop rapprochées sont refusées ; le téléphone affiche alors « Trop de commandes à la suite : patientez ».

TÉLÉCOMMANDE SUR SMARTPHONE


Un téléphone peut piloter la **Projection** pendant le culte : passer au suivant, aller à un bloc ou à une page, et envoyer un bloc de la Préparation. Il a volontairement une autre allure que les téléphones de l'équipe, pour qu'on ne les confonde jamais.

Mettre en place

1. Dans la rubrique **Télécommande** de l'onglet Alertes, allumez l'interrupteur à côté du titre.
2. Un **Code Régie** de 6 caractères s'affiche (lettres et chiffres, sans 0/O ni 1/I/L). Il est différent du code de l'équipe.
3. Sur le téléphone : même adresse, même QR code que les alertes. Saisissez le **code Régie** à la place du code de l'équipe, un prénom, puis un rôle. Les minuscules sont acceptées.

Un seul téléphone pilote à la fois ; un second est refusé (« Un autre téléphone pilote déjà »). Le même téléphone, lui, peut se reconnecter.

Sur le téléphone



La télécommande : la projection, une page préparée avec « ▶ Afficher », le tiroir Préparation

- **Le bandeau du haut** dit où l'on est : ● **EN PROJECTION** en rouge, ou ○ **PRÉPARATION** en orange. À droite, le robot d'Auto Pilot (avec le nombre de suggestions) et l'enveloppe des **Messages** (alertes de l'équipe, envoi et réponses).
- **L'aperçu** montre ce que voit l'assemblée, avec le bloc et la page (« Couplet 1 · 1/6 »).
- **Le rail Projection** est une simple liste. Le bloc à l'écran a un trait rouge, les blocs passés sont estompés. Toucher un bloc le **prépare** (trait orange) ; la flèche ⌄ d'un chant ou de slides montre ses pages, et toucher une page la prépare.
- **Suivant**, en bas sous le pouce, dit toujours ce qu'il va afficher : la page ou le bloc suivant, ou ce qui a été préparé.
- ▶ **Afficher** apparaît sur la ligne préparée, et sur elle seule : un toucher l'envoie tout de suite à l'écran, sans attendre Suivant. Pratique pour revenir à un refrain : ouvrir le chant, toucher le refrain, puis « Afficher ». Tant qu'on ne le touche pas, rien ne part.
- **Préparation ▾**, en haut, ouvre le **tiroir** : il descend du haut et recouvre Suivant, qu'on ne peut donc pas toucher par erreur. On y choisit un bloc de la Préparation, puis **Envoyer en projection** : le bloc se place **juste après celui à l'écran**, sans s'afficher. Le tiroir remonte tout seul ; on le referme aussi en le faisant glisser vers le haut.
- Une **suggestion d'Auto Pilot** apparaît en bas : **Afficher** ou **Ignorer** ; la faire glisser de côté la ferme sur le téléphone seulement. Le robot la rappelle.

Faire glisser le doigt fait toujours défiler : on ne peut ni déplacer ni supprimer un bloc depuis le téléphone. Après un envoi, Suivant reste grisé une demi-seconde pour qu'un double appui ne fasse pas avancer la projection. L'écran du téléphone reste allumé tant que la page est ouverte.

Wi-Fi perdu. Le téléphone affiche « Déconnecté — le PC continue normalement », bloque ses boutons et se reconnecte tout seul. Un appui fait pendant la coupure n'est jamais envoyé plus tard.


Côté régie

- Une pastille **Télécommande : Jean** apparaît dans la barre du haut. Un clic : **Reprendre la main** (le téléphone suit la projection sans pouvoir la piloter, puis **Rendre la main**), ou **Déconnecter ce téléphone…** (un nouveau code Régie est créé : l'ancien ne marche plus).
- Chaque commande s'affiche quelques secondes en bas de RégieLive : « Jean (télécommande) : Suivant ».
- Le clavier et la souris du PC gardent toujours la priorité. Éteindre l'interrupteur déconnecte aussitôt la télécommande.

9. Sorties

Une **sortie** envoie la Projection ailleurs que dans la fenêtre de RégieLive : le vidéoprojecteur de la salle, un écran de retour pour les chantres, un flux NDI pour la diffusion en ligne… Chaque sortie a son type et ses propres réglages.

AJOUTER UNE SORTIE



Fenêtre « Ajouter une sortie »


1. **Ajouter une sortie**.
2. **Type de sortie** : **Moniteur** (un écran branché au PC) ou **NDI** (un flux vidéo sur le réseau).
3. **Affichage** (pour un moniteur) : - **Projection** : l'image projetée, complète ; - **Incrustation chroma** : les paroles seules sur fond vert ou bleu, à incruster sur une image de caméra ; - **Retour de scène** : un écran pour les intervenants (chrono, paroles, page suivante).
4. **Nom** (Salle, Annexe, Régie…), **Destination** (l'écran, avec sa définition et sa fréquence) et **Envoyer en** (Auto ou une définition fixée).
5. **Créer la sortie**.

Si l'écran choisi est celui qui affiche RégieLive, la sortie le recouvre tant qu'elle est active ; **Échap** la coupe. Quand une carte **DeckLink** est installée, la liste **Destination** se divise en **Écrans** et **Cartes DeckLink**, et **Envoyer en** devient **Format** : seuls les formats que la carte accepte sont proposés.

Cadence (dans les options d'une sortie écran) : la fréquence de l'écran pendant que la sortie est active, par exemple 50 Hz pour une vidéo en 25 i/s. Seules les fréquences que l'écran accepte sont proposées.

Windows retrouve sa fréquence à la fermeture de la sortie et de RégieLive. L'écran de la régie garde toujours la sienne.

SORTIE NDI



Sortie NDI

- **Source** : ce que reproduit le flux, par exemple *Projection (à l'antenne)*. Le flux fonctionne même si la sortie écran correspondante n'est pas activée.
- **Nom du flux** : le nom que verront OBS, vMix ou les autres logiciels du réseau.
- **Cadence** (images par seconde) et **Envoyer en** (définition).
- La ligne du bas confirme que « NDI est disponible sur cet ordinateur ». Sinon, installez le NDI Runtime (chapitre 1).

SORTIE DECKLINK




Sortie DeckLink active, avec ses compteurs

Une sortie DeckLink envoie la Projection en SDI ou en HDMI par une carte Blackmagic, dans le format choisi. La carte donne elle-même le rythme : RégieLive lui prépare 3 images d'avance, ce qui décale l'image de 50 ms environ à 60 i/s.

COMPTEUR	SIGNIFICATION
i/s	Cadence réellement envoyée à la carte
Réserve 3/3	Images prêtes d'avance dans la carte ; à 0, un à-coup est inévitable
Images en retard	Arrivées trop tard depuis l'ouverture ; la ligne passe en orange si ce nombre augmente
Capture · préparation	Temps moyen par image pour récupérer l'image, puis la préparer pour la carte
(YUV) ou (BGRA)	Format de couleurs accepté par la carte ; en YUV, RégieLive convertit les couleurs

Il faut le pilote Blackmagic **Desktop Video**. Un port de carte ne sert qu'à une sortie à la fois.

LA LISTE DES SORTIES



Liste des sorties, options du retour de scène dépliées

Chaque ligne montre le type (NDI, ÉCRAN, RETOUR, CHROMA), une vignette, le nom et la destination. À droite :


BOUTON	EFFET
Écran	**Identifier** : affiche le nom de la sortie sur l'écran concerné quelques secondes, même coupée
Roue crantée	Renommer, changer la destination, **Supprimer**
⌄	Déplier les options
Interrupteur	**Activer** ou couper la sortie
⋮⋮ à gauche	Glisser pour changer l'ordre (ou Alt + ↑ ↓)

Aperçu en direct, en haut à droite, anime les vignettes avec le contenu réel. Laissez-le éteint pendant le culte pour économiser l'ordinateur. *Préférences → Apparence* propose trois dispositions de cette page : Lignes, Cartes ou Tableau.

OPTIONS PAR TYPE DE SORTIE

SORTIE	OPTIONS
Projection	Afficher ou non les **Vidéos**, les **Images**, les **Paroles** ; paroles en mode **Normal** ou **Texte seul**
Retour de scène	Afficher **Chrono**, **Paroles**, **Suivant** (page suivante), **Pages**, **Médias** ; **Taille** du texte
Incrustation chroma	**Fond** vert ou bleu (+ pour une autre couleur), **Position** (haut, milieu, bas), **Lignes** (1 à 4), **Police**, **Style**, **Couleur du texte**, **Alignement**, **Taille**, **Trait** (contour), **Ombre**

Un aperçu à droite des options montre le résultat avec le contenu en cours, ou un exemple.




Options d'une incrustation chroma

Le chrono d'un moment (chapitre 3) et le chrono libre s'affichent sur les retours de scène.

10. Audio autonome et barre du bas

L'**Audio autonome** est un lecteur de musique indépendant du programme : musique d'accueil, fond pendant la prière, sortie de culte. Il continue quand on change de bloc.

LA BARRE DU BAS



Barre du bas

De gauche à droite :

- ♫ **Audio autonome** : ouvre ou ferme le panneau du lecteur.
- La piste en cours, le temps écoulé, la barre de progression et la durée.
- ▶ lecture / pause, ↻ **all** boucle sur toute la playlist, le numéro de piste (« 1 / 2 »).
- ♫ et son curseur : volume de l'audio autonome.
- **CPU · RAM · GPU** : la charge de l'ordinateur, mise à jour toutes les 2 secondes. Un chiffre change de couleur à partir de 85 %, puis à 95 %. Un tiret signifie que la machine ne fournit pas cette mesure.
- ▣ et son curseur : volume des vidéos et des sons de la **Projection**.

Les deux volumes sont indépendants et mémorisés d'une séance à l'autre. Quand la fenêtre est étroite, le compteur de pistes disparaît et les curseurs raccourcissent.

LE PANNEAU DU LECTEUR



Panneau Audio autonome

- **+ Ajouter des fichiers audio** : choisir des fichiers sur l'ordinateur. On peut aussi les glisser sur la playlist.
- **Playlist autonome** : sur chaque piste, ▶ la lit, ↻ répète uniquement ce titre, ↑ ↓ changent l'ordre, ✕ la retire.
- **Audios du volet Médias et fichiers** (repliable) : les sons déjà présents dans le projet. **+** les ajoute à la playlist.
- En bas : la progression, la durée totale de la playlist, puis ⏮ ▶ ⏭ ■ (précédente, lecture, suivante, arrêt) et ↻ **all**.
- **Volume autonome**, en pourcentage.
- **Une fois** (la playlist s'arrête à la fin), **Boucle** (elle recommence), **Aléatoire** (ordre mélangé).

AUDIO AUTONOME ET PROJECTION

Si vous lancez l'audio autonome pendant qu'une vidéo de la Projection joue, RégieLive demande : **Continuer la vidéo** ou **Arrêter et lancer l'audio**. Pour déclencher une musique automatiquement avec un bloc, utilisez la ligne « Audio autonome au déclenchement » du bloc (chapitre 4).

VU-MÈTRE


Le vu-mètre L / R à côté de l'aperçu Projection mesure le son diffusé. Le bouton ▾ de son en-tête le place **à droite** (par défaut), **à gauche**, **en bas** ou **flottant** ; on peut aussi le glisser par sa poignée ⋮⋮. Sans média en lecture, il affiche « AUCUN MÉDIA EN LECTURE ».

11. Auto Pilot

L'**Auto Pilot** écoute le culte et propose les versets qu'il entend annoncer ou lire. Il ne fait jamais rien seul : **rien ne s'affiche sans votre clic**. Tout tourne sur le PC, sans Internet.

PENDANT LE CULTE

Cliquez sur **Auto Pilot** dans la barre du haut : le bouton passe au vert et une barre apparaît sous les onglets.




Barre Auto Pilot et bulle de suggestion

ÉLÉMENT	RÔLE
Robot	Un chiffre bleu compte les suggestions pas encore affichées ; un clic rappelle la dernière
AUTOPILOT ACTIF · observe	L'Auto Pilot écoute et observe la Projection, sans jamais toucher à la Préparation
Ligne de suivi	Ce qu'il vient d'entendre (« Entendu : … → Jean 3.16 ») ; au survol, le texte transcrit
Micro et barre verte	Niveau du son reçu ; un clic ouvre les réglages
Rejouer un culte…	Rejoue une transcription enregistrée pour voir l'Auto Pilot à l'œuvre (essais, formation)
STOP	Arrêt immédiat, sans confirmation

Les références sont reconnues telles qu'on les dit, avec ou sans « chapitre » et « verset », et même avec une pause après le nom du livre (« Corinthiens, chapitre 13 »). « Corinthiens » dit seul, sans « première » ni « deuxième », est compris comme la première épître.

SI LE PC EST TROP LENT

Si le dernier **Tester ce PC** (chapitre 13) a jugé l'écoute **Trop lente**, RégieLive le dit à l'activation de l'Auto Pilot : le temps de réponse mesuré, le rappel que la projection n'est pas concernée, et un conseil.



Message « Ce PC est trop lent pour Autopilot »

- **Activer quand même** lance l'Auto Pilot : les suggestions arriveront en retard. Le message ne revient pas, jusqu'au prochain test.
- **Annuler** le laisse éteint.
- Le conseil dépend du PC : avec une carte NVIDIA, installer la version carte graphique de l'écoute ; sans carte NVIDIA, un PC de bureau avec une carte NVIDIA, même d'entrée de gamme, ou, sur un portable, le secteur et le mode « Performances » de Windows.

Si le PC n'a jamais été testé, aucun message n'apparaît.

LA BULLE DE SUGGESTION

Quand une référence est reconnue, une bulle s'ouvre avec la référence, sa nature et le texte du verset.


- **Afficher** ↵ (ou Entrée) : le verset part à l'écran, comme depuis l'onglet Bible, et RégieLive passe côté Projection. Ensuite ← → font défiler les versets.
- **×** (ou Échap) : ignorer.
- La barre bleue sous la bulle montre le temps avant sa fermeture automatique.

ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION
annoncé	« Lisons Jean 3 verset 16 »
cité	Référence citée en passant
reconnu	Passage lu sans annonce, reconnu par son texte


ÉTIQUETTE	SIGNIFICATION
à vérifier / à lire plus tard	Cas douteux ou renvoi futur : en mode Prudent, pas de bulle, seulement le compteur sur le robot

Si seul le chapitre a été entendu, le bouton devient **Ouvrir dans la Bible** : l'onglet Bible s'ouvre sur le chapitre sans rien projeter. Choisissez le verset, ou revenez au programme avec **Ctrl+P**.

RÉGLAGES (PRÉFÉRENCES → AUTOPILOT)



Réglages Autopilot, haut




Réglages Autopilot, bas

RÉGLAGE	CHOIX
Entrée audio	La source écoutée. Préférez la sortie de la table de mixage à un micro dans la salle. **Tester l'écoute** vérifie le niveau
Réactivité	**Maximale** (la plus rapide), **Équilibrée** (rapide et fiable), **Précision** (pour gros PC). **Tester ce PC** mesure l'ordinateur et recommande le bon choix (chapitre 13)
Oreille rapide	Entend « Jean 3 verset 16 » en moins d'une seconde. Conseillée sur un PC sans carte NVIDIA
Oreille précise (Whisper)	Reconnaît aussi les passages lus sans annonce et les chants
Prudence	**Prudente** (recommandé) : bulle seulement pour ce qui est lu ou annoncé. **Large** : aussi les références citées en passant
Bulle de suggestion	Durée d'ouverture (5, 8, 12 ou 20 s) et côté (à gauche, à droite)
Apprendre	« Me prévenir si l'apprentissage échoue » (chapitre 12)

Confiance acquise : l'Auto Pilot démarre à 25 % dans une nouvelle église, puis monte au fil des cultes quand ses suggestions sont justes.

MOTEURS D'ÉCOUTE

Gérer les moteurs… liste ce qui est installé. Chaque modèle se télécharge une seule fois, puis fonctionne hors ligne.



Moteurs d'écoute

MOTEUR	TAILLE	USAGE
Carte graphique NVIDIA	≈ 1 Go	Whisper environ 10 fois plus rapide, utilisé automatiquement une fois installé
Oreille rapide	≈ 40 Mo	Références annoncées, en moins d'une seconde
Whisper Rapide	≈ 0,5 Go	Léger
Whisper Équilibré	≈ 1,5 Go	Bon compromis
Whisper Précis	≈ 3 Go	Le plus fiable, bonne carte graphique conseillée

Sur un PC équipé d'une carte NVIDIA, une bulle propose d'installer la version carte graphique la première fois. Sur un PC sans carte NVIDIA, le programme d'écoute pour le processeur (≈ 4 Mo) se télécharge automatiquement avec le premier modèle Whisper ; pendant ce temps, la ligne du modèle affiche « Programme d'écoute … % ».

12. Apprendre

Apprendre rend l'Auto Pilot meilleur pour votre église. Après chaque culte, RégieLive relit l'enregistrement avec plus de précision qu'en direct et retient les mots mal compris (par exemple « courantiens » pour Corinthiens). Tout reste sur ce PC, et rien ne tourne pendant le live.


Si le dernier **Tester ce PC** juge Apprendre trop lent, une note dans la fenêtre Apprendre donne la durée prévue pour un culte de 2 h (par exemple 3 h 55 sur un portable sans carte NVIDIA) : il faut alors laisser le PC allumé jusqu'au bout. Le lancement à la main demande une confirmation, une seule fois.

COMMENT ÇA MARCHE

1. **Pendant le culte**, quand l'Auto Pilot écoute, RégieLive enregistre le son qu'il reçoit déjà et le texte qu'il transcrit. Un culte de moins de 10 minutes n'est pas gardé.
2. **Après le culte**, il relit l'enregistrement avec le meilleur modèle Whisper installé (et la carte graphique si elle est prête). Il compare avec le direct, puis vérifie avec le texte biblique lu ensuite. Les cas douteux sont ignorés.
3. **Un mot est appris** après 5 rencontres dans au moins 3 cultes, sans jamais être contredit. Un mot appris qui provoque de fausses alertes devient « conditionnel » (accepté seulement si un chapitre et un verset suivent), puis il est écarté.
4. Apprendre enregistre donc la voix du culte, sur ce PC seulement : pensez à prévenir l'assemblée, par exemple par une affiche à l'entrée. L'audio est effacé dès que le culte est appris ; en cas d'échec, il est gardé au plus 14 jours. Les données sont dans `%LOCALAPPDATA%\RégieLive\Apprendre`, communes à tous les projets.

Le pack de mots livré avec RégieLive n'est jamais modifié.

LE BOUTON DANS LA BARRE DU HAUT




Les trois états du bouton Apprendre

ÉTAT	SIGNIFICATION
Apprendre · 2 en attente	Des cultes enregistrés attendent d'être appris
● Enregistrement · 1 h 12	Le culte en cours est enregistré (point rouge fixe, durée)
Apprendre — barre — 42 %	L'apprentissage est en cours

Un clic ouvre la fenêtre Apprendre. Le bouton disparaît quand il n'y a rien à signaler. En fenêtre étroite, il se réduit à l'icône et à un nombre.

LA FENÊTRE APPRENDRE

Fichier → Lancer apprentissage…, ou un clic sur le bouton.




Fenêtre Apprendre, onglet Cultes

- **En attente** : les cultes enregistrés, avec leur durée et leur état (Pas commencé, en cours, échec…). Pendant un culte, une ligne « Culte en cours » indique l'enregistrement.
- **Lancer l'apprentissage** : traite les cultes en attente, du plus ancien au plus récent. Pendant un culte, le bouton indique « Possible à la fin du culte » et rien ne se lance.
- **Derniers cultes** : les 5 derniers cultes appris et le résultat de chacun.
- En bas à gauche : le total des cultes appris et des mots appris.

Quand c'est fini, un message indique « Apprentissage terminé · … Vous pouvez fermer RégieLive. »

OPTIONS




Fenêtre Apprendre, onglet Options

OPTION	CHOIX
Lancement automatique	**Activé** (recommandé) : après la fin du chemin de fer, l'arrêt de l'écoute Auto Pilot ou la fermeture du projet. **Désactivé** : seulement à la main
Délai avant lancement	**1 min** (au plus vite), **2 min** (le temps de ranger), **5 min** (fin de culte longue)
Pack de base	**Remettre le pack de base** efface les mots appris par votre église ; le pack livré reste intact

La « fin du chemin de fer », c'est le passage à l'antenne du dernier bloc de la Projection. Si l'écoute reprend avant la fin du délai, le compte à rebours est annulé.

Par défaut, un échec reste discret : il apparaît seulement dans cette fenêtre. Pour être prévenu, cochez *Préférences → Autopilot → Me prévenir si l'apprentissage échoue*.

FERMER RÉGIELIVE PENDANT UN APPRENTISSAGE



Alerte « Apprentissage en cours — ne fermez pas »


Si vous quittez pendant un apprentissage, RégieLive affiche cette alerte avec le pourcentage atteint. **Ne pas fermer** laisse finir. Les deux autres boutons arrêtent l'apprentissage, qui reprendra du début plus tard. Si l'apprentissage n'a pas commencé, la fermeture n'est pas bloquée : le culte reste en attente.

13. Préférences

Fichier → Préférences… (**Ctrl+,**) regroupe les réglages de RégieLive en six onglets. Les choix de l'onglet **Apparence** s'appliquent dès le clic. Ceux des autres onglets attendent **Enregistrer** ; **Annuler** referme sans les appliquer.

ONGLET	CONTENU	DÉTAILS
Projets	Dossier de stockage des nouveaux projets	Chapitre 2
Apparence	Thème, couleur d'accent, page Sorties, animations	Ci-dessous
Performances	Accélération graphique	Ci-dessous
Tester ce PC	Mesure de l'ordinateur pour la projection, Autopilot et Apprendre	Ci-dessous et chapitre 16
Autopilot	Entrée audio, réactivité, moteurs, prudence, bulle, Apprendre	Chapitre 11
Raccourcis clavier	Toutes les touches, modifiables	Ci-dessous et chapitre 14


APPARENCE



Préférences, onglet Apparence

RÉGLAGE	CHOIX
Thème	**Automatique** (recommandé, suit le réglage clair / sombre de Windows), **Clair** (fond gris ardoise, cartes blanches), **Sombre** (idéal en salle peu éclairée)
Couleur d'accent (thème clair)	**Vert** ou **Turquoise** : onglet actif, boutons principaux, volumes
Page Sorties — disposition	**Lignes** (une sortie par ligne, options dépliables), **Cartes** (grille avec grand aperçu), **Tableau** (liste compacte)
Animations de lecture	**Activées** (barres animées sur l'audio, pellicule sur la vidéo) ou **Désactivées**

Les aperçus et la projection restent toujours sombres, quel que soit le thème.



Préférences, onglet Performances

Accélération graphique choisit qui calcule l'affichage et décode les vidéos :

- **Automatique** (recommandé) : Windows choisit le meilleur mode.
- **Matérielle** : force la carte graphique, même si elle est sur la liste de blocage de Windows.
- **Logicielle** : processeur uniquement, en cas de souci avec un pilote graphique (écran noir, vidéo qui saccade).

Sous les choix, RégieLive indique le rendu actuel (matériel ou logiciel, et la carte utilisée). Le changement s'applique **au prochain démarrage** de RégieLive.



Préférences, onglet Tester ce PC, résultat d'un test

Lancer le test mesure l'ordinateur en 3 minutes environ, hors du direct. Rien n'est envoyé : tout reste sur ce PC. Le test est bloqué tant qu'une sortie est active, que l'Auto Pilot écoute ou qu'un apprentissage tourne. **Annuler** l'arrête à tout moment.

1. **Matériel** : processeur, mémoire, carte graphique, système, espace libre et alimentation (secteur ou batterie, mode d'alimentation de Windows).
2. **Slide de texte**, puis **vidéo 1080p** sur 1, 2 puis 3 vraies fenêtres de sortie.
3. **Page PDF** : affichage d'une page lourde.
4. **Autopilot** : temps de réponse sur 8 s de parole, avec les modèles installés.
5. **Apprendre** : durée estimée pour un culte de 2 h.

Chaque mesure est faite deux fois et la moins bonne est gardée. Le résultat tient en quatre verdicts : **OK**, **Juste** (fonctionne avec peu de marge), **Trop lent**, ou **Non testé** (moteur d'écoute absent, vidéo illisible).


VERDICT	OK	JUSTE
Projection (vidéo)	83 % de la cadence visée ou plus	50 % ou plus
Page PDF	Jusqu'à 1 s	Jusqu'à 3 s

VERDICT	OK	JUSTE
Autopilot	Réponse jusqu'à 1 s	Jusqu'à 2 s
Apprendre (culte de 2 h)	Jusqu'à 1 h	Jusqu'à 2 h

Quand Autopilot ou Apprendre sont **Trop lents**, un encadré sous les résultats l'explique en clair : ce qui est trop lent, de combien, le rappel que la projection (chants, Bible, médias, sorties) n'est pas concernée, et un conseil adapté au PC. Ce même résultat déclenche le message à l'activation de l'Auto Pilot (chapitre 11).

La cadence visée est la plus haute des sorties du projet (60 i/s sans sortie), plafonnée par l'écran de la régie. Sur batterie ou en économie d'énergie, un avertissement orange rappelle que les résultats sont plus bas : branchez le PC sur secteur. **Copier le rapport** copie le résultat complet, à joindre à une demande d'aide.

RACCOURCIS CLAVIER



Préférences, onglet Raccourcis clavier

- **Modifier**, puis appuyez sur la nouvelle combinaison ; **Échap** annule la saisie. **×** retire le raccourci.
- **Filtrer les actions…** retrouve une action par son nom.

- **Exporter** / **Importer** : sauvegarder vos raccourcis dans un fichier, ou les reprendre sur un autre PC.
- **Tout réinitialiser** : revenir aux touches d'origine.

Certaines combinaisons sont réservées à Windows ou à l'édition de texte et ne peuvent pas être attribuées : Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+Y, Ctrl+A, Ctrl+W, Ctrl+R, Alt+F4, Tab, F12, Ctrl+Maj+I. Les raccourcis n'agissent pas pendant la saisie dans un champ de texte.

14. Raccourcis clavier

Les raccourcis du premier tableau sont ceux d'origine ; chacun peut être changé dans *Préférences → Raccourcis clavier*. Les autres sont fixes. Aucun ne fonctionne pendant la saisie dans un champ de texte.

MODIFIABLES

GROUPE	ACTION	TOUCHE
Fichier	Enregistrer le projet	Ctrl+S
Fichier	Enregistrer sous...	Ctrl+Maj+S
Fichier	Nouveau projet	Ctrl+N
Fichier	Ouvrir un projet	Ctrl+O
Fichier	Ouvrir les préférences	Ctrl+,
Fichier	Quitter RégieLive	Ctrl+Q
Navigation	Retour au Programme	Ctrl+P
Navigation	Aller à la Bible et chercher	Ctrl+B
Navigation	Recherche rapide d'un chant	Ctrl+K
Projection	Suivant (slide, page, verset)	→
Projection	Précédent (slide, page, verset)	←
Projection	Intégrer la Préparation	Espace
Bible	Afficher le verset sélectionné	Entrée
Autopilot	Afficher la suggestion	Entrée
Autopilot	Masquer la suggestion	Échap
Médias et fichiers	Afficher dans l'Explorateur (média sous la souris)	Ctrl+E
Médias et fichiers	Renommer le média sous la souris	F2
Médias et fichiers	Supprimer du projet le média sous la souris	Ctrl+D

FIXES

OÙ	TOUCHE	EFFET
Recherche rapide de chant	Entrée / Ctrl+Entrée	Ajouter à la suite / au début du moment
Recherche rapide de chant	↑ ↓, Échap	Choisir, fermer

OÙ	TOUCHE	EFFET
Recherche Bible	↑ ↓	Choisir un résultat
Recherche Bible	Entrée / Maj+Entrée	Afficher / ajouter à la Préparation
Bible	Maj+clic	Étendre la sélection de versets
Éditeur de slides	Ctrl+Z / Ctrl+Y	Annuler / rétablir
Éditeur de slides	Ctrl+D	Dupliquer l'élément
Éditeur de slides	Ctrl+C / Ctrl+V	Copier / coller un élément
Éditeur de slides	Suppr	Supprimer l'élément
Éditeur de slides	Flèches	Déplacer l'élément
Éditeur de slides	Ctrl+B / Ctrl+I / Ctrl+U	Gras / italique / souligné
Sorties	Alt+↑ / Alt+↓ (sur la poignée)	Changer l'ordre des sorties
Sortie sur l'écran de RégieLive	Échap	Couper la sortie
Préférences	↑ ↓ (sur un onglet)	Changer d'onglet

15. Dépannage et questions fréquentes

Avant tout, ouvrez l'**aide intégrée** (touche **F1**, ou le bouton **?** de la barre du haut), onglet **Diagnostic** : RégieLive vérifie lui-même le réseau et les téléphones, le mélangeur, les sorties, FFmpeg, NDI, DeckLink et l'alimentation du PC, explique chaque problème trouvé et propose le bouton qui mène au bon réglage.

PROBLÈME	QUE FAIRE
Une vidéo saccade ou l'écran reste noir	*Préférences → Performances* : essayez **Logicielle**, puis redémarrez RégieLive. Regardez aussi CPU · RAM · GPU dans la barre du bas
L'ordinateur est très chargé	Éteignez **Aperçu en direct** dans l'onglet Sorties et les **Animations de lecture** (*Préférences → Apparence*)
« NDI n'est pas disponible »	Installez le NDI Runtime gratuit (ndi.video), puis rouvrez RégieLive
Une sortie recouvre l'écran de RégieLive	**Échap** la coupe. Choisissez une autre destination dans la roue crantée de la sortie
Quel écran est lequel ?	Bouton **Identifier** de la sortie : son nom s'affiche quelques secondes sur l'écran concerné
« Le dossier de stockage… est inaccessible »	Le disque ou la clé USB n'est plus branché : rebranchez-le, ou choisissez un autre dossier dans *Préférences → Projets*
« Projet restauré » à l'ouverture	Le fichier projet était abîmé ; la copie de sécurité a été ouverte. Vérifiez le programme puis enregistrez (Ctrl+S)
« Fichier déjà présent »	Un média du même nom existe dans le projet : **Nouvelle version** garde les deux, **Écraser** remplace l'ancien
Les téléphones n'arrivent pas aux Alertes	Ouvrez **Aide → Diagnostic** (F1) : il vérifie le profil réseau de Windows (« Public » bloque les téléphones), les réseaux du PC et l'interrupteur. Les téléphones doivent être sur le même Wi-Fi que le PC ; scannez le QR code plutôt que de taper l'adresse. Si Windows demande l'accès au réseau privé, acceptez
Le tally ne s'affiche pas sur un téléphone	Le cadreur doit avoir choisi un rôle associé à une entrée (rubrique **Tally caméras**). Vérifiez l'état « Connecté » dans la carte État, et ouvrez **Aide → Diagnostic** (F1)
« Mélangeur injoignable »	Vérifiez que le mélangeur est allumé et câblé sur le même réseau que le PC (même début d'adresse). **Rechercher** le retrouve. Roland : prise **CONTROL**, logiciel interne 1.1 ou plus récent
« Le code a changé » sur un téléphone	Un nouveau code a été créé : saisissez celui affiché dans l'onglet Alertes
La télécommande ne pilote plus	Le bandeau gris « La régie a repris la main » : la régie doit cliquer sur la pastille **Télécommande** puis **Rendre la main**. « Le code Régie a changé » : saisissez le nouveau code Régie (onglet Alertes)

PROBLÈME	QUE FAIRE
L'écran du téléphone-télécommande se met en veille	Touchez l'écran une fois après l'ouverture de la page : c'est ce premier appui qui le garde allumé. Sinon, réglez la mise en veille du téléphone sur plusieurs minutes
L'Auto Pilot n'entend rien	Vérifiez l'**Entrée audio** et la barre verte de niveau ; **Tester l'écoute** dans *Préférences → Autopilot*. Préférez la sortie de la table de mixage
L'Auto Pilot réagit lentement	Choisissez la réactivité **Maximale**, ou lancez **Tester ce PC** (*Préférences*). Avec une carte NVIDIA, installez la version carte graphique. S'il n'arrive pas à suivre, il passe tout seul à un modèle plus léger
Trop de bulles inutiles	Gardez la prudence **Prudente**
Un apprentissage a échoué	Ouvrez *Fichier → Lancer apprentissage…* et relancez-le. L'enregistrement est gardé 14 jours
« Outil de conversion introuvable » à l'import d'un .mov	FFmpeg, fourni avec RégieLive, a été retiré (souvent par un antivirus) : réinstallez RégieLive. **Importer tel quel** garde le fichier sans le convertir
Une sortie DeckLink ne démarre pas	Installez ou mettez à jour le pilote Blackmagic **Desktop Video**. « Port déjà utilisé » : le port sert à une autre sortie ou à un autre logiciel
Une sortie DeckLink saccade	Regardez ses compteurs (page Sorties) : des images en retard ou une réserve à 0 signalent un PC trop chargé. Éteignez **Aperçu en direct** et vérifiez CPU · RAM · GPU
« Ce PC est trop lent pour Autopilot »	Le dernier **Tester ce PC** a jugé l'écoute trop lente. La projection fonctionne normalement. Branchez le portable sur secteur en mode « Performances », ou utilisez un PC avec une carte NVIDIA, puis refaites le test
L'Auto Pilot ne reconnaît pas une référence	Vérifiez la ligne de suivi (« Entendu : … ») : si le livre est mal compris, **Apprendre** le corrigera au fil des cultes.
Le clic droit n'affiche plus Recharger ni Inspecter	C'est voulu : ces commandes du navigateur ont été remplacées par les menus de RégieLive (chapitre 3)
Le PC suffit-il ?	*Préférences → Tester ce PC*, puis le chapitre 16
Où trouver la dernière version ?	Sur le site **https://regielive.github.io**, page Télécharger, avec les nouveautés de chaque version. RégieLive prévient aussi lui-même, en dehors des cultes (chapitre 1)
Signaler un problème	*Fichier → À propos de RégieLive…* → **Copier la version**, et joignez-la au message

AVANT CHAQUE CULTE

- ☐ Ouvrir le projet du jour et l'enregistrer (Ctrl+S).
- ☐ Activer les sorties (Salle, retours, NDI) et les identifier.
- ☐ Intégrer la Préparation (Espace) et vérifier le chemin de fer Projection.
- ☐ Tester les volumes ♫ et ▣ avec un média.

- ☐ Allumer les Alertes si l'équipe les utilise ; passer chaque caméra à l'antenne pour vérifier le tally.
- ☐ Ouvrir l'aide (F1) → Diagnostic : tout doit être vert.
- ☐ Lancer l'Auto Pilot et vérifier la barre verte de niveau.

16. Configuration du PC

RégieLive tourne sur un PC portable récent pour projeter. Pour Autopilot et Apprendre, il faut une carte graphique NVIDIA, même d'entrée de gamme. Cette fiche aide à choisir ou à monter le PC de la régie. Elle repose sur trois PC mesurés avec « Tester ce PC » ; les modèles cités sans mesure sont des équivalents indicatifs.

TROIS NIVEAUX SELON L'USAGE

NIVEAU	POUR QUOI FAIRE	PROCESSEUR	CARTE GRAPHIQUE	MÉMOIRE
Minimum	Projection sur écrans et vidéoprojecteurs, jusqu'à 3 sorties en 1080p	4 cœurs / 8 threads (type Intel Core i5 de 8e génération)	Intégrée (type Intel UHD 620)	16 Go
Conseillé	Projection, sorties DeckLink ou NDI en 1080p 60, Autopilot et Apprendre	6 cœurs / 12 threads de bureau (type AMD Ryzen 5 5600X)	NVIDIA 4 Go (type GeForce GTX 1050 Ti)	16 Go
Confort	Tout, avec une réponse d'Autopilot sous 0,5 s	6 cœurs ou plus de bureau	NVIDIA RTX 8 Go (type GeForce RTX 2070 Super, ou plus récente)	16 Go ou plus

Sans carte NVIDIA, Autopilot et Apprendre fonctionnent sur le processeur, mais trop lentement sur un portable : 3,8 s de réponse, et près de 4 h pour apprendre un culte de 2 h.

COMPOSANT PAR COMPOSANT

COMPOSANT	À CHOISIR	POURQUOI
Processeur	6 cœurs / 12 threads de bureau (AMD Ryzen 5, Intel Core i5 récent)	Vidéo sur plusieurs sorties, pages PDF, préparation des images DeckLink et NDI
Carte graphique	NVIDIA GeForce, 4 Go au minimum, 8 Go conseillés ; assez de prises pour tous les écrans	Autopilot et Apprendre utilisent la carte NVIDIA ; une carte AMD n'est pas utilisée pour l'écoute
Prises vidéo	Une prise HDMI ou DisplayPort par écran : celui de la régie, plus chaque vidéoprojecteur ou téléviseur	Chaque sortie écran occupe une prise
Mémoire	16 Go (2 × 8 Go)	Valeur des trois PC mesurés ; 8 Go n'a pas été testé
Disque	SSD (NVMe de préférence), 500 Go ou plus	Chargement rapide des vidéos et des PDF ; place pour les projets et leurs médias
Système	Windows 11 à jour	Les trois PC mesurés étaient sous Windows 11 ; Windows 10 n'a pas été testé

COMPOSANT	À CHOISIR	POURQUOI
Réseau	Prise Ethernet 1 Gbit/s	Sorties NDI, et alertes vers les téléphones de l'équipe
Carte DeckLink (facultative)	Un emplacement PCIe libre sur la carte mère, et le pilote Desktop Video	Sorties SDI ou HDMI vers une régie vidéo ou un enregistreur

AVANT D'ACHETER OU DE MONTER

- ☐ Compter les écrans : celui de la régie, plus chaque sortie. La carte graphique doit avoir autant de prises.
- ☐ Choisir une carte NVIDIA si Autopilot ou Apprendre doivent servir.
- ☐ Avec une carte DeckLink, prévoir un emplacement PCIe libre, que la carte graphique ne recouvre pas.
- ☐ Un portable : le brancher sur secteur et choisir le mode « Performances optimales » de Windows. Sur batterie ou en économie d'énergie, il ralentit nettement.
- ☐ Une fois RégieLive installé : Préférences → Tester ce PC. Les quatre verdicts confirment, ou non, le choix.

LES PC MESURÉS


PC	VIDÉO 1080P 60 (1 / 2 / 3 SORTIES)	PAGE PDF	AUTOPILOT	APPRENDRE (CULTE DE 2 H)
Ryzen 3 4300G, RTX 2070 Super 8 Go, 16 Go	60 / 49 / 51 i/s	79 ms	0,3 s	9 min
Ryzen 5 5600X, GTX 1050 Ti 4 Go, 16 Go	58 / 57 / 54 i/s	66 ms	0,8 s	10 min
Portable i5-8365U, Intel UHD 620, 16 Go, sur batterie	59 / 57 / 51 i/s	118 ms	3,8 s	3 h 55

Mesures du 29 et du 30 octobre 2026 (RégieLive 1.91 à 1.93), modèle d'écoute « Rapide ». Une sortie DeckLink en 1080p 60 demande 6 ms de travail par image sur le Ryzen 5, pour 16,7 ms disponibles. Non mesurés à ce jour : Windows 10, 8 Go de mémoire, cartes graphiques AMD, 4K, plus de 3 sorties.

17. Réseau de la régie

RégieLive échange avec les téléphones de l'équipe (Alertes, lead des chantres, tally des caméras) et lit l'état du mélangeur vidéo. Le Web Presenter, lui, envoie le direct sur Internet. Pour que tout cela fonctionne de la même façon dans chaque église, sans jamais toucher à la box de l'église, la régie a son **propre réseau** : un kit composé d'un routeur Wi-Fi, d'un switch et d'un onduleur, réglé une seule fois.

LE SCHÉMA



Le kit réseau régie : un seul câble vers la box de l'église, tout le reste est à la régie et réglé une fois pour toutes.

POURQUOI UN RÉSEAU PROPRE À LA RÉGIE

- ☐ **La box de l'église n'est jamais modifiée** : son accès d'administration est souvent introuvable ou peu clair. Le routeur régie se branche dessus comme un simple ordinateur.
- ☐ **Le même réglage partout** : mêmes adresses, même Wi-Fi, même fiche, quelle que soit la box. Le kit peut changer d'église en rebranchant un câble.
- ☐ **Les adresses sont garanties** : le routeur régie réserve une adresse à chaque appareil important. Aucun réglage d'adresse dans les appareils eux-mêmes.
- ☐ **Le public reste à part**, sur le Wi-Fi de l'église ; l'équipe a son propre Wi-Fi, non chargé pendant le culte.

- ☐ **Le direct passe normalement** : le stream ne fait que sortir vers Internet, aucun port n'est à ouvrir dans la box.

LE KIT

ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION	MODÈLE PROPOSÉ	PRIX CONSTATÉ
Routeur régie	Routeur Wi-Fi 6 ou 7, 1 prise WAN + 4 prises LAN Gigabit, réservation d'adresses, interface en français	TP-Link Archer BE230 (Wi-Fi 7) ; à défaut Archer AX55 (Wi-Fi 6)	env. 78 € ; env. 120 €
Switch	Gigabit, 8 prises, non administrable. Jamais de switch 100 Mbit/s.	TP-Link TL-SG108	env. 20 à 25 €
Onduleur	600 à 850 VA, prises protégées pour le routeur, le switch et le PC RégieLive	Toute marque reconnue	env. 60 à 100 €
Câbles	Cat6 (ou Cat5e), 100 m au maximum entre deux appareils ; un câble d'un seul tenant jusqu'à la box	Câbles prêts à l'emploi, étiquetés	quelques euros
Rechange	Un second switch et deux câbles, rangés avec le kit	TP-Link TL-SG108	env. 25 €

Total : environ 200 à 250 € avec l'onduleur. Routeur et switch se fixent ensemble sur une planchette ou une petite étagère : pour l'équipe, c'est un seul « boîtier réseau régie ». Prix relevés sur des comparateurs français en 2026, à titre indicatif ; vérifier sur la fiche du fabricant que le routeur choisi a bien 4 prises LAN en plus de la prise WAN.

LE CÂBLAGE, PRISE PAR PRISE

PRISE	APPAREIL	PRISE CÔTÉ APPAREIL
Routeur · WAN	Box de l'église	Un port LAN libre de la box
Routeur · LAN 1	PC RégieLive	Prise Ethernet du PC
Routeur · LAN 2	Mélangeur	Roland V-60HD : prise `CONTROL` (LAN) à l'arrière. ATEM : prise `Ethernet`.
Routeur · LAN 3	Web Presenter	Prise `Ethernet`
Routeur · LAN 4	Switch TL-SG108	N'importe quelle prise du switch
Switch · prises libres	PC du logiciel ATEM, sorties NDI, PC d'enregistrement…	Prise Ethernet de l'appareil

- ☐ Le routeur est placé en hauteur dans la régie, dégagé, à vue de la zone des caméras ; sinon, ajouter plus tard une borne Wi-Fi sur le switch.
- ☐ Routeur, switch et PC RégieLive sont branchés sur l'onduleur.

- ☐ Les câbles au sol passent dans des passe-câbles ; chaque câble est étiqueté aux deux bouts.

LE PLAN D'ADRESSES

Tous les appareils restent en **automatique**. C'est le routeur régie qui leur donne toujours la même adresse, grâce aux réservations.

APPAREIL	ADRESSE	COMMENT
Routeur régie	192.168.50.1	Réglée dans le routeur
Adresses automatiques	192.168.50.100 à .199	Téléphones, PC du logiciel ATEM, visiteurs de la régie
PC RégieLive	192.168.50.10	Réservée dans le routeur
Mélangeur	192.168.50.240	Réservée dans le routeur
Second mélangeur (le cas échéant)	192.168.50.242	Réservée dans le routeur
Web Presenter	192.168.50.241	Réservée dans le routeur

Le réseau régie est en `192.168.50.x` : les box françaises utilisent presque toutes 192.168.1.x ou 192.168.0.x, il n'y a donc pas de conflit. Le jour où une box utiliserait elle-même 192.168.50.x, choisir 192.168.60.x pour la régie.

INTERNET ET DIFFUSION EN DIRECT

Le tally et les Alertes utilisent moins de 0,1 Mbit/s par téléphone ; chaque prise Gigabit offre 1 000 Mbit/s. Seul le NDI est gourmand (100 à 150 Mbit/s par flux en 1080p) : il reste en câble, jamais en Wi-Fi.

Ce qui limite le direct, c'est le **débit montant** (envoi) de la connexion Internet de l'église. Débits recommandés par YouTube en 1080p (H.264, débit constant) :

FORMAT	DÉBIT VIDÉO RECOMMANDÉ	MINIMUM	DÉBIT MONTANT CONSEILLÉ
1080p 30 i/s	14 Mbit/s	5 Mbit/s	20 Mbit/s ou plus
1080p 60 i/s	17 Mbit/s	6 Mbit/s	25 Mbit/s ou plus

- ☐ Mesurer le débit montant au moment du culte, depuis le PC RégieLive (site de test de débit). Prévoir environ 1,5 fois le débit du stream.
- ☐ Avec moins de 10 Mbit/s en envoi, diffuser en 720p ou en 1080p 30 à 5–6 Mbit/s.
- ☐ Son : 128 kbit/s en stéréo. Image clé toutes les 2 secondes.

LES RÉGLAGES, APPAREIL PAR APPAREIL

Les intitulés de menus peuvent varier légèrement selon la version du logiciel interne de chaque appareil.

1. LE ROUTEUR RÉGIE (UNE SEULE FOIS, À LA MAISON OU À LA RÉGIE)

1. Brancher la prise **WAN** (marquée « Internet ») sur une box ou une prise réseau avec Internet. Relier un PC à une prise LAN.
2. Ouvrir `tplinkwifi.net` dans le navigateur. Créer le **mot de passe d'administration** et le noter dans le classeur de la régie.
3. Assistant de démarrage : type de connexion **IP dynamique** ; mode **routeur sans fil**.
4. **Réseau › LAN** : adresse `192.168.50.1`, masque `255.255.255.0`. Se reconnecter ensuite sur `192.168.50.1`.
5. **Réseau › Serveur DHCP** : plage `192.168.50.100` à `192.168.50.199`.
6. **Sans fil** : un seul nom (SSID) `Regie-ACP` pour toutes les bandes (Smart Connect), sécurité **WPA2/WPA3-Personnel**, mot de passe de 12 caractères ou plus. Réseau invité **désactivé**, pas d'isolation des appareils.
7. **Système › Mise à jour** : installer la dernière version du logiciel interne.
8. **Système › Sauvegarde** : enregistrer le fichier de configuration sur une clé USB rangée avec le kit. En cas de remplacement à l'identique, il suffit de le recharger.

2. LES RÉSERVATIONS D'ADRESSES

1. Brancher et allumer le PC RégieLive, le mélangeur et le Web Presenter, tous en **automatique** (DHCP), sur les prises prévues.
2. Dans le routeur, **Réseau › Serveur DHCP › Réservation d'adresses** (ou depuis la liste des appareils connectés) : choisir chaque appareil et lui donner son adresse : PC RégieLive `.50.10`, mélangeur `.50.240`, Web Presenter `.50.241`.
3. Redémarrer ces trois appareils et vérifier leur adresse dans la liste des appareils connectés.

Le routeur reconnaît chaque appareil à son identifiant matériel (adresse MAC). En cas de remplacement d'un appareil, refaire sa réservation.

3. LE SWITCH

Un switch non administrable n'a **aucun réglage**. Vérifier que les voyants des prises utilisées indiquent 1 000 Mbit/s (souvent vert ; orange ou éteint = 10/100 Mbit/s : câble à changer).

4. LE PC RÉGIELIVE (WINDOWS 11)

1. **Paramètres › Réseau et Internet › Ethernet** : « Type de profil réseau » sur **Privé**. Laisser l'attribution d'adresse en **automatique**.
2. **Désactiver le Wi-Fi du PC** : il est câblé. RégieLive affiche ainsi toujours la bonne adresse aux téléphones.
3. Au premier lancement des Alertes, Windows demande d'autoriser RégieLive sur le réseau : cocher **Réseaux privés** et accepter.
4. Gestionnaire de périphériques › Cartes réseau › carte Ethernet › Gestion de l'alimentation : décocher « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique ».
5. Windows Update : définir les « heures d'activité » pour couvrir les cultes et les répétitions.

5. LE MÉLANGEUR ROLAND V-60HD

1. Logiciel interne **1.1 ou plus récent** (programme, System et NPU), nécessaire pour Smart Tally.

2. Câble sur la prise `CONTROL` (LAN).
3. **MENU › LAN CONTROL › CONFIGURE** : **DHCP**.
4. **MENU › LAN CONTROL › INFORMATION** : l'adresse affichée doit être `192.168.50.240` une fois la réservation faite.

6. LE MÉLANGEUR BLACKMAGIC ATEM (TOUS MODÈLES)

1. Relier l'ATEM au PC par USB et ouvrir **ATEM Setup**. Rubrique **Network** : **DHCP** activé. Enregistrer.
2. Débrancher l'USB, brancher le câble Ethernet. Faire la réservation `.50.240` dans le routeur, redémarrer l'ATEM.
3. Dans ATEM Software Control, se connecter à `192.168.50.240`.

7. LE BLACKMAGIC WEB PRESENTER

1. Relier le Web Presenter au PC par USB et ouvrir **Blackmagic Web Presenter Setup**. Onglet **Setup**, rubrique **Network** : **DHCP**.
2. Faire la réservation `.50.241` dans le routeur.
3. Réglages du direct : plateforme, clé de diffusion, qualité selon le tableau « Internet et diffusion en direct ».

8. RÉGIELIVE

1. Page **Alertes** : allumer « Autoriser les autres appareils ». Noter l'adresse et le code affichés.
2. Section **Rôles de l'équipe** : un rôle par cadreur (« Caméra 1 », « Caméra 2 »…), plus Réalisateur, Son, etc.
3. Section **Tally caméras** : choisir le mélangeur ; « Rechercher » le trouve sur le réseau, ou saisir `192.168.50.240`. Associer ensuite chaque entrée du mélangeur à un rôle caméra. Les cadreurs n'ont rien à régler.

9. LES TÉLÉPHONES DE L'ÉQUIPE

1. Se connecter au Wi-Fi `Regie-ACP` (jamais au Wi-Fi de l'église).
2. Ouvrir l'adresse affichée par RégieLive, saisir le code, choisir son rôle. Ajouter la page à l'écran d'accueil.
3. Pendant le culte : téléphone chargé, mode silencieux, luminosité suffisante, verrouillage automatique allongé.

INSTALLATION DANS UNE NOUVELLE ÉGLISE

1. Relier la prise WAN du routeur régie à un port LAN libre de la box de l'église.
2. Brancher l'onduleur, puis le routeur, le switch et le PC RégieLive.
3. Vérifier qu'Internet fonctionne sur le PC RégieLive. C'est tout : adresses, Wi-Fi et RégieLive sont déjà réglés.

VÉRIFICATIONS AVANT CHAQUE CULTE

- ☐ Voyants du routeur et du switch allumés sur les prises utilisées ; onduleur en marche.
- ☐ Débit montant mesuré depuis la régie, suffisant pour le stream prévu.
- ☐ RégieLive : Alertes allumées, le nombre d'appareils connectés correspond à l'équipe.

- ☐ Tally : passer chaque caméra à l'antenne et en préparation ; chaque cadreur confirme le rouge et le vert.
- ☐ Web Presenter : test de diffusion privé ou non répertorié, 15 minutes avant.

EN CAS DE PROBLÈME

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le téléphone n'ouvre pas la page RégieLive	Téléphone sur le Wi-Fi de l'église ou sur les données mobiles ; profil réseau « Public » sur le PC	Se connecter à `Regie-ACP` ; passer l'Ethernet du PC en « Privé » ; autoriser RégieLive dans le pare-feu
RégieLive ne trouve pas le mélangeur	Réservation absente ou faite pour un autre appareil ; câble sur la mauvaise prise	Vérifier la liste des appareils du routeur ; prise `CONTROL` sur le V-60HD ; « Rechercher » dans RégieLive
Plus d'Internet à la régie, mais la régie fonctionne	Box de l'église éteinte ou câble WAN débranché	Vérifier le câble entre la box et la prise WAN ; redémarrer le routeur régie
Le stream saccade, pas la régie	Débit montant insuffisant	Baisser le débit du Web Presenter ou passer en 1080p 30 / 720p
Le Wi-Fi décroche dans la salle	Routeur trop loin ou masqué	Le placer en hauteur ; sinon ajouter une borne Wi-Fi sur le switch, même nom et même mot de passe
Voyant orange sur le switch	Câble abîmé ou de mauvaise catégorie : 100 Mbit/s seulement	Changer le câble (Cat6)
Le routeur régie est en panne	Matériel	Le remplacer par le même modèle et recharger la sauvegarde de configuration ; refaire les réservations si le modèle diffère

VARIANTE : SANS ROUTEUR RÉGIE

Si l'église ne peut pas accueillir de routeur supplémentaire, brancher le switch directement sur la box, avec une borne Wi-Fi en mode point d'accès sur le switch. Les adresses sont alors celles de la box : faire les réservations dans la box si son accès est connu ; sinon, régler une adresse fixe dans chaque appareil, au-dessus de la plage automatique de la box (par exemple .240 pour le mélangeur, .200 pour le PC). Cette variante dépend de chaque box : le kit routeur régie reste la solution conseillée.