

Livro do aluno: Cilium BGP, Gateway API e tenants híbridos

Guia de estudo e prática

Objetivo do módulo

Ao terminar este roteiro, a pessoa estudante consegue localizar os ambientes descritos para os exercícios dos módulos 1–11, explicar o que o Cilium anuncia por BGP, validar um Gateway HTTP/TCP/UDP exposto por VIP anycast, ler uma decisão de autorização na borda e no datapath, distinguir autorização por identidade de autorização por endereço em um tenant com pods Kubernetes e VMs OpenStack e interpretar como leituras históricas o estudo em nuvem do módulo 12 e os resultados MGC do módulo 13.

Edição: 2.1 · Formato: módulos 1–11 com exercícios guiados apoiados nos ambientes P001–P003; módulo 12 de leitura histórica do estudo em nuvem, cuja infraestrutura fica fora da aula; módulo 13 de leitura dos resultados históricos de P004-S002

Sumário

Capítulo	Página
Guia de estudo e prática	3
Como usar o guia	3
Mapa dos laboratórios	4
Vocabulário mínimo	6
A pergunta central: cada pod anuncia /32?	6
Módulo 1 — Baseline e o que o Cilium anuncia	6
Módulo 2 — VIP anycast e caminho do tráfego	7
Módulo 3 — Dual-stack IPv6 no plano de controle	8
Módulo 4 — Falhas, Graceful Restart e convergência	8
Módulo 5 — Escala e desempenho	9
Módulo 6 — Gateway API HTTP, TCP e UDP por VIP BGP	10
Módulo 7 — Autorização externa na borda	10
Módulo 8 — WireGuard em native routing e VXLAN	11
Módulo 9 — Tenants: rede, borda e configuração	12
Módulo 10 — Multi-Pool IPAM: /24 versus /32	12
Módulo 11 — Tenant híbrido: pods e VMs OpenStack	13
Módulo 12 — Nós reais na nuvem: o que muda	14
Módulo 13 — MGC, OVN, FRR e EVPN: o que os resultados provam	14
Apêndice do instrutor	16
Limites do que foi demonstrado	18
Próximos estudos	18
Referências públicas	18

Guia de estudo e prática

Edição: 2.1 · Formato: módulos 1–11 com exercícios guiados apoiados nos ambientes P001–P003; módulo 12 de leitura histórica do estudo em nuvem, cuja infraestrutura fica fora da aula; módulo 13 de leitura dos resultados históricos de P004–S002 · Público-alvo: estudantes de Kubernetes, redes e Cilium que já conhecem o vocabulário básico de IP e roteamento

Objetivo do módulo

Ao terminar este roteiro, a pessoa estudante consegue localizar os ambientes descritos para os exercícios dos módulos 1–11, explicar o que o Cilium anuncia por BGP, validar um Gateway HTTP/TCP/UDP exposto por VIP anycast, ler uma decisão de autorização na borda e no datapath, distinguir autorização por identidade de autorização por endereço em um tenant com pods Kubernetes e VMs OpenStack e interpretar como leituras históricas o estudo em nuvem do módulo 12 e os resultados MGC do módulo 13.

Esta edição preserva os módulos 1–11, com exercícios guiados e estudos das trilhas P001–P003 sobre BGP, Gateway API, segurança, IPAM e tenants híbridos. O módulo 12 é leitura do estudo histórico de nós reais na nuvem; essa infraestrutura não faz parte da aula. O módulo 13 acrescenta a leitura dos resultados parciais de P004–S002 para a réplica MGC com OVN, FRR e EVPN. P004 ainda não terminou: X05 não foi aceito e as demais arquiteturas continuam planejadas. Os módulos 12 e 13 interpretam evidência histórica; não são roteiros para acessar ou executar essas infraestruturas. Nenhum módulo mede desempenho de hardware de produção.

Como usar o guia

Objetivos de aprendizagem

- explicar a diferença entre sessão BGP, rota anunciada e encaminhamento de um pacote;
- distinguir PodCIDR agregado, VIP de serviço e bloco Multi-Pool /32;
- expor um Gateway HTTP, TCP e UDP por uma VIP anunciada por BGP e provar cada listener com controle negativo;
- ler uma decisão allow/deny/absent do ExternalAuth e reconhecer fail-closed;
- verificar em captura se um tráfego está cifrado, encapsulado ou em claro;
- provar isolamento de tenant em três controles diferentes: rede, borda e configuração;
- explicar por que autorização por label não vaza no reuso de IP e por que autorização por CIDR vaza;
- registrar separadamente a saída observada e a expectativa do roteiro.
- interpretar os resultados de MGC/OVN/FRR/EVPN, incluindo exceções e gates ainda abertos, sem confundi-los com a trilha Cilium.

Regras de segurança

- Os exercícios da pessoa estudante são de leitura e de requisição HTTP/TCP/UDP. Mutação é tarefa do instrutor e está marcada como tal.
- Não use `kubectl delete`, `kubectl drain`, `docker stop`, `clab destroy` ou o script de teardown como parte deste roteiro.
- Nunca dependa do contexto implícito do `kubectl`. Cada comando traz `--kubeconfig` e `--context`.
- O cluster `k01` é a referência histórica protegida. Os estudos P003 rodam em um segundo cluster, o sandbox `p003-gw`. Antes de qualquer comando no sandbox, confirme o UID do cluster com o valor entregue pelo instrutor.
- Se `127.0.0.1:18081` já responder no seu computador, existe um túnel ativo. Reutilize-o.
- O módulo 13 é somente leitura de evidências históricas: não traz comandos para MGC ou X05 e não pede acesso à VM atual.

Onde um comando roda


Rótulo	Significado
Mac	computador da pessoa estudante
vm-cilium	sessão SSH no host Linux do laboratório
container	comando precedido por <code>sudo docker exec</code> na vm-cilium
Kubernetes k01	<code>sudo kubectl --kubeconfig "\$K01_KUBECONFIG" --context kind-k01</code>
Kubernetes sandbox	<code>sudo kubectl --kubeconfig "\$STUDY_KUBECONFIG" --context kind-p003-gw</code>
testbed OpenStack	<code>sudo docker exec -i <container-do-testbed> bash</code> e, dentro dele, <code>openstack</code>

Defina as variáveis uma vez por sessão na vm-cilium. Os valores abaixo são os do laboratório de referência; use os que o instrutor entregar:

```
export LAB_DIR="${LAB_DIR:-/opt/poc-k8s-fabric}"
export K01_KUBECONFIG="${K01_KUBECONFIG:-/root/.kube/k01-rebuild.config}"
export STUDY_KUBECONFIG="${STUDY_KUBECONFIG:-/root/.kube/p003-gw.config}"
export STUDY_CLUSTER_UID="${STUDY_CLUSTER_UID:-<uid-entregue-pelo-instrutor>}"
k01() { sudo kubectl --kubeconfig "$K01_KUBECONFIG" --context kind-k01 "$@"; }
ks() { sudo kubectl --kubeconfig "$STUDY_KUBECONFIG" --context kind-p003-gw "$@"; }
C1="sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-client-ext"
C2="sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-client"
UID_NOW="$(ks get namespace kube-system -o jsonpath='{.metadata.uid}')"
test "$UID_NOW" = "$STUDY_CLUSTER_UID" && echo "sandbox OK"
```

Se o teste de UID falhar, pare. Um `kubectl` no cluster errado invalida o exercício e pode alterar a referência.

Mapa dos laboratórios




Os exercícios práticos dos módulos 1–11 usam os ambientes documentados nas linhas abaixo. O módulo 12 é leitura de um estudo com infraestrutura em nuvem que não faz parte da aula; o módulo 13 lê resultados históricos da réplica MGC. A tabela distingue esses estudos dos ambientes usados nos exercícios:

Ambiente	Componentes	Versões	Papel
Lab de referência k01	2 spines + 3 leaves SR Linux, border1 FRR, client-ext, kind com 3 nós	SR Linux 25.3.2, FRR 8.4.1, Kubernetes v1.35.0, Cilium 1.20.1	Módulos 1 a 5; protegido, somente leitura
Sandbox p003-gw	segundo fabric containerlab + kind com 3 nós + cliente 198.19.0.10	Cilium 1.20.2, Gateway API 1.6.1 (CRDs standard + experimental)	Módulos 6 a 11; onde o instrutor muda configuração
Testbed OpenStack	DevStack em container (Neutron OVS, qrouter, qdhcp, SG)	neutron 34.x, cirros 0.6.0	Módulo 11; VMs do tenant
VM em KVM real	qemu no host ligado ao br-int do testbed por um par veth	cirros 0.6.0	Módulo 11, caso C5
Estudo histórico de nós reais na nuvem	3 VMs na nuvem, cluster kubeadm e FRR na mesma VPC	Kubernetes 1.35.2, Cilium 1.20.1	Módulo 12; leitura, infraestrutura fora da aula
Réplica MGC histórica (P004-S002)	OVN 26.03.3, 1 plano de controle central, 2 nós chassis, 2 gateways, FRR e cliente AS 200	Linux VRFs nos gateways; EVPN Type 5 para a VPC tenant	Módulo 13; leitura de resultados, sem perfil executável neste checkout

A tabela descreve os ambientes e estudos documentados, sem indicar disponibilidade atual. Os quadros 05 e 06 ilustram os ambientes P001–P003; a figura 07 mostra separadamente os caminhos históricos da réplica MGC.

Os dois fabricas usam eBGP puro em dois níveis. No k01, os nós falam com o leaf do rack (AS 6510x para 6500x) e os leaves com os spines (AS 65500). No sandbox, os nós usam AS 65301/65302, os leaves 65201/65202/65203, os spines 65600 e o border 65400. Os enlaces spine–leaf são IPv4 numerados em /31.



Endereços que aparecem nos exercícios:

Recurso	Lab k01	Sandbox p003-gw
PodCIDR IPv4 por nó	10.244.x.0/24	10.245.x.0/24 (IPAM kubernetes)
Pool de VIPs	10.201.255.0/24, VIP 10.201.255.10	10.202.255.0/24, VIP 10.202.255.10
Cliente externo ao cluster	client-ext 203.0.113.10	fabric-client 198.19.0.10

Recurso	Lab k01	Sandbox p003-gw
Gateway	não há	p003-main no namespace p003-gateway, listeners 8080/HTTP, 15432/TCP, 15353/UDP
Rede do tenant OpenStack	não há	10.30.0.0/24 (subnet-a), externa 10.40.0.0/24

Vocabulário mínimo

Termo	Significado neste laboratório
speaker	o agente Cilium em um nó, que mantém a sessão BGP daquele nó
PodCIDR	bloco de IP reservado para pods de um nó; /24 IPv4 por nó no IPAM <code>kubernetes</code>
VIP	endereço de serviço anunciado como /32 por vários nós
ECMP	vários próximos saltos equivalentes para o mesmo prefixo
GR	Graceful Restart: o vizinho mantém as rotas enquanto a sessão BGP reinicia
Gateway API	recursos <code>Gateway</code> , <code>HTTPRoute</code> , <code>TCPRoute</code> , <code>UDPRoute</code> implementados pelo Cilium com Envoy
ExternalAuth	filtro do Gateway API que consulta um serviço externo antes de encaminhar a requisição
CNP	<code>CiliumNetworkPolicy</code> ; <code>fromEndpoints</code> seleciona por label, <code>fromCIDR</code> por endereço
Multi-Pool	IPAM do Cilium em que cada nó recebe blocos de um <code>CiliumPodIPPool</code> , com <code>maskSize</code> configurável
SG	Security Group do Neutron, o firewall stateful da porta de uma VM
RX morto	a VM envia mas não recebe; limitação de KVM aninhado em container

A pergunta central: cada pod anuncia /32?

Não com o IPAM padrão. Uma sessão BGP não é aberta por pod. O agente Cilium em cada nó é o speaker e anuncia o PodCIDR /24 do nó. Um pod com 10.244.1.27 está coberto por 10.244.1.0/24; não nasce sessão nem anúncio para 10.244.1.27/32.

O serviço tem outra regra. O `echo-anycast` recebe a VIP 10.201.255.10, usa `externalTrafficPolicy: Cluster` e os três nós anunciam a mesma 10.201.255.10/32; o fabric instala vários próximos saltos e faz ECMP. A rota representa o serviço e seus pontos de entrada, não cada backend.

Existe uma terceira forma, medida no Módulo 10: com Multi-Pool IPAM e `maskSize: 32`, cada pod recebe um bloco /32 próprio e o Cilium anuncia esse bloco. O speaker continua sendo o nó. O que muda é a granularidade, a quantidade de rotas e o momento em que um bloco é alocado e retirado.

Módulo 1 — Baseline e o que o Cilium anuncia

Ambiente: lab k01. Origem: P001 (REQ-001 a REQ-007).

1.1 Conferir os containers

Na vm-cilium:

```
sudo docker ps --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}' | grep -E 'clab-poc-k8s-kind|k01-'
$C1 ip -4 addr show dev eth1
```

Esperado: spine1, spine2, leaf1, leaf2, leaf3, border1, client-ext e três k01-*. O client-ext mostra 203.0.113.10 uma vez. Esse endereço pode sumir após um redeploy (lição L1 do RUNBOOK); sem ele todos os probes do módulo falham sem falha real.

1.2 Conferir o cluster e os PodCIDRs

```
k01 get nodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,PODCIDR:.spec.podCIDR,PODCIDRS:.spec.podCIDRS
k01 get pods -o wide
```

Responda no caderno: qual /24 cobre o IP de cada pod echo-*. A resposta aponta para o bloco do nó, nunca para um /32 do pod.

1.3 Sessões e anúncios BGP

```
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp peers
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp routes advertised ipv4 unicast
k01 get ciliumbgpclusterconfigs,ciliumbgppeerconfigs,ciliumbgpadvertisements
```

Esperado: três sessões established (uma por nó, nunca uma por pod), timers hold 9 s e keepalive 3 s, Graceful Restart habilitado com restartTime 30 s. Entre os anúncios aparecem o PodCIDR do nó e a VIP 10.201.255.10/32.

O anúncio da VIP só existe porque o CiliumBGPAdvertisement tem um selector com bgp-advertise=true e o Service carrega esse label. Sem o selector o agente não anuncia nada de Service; este foi um achado repetido em nós reais.

1.4 A rota no spine e a ausência de encapsulamento

```
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix 10.244.0.0/16 longer"
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast prefix 10.201.255.10/32 detail"
```

Esperado: os três /24 e a VIP com dois próximos saltos. Em native routing o fabric vê o IP real do pod; a evidência histórica registra zero pacotes UDP/8472 no fio e um handshake 203.0.113.10 > 10.244.2.198:8080 direto ao pod.

Item	Esperado	Observado
Nós Ready	3	
Sessões BGP	3 established	
PodCIDRs no spine	3	
Next-hops da VIP no spine	2	

Módulo 2 — VIP anycast e caminho do tráfego

Ambiente: lab k01. Origem: P001 (REQ-008 a REQ-010).

2.1 Requisições a partir do client-ext

```
k01 get svc echo-anycast echo-local -o wide
for i in $(seq 1 20); do
  $C1 curl -fsS --max-time 5 http://10.201.255.10/hostname; echo
done | sort | uniq -c
```

Esperado: echo-anycast com 10.201.255.10 e externalTrafficPolicy: Cluster; echo-local com 10.201.255.11 e Local. Vinte amostras não garantem que todos os seis backends apareçam: ECMP e Maglev usam hashing. A execução de referência registrou 20/20 HTTP 200 e seis pods distintos.

ICMP para a VIP não é respondido: o balanceador BPF atende TCP; ping na VIP não é sinal de falha.

2.2 O túnel para o Mac

No Mac:

```
export VM_CILIUM_HOST="${VM_CILIUM_HOST:-IP_DA_VM}"
curl --silent --fail --max-time 2 http://127.0.0.1:18081/hostname || \
ssh -i ~/.ssh/id_rsa -o IdentityAgent=SSH_AUTH_SOCK -o ExitOnForwardFailure=yes -N \
-L 127.0.0.1:18081:10.201.255.10:80 ubuntu@"${VM_CILIUM_HOST}"
```

O túnel termina no host da VM e encaminha uma porta local para a VIP. Ele não publica a VIP na Internet. A rota do host que permite ao próprio host alcançar a VIP é criada pelo instrutor com `scripts/06-expor-vip-na-vpc.sh`.

2.3 O caminho e o fix que o tornou possível

```
Mac → túnel SSH → vm-cilium → clab-ext → border1/FRR → leaf3
→ spine → leaf do rack → nó Kubernetes → Cilium bpf-lb → Service → pod
```

O balanceador BPF precisa estar anexado à interface do fabric (`eth1` no nó kind). O controlador de devices do Cilium 1.20.1 pula veths sem rota default, então o kit fixa `devices=eth+` nos values. Sem isso a VIP era roteada de volta ao fabric em loop. Um `helm upgrade` que regenere o ConfigMap remove a chave; o apêndice do instrutor mostra a verificação condicional.

Quando o cliente está fora da VM, na mesma VPC, o caminho é assimétrico: a requisição entra pelo fabric e a resposta volta pela bridge docker do host, porque o nó kind roteia a VPC por `eth0`. É uma propriedade da topologia, não uma falha.

Módulo 3 — Dual-stack IPv6 no plano de controle

Ambiente: lab `k01` reconstruído com `values-dualstack.yaml`. Origem: P002-S001.

3.1 Ler o que foi provado

```
k01 get nodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,PODCIDRS:.spec.podCIDRs
sudo KUBECONFIG="$K01_KUBECONFIG" cilium --context kind-k01 bgp routes advertised ipv6 unicast
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \
  "show network-instance default route-table ipv6-unicast prefix fd14::a/128 detail"
```

Esperado: cada nó com dois PodCIDRs (`10.244.x.0/24` e `fd13:0:0:x::/64`), os três `/64` no spine e a VIP `fd14::a/128` com dois próximos saltos. Uma única sessão BGP transporta as duas famílias; a convergência do plano de controle vale para ambas.

3.2 O que a topologia não entrega

A VIP IPv6 não é alcançável do `client-ext`: o underlay externo do lab é IPv4-only e next-hops IPv4-mapped não encaminham IPv6. O tráfego pod→pod IPv6 cross-node flui pela rede kind, não pelo fabric. São limites do lab em containers, não do Cilium nem do SR Linux. Não apresente alcance IPv6 fim a fim como demonstrado.

Quatro configurações são obrigatórias e ficaram no kit: `ipv6.enabled: true` nos values, `ipFamily: dual` com dois `podSubnet` no kind, `afi-safi ipv6-unicast` nos grupos `rack*-k8s` dos leaves e `multipath ipv6-unicast` nos spines.

Módulo 4 — Falhas, Graceful Restart e convergência

Ambiente: lab `k01`. Origem: P001 REQ-011, P002-S002 e P002-S004. Os gatilhos de falha são tarefa do instrutor; a pessoa estudante lê e interpreta.

4.1 Como se mede um blackhole

Três loops de `curl` com timeout de 2 s rodam no `client-ext` contra a VIP anycast, um pod do rack 1 (caminho único) e um pod do rack 2. Blackhole real é o maior intervalo sem nenhum OK; timeouts encadeados não contam (lição L4). Falhas de SR Linux são provocadas com `admin-state disable` via `sr_cli`, nunca com `docker stop`, que destrói a wiring veth (lição L2).

4.2 Resultados medidos

Falha	VIP anycast	PodCIDR do rack afetado	Reconvergência
Restart do agent, GR ON	0 falhas	sem blackhole	datapath BPF pinado sobrevive
Restart do agent, GR OFF	0 falhas (outros nós anunciam)	blackhole 10,6 s (P001) a 16,5 s (P002)	até o novo agent reanunciar
Drain do nó	blip de 50 a 300 ms no início da evicção	pods evictados	GR irrelevante: a sessão não cai
1 spine de 2	100% OK em 28,7 mil amostras	n/a	BGP re-up 33 a 38 s
1 leaf	100% OK (anycast segue pelo outro rack)	blackhole total do rack por 107 a 138 s	dados +44 a 48 s após enable
Spine 2 + leaf 1 juntos	100% OK em 34 mil amostras	blackhole total do rack 1	lab sobrevive degradado
Flap simultâneo de 2 workers, GR ON	0 de 19451 falhas	2,4% a 4,4% de falhas, maxgap 2 a 4 s, sem blackhole	agents ~52 s, estável ~82 s

Leituras que a pessoa estudante deve conseguir explicar:

- a VIP anycast /32 com ECMP foi imune a todas as falhas de fabric testadas;
- o PodCIDR é caminho único por rack quando o nó é single-homed; a falha do leaf isola o rack;
- Graceful Restart elimina o blackhole de PodCIDR no restart do agent, em um nó ou em vários;
- dual-homing do nó daria ECMP ao PodCIDR; o simulador SR Linux não estabelece TCP/179 em porta adicionada em runtime, então isso fica para um cluster real.

4.3 O que a API do Cilium não expõe

CiliumBGPPeerConfig v2 na versão 1.20.x tem `timers`, `gracefulRestart`, `ebgpMultihop`, `families` e `authSecretRef`. Não há campo BFD. A detecção de falha de sessão hoje é hold 9 s e keepalive 3 s, o menor valor aceito na validação do lab. Essa lacuna é o ponto de partida de um dos próximos estudos.

Módulo 5 — Escala e desempenho

Ambiente: lab k01. Origem: P002-S003.

5.1 O que a pessoa estudante confere

```
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-spine1 sr_cli \  
  "show network-instance default route-table ipv4-unicast summary"  
k01 get deploy echo
```

Anote o total de rotas IPv4 no spine e o número de réplicas. O instrutor pode escalar o echo de 6 para 40 réplicas; repita o primeiro comando e compare.

5.2 Resultados medidos

Eixo	Resultado
Pods 6 → 40	13 s até Ready; RIB do fabric inalterado (26 = 26): o /24 agrega
+10 VIPs /32	primeira no spine em 1,3 s; 10/10 em 4,2 s; ECMP de 2 next-hops por VIP
Burst de +30 VIPs	30/30 em 3,0 s; withdrawal completo em 6,0 s
Throughput pod→pod cross-node	27,5 Gb/s com 1 fluxo; 177 Gb/s com 8 fluxos; 193 Gb/s no sentido reverso
Latência pod→pod	0,094 ms ocioso; 0,039 ms sob 177 Gb/s, 0% perda
VIP sob carga	0 falhas em ~24,7 mil requisições
Overlay VXLAN versus native	MTU 1450 versus 1500; 11,2 versus 27,4 Gb/s com 1 fluxo

A propriedade de escala é a agregação: pods escalam sem tocar no BGP e a RIB cresce apenas com VIPs vezes nós, de forma linear. Os números absolutos vêm de SR Linux em container e veths do kind; use apenas as relações.

Módulo 6 — Gateway API HTTP, TCP e UDP por VIP BGP

Ambiente: sandbox p003-gw. Origem: P003-S003 e P003-S004.

6.1 O Gateway e seu Service

```
ks -n p003-gateway get gateway p003-main -o wide
ks -n p003-gateway get httproutes,tcproutes,udproutes
ks -n p003-gateway get svc -l bgp-advertise=true
sudo KUBECONFIG="$STUDY_KUBECONFIG" cilium --context kind-p003-gw \
  bgp routes advertised ipv4 unicast
```

Esperado: Gateway Programmed=True com IPAddress 10.202.255.10; o Service gerado pelo Cilium com EXTERNAL-IP 10.202.255.10 e o label bgp-advertise=true, que vem de spec.infrastructure.labels do Gateway, não de metadata.labels. A VIP aparece nos anúncios BGP dos três nós.

6.2 Um listener por protocolo, com controle negativo

```
VIP=10.202.255.10
$C2 curl -sS --retry 0 --max-time 5 -H 'Host: echo.p003.study' \
  -w '\n${http_code}\n' "http://$VIP:8080/hostname"
$C2 curl -sS --retry 0 --max-time 5 -H 'Host: wrong.example' \
  -o /dev/null -w '\n${http_code}\n' "http://$VIP:8080/hostname"
$C2 sh -c "echo P003-nonce-1 | nc -w 3 $VIP 15432"
$C2 dig @$VIP -p 15353 study.p003 TXT +short +notcp +tries=1 +time=2
$C2 sh -c "echo P003-gw04 | nc -w 3 $VIP 15433"
```

Caso	Esperado	Observado
HTTP com Host correto	200 e hostname de um pod http-echo-*	
HTTP com Host errado	404 do Envoy	
TCP 15432	o nonce volta idêntico	
UDP 15353	"P003-OK"	
TCP 15433 sem listener	timeout, nenhuma chegada na fixture	

A matriz de referência registrou 30/30 em cada listener, 503 com EndpointSlice vazio quando o backend foi escalado a zero e recuperação completa ao restaurar. Quando o instrutor troca o CiliumBGPAdvertisement por um selector que não casa, a /32 some do spine em cerca de 15 s, a VIP para de responder e o IP direto do pod continua funcionando: é o controle que separa "anúncio" de "serviço".

6.3 Achado: hostNetwork do Gateway não expõe listener no nó

gatewayAPI.hostNetwork.enabled no Cilium 1.20.2 é uma feature dos listeners Envoy (L7), controlada por nodes.matchLabels. Com o seletor vazio, nenhum socket abre no IP do nó nas portas 8080, 15432 ou 15353. Os probes ao nó nessas portas deram 180/180 falhas; os nodePort do Service gerado deram 180/180 sucessos. Para expor TCP/UDP no nó, o caminho suportado é o NodePort ou a VIP por BGP.

Módulo 7 — Autorização externa na borda

Ambiente: sandbox p003-gw. Origem: P003-S005, P003-S006 e P003-S009 (T05). O ExternalAuth do Gateway API é experimental na 1.20.2; o CRD HTTPRoute recebeu o schema experimental por um patch de spec, porque o experimental-install.yaml estoura o limite de annotations no Kubernetes 1.35.0.

7.1 A fixture

Um serviço Go em `studies/p003/fixtures/auth/` decide `allow`, `deny` ou `absent` a partir do header `X-Lab-Decision` e registra cada consulta com o `X-Lab-Request-ID`. Ele fala HTTP e gRPC (`envoy.service.auth.v3`). Não é um IdP; serve para observar a decisão, não para autenticar pessoas.

7.2 Três decisões, dois protocolos

```
for d in allow deny ""; do
  $C2 curl -sS --retry 0 --max-time 15 -H 'Host: echo.p003.study' \
    ${d:+-H "X-Lab-Decision: $d"} -H "X-Lab-Request-ID: aluno-$RANDOM" \
    -o /dev/null -w "decisao=${d:-absent} http=%{http_code}\n" \
    "http://10.202.255.10:8080/protected-http"
done
$C2 curl -sS --retry 0 -o /dev/null -w 'public http=%{http_code}\n' \
  -H 'Host: echo.p003.study' http://10.202.255.10:8080/public
```

Decisão	HTTP	gRPC
allow	200	200
deny	403	403
absent	401	401
rota pública sem auth	200	200

A matriz A01–A10 executou 900 requisições com esse resultado. O header forjado `X-Lab-User` enviado pelo cliente não aparece na resposta (A08). A rota pública não consulta o autorizador (A09).

7.3 Fail-closed sob degradação

Cenário	HTTP	gRPC	Conclusão
autorizador escalado a zero	403 em 2 ms	403	fail-closed
autorizador com atraso de 15 s	403 após 10 s	403 após ~200 ms	timeout do Envoy difere por protocolo
<code>backendRef</code> inexistente	500	500	<code>ResolvedRefs=False</code>
porta errada	403	403	<code>BackendNotFound</code>
cross-namespace sem <code>ReferenceGrant</code>	500	500	<code>RefNotPermitted</code>
<code>ReferenceGrant</code> removido durante probes	403 → 500 em até 2 s	200 → 500 em até 2 s	revogação sem bypass

Nenhum cenário liberou a aplicação. Dois defeitos ficaram registrados na 1.20.2: com Grant válido, a rota HTTP cross-namespace com decisão `allow` pendura (gRPC funciona), e um bloco `http: {}` vazio devolve 401 para todas as decisões. `allowedResponseHeaders` não encaminhou os headers do autorizador ao cliente.

Módulo 8 — WireGuard em native routing e VXLAN

Ambiente: `sandbox p003-gw`. Origem: P003-S007 e P003-S008. Os perfis são trocados pelo instrutor com `helm upgrade`; a pessoa estudante confere interfaces e capturas.

8.1 Três perfis

Perfil	Configuração	Sinal na bridge do underlay
W0	criptografia desligada	native: payload em claro; VXLAN: UDP/8472 com payload em claro
W1	<code>encryption.type=wireguard</code>	UDP/51871 para o tráfego pod→pod remoto
W2	W1 + <code>nodeEncryption.enabled=true</code>	UDP/51871 também para tráfego de nó

```
ks -n kube-system exec ds/cilium -- cilium-dbg encrypt status
ks -n kube-system exec ds/cilium -- ip -br link show cilium_wg0
```

8.2 O que as 24 células mostraram

Quatro placements (auth e app no nó A ou no nó B, ingress fixo no nó A) vezes três perfis vezes duas topologias (native e VXLAN): 90 allow com 200 e 90 deny com 403 em cada célula, zero drops no `cilium-dbg monitor`. O handshake Envoy→autorizador relatado na issue 46768 não se reproduziu na 1.20.2 em nenhuma combinação.

O achado de segurança é outro: em native routing, a perna Envoy→pod de auth por IP direto atravessa em claro no underlay mesmo com WireGuard de pod ativo (20 IDs de requisição legíveis por célula com auth remoto). Em VXLAN a mesma perna sai cifrada em W1 e W2. A exposição depende da topologia, não da decisão de auth. Ao desenhar criptografia, trate o tráfego originado pelo Envoy do nó como tráfego de nó.

Módulo 9 — Tenants: rede, borda e configuração

Ambiente: sandbox p003-gw. Origem: P003-S009, matriz T01–T17.

9.1 Três controles diferentes

Controle	Mecanismo	O que impede
Rede	<code>CiliumNetworkPolicy</code> por identidade e porta	A alcançar B e vice-versa em conexões novas
Borda	<code>ExternalAuth</code> no listener HTTP	usuário sem credencial na rota protegida
Configuração	RBAC + <code>allowedRoutes</code> + <code>allowedListeners</code> + <code>ReferenceGrant</code> + <code>PSA restricted</code>	tenant editar policy alheia, criar Gateway de contorno, subir pod privilegiado

9.2 Ler um drop de policy

```
ks get ciliumnetworkpolicies -A
ks -n kube-system exec ds/cilium -- \
  cilium-dbg monitor -t drop --related-to 0 2>/dev/null | head -20
```

Com o instrutor gerando tráfego A→B, você deve ver drops com `Policy denied` e o log da aplicação de destino vazio: o pacote não chega. Isso é diferente de um 403 na borda, que é gerado pelo Envoy antes da aplicação.

9.3 Resultados

Todos os 17 casos passaram. Os negativos foram reais: chamadas de API impersonadas devolveram `Forbidden` (não apenas `can-i`), o `PSA restricted:v1.35` rejeitou `hostNetwork`, `privileged`, `hostPID` e `hostPath`, e labels de tenant ausentes ou forjados não executaram. A TLS do backend (`BackendTLSPolicy`) falhou antes do request HTTP com CA errada, SAN errado ou certificado expirado.

Um detalhe que muda desenho: o `ExternalAuth` protege apenas o listener HTTP. O listener TCP sob a mesma VIP respondeu 200 para o tenant errado até uma CNP L4 ser aplicada (T07). Autorização L7 não é política L4.

Módulo 10 — Multi-Pool IPAM: /24 versus /32

Ambiente: sandbox p003-gw, com IPAM trocado para `multi-pool` pelo instrutor e restaurado ao final. Origem: P003-S010, matriz I01–I10.

10.1 Dois braços com a mesma variável

Braço	Pool	maskSize	preAllocate	Anúncio
M24	10.250.0.0/16	24	8	<code>CiliumPodIPPool</code> com <code>community 65301:100</code>
M32	10.252.0.0/16	32	8	idem

```
ks get ciliumpodippools -o wide
ks get ciliumnodes -o custom-columns=NODE:.metadata.name,POOLS:.spec.ipam.pools.allocated
sudo docker exec clab-p003-gw-fabric-border1 vtysh -c 'show ip bgp' | grep -E '10\.25[02]\.'
```

10.2 O que muda entre /24 e /32

Pergunta	M24	M32
Pod novo	cai num /24 já alocado; zero eventos de bloco	cada pod ganha um /32; alocado e anunciado em 1 a 2 s
40 pods	3 rotas no border	40 rotas no border, uma por pod
Pod <code>NotReady</code> sem delete	bloco e rota permanecem; IP direto responde 200; o Service exclui o pod	idêntico
Apagar 1 pod	bloco retido: <code>roundUp(inUse+8, 8)</code> não encolhe	idêntico; o piso de <code>preAllocate</code> domina
Voltar a zero pods	blocos /24 retidos por mais de 120 s	encolhe em 42 s no operador e 48 s na RIB, até o piso de 8 /32 por nó
Recriar pod no mesmo nó	IP novo dentro do mesmo /24	alterna entre /32 recém-liberados; sem IP estável
Peer BGP do border desligado	prefixos somem em ~10 s; pod e VIP dão 000	idêntico

Duas lições. O datapath não gateia readiness: rota e alcance direto ao pod existem enquanto o IP existir, e só o Service respeita `Ready`. A retirada de um bloco depende de `preAllocate`, não da morte do pod; um /32 não é "retirado quando o pod morre".

Módulo 11 — Tenant híbrido: pods e VMs OpenStack

Ambiente: sandbox `p003-gw` + testbed OpenStack + VM em KVM real. Origem: P003-S011 a S016. As sínteses públicas completas estão em E08 e C5.

11.1 A pergunta

Um IP pode mudar de dono. Se a autorização for por endereço, o novo dono herda a concessão. A matriz C01–C09 responde: a autorização segue a identidade ou o endereço?

11.2 O caminho VM → pod

```
VM (tap) → OVS br-int (VLAN 1) → qrouter netns → br-ex → veth para o host
→ FORWARD do host → fabric do sandbox → nó worker → CNP ingress → pod
```

Há dois pontos de decisão: o Security Group na porta da VM (plano de controle do Neutron) e a CNP no pod (drop antes do pod; os contadores do pod ficam flat). Para provar que o deny foi na policy e não na rede, use `cilium-dbg monitor` no worker do pod e os contadores `/proc/net/snmp` dentro do pod.

11.3 O contraste que importa

	C03: pods, <i>fromEndpoints</i>	C05: VM, <i>fromCIDR</i>
Âncora da autorização	label do endpoint (identidade)	IP da origem (endereço)
IP reaproveitado por outro dono	negado, 100% de perda	permitido, o novo dono herda
Reautorizar após IP novo (C04)	n/a	efetivo em 4 a 9 s
Revogar (C05)	n/a	efetivo em 1 a 7 s
Conclusão	seguro	seguro só sob sequenciamento manual

Sequenciamento manual testado: revogar o CIDR, confirmar o bloqueio por conexões novas, só então reutilizar o IP e reautorizar o novo dono. Nenhum controlador sincroniza identidade Kubernetes com Security Group Neutron nesta trilha.

Três armadilhas do Cilium 1.20.2 nesse desenho: `egress: []` não é `default deny` (use `egressDeny`), `ingress: []` é inválido (revogue apontando o `fromCIDR` para um IP que a VM não tem) e uma `HTTPRoute` ampla com `path: /` faz fallback quando a rota específica é removida, tornando a revogação por rota ineficaz.

11.4 Caso C5: a VM precisa de KVM real

Com a VM dentro do container do testbed (KVM aninhado), a TX funciona e a RX morre: o sentido pod→VM dava timeout. Movendo a VM para `qemu -enable-kvm` no host e ligando sua NIC ao `br-int` do container por um par veth com `tag=1`, os dois sentidos deram 0% de perda, o IP veio do `qdhcp`, o egress passou pelo `qrouter` e o SG ficou ativo. A CNP no pod de teste permitiu com `fromCIDR` igual ao IP da VM e negou com 100% de perda ao retirá-la.

A pessoa estudante confere, com o instrutor:

```
ks -n p003-test get pods -o wide
ks -n p003-test exec echo-0 -- ping -c 3 -W 2 10.30.0.50
ks -n p003-test get cnp -o yaml | grep -A3 fromCIDR
```

Se a VM cair em `169.254.x.x`, a causa está em uma de duas coisas: falta a tag VLAN no veth do container, ou o `dnsmasq` do `qdhcp` não recarregou o `dhcp-hostsfile` (`kill -HUP`). Capture o DHCP nas duas pontas para isolar.

Módulo 12 — Nós reais na nuvem: o que muda

Origem: P002-S005 e P002-S006. Este módulo é leitura; a infraestrutura de nuvem não faz parte da aula.

Em três VMs reais da nuvem, `kubeadm` 1.35.2 sem `kube-proxy` e Cilium 1.20.1 funcionaram 1:1 com overlay VXLAN (MTU 1450, RTT ~0,9 ms). Um FRR externo na mesma VPC recebeu por eBGP os três PodCIDR /24 e a VIP anycast /32 com ECMP de três next-hops: o cenário do lab reproduziu-se em fabric real.

O que a plataforma bloqueou é a lição: com o guard de spoofing de IP da porta ligado, SYNs com origem de pod saíam da NIC e não voltavam, e pacotes com destino que não é o IP da porta (VIP anycast, IP de pod) eram descartados antes do nó. A prova causal foi um toggle ON→OFF→ON na porta de um único nó: com OFF, pod direto, VIP por BGP, VIP por rota estática e conexão nova pod→FRR sem SNAT funcionaram; com ON, apenas NodePort. A API reportou `false` antes de o datapath aceitar; um cenário FRR→pod é o único readiness confiável.

Para native routing ou VIP anycast em nós reais, a porta precisa aceitar origens e destinos além do seu próprio IP, por `allowed-address-pairs` ou guard desligado. Isso é uma decisão de postura de segurança da VPC, não um ajuste do Cilium.

Módulo 13 — MGC, OVN, FRR e EVPN: o que os resultados provam

Este módulo é uma leitura guiada dos resultados de P004-S002, medidos entre 27 e 29 de setembro de 2026. Use os valores como evidência histórica. A réplica MGC não está incluída como perfil executável neste checkout; não rode comandos, não tente iniciar X05 e não infira o estado atual da VM.

Réplica MGC: dois caminhos medidos


Topologia lógica e resultados históricos de 27–29/09/2026; sem indicação de disponibilidade atual.

M01/M02 · cliente legado AS 200



Setas sólidas: dados; tracejadas: controle BGP/EVPN. Os gateways usam VRFs Linux distintas.

M03 · EVPN Type 5 + VXLAN entre tenant OVN e peer externo



A7 filtrou connected na redistribuição; a origem da rota não virou static.

Ping: positivo 30/30 · causal 0/3 · restaurado 3/3; VNI literal: NOT_RUN.

Figura 07 — Topologia lógica dos caminhos medidos; o desenho não representa um inventário ou estado operacional atual.

O tenant OVN usou a rede `192.168.100.0/24`, com uma VM fake em `192.168.100.10`. Dois Connect Gateways tinham as Linux VRFs `ovnvrf100` e `ovnvrf200`, com FRR dentro dos próprios gateways. Cada gateway mantinha uma sessão BGP com o cliente legado AS 200, que anunciava `10.0.0.0/16`. Esse caminho sustenta a leitura de M01 e M02. O peer externo usado em M03 é outro caminho: ele recebeu a rota EVPN Type 5 do tenant, identificada pelo VNI `50100`; não era o cliente legado nas VLANs 100 e 200.

P004: resultados parciais e gates abertos

Checkpoint público de 07/10/2026 · P004 NÃO COMPLETO

MGC + OVN + FRR

PARCIALMENTE MEDIDO

S001 · labctl PASS · 27/09

M01 · PASS com exceção

M02 · PASS no escopo aceito

M03 · PASS causal · 29/09

X05 segue sem aceite

OVN-K + UDN

PLANEJADO

EVPN + KubeVirt

Ainda não avaliado

Sem prova publicada de CIDRs sobrepostos ou migração

Cilium + KubeVirt

PLANEJADO

Braços OSS + FRR

Ainda não avaliado

Nenhum resultado MGC é transferível por inferência

X05 · isolamento com CIDRs sobrepostos

NÃO ACEITO

O isolamento entre dois tenants não foi demonstrado.

Estado operacional mais recente: DESCONHECIDO.

Não inferir que a VM esteja limpa, ativa ou disponível.

Qualificação pendente

D1 · backend Linux não executado

D2 · preparo local apenas

INV × aberto · comparação final ainda não feita

Leitura histórica; sem afirmação sobre disponibilidade ou estado atual da VM.

Figura 08 — P004 continua parcial; os estados são os documentados na data do diagrama.

M01 passou com uma exceção de escopo: o fault de FRR parou `bgpd`, `bfd` e `zebra` dentro de `ovn-gw-1`, não um container FRR separado. Os gateways usaram FRR 10.7.0 e o cliente, 8.4.1_git. Withdraw e faults controlados preservaram o tráfego medido, mas a falha do chassis `ovn-chassis-1` não foi testada; esse host hospedava a fixture da VM fake e era distinto do plano central OVN.

M02 passou sob o escopo aceito: com MTU 1500, pacotes pequenos passaram 30/30, mas o pacote IPv4 jumbo de 9000 B com DF não recebeu resposta em 30 tentativas (0/30) e o roteador devolveu ICMP Frag Needed com MTU 1500. Com MTU 9000, os pacotes pequenos e jumbo passaram 30/30; depois, as MTUs foram restauradas a

1. A reprodução literal do fragmento no tap físico da PoC permaneceu parcial.

M03 passou com um controle negativo causal. O positivo alcançou `192.168.100.0/24` como Type 5 no VNI `50100` e o ping respondeu 30/30. No controle causal, A7 definiu `dynamic-routing-redistribute=static` na LRP tenant. Esse filtro excluiu rotas `connected` dos anúncios; não converteu a origem da rota para `static`. A seleção retirou a rota-alvo do SB, a rota tenant, o Type 5 e a FIB, e o ping teve 0/3 respostas. BGP, VTEP e duas rotas colaterais permaneceram. Ao restaurar a chave ao estado ausente, o caminho voltou e o ping respondeu 3/3. O controle negativo literal do VNI ficou NOT_RUN: não havia causalidade estabelecida com o withdraw da rota exportada pelo router/FRR.

Exercícios de interpretação

1. Por que a limitação “sem VRF” dos módulos Cilium não descreve o braço MGC?
2. Qual peer recebeu o Type 5 em M03: o cliente legado AS 200 ou o peer EVPN?
3. O que ainda impede concluir isolamento de dois tenants com CIDRs sobrepostos?

As respostas comentadas, o quadro completo de evidências e os termos do estudo estão em MGC: estado parcial e evidências. X05, o ensaio de sobreposição, não foi aceito; o estado operacional mais recente é desconhecido. A comparação completa com INV ainda não foi feita.

Apêndice do instrutor

O laboratório já deve estar rodando. A reconstrução é referência, não exercício, e só acontece em ambiente vazio confirmado.

Rebuild do k01 em dois terminais

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git ca-certificates
sudo git clone https://github.com/reinaldosaraiva/learn-cilium.git /opt/learn-cilium
sudo ln -s /opt/learn-cilium/poc-k8s-fabric /opt/poc-k8s-fabric
export LAB_DIR=/opt/poc-k8s-fabric && cd "$LAB_DIR"
sudo ./scripts/00-prep-vm.sh
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo docker ps -a --format 'table {{.Names}}\t{{.Status}}'; sudo kind get clusters
```

Se houver containers `clab-poc-k8s-kind-*` ou o cluster `k01`, pare. No Terminal 1:

```
sudo TOP0=topo/poc-kind.clab.yml ./scripts/01-deploy-fabric.sh
```

No Terminal 2, assim que a API do kind existir:

```
sudo kind export kubeconfig --name k01 --kubeconfig /root/.kube/k01-rebuild.config
sudo KUBECONFIG=/root/.kube/k01-rebuild.config \
  VALUES=k8s/cilium/values-dualstack.yaml ./scripts/02-install-cilium.sh
k01() { sudo kubectl --kubeconfig /root/.kube/k01-rebuild.config --context kind-k01 "$@"; }
DEVICES=$(k01 -n kube-system get cm cilium-config -o jsonpath='{.data.devices}')
if [ "$DEVICES" != "eth+" ]; then
  k01 -n kube-system patch cm cilium-config --type merge \
    -p '{"data":{"devices":"eth+"}}'
  k01 -n kube-system rollout restart ds/cilium
  k01 -n kube-system rollout status ds/cilium --timeout=5m
fi
sudo -E KUBECONFIG=/root/.kube/k01-rebuild.config \
  RACK1_NODES="k01-control-plane k01-worker" RACK2_NODES="k01-worker2" \
  ./scripts/03-apply-bgp.sh
sudo docker exec clab-poc-k8s-kind-client-ext ip -4 addr show dev eth1 \
  | grep -q 203.0.113.10 || echo "GATE L1: restaurar IPv4 do client-ext"
sudo ./scripts/06-expor-vip-na-vpc.sh && curl -fsS --max-time 5 http://10.201.255.10/hostname
```

Não execute o toggle de guard que o script imprime para usar o túnel SSH local.

Sandbox p003-gw

Os artefatos ficam em `studies/p003/`: topologia (`topo/`), configs SR Linux (`configs/sr_l/`), values e chart fixado (`base/values-p003.yaml`, `base/cilium-1.20.2.tgz`), BGP (`base/bgp/`), Gateway e rotas (`base/gateway.yaml`), fixtures (`fixtures/`) e os casos por sessão (`cases/`). O diff em relação ao kit está em `studies/p003/diff-vs-kit.md`. O deploy do containerlab deve rodar com `nohup` e `log`, nunca em foreground com timeout de canal SSH: uma interrupção deixa os SR Linux sem startup-config.

Antes de cada sessão, rode o canário do `k01` (`studies/p003/cases/k01-canary.sh`): 10/10 HTTP 200 na VIP e UID inalterado. Ao terminar, restaure o baseline (`helm upgrade` de volta ao perfil `W0 native`, IPAM `kubernetes`, sem pools) e remova objetos de teste por nome exato.

Lições operacionais

#	Lição	Gate
L1	<code>client-ext</code> pode perder o IPv4 após deploy	validar <code>203.0.113.10</code> sempre
L2	<code>docker stop</code> de SR Linux destrói os veths	falhas só com <code>admin-state disable</code> via <code>sr_cli</code>
L3	<code>clab destroy</code> parcial apaga o kind	nunca destroy/redeploy com cluster no ar
L4	contagem de falhas superestima blackhole	medir por gap entre OKs
L5	bulk-delete por label leva colaterais	deletar por lista explícita de nomes
L6	<code>helm upgrade</code> regenera o ConfigMap	reconferir <code>devices=eth+</code>
L7	testbed OpenStack tem cap de 8 GiB	gate de memória antes de cada spawn de VM

Limites do que foi demonstrado

- O fabric roda em containers com simulação userspace; use relações, nunca valores absolutos de throughput ou latência.
- A VIP IPv6 e o pod→pod IPv6 cross-node ficaram limitados pela topologia IPv4 do underlay externo.
- ExternalAuth é experimental na 1.20.2 e tem os defeitos listados no Módulo 7; a fixture não é um IdP.
- Nos módulos P001–P003, os tenants Cilium foram isolados logicamente; a trilha Cilium não demonstrou VRF nem CIDR sobreposto. Isso não se aplica ao braço MGC de P004, que usou Linux VRFs nos gateways. Ainda assim, X05 não foi aceito e o isolamento com subnets sobrepostas não foi provado.
- A sincronização entre identidade Kubernetes e Security Group Neutron não foi implementada; a conclusão da trilha híbrida é "seguro sob sequenciamento manual".
- BFD, MD5 na sessão BGP, limite de prefixos, communities e prepend não foram exercitados porque a API do Cilium 1.20.x não os expõe ou porque não estavam no escopo; veja os próximos estudos.
- Nós reais na nuvem provaram overlay e BGP; native routing e VIP anycast dependem da postura de spoofing da porta.

Próximos estudos

A nova trilha, orientada pelos requisitos de um produto de conexão dedicada com eBGP, está em [docs/proximos-estudos.md](#). Ela parte das lacunas registradas acima e mapeia cada uma a uma capacidade documentada do Cilium ou a uma alternativa fora dele. Nenhuma dessas variantes é aplicada ao laboratório desta aula.

Referências públicas

- Resultados resumidos do laboratório
- MGC: estado parcial e evidências
- Índice dos estudos P003, síntese E08 e caso C5
- [Cilium BGP Control Plane](#)
- [Recursos do BGP Control Plane](#)
- [Gateway API no Cilium](#)
- [Multi-Pool IPAM](#)
- [WireGuard no Cilium](#)
- [Políticas Kubernetes do Cilium](#)
- [Neutron: roteamento dinâmico BGP](#)