dilicom
LE RÉSEAU DU LIVRE

[MESSAGE DE SERVICE]

Version 01.00 du 19/08/2021

TABLE DES MATIERES

1 Présentation 3
2 Format GENCOD – CNUT 05003 3
2.1 L'avis de traitement / lecture – ATE/ALE (CNUR 198-3 égal à 912) 3
2.2 L'avis de non-émission – ANE (CNUR 198-3 égal à 913) 5
2.3 L'avis d'anomalie de structure – AST (CNUR 198-3 égal à 914) 6
3 Format EANCOM D96A 6
3.1 Structure du message 7
3.2 Exemple d'un ALE : 9
3.3 Exemple d'un ANE ou AST : 9
4 Format imprimable 9
4.1 L'avis de traitement / Lecture – ATE/ALE 9
4.2 Avis de non traitement – ANE/AST 10
5 Historique des modifications 10

1 PRESENTATION

Le message de service est utilisé pour acquitter le traitement par le serveur des messages qui lui ont été envoyés par les clients du réseau.

Il existe trois type de messages dits de service :

- **Avis de traitement** (ATE) : le message a été mis à disposition du destinataire mais n'a pas encore été lu par celui-ci
- **Avis de lecture** (ALE) : le message a été remis au destinataire ou a été lu par lui
- **Avis d'erreurs :**
  - (AST) L'avis d'anomalie de structure qui apparaît en cas de faute de syntaxe (zone obligatoire non renseignée, code liste non autorisé …).
  - (ANE): L'avis de non émission traduit une impossibilité d'envoyer le message (destinataire non autorisé, doublon,…)

Un message de service sera renvoyé en retour de chaque message reçu du partenaire (commande, avis d'expédition, fiches produit, JML …)
Les messages de service sont toujours retournés à l'émetteur physique du lot initial.

Les messages de service sont retournés à l'émetteur des messages le matin vers 6 heures une fois par jour et le renseignent :

- soit sur la date et heure de mise en boite aux lettres du destinataire et la date et heure de lecture par celui-ci si tout se passe bien
- soit sur le problème rencontré (nature et position du problème dans le message)

2 FORMAT GENCOD – CNUT 05003

03503	= CNUT
190XXXXXX	où XXXXXX représente la référence lot unique numérique sur 6 positions
1990000002	
CNUT 1	= 05003 pour les messages de service
CNUT 2	
...	
03503	
191YYYYYY	où YYYYYY représente le nombre de CNUTs y compris les 03503 de début et de fin
199000002	

2.1 L'avis de traitement / lecture – ATE/ALE (CNUR 198-3 égal à 912)

NOTA :

- En GENCOD V4, l'ALE se différencie de l'ATE par la présence des CNUT :
  - 177.11 : Date de lecture
  - 177.12 : Heure de lecture

CNUT/ CNUR	Zone	Nom de la donnée	Format	Observations
		CNUT DE L'ACTE		
	1	CNUT MESSAGE DE SERVICE	5n	= 05003
		Fin de ligne		= CR-LF
100		**DESTINATAIRE**		
	1	Code rubrique	3n	= 100
	2	GLN destinataire	13n	
		Fin de ligne		= CR-LF
221		**EMETTEUR**		
	1	Code rubrique	3n	=221
	2	GLN émetteur	13n	GLN émetteur du message
		Fin de ligne		= CR-LF
176		**DATE D'EMISSION**		
	1	Code rubrique	3n	=176
	2	Date d'émission	6n	Format JJMMAA
		Fin de ligne		= CR-LF
198		**IDENTIFICATEUR DU RESEAU**		
	1	Code rubrique	3n	=198
	2	Identificateur du réseau	12an	= &&&EDILECTRE
	3	Type de message Dilicom	3n	= **912**
		Fin de ligne		= CR-LF
177		**COMMENTAIRES (répétitifs)**		
	1	Code rubrique	3n	=177
	2	Identificateur	3n	=904
	3	GLN émetteur message d'origine	13n	GLN émetteur
	4	CNUT message d'origine	3n	023 = commande 024 = avis d'expédition 152 = Journal des mouvements
	5	Référence du CNUT	8an	si CNUR 177-4=023 => Référence commande si CNUR 177-4=024 => Référence Avis d'exp. si CNUR 177-4=152 => Référence JML
	6	Numéro d'envoi	6n	Référence d'envoi du message traité
	7	Date d'envoi	6n	Format JJMMAA
	8	GLN destinataire	13n	GLN du destinataire du message
	9	Date de traitement	6n	Format JJMMAA
	10	Heure de traitement	6n	Format HHMMSS
	11	Date de lecture	6n	Format JJMMAA
	12	Heure de lecture	6n	Format HHMMSS
		Fin de ligne		= CR-LF
199		**FIN D'ACTE**		
	1	Code rubrique	3n	=199
	2	Nombre de rubriques	6n	Y compris CNUR 199
		Fin de ligne		= CR-LF

2.2 L'avis de non-émission – ANE (CNUR 198-3 égal à 913)

CNUT/ CNUR	Zone	Nom de la donnée	Format	Observations
		CNUT DE L'ACTE		
	1	CNUT MESSAGE DE SERVICE	5n	= 05003
		Fin de ligne		= CR-LF
100		**DESTINATAIRE**		
	1	Code rubrique	3n	= 100
	2	GLN destinataire	13n	
		Fin de ligne		= CR-LF
221		**EMETTEUR**		
	1	Code rubrique	3n	=221
	2	GLN émetteur	13n	GLN émetteur du message
		Fin de ligne		= CR-LF
176		**DATE D'EMISSION**		
	1	Code rubrique	3n	=176
	2	Date d'émission	6n	Format JJMMAA
		Fin de ligne		= CR-LF
198		**IDENTIFICATEUR DU RESEAU**		
	1	Code rubrique	3n	=198
	2	Identificateur du réseau	12an	= &&&EDILECTRE
	3	Type de message Dilicom	3n	= **913**
		Fin de ligne		= CR-LF
177		**COMMENTAIRES (répétitifs)**		
	1	Code rubrique	3n	=177
	2	Identificateur	3n	=905
	3	GLN émetteur message d'origine	13n	GLN émetteur
	4	CNUT message d'origine	3n	023 = commande 024 = avis d'expédition 152 = Journal des mouvements
	5	Référence du CNUT	8an	si CNUR 177-4=023 => Référence commande si CNUR 177-4=024 => Référence Avis d'exp. si CNUR 177-4=152 => Référence JML
	6	Numéro d'envoi	6n	Référence d'envoi du message traité
	7	Date d'envoi	6n	Format JJMMAA
	8	GLN destinataire	13n	GLN du destinataire du message
	9	Code erreur	3	
	10	Numéro de ligne en erreur	6n	
	11	Position de l'erreur dans la ligne	3n	
	12	Zone en erreur	20 an	
	13	Libellé de l'erreur	80 an	
		Fin de ligne		= CR-LF
199		**FIN D'ACTE**		
	1	Code rubrique	3n	=199
	2	Nombre de rubriques	6n	Y compris CNUR 199
		Fin de ligne		= CR-LF

2.3 L'avis d'anomalie de structure – AST (CNUR 198-3 égal à 914)

CNUT/ CNUR	Zone	Nom de la donnée	Format	Observations
		CNUT DE L'ACTE		
	1	CNUT MESSAGE DE SERVICE	5n	= 05003
		Fin de ligne		= CR-LF
100		**DESTINATAIRE**		
	1	Code rubrique	3n	= 100
	2	GLN destinataire	13n	
		Fin de ligne		= CR-LF
221		**EMETTEUR**		
	1	Code rubrique	3n	=221
	2	GLN émetteur	13n	GLN émetteur du message
		Fin de ligne		= CR-LF
176		**DATE D'EMISSION**		
	1	Code rubrique	3n	=176
	2	Date d'émission	6n	Format JJMMAA
		Fin de ligne		= CR-LF
198		**IDENTIFICATEUR DU RESEAU**		
	1	Code rubrique	3n	=198
	2	Identificateur du réseau	12an	= &&&EDILECTRE
	3	Type de message Dilicom	3n	= **914**
		Fin de ligne		= CR-LF
177		**COMMENTAIRES (répétitifs)**		
	1	Code rubrique	3n	=177
	2	Identificateur	3n	=906
	3	GLN émetteur message d'origine	13n	023 = commande 024 = avis d'expédition 152 = Journal des mouvements
	4	CNUT message d'origine	3n	si CNUR 177-4=023 => Référence commande si CNUR 177-4=024 => Référence Avis d'exp. si CNUR 177-4=152 => Référence JML
	5	Référence du CNUT	8an	Référence commande si CNUR 177-4=023
	6	Numéro d'envoi	6n	Référence d'envoi du message traité
	7	Date d'envoi	6n	Format JJMMAA
	8	GLN destinataire	13n	GLN du destinataire du message
	9	Code erreur	3	
	10	Numéro de ligne en erreur	6n	
	11	Position de l'erreur dans la ligne	3n	
	12	Zone en erreur	20 an	
	13	Libellé de l'erreur	80 an	
		Fin de ligne		= CR-LF
199		**FIN D'ACTE**		
	1	Code rubrique	3n	=199
	2	Nombre de rubriques	6n	Y compris CNUR 199
		Fin de ligne		= CR-LF

3 FORMAT EANCOM D96A

3.1 Structure du message

NOTA :

- En EANCOM, l'AST et l'ANE ne sont pas différenciés.
- L'AST et l'ANE se différencient de l'ATE par la présence des segments ERC et FTX.
- L'ALE se différencie de l'ATE par la présence des segments :
  - DTM.2005 : avec la valeur 08
  - Les segments associé au DTM.2005 précédent : DTM.2345 DTM.2379

	Langage EANCOM			Objet de la zone
Segment	**DE et qualifiants**	**Format complet**	**Format utilisé**	
EN-TÊTE				
UNB	0001	4a	4a	Identifiant de syntaxe UNOA, UNOB, UNOC, UNOD, UNOE, UNOF
	0002	1n	1n	Numéro de la version (=**3**)
	0004	an..35	13n	GLN émetteur
	0007	an..4	2an	Qualifiant du code d'identification - 14 = EAN
	0010	an..35	13n	GLN destinataire
	0007	an..4	2an	Qualifiant du code d'identification - 14 = EAN
	0017	6n	6n	Date de préparation (format AAMMJJ)
	0019	6n	6n	Heure de préparation (format HHmm)
	0020	14an	6n	Référence unique attribuée pour l'interchange par l'émetteur. DE 0020 dans UNZ doit avoir la même valeur.
MESSAGE				
UNH	0062	an..14	an..14	Numéro référence unique du message DE 0062 dans UNT doit avoir la même valeur.
	0065	an..6	an..6	Type de message (=**APERAK**)
	0052	an..3	1an	Numéro de la version (=**D**)
	0054	an..3	3an	Numéro de révision (=**96A**)
	0051	an..2	2a	Agence de contrôle (=**UN**)
	0057	an..6	an..6	Version GS1
BGM	1004	an..35	an..35	Identification du document
	4343	3an	3an	AB : avis de traitement / lecture RE : erreur
DTM	2005	an..3	3n	Fonction du champ date (=137 : date de création du document)
	2380	an..35	an..35	date
	2379	an..3	an..3	Format de la date : • 102 **=** CCYYMMDD • 203 **=** CCYYMMDDHHMM
RFF	1153	3n	3n	Référence message acquitté (=AAA)
	1154	an..70	8an	Identification de la référence
DTM	2005	an..3	1n	Fonction du champ date (=4 : date de traitement par le serveur)

	2380	an..35	an..35	date
	2379	an..3	an..3	Format de la date : • 102 = CCYYMMDD • 203 = CCYYMMDDHHMM
DTM	2005	an..3	1n	Fonction du champ date (=8 : date de de lecture de remise destinataire)
	2380	an..35	an..35	date
	2379	an..3	an..3	Format de la date : • 102 = CCYYMMDD • 203 = CCYYMMDDHHMM
NAD	3035	an..3	2a	Fonction de la personne morale identifiée (SU=fournisseur)
	3039	an..35	13n	GLN de la personne morale identifiée
	3055	an..3	1n	Code responsable de l'identifiant (9=GS1)
NAD	3035	an..3	2a	Fonction de la personne morale identifiée (BY=acheteur)
	3039	an..35	13n	GLN de la personne morale identifiée
	3055	an..3	1n	Code responsable de l'identifiant (9=GS1)
NAD	3035	an..3	2a	Fonction de la personne morale identifiée (DP=livré à)
	3039	an..35	13n	GLN13 de la personne morale identifié
	3055	an..3	1n	Code responsable de l'identifiant (9=GS1)
ERC	9321	an..3	3n	code erreur
	1131	n..17	3n	Code d'identification de l'erreur (=ZZZ : convenu entre les parties)
FTX	4451	an..3	3An	code erreur (=AAE : Acknowledgement description)
	4440	an..512	35an	Libellé de l'erreur
UNT	0074	n..6	n..6	Nombre de segment inclus dans le message (segment UNT inclus)
	0062	an..14	an..14	Numéro référence unique du message DE 0062 dans UNH doit avoir la même valeur.
PIED				
UNZ	0036	n..6	n..6	Nombre de messages ou si nécessaire de groupes fonctionnels dans l'interchange
	0020	14an	6n	Référence unique attribuée pour l'interchange par l'émetteur. DE 0020 dans UNB doit avoir la même valeur.

La liste des codes erreurs du segment ERC.9321 est issue des codes erreurs du FUEL.

Exemple :

```
ERC+766:ZZZ -> erreur 766 : message non autorisé pour ce destinataire.
```

3.2 Exemple d'un ALE :

```
UNA:+.?
UNB+UNOB:2+3025590000008:14+3025616805006:14+151230:0638+2015456451964

UNH+456451965+APERAK:D:96A:UN:EAN005
BGM++456451966++AB
DTM+137:20151230:102
RFF+AAA:00653066
DTM+4:20151229:102
DTM+8:20151229:102
NAD+SU+7609999000089::9
NAD+BY+3025616805006::9
NAD+DP+3025616805006::9
UNT+10+456451965

UNH+456451967+APERAK:D:96A:UN:EAN005
BGM++456451968++AB
DTM+137:20151230:102
RFF+AAA:00653115
DTM+4:20151230:102
DTM+8:20151230:102
NAD+SU+7609999000089::9
NAD+BY+3025616805006::9
NAD+DP+3025616805006::9
UNT+10+456451967

UNZ+2+2015456451964
```

3.3 Exemple d'un ANE ou AST :

```
UNA:+.?
UNB+UNOB:2+3025590000008:14+3020470000100:14+151107:0624+2015429509622
UNH+429509623+APERAK:D:96A:UN:EAN005
BGM++429509624++RE
DTM+137:20151107:102
RFF+AAA:1005951
DTM+4:20151106:102
NAD+SU+3011270700108::9
NAD+BY+3020475200000::9
NAD+DP+3020475200000::9
ERC+766:ZZZ
FTX+AAE+++MESSAGE NON AUTORISE
UNT+11+429509623
UNZ+1+2015429509622
```

4 FORMAT IMPRIMABLE

4.1 L'avis de traitement / Lecture – ATE/ALE

NOTA :

- L'ALE se différencie de l'ATE par la présence d'une date dans la partie « Lecture destinataire »:

```
*****************************************************************************

DILICOM - Le 30/12/2015

Acquittement de vos messages
Emetteur : 3010955648900 - HACHETTE LIVRE - AUXERRE
                           78301 POISSY CEDEX
-----------------------------------------------------------------------------
Destinataire |Message |Reference| Traitement serveur   | Lecture destinataire  |
Nom du destinataire            | Nombre des items                             |
-----------------------------------------------------------------------------
3020500106405|Acte Uni| 00675785|  2015/12/30 06:16:33 | 2015/12/30 06:16:33   |
ESPACE CULTUREL LECLERC        |  25   lignes                                 |
-----------------------------------------------------------------------------
```

Date de réception

GLN et raison sociale de l'émetteur du message

Nature du message

Date du traitement

Date de lecture du message

GLN et raison sociale du

Nombre de lignes traitées

Référence du message traité

4.2 Avis de non traitement – ANE/AST

```
DILICOM - Le 30/12/2015

Vos messages et lots non transmis
Emetteur : 3011490200105 - HARMONIA MUNDI - DISQUES
                           13631 ARLES CEDEX
-----------------------------------------------------------------------------
Destinataire |Message |Reference|Date envoi|Cause de l'erreur                 |
Nom du destinataire                                                          |
-----------------------------------------------------------------------------
             |Lot     |         |2015/12/29|FICHIER VIDE                      |
```

Date de réception

GLN et raison sociale de l'émetteur du message

Nature du message

Date du traitement

Motif de l'erreur

GLN et raison sociale du

5 HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Date	Version	Auteur	Type de modifications
19/08/2021	01.00	Claire Peloux	Création