REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

IR TYPE : UPD6121G
POWER ON : 00FF 08F7
POWER OFF : 00FF 09F6

DESTINATION#1 / SOURCE#1 0EF1 11EE
DESTINATION#1 / SOURCE#2 0EF1 12ED
DESTINATION#1 / SOURCE#3 0EF1 15EA
DESTINATION#1 / SOURCE#4 0EF1 16E9

DESTINATION#2 / SOURCE#1 0FF0 11EE
DESTINATION#2 / SOURCE#2 0FF0 12ED
DESTINATION#2 / SOURCE#3 0FF0 15EA
DESTINATION#2 / SOURCE#4 0FF0 16E9

DESTINATION#3 / SOURCE#1 AA55 11EE
DESTINATION#3 / SOURCE#2 AA55 12ED
DESTINATION#3 / SOURCE#3 AA55 15EA
DESTINATION#3 / SOURCE#4 AA55 16E9

DESTINATION#4 / SOURCE#1 BB44 11EE
DESTINATION#4 / SOURCE#2 BB44 12ED
DESTINATION#4 / SOURCE#3 BB44 15EA
DESTINATION#4 / SOURCE#4 BB44 16E9

DESTINATION#5 / SOURCE#1 CC33 11EE
DESTINATION#5 / SOURCE#2 CC33 12ED
DESTINATION#5 / SOURCE#3 CC33 15EA
DESTINATION#5 / SOURCE#4 CC33 16E9

DESTINATION#6 / SOURCE#1 DD22 11EE
DESTINATION#6 / SOURCE#2 DD22 12ED
DESTINATION#6 / SOURCE#3 DD22 15EA
DESTINATION#6 / SOURCE#4 DD22 16E9

DESTINATION#7 / SOURCE#1 EE11 11EE
DESTINATION#7 / SOURCE#2 EE11 12ED
DESTINATION#7 / SOURCE#3 EE11 15EA
DESTINATION#7 / SOURCE#4 EE11 16E9

DESTINATION#8 / SOURCE#1 FF00 11EE
DESTINATION#8 / SOURCE#2 FF00 12ED
DESTINATION#8 / SOURCE#3 FF00 15EA
DESTINATION#8 / SOURCE#4 FF00 16E9