REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES : **CUSTOM CODE : 1CE3**

DATA CODE : 1CE3

POWER ON:	1CE3	A15E	LOCK:	1CE3	B54A
POWER OFF:	1CE3	A25D	RECALL:	1CE3	B24D
ALL:	1CE3	B04F	MEMORY:	1CE3	B44B
OFF:	1CE3	B14E	ENTER:	1CE3	B34C
EDID:	1CE3	B748			

PRESS TV DESTINATION - # then PRES AV SOURCE - #

DESTINATION #1 : 1CE3 10EF
DESTINATION #2 : 1CE3 20DF
DESTINATION #3 : 1CE3 30EF
DESTINATION #4 : 1CE3 40DF

SOURCE #1 : 1CE3 01FE
SOURCE #2 : 1CE3 02FD
SOURCE #3 : 1CE3 03FC
SOURCE #4 : 1CE3 04FB

For Example:

Select Destination # 1 to show Source #1~4

The IR Data Code list :
Destination # 1, Source #1 1CE3 10EF 1CE3 01FE
Destination # 1, Source #2 1CE3 10EF 1CE3 02FD
Destination # 1, Source #3 1CE3 10EF 1CE3 03FC
Destination # 1, Source #4 1CE3 10EF 1CE3 04FB

Press EDID Mode key :

Mode 1 : FSS	1CE3 E01F
Mode 2 : H24-3D	1CE3 E11E
Mode 3 : H24M-3D	1CE3 E21D
Mode 4 : H36	1CE3 E31C
Mode 5 : H36M	1CE3 E41B
Mode 6 : H36-3D	1CE3 E51A
Mode 7 : H36M-3D	1CE3 E619
Mode 8 : AUTO	1CE3 E718