
Pilha 1

Limite de tempo: 1s
Limite de memória: 256MB

Autor: Gustavo Leal

Você deve implementar uma pilha e processar uma sequência de comandos que simulam suas operações básicas.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro q ($1 \leq q \leq 2 \times 10^5$), o número de comandos. Em seguida, seguem q linhas, cada uma contendo um dos comandos abaixo:

- **I** x - insere o inteiro x no fim da pilha;
- **R** - remove e imprime o elemento do topo; se a pilha estiver vazia, imprima -1;
- **T** - imprime o elemento do topo; se vazia, imprima -1;
- **S** - imprime o tamanho atual da pilha;
- **C** - limpa completamente a pilha, removendo todos os elementos;
- **P** - imprime todos os elementos da pilha, na ordem de remoção, separados por espaço; se vazia, imprima uma linha em branco.

Saída

Para cada comando que exige saída, imprima a resposta apropriada em uma linha separada.

Exemplo

Entrada	Saída
13	0
I 0	2
R	-3
I 1	2
I 2	4 2 1
T	3
I -3	0
R	
T	
I 4	
P	
S	
C	
S	
10	0
S	-5
I -5	-1
R	3
T	5
I -4	
I 4	
I 5	
S	
I 5	
R	