

Apuntes de Electricidad y Magnetismo

FIS1533 – Pontificia Universidad Católica de Chile

Rafael Bravo Guerraty

*Instituto de Física, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Avenida Vicuña Mackenna 4860, Santiago, Chile*

rafael.bravo@uc.cl

Contenidos

Descripción general	1
1 Electroestática	2
1.1 Carga eléctrica	2
1.2 Ley de Coulomb	3
1.3 Campo eléctrico	5
1.4 Ley de Gauss	6
1.5 Potencial eléctrico	9
1.6 Trabajo y energía electroestática	12
1.7 Conductores	14
1.8 Dipolo eléctrico	17
1.9 Dieléctricos	19
A Herramientas matemáticas	23
A.1 Coordenadas curvilíneas	23
A.2 Integrales vectoriales de línea, superficie y volumen	24
A.3 Delta de Dirac	25
A.4 Identidades vectoriales	26

Descripción general

A grandes rasgos, la pregunta fundamental que la física trata de responder es ¿cómo se comporta un sistema cuando se encuentra sujeto a la presencia de una fuerza? Hasta donde sabemos, en la naturaleza existen solo 4 fuerzas básicas: gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. De ellas, la **electromagnética** gobierna esencialmente toda la física y la química de la escala cotidiana: la cohesión de átomos y moléculas, la luz, la electrónica, y la casi totalidad de las fuerzas de contacto que experimentamos (fricción, tensión, normal) son de origen electromagnético.

Sorprendentemente, la descripción completa de la fuerza del electromagnetismo se encuentra contenida en cuatro sencillas y elegantes ecuaciones.

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} & \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{J} + \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

Estas se conocen como las ecuaciones de Maxwell. No hay que entender aún estas ecuaciones. Vale la pena tenerlas a la vista como *destino*. En física, o en cualquier otra disciplina, es raro encontrar un conjunto tan diverso de fenómenos a partir de tan poco. El objetivo de este curso es construir poco a poco las ecuaciones de Maxwell y explorar algunas de las muchas historias que encierran.

1 Electroestática

1.1 Carga eléctrica

Así como la *masa* da origen a la fuerza de gravedad, la materia tiene otra propiedad intrínseca que da origen a las fuerzas electromagnéticas; la **carga eléctrica**.

La evidencia experimental básica, conocida desde la antigüedad (el ámbar frotado, *elektron* en griego, atrae objetos ligeros), se resume en tres hechos:

1. Existen **dos tipos** de carga, que Franklin llamó *positiva* y *negativa*.
2. Cargas del **mismo signo se repelen**; de **signo opuesto se atraen**.
3. La carga neta de un sistema aislado **se conserva**.

La materia ordinaria está hecha de átomos: un núcleo compacto de **protones** (carga $+e$) y **neutrones** (carga nula), rodeado de **electrones** (carga $-e$). La escala atómica es $\sim 10^{-10}$ m; la nuclear, $\sim 10^{-15}$ m. El valor de la **carga elemental** es

$$e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C},$$

En donde C es la abreviatura para *Coulomb*, la cuál es la unidad de medida de la carga eléctrica en el sistema internacional (SI).

Un dato central y no trivial: la carga del protón y la del electrón son *exactamente* iguales en magnitud (verificado experimentalmente a mejor que 1 parte en 10^{21}). Por eso un átomo neutro tiene carga rigurosamente nula, y la materia a granel es eléctricamente neutra con enorme precisión.

La **carga neta** de un cuerpo es

$$q = e(N_p - N_e),$$

con N_p y N_e el número de protones y electrones. Un cuerpo está *cargado* cuando $N_p \neq N_e$, es decir cuando tiene exceso o defecto de electrones, y *neutro* cuando $N_p = N_e$.


La carga eléctrica está **cuantizada**. Es decir, toda carga observada es un múltiplo entero de e :

$$q = N e, \quad N \in \mathbb{Z}.$$

A un nivel más profundo, existen partículas elementales llamadas *quarks* las cuales tienen cargas fraccionarias ($\pm\frac{1}{3}e$, $\pm\frac{2}{3}e$), pero están *confinadas*: nunca aparecen libres, de modo que la carga libre

observable siempre es entera en unidades de e . La cuantización es real, pero e es tan pequeña que a escala macroscópica la carga se comporta como un continuo. Por eso podremos, tratar distribuciones continuas a partir de sus *densidades de carga*.

$$\lambda = \frac{dq}{d\ell} [\text{C m}^{-1}], \quad \sigma = \frac{dq}{ds} [\text{C m}^{-2}], \quad \rho = \frac{dq}{dv} [\text{C m}^{-3}]$$




La movilidad de la carga permite clasificar a los materiales como:

- **Conductores** (metales): cargas libres; el exceso se redistribuye casi al instante.
- **Aislantes/dieléctricos** (plásticos, vidrio): cargas ligadas; solo se polarizan localmente.
- **Semiconductores** (Si, Ge): intermedios y controlables (electrónica).
- **Superconductores** (Hg, Al): resistencia nula bajo cierta temperatura crítica T_c .

Electrización: por *fricción*, *contacto* e *inducción*. La inducción explica por qué un cuerpo cargado atrae objetos neutros.

1.2 Ley de Coulomb

Las partículas cargadas sienten fuerzas electromagnéticas. Charles Coulomb (1785) midió con una balanza de torsión que la fuerza $\mathbf{F}$ entre dos cargas puntuales en reposo, y encontró que esta fuerza:



- Es **proporcional** al producto de las cargas, $\propto q_1 q_2$.
- Varía con el **inverso del cuadrado** de la distancia, $\propto 1/r^2$.
- Actúa a lo largo de la **recta** que las une (fuerza central).
- Es **repulsiva** si las cargas tienen igual signo, **atractiva** si es opuesto.

En forma escalar, la magnitud de la fuerza entre dos cargas puntuales separadas una distancia r es


$$|\mathbf{F}| = k_e \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2};$$

con la constante de Coulomb k_e y la permitividad del vacío ε_0

$$k_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}, \quad \varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}.$$

Ley de Coulomb – Forma vectorial

La versión escalar no dice *hacia dónde* apunta la fuerza. Sea q_1 la carga fuente en $\mathbf{r}_1$ y q_2 la carga sobre la que evaluamos la fuerza, en $\mathbf{r}_2$. Definimos el vector de separación $\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, que apunta **de la fuente al punto de interés**. La fuerza sobre q_2 es




$$\mathbf{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^2} \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3} (\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1)$$

El vector unitario $\frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|}$ apunta *desde la fuente q_1 hacia q_2* . Con esta convención el **signo sale solo**: si $q_1 q_2 > 0$ (igual signo) la fuerza va en el sentido del vector unitario, alejándose de la fuente (repulsión); si $q_1 q_2 < 0$, apunta al revés (atracción). No hay que “poner el signo a mano”.

Principio de superposición

La fuerza de Coulomb es **lineal** en las cargas fuente. En presencia de varias cargas $q_1, q_2, \dots, q_n$, la fuerza total sobre Q es la *suma vectorial* de las fuerzas que ejercería cada una por separado.



q_i : carga fuente
 Q : carga de prueba

$$\begin{aligned} \mathbf{F} &= \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \dots + \mathbf{F}_n \\ &= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left(q_1 Q \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_1|^3} + q_2 Q \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_2|^3} + \dots + q_n Q \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_n}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_n|^3} \right) \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} \\ &= Q \mathbf{E}(\mathbf{r}) \end{aligned}$$

La superposición es la observación experimental de que las interacciones se suman sin “interferir” (la presencia de q_2 no altera la fuerza que q_1 ejerce sobre Q). Esta linealidad es la que hace tratable todo el electromagnetismo.

1.3 Campo eléctrico

La fuerza de Coulomb es *a distancia*: q_2 actúa sobre q_1 sin nada entre medio. Es conveniente pensar en dos pasos: la carga fuente crea en todo el espacio un **campo**; una carga puesta en un punto siente la fuerza del campo *ahí* (acción local). Esta idea —al principio un mero cambio de énfasis— resultará esencial: los campos tienen energía, momento, y pueden propagarse como ondas aun sin cargas presentes.

El **campo eléctrico** en un punto es la fuerza por unidad de carga que sentiría una carga de prueba Q positiva colocada allí, en el límite en que Q no perturba las fuentes:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) \equiv \lim_{Q \rightarrow 0} \frac{\mathbf{F}(\mathbf{r})}{Q}.$$

sus unidades son $[\mathbf{E}] = \text{N C}^{-1}$. El límite $Q \rightarrow 0$ es conceptual: si Q fuese grande, movería a las cargas fuente (sobre todo en conductores) y mediría un campo distinto del que queríamos caracterizar. El campo es una propiedad de las *fuentes* y del punto, no de la carga de prueba. Dividiendo la ley de Coulomb por Q , el campo de una **carga puntual** q ubicada en el origen es


$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}$$

con $r = |\mathbf{r}|$ y $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$. Apunta radialmente hacia afuera si $q > 0$, hacia adentro si $q < 0$. Por superposición, el campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ de una distribución de n cargas discretas q_i en posiciones $\mathbf{r}_i$ es

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3}.$$

Distribución continua de cargas

A escala macroscópica la carga se comporta como un continuo. Un elemento de carga dq actúa como una carga puntual; sumando (integrando) sobre la distribución se tiene




$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dq$$

$$dq = \begin{cases} \lambda(\mathbf{r}') d\ell' & (\text{línea}) \\ \sigma(\mathbf{r}') ds' & (\text{superficie}) \\ \rho(\mathbf{r}') dv' & (\text{volumen}) \end{cases}$$

Donde $\mathbf{r}'$ recorre la distribución (la “variable de integración”) y $\mathbf{r}$ es el punto de campo, *fijo* durante la integral. Notar que es una integral **vectorial**: en rigor son tres integrales, una por componente. En la práctica se resuelve explotando la **simetría** para anular componentes antes de integrar.

1.4 Ley de Gauss

Si bien es posible calcular el campo eléctrico de distribuciones integrando la ley de Coulomb, existe una manera de obtener $\mathbf{E}$ casi sin integrar cuando hay simetría en el problema. En principio, el campo eléctrico al ser un campo vectorial, es difícil de representar: a cada punto del espacio le corresponde un vector. Sin embargo, Faraday introdujo una representación más legible, las **líneas de campo**, curvas cuya tangente en cada punto da la dirección de $\mathbf{E}$.




Para representar las líneas de campo, hay que tener en cuenta lo siguiente:

1. Nacen en las cargas positivas (+) y mueren en las negativas (−) (o en el infinito).
2. Su **densidad** (líneas por unidad de área transversal) es proporcional a la **magnitud** de $\mathbf{E}$.
3. Nunca se cruzan: en un cruce el campo tendría dos direcciones.

El hecho de que “densidad $\propto$ magnitud” no es arbitrario: contiene la ley del inverso del cuadrado. Si N líneas salen de una carga puntual, al atravesar una esfera de radio r se reparten sobre un área $4\pi r^2$, de modo que su densidad es $N/(4\pi r^2) \propto 1/r^2$ —justo la dependencia del campo eléctrico.

Para hacer cuantitativo el “número de líneas que atraviesan una superficie” definimos el **flujo eléctrico** Φ_E . A cada trozo de superficie le asociamos un vector de área $d\mathbf{s}$: magnitud igual al área del trozo y dirección **normal** a él. El **flujo eléctrico** de $\mathbf{E}$ a través de una superficie S es




$$\Phi_E = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

Para un campo uniforme y una superficie plana de área A , $\Phi_E = \mathbf{E} \cdot \mathbf{s} = EA \cos \theta$, con θ el ángulo entre $\mathbf{E}$ y la normal. El producto punto captura la intuición: solo la componente de $\mathbf{E}$ *perpendicular*

a la superficie “la atraviesa”. Si $\mathbf{E}$ es paralelo a la superficie ($\theta = 90^\circ$), el flujo es nulo. Para una superficie **cerrada** se adopta por convención la normal **saliente**. El flujo neto $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$ mide entonces cuántas líneas salen menos cuántas entran.

Calculemos el flujo del campo de una carga puntual q (en el origen) a través de una esfera de radio r centrada en ella.



$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad d\mathbf{s} = r^2 \sin\theta \, d\theta \, d\varphi \, \hat{\mathbf{r}}$$

$\mathbf{E} \parallel d\mathbf{s}$. $\mathbf{E}$ es constante en magnitud sobre la esfera

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \oint ds = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} (4\pi r^2) = \frac{q}{\epsilon_0}.$$

El resultado **no depende de r** : los factores r^2 se cancelan, exactamente porque el campo cae como $1/r^2$ y el área crece como r^2 .

El resultado vale para *cualquier* superficie cerrada que encierre la carga, no solo una esfera. La forma limpia de verlo es con el **ángulo sólido**. El flujo por un elemento $d\mathbf{s}$ es

$$\mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{r}} \cdot d\mathbf{s}}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega,$$

donde $d\Omega = (\hat{\mathbf{r}} \cdot d\mathbf{s})/r^2$ es el ángulo sólido que el elemento subtiende desde la carga. Al integrar sobre una superficie cerrada que *encierra* la carga, $\oint d\Omega = 4\pi$; si la carga queda *fuera*, cada cono de ángulo sólido atraviesa la superficie un número par de veces con signos opuestos y $\oint d\Omega = 0$. Por tanto

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \begin{cases} q/\epsilon_0 & \text{si la carga está dentro,} \\ 0 & \text{si está fuera.} \end{cases}$$

Por superposición, para una distribución arbitraria solo cuenta la carga *encerrada*:

Ley de Gauss (forma integral).

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0},$$

donde Q_{enc} es la carga total contenida dentro de la superficie cerrada S (“superficie gaussiana”). Las cargas exteriores contribuyen a $\mathbf{E}$ en cada punto, pero su flujo neto a través de S es cero.

La ley de Gauss no contiene física nueva: es equivalente a la ley de Coulomb más superposición. Su valor es doble: (i) reempaqueta la información en una forma que, con simetría, entrega $\mathbf{E}$ sin integrar;

(ii) se generaliza —a diferencia de Coulomb— a cargas en movimiento, y sobrevive intacta en las ecuaciones de Maxwell.

La forma integral relaciona el flujo con la carga encerrada. Podemos convertirla en una afirmación **local**, punto a punto. El teorema de la divergencia transforma el flujo en una integral de volumen,

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dv,$$

y la carga encerrada es $Q_{\text{enc}} = \int_V \rho dV$. Igualando,

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{E}) dv = \int_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dv.$$

Como esto vale para *cualquier* volumen V , los integrandos deben coincidir en cada punto:

Ley de Gauss (forma diferencial) — 1.^a ecuación de Maxwell:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

La divergencia de $\mathbf{E}$ en un punto mide la densidad de carga *ahí*. Las cargas positivas son “fuentes” de líneas de campo ($\nabla \cdot \mathbf{E} > 0$); las negativas ($\nabla \cdot \mathbf{E} < 0$), “sumideros”.


Esta es la primera de las cuatro ecuaciones que anunciamos al principio. Las formas integral y diferencial son equivalentes (el puente es el teorema de la divergencia); usaremos la que convenga en cada problema.

La ley de Gauss vale *siempre*, pero solo permite **despejar $\mathbf{E}$** cuando la simetría del problema garantiza que $\mathbf{E}$ tiene magnitud constante y dirección fija (paralela o perpendicular a $d\mathbf{s}$) sobre una superficie gaussiana bien elegida.

Ejemplo: Simetría esférica – esfera con carga uniforme

Una esfera de radio R con densidad uniforme ρ y carga total $Q = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$. Por simetría $\mathbf{E} = E(r) \hat{\mathbf{r}}$. Usamos una gaussiana esférica de radio r , donde $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = E(r) 4\pi r^2$.


Fuera ($r > R$): $Q_{\text{enc}} = Q$.



$$E(r) 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}.$$


Desde afuera, la esfera se comporta *exactamente* como una carga puntual en su centro.

Dentro ($r < R$): solo cuenta la carga hasta r , $Q_{\text{enc}} = Q r^3/R^3$.



$$E(r) 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \frac{r^3}{R^3} \Rightarrow \mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q r}{R^3} \hat{\mathbf{r}}.$$

El campo crece *linealmente* desde cero en el centro hasta su máximo en la superficie, y luego decae como $1/r^2$.




1.5 Potencial eléctrico

Anteriormente fijamos la divergencia de $\mathbf{E}$ (ley de Gauss). Un campo vectorial, sin embargo, no queda determinado solo por su divergencia: hace falta también su **rotor**. Si calculamos $\nabla \times \mathbf{E}$ para la electrostática, descubrimos que se anula, y de ese hecho —que $\mathbf{E}$ es *conservativo*— nace una herramienta central: el **potencial eléctrico**, un campo escalar del que $\mathbf{E}$ se recupera derivando.

Rotor del campo eléctrico

Calculemos la integral de línea del campo de una carga puntual q (en el origen), desde un punto P_1 en $\mathbf{r}_1$ hasta un punto P_2 en $\mathbf{r}_2$.



$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}, \quad d\ell = dr \hat{\mathbf{r}} + r d\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin\theta d\varphi \hat{\boldsymbol{\varphi}}.$$

$$\int_a^b \mathbf{E} \cdot d\ell = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right)$$

El resultado depende **solo de los extremos** r_1, r_2 , no del camino. Para una trayectoria **cerrada**, $r_1 = r_2$ y la integral se anula. Por superposición esto vale para el campo de cualquier distribución estática:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\ell = 0.$$

Aplicando el teorema de Stokes, $\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{s} = 0$ para toda superficie, de modo que el integrando debe anularse punto a punto:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0.$$

El campo electrostático es **irrotacional** (o **conservativo**): su integral de línea entre dos puntos no depende del camino. Esto vale para campos *estáticos*. Cuando haya campos magnéticos variables en el tiempo, $\nabla \times \mathbf{E}$ dejará de ser cero (ley de Faraday) y el campo ya no será conservativo. Por ahora, en electrostática, la propiedad es exacta. Junto con la ley de Gauss, tenemos ya las dos ecuaciones que definen la electrostática:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}.$$

Potencial eléctrico

Que $\mathbf{E}$ sea conservativo tiene una consecuencia poderosa: podemos definir una función **escalar** cuyo valor en cada punto codifica todo el campo. Fijado un punto de referencia arbitrario P en $\mathbf{r}_p$, definimos el **potencial eléctrico** como

$$\phi(\mathbf{r}) \equiv - \int_{\mathbf{r}_p}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}.$$

Como $\oint \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$, la integral no depende del camino, y ϕ está bien definido. Su unidad es el **volt**: $V = J C^{-1} = N m C^{-1}$.

La diferencia de potencial entre dos puntos es independiente de la referencia:


$$\phi(\mathbf{r}_2) - \phi(\mathbf{r}_1) = - \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}.$$

Solo las **diferencias** de potencial son físicas; el punto de referencia P se escoge de manera que $\phi(\mathbf{r}_p) = 0$. Para distribuciones localizadas se toma $\mathbf{r}_p$ en el infinito, de modo que $\phi(\mathbf{r} \rightarrow \infty) = 0$.

El potencial no solo resume a $\mathbf{E}$: lo determina. Por el teorema fundamental del gradiente, $\phi(\mathbf{r}_2) - \phi(\mathbf{r}_1) = \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} (\nabla \phi) \cdot d\boldsymbol{\ell}$. Comparando con la definición de ϕ , que da $\phi(\mathbf{r}_2) - \phi(\mathbf{r}_1) = - \int_{\mathbf{r}_1}^{\mathbf{r}_2} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell}$, e igualando para todo camino:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = -\nabla \phi(\mathbf{r})$$

El campo apunta en la dirección de **máxima disminución** del potencial, y es perpendicular a las superficies equipotenciales ($\phi = \text{cte}$).



Esta es la gran ventaja del potencial: es un **escalar**, mientras que **E** es un vector. Casi siempre es más fácil calcular ϕ (una sola integral, sin componentes) y luego obtener **E** derivando, que calcular **E** directamente. Además, la superposición de potenciales es una suma *escalar*.

Potencial de cargas puntuales y distribuciones

Para una carga puntual q en el origen, tomando la referencia en el infinito:

$$\phi(r) = - \int_{\infty}^r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r'^2} dr' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}.$$

Por superposición, para un conjunto discreto de cargas q_i y para una distribución continua, se tiene:

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i \frac{q_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|}, \quad \phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

Comparar con la integral para **E**: aquí el integrando es **escalar** y no lleva el factor direccional $(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$. Es, en general, mucho más sencilla. El truco “calcular ϕ y luego derivar” entrega **E** solo si se conoce ϕ en un *entorno* del punto (para poder tomar el gradiente), no en un único punto.

Ejemplo: Esfera con carga uniforme

El campo eléctrico de una esfera de radio R y carga $Q = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$ es

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{\mathbf{r}}, & r \geq R \\ \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{r}{R^3} \hat{\mathbf{r}}, & r \leq R. \end{cases}$$

Obtengamos el potencial electrostático a partir de $\phi(\mathbf{r}) = - \int_{\infty}^{\mathbf{r}} \mathbf{E} \cdot d\ell$.

Fuera ($r > R$):


$$\phi(r > R) = - \int_{\infty}^r E(r') dr' = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^r \frac{dr'}{r'^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

Dentro ($r < R$):

$$\begin{aligned} \phi(r < R) &= - \int_{\infty}^r E(r') dr' = - \int_{\infty}^R E(r') dr' - \int_R^r E(r') dr' \\ &= - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^R \frac{dr'}{r'^2} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^3} \int_R^r r' dr' \\ &= \frac{Q}{8\pi\epsilon_0 R^3} (3R^2 - r^2) \end{aligned}$$

En términos de la densidad de carga se puede expresar como

$$\phi(r) = \begin{cases} \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r}, & r \geq R \\ \frac{\rho}{6\epsilon_0} (3R^2 - r^2), & r \leq R. \end{cases}$$



La ecuación de Poisson

Combinando las dos ecuaciones de la electrostática con $\mathbf{E} = -\nabla\phi$:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \implies \nabla \cdot (-\nabla\phi) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \implies \nabla^2\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Esta es la **ecuación de Poisson**. En regiones sin carga ($\rho = 0$) se reduce a la **ecuación de Laplace**, $\nabla^2\phi = 0$. Poisson reempaqueta toda la electrostática en una única ecuación para un único campo escalar. El problema típico —dadas las cargas y ciertas condiciones de borde, hallar ϕ — es un problema de ecuaciones diferenciales, y su estudio (métodos de imágenes, separación de variables) es el núcleo técnico de la electrostática avanzada. En este curso lo usaremos sobre todo como marco conceptual.

Teorema de unicidad: *La solución de la ecuación de Poisson en un volumen V con frontera S queda determinada de manera única si se especifica ϕ en S .*

1.6 Trabajo y energía electrostática

Con el potencial ya en mano, podemos hablar de **energía**: cuánto trabajo cuesta armar una configuración de cargas, y dónde queda almacenada esa energía. Al final llegaremos a un resultado notable: la energía reside en el *campo*.

Trabajo para mover una carga

Mover una carga de prueba Q desde $\mathbf{a}$ hasta $\mathbf{b}$ en un campo $\mathbf{E}$ requiere, si lo hacemos cuasiestáticamente (sin darle energía cinética), ejercer una fuerza externa $\mathbf{F}_{\text{ext}} = -q\mathbf{E}$ que compense la eléctrica. El trabajo que hace la fuerza externa es

$$W_{\text{ext}} = \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} \mathbf{F}_{\text{ext}} \cdot d\boldsymbol{\ell} = - \int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} q\mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = q[\phi(\mathbf{b}) - \phi(\mathbf{a})].$$

Como $\mathbf{E}$ es conservativo, W no depende del camino. En particular, traer la carga desde el infinito ($\phi(\infty) = 0$) hasta un punto $\mathbf{r}$ cuesta

$$W_{\text{ext}} = q\phi(\mathbf{r})$$

Esto le da su significado físico al potencial: $\phi(\mathbf{r})$ es la energía por unidad de carga necesaria para traer una carga hasta $\mathbf{r}$.

Por otra parte, el mismo campo eléctrico ejerce trabajo sobre una carga, en ese caso el trabajo realizado por el campo eléctrico para traer una carga desde ∞ a $\mathbf{r}$ es

$$W_{\text{elec}} = -W_{\text{ext}}.$$

Por otra parte, como sabemos que $\mathbf{E}$ es conservativo, entonces se tiene del *teorema trabajo-energía*

$$W_{\text{elec}} = -\Delta U = U(\infty) - U(\mathbf{r}).$$

En donde $U(\mathbf{r})$ es la energía potencial asociada al campo eléctrico. Como el campo decae en infinito, se sigue que $U(\infty) = 0$. Por lo tanto la energía potencial electrostática es igual al trabajo efectuado por la fuerza externa

$$U(\mathbf{r}) = q\phi(\mathbf{r}).$$

Si miramos la energía asociada a un electrón en un potencial de 1Volt, este tiene una energía de

$$U = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J} = 1 \text{ eV}$$

En donde eV se denomina **electrón volt**, y es otra unidad de medida de la energía.

Energía de una configuración de cargas puntuales

Armemos una configuración trayendo las cargas una a una desde el infinito. La primera, q_1 , no cuesta trabajo (no hay campo aún). La segunda, q_2 , se trae al potencial de q_1 : $W_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$. La tercera siente a q_1 y q_2 , y así sucesivamente. Sumando todos los pares (cada uno una vez), se tiene que la energía potencial electrostática de la configuración de cargas es

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \sum_{j<i}^n \frac{q_i q_j}{r_{ij}}.$$

Contando cada par dos veces y dividiendo por dos, esto se reescribe de forma más simétrica:

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \phi(\mathbf{r}_i),$$

donde $\phi(\mathbf{r}_i)$ es el potencial en la posición de q_i debido a **todas las demás** cargas (no la propia). El factor $\frac{1}{2}$ corrige el doble conteo de pares.

Energía de una distribución continua de cargas

Para una densidad de carga ρ , la suma pasa a integral con $q_i \rightarrow \rho dv$:

$$U = \frac{1}{2} \int \rho(\mathbf{r}) \phi(\mathbf{r}) dv.$$

La fórmula anterior habla de cargas y potencial. Podemos reescribirla *solo* en términos del campo. Usando la ley de Gauss $\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E}$:

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int (\nabla \cdot \mathbf{E}) \phi dv.$$

Integrando por partes con la identidad $\nabla \cdot (\phi \mathbf{E}) = (\nabla \phi) \cdot \mathbf{E} + \phi(\nabla \cdot \mathbf{E})$ y recordando $\nabla \phi = -\mathbf{E}$:

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \left[\int \nabla \cdot (\phi \mathbf{E}) dv + \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} dv \right] = \frac{\epsilon_0}{2} \left[\oint_S \phi \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \int_V \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} dv \right].$$

Si la integral se extiende a *todo el espacio* $\mathbb{R}^3$, la superficie S se aleja al infinito. Ahí $\phi \sim 1/r$, $E \sim 1/r^2$ y $ds \sim r^2$, de modo que el integrando de superficie cae como $1/r$ y el flujo se anula. Queda:

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{E} dv \quad \implies \quad u = \frac{\epsilon_0}{2} \mathbf{E} \cdot \mathbf{E},$$

con u la **densidad de energía** (energía por unidad de volumen) almacenada en el campo. Aparece una imagen nueva: la energía no está “en las cargas” sino **distribuida en el campo**, en todo punto donde $\mathbf{E} \neq 0$. Es la misma energía U contada de otra manera, pero la reinterpretación será esencial cuando el campo se propague por sí solo —las ondas electromagnéticas transportan justamente esta energía.

Ejemplo: Energía de una esfera uniformemente cargada Una esfera de radio R y carga total Q uniforme. Usando los campos que hallamos con Gauss, $E_{\text{in}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr}{R^3}$ y $E_{\text{out}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$:

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 dV = \frac{\epsilon_0}{2} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 4\pi \left[\int_0^R \frac{r^2}{R^6} r^2 dr + \int_R^\infty \frac{1}{r^4} r^2 dr \right].$$

Las integrales dan $\frac{1}{5R}$ y $\frac{1}{R}$, cuya suma es $\frac{6}{5R}$. Simplificando:

$$U = \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{R}$$

La energía diverge cuando $R \rightarrow 0$: concentrar carga finita en un punto costaría energía infinita.

La fórmula discreta $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i<j} q_i q_j / r_{ij}$ excluye los términos “ $i = i$ ” (la *autoenergía*) y da un número finito. La fórmula del campo $U = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 dv$, en cambio, es siempre positiva e *incluye* la autoenergía, que para una carga puntual diverge (como vimos, $U \rightarrow \infty$ si $R \rightarrow 0$). Ambas son correctas para distribuciones continuas; discrepan en el tratamiento de cargas puntuales idealizadas. Es una tensión conocida de la teoría clásica, sin resolución completa dentro de ella.

Como $U \propto E^2$, para dos configuraciones con campos $\mathbf{E}_1$ y $\mathbf{E}_2$:

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)^2 dv = W_1 + W_2 + \epsilon_0 \int \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2 dv.$$

El **término cruzado** no se anula: la energía total no es la suma de las energías. La superposición vale para campos y potenciales (lineales), pero *no* para la energía (cuadrática).

1.7 Conductores


Un conductor es una región del espacio la cual tiene cargas libres que se mueven ante cualquier campo. Esa única propiedad, llevada al **equilibrio electrostático** (cuando ya nada se mueve), fija por completo el comportamiento del conductor y de su entorno. De aquí sale el apantallamiento, la carga inducida y, al final, el condensador.

Propiedades de un conductor en equilibrio

En equilibrio las cargas ya no se mueven, luego la fuerza sobre ellas es nula y por tanto el campo también. De ahí se desprende las siguientes propiedades.

1. **$\mathbf{E} = 0$ en el interior.** Si hubiera campo, las cargas libres se moverían; en equilibrio no lo hacen, luego **$\mathbf{E} = 0$** dentro del conductor.

2. $\rho = 0$ **en el interior.** Por la ley de Gauss $\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$: no hay carga neta en el volumen del conductor.
3. **Toda carga neta reside en la superficie.** Es la única posibilidad que deja el punto anterior.
4. **El conductor es un equipotencial.** Como $\mathbf{E} = -\nabla\phi = 0$ dentro, ϕ es constante en todo el conductor (interior y superficie).
5. **$\mathbf{E} \perp$ a la superficie por fuera.** Una componente tangencial pondría en movimiento a las cargas superficiales; en equilibrio no la hay, así que el campo justo afuera es perpendicular a la superficie.



Campo en la superficie

Sea σ la densidad de carga superficial. Tomamos un pequeño paralelepípedo gaussiano que atraviesa la superficie: la tapa exterior (área A) contribuye $E_{\perp} A$; la interior no aporta ($\mathbf{E} = 0$ dentro); las paredes laterales, nada. Con carga encerrada σA :


$$E_{\perp} A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0} \implies \mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{n}}$$

donde $\hat{\mathbf{n}}$ es el vector normal a la superficie.

Cavidades

Consideremos un conductor con una **cavidad** en su interior.

- **Cavidad vacía.** Si no hay carga dentro de la cavidad, el campo en ella es *exactamente* cero: no hay forma de tener líneas de campo que empiecen y terminen en la pared conductora (equipotencial) sin contradecir $\oint \mathbf{E} \cdot d\ell = 0$. La cavidad está **apantallada**.



• **Cavidad con carga q .** Una gaussiana dentro del conductor (donde $\mathbf{E} = \mathbf{0}$) encierra la cavidad, luego la carga neta encerrada es cero: se induce $-q$ en la pared de la cavidad. Por conservación, aparece $+q$ en la superficie exterior. El campo *fuera* del conductor es el de esa carga $+q$ en la superficie externa, y **no depende** de la posición de q dentro de la cavidad.

Jaula de Faraday. Un conductor aísla su interior de los campos externos: por eso los equipos electrónicos se blindan, y por eso un auto es relativamente seguro ante un rayo. El apantallamiento es *unidireccional* en el sentido de que una carga *dentro* de la cavidad sí produce campo afuera.

Presión electrostática

La carga superficial está en un campo y por tanto siente una fuerza. El campo que actúa sobre un parche de superficie es el de *todas las demás* cargas, no el suyo propio. Como el campo pasa de σ/ϵ_0 (afuera) a 0 (adentro), el campo “de las demás” es el promedio, $\sigma/2\epsilon_0$, dirigido hacia afuera. La fuerza por unidad de área es entonces


$$P = \sigma \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 = u$$

Es una presión **hacia afuera** (una tracción): el campo “tira” de la superficie del conductor, independientemente del signo de σ .


Capacitancia

Consideremos dos conductores cargados, de carga $+Q$ y $-Q$, con potenciales $\phi = \phi_+$ y $\phi = \phi_-$ respectivamente. Es posible calcular la diferencia de potencial entre ellos

$\phi = \phi_+$



$\phi = \phi_-$




$$\phi_+ - \phi_- = - \int_{(-)}^{(+)} \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \Delta\phi \equiv V \propto Q$$

Calcular el campo eléctrico de esta configuración puede ser muy complicado, pero de antemano se sabe que tiene que ser proporcional a la carga Q . De la misma forma, el potencial electrostático $\phi \propto Q$. A la constante de proporcionalidad, se le llama **capacitancia** C ,

$$C = \frac{Q}{\Delta\phi} = \frac{Q}{V}.$$

En donde a la diferencia de potencial $V \equiv \Delta\phi$ se le llama *voltaje*. Las dimensiones de la capacitancia son $[C] = \text{C V}^{-1} = \text{F}$. En donde F es un *Faradio*.

Condensador de placas paralelas: Consiste en la configuración de dos placas conductoras dispuestas de manera paralela y separadas por una distancia d .



La densidad de carga superficial simplemente viene dada por $\sigma = Q/A$, en donde A corresponde al área de la placa. Usando la ley de Gauss, es posible mostrar que el campo eléctrico entre las placas es

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = EA = \frac{Q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{Q}{\varepsilon_0 A}.$$

La diferencia de potencial entre las placas es

$$V = - \int \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = Ed.$$

De manera que la capacitancia es

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon_0 EA}{Ed} = \varepsilon_0 \frac{A}{d}.$$

Es decir, la capacitancia depende únicamente de la geometría de la configuración de los conductores.

Para cargar el condensador, hay que mover electrones de la placa superior y llevarlos hacia la placa inferior, en contra el campo eléctrico. El trabajo requerido para transportar una carga infinitesimal es

$$dW = -dqV = -\frac{q}{C} dq.$$

Para cargar el condensador por completo, es necesario ir de $q = 0$ a $q = Q$, de manera que el trabajo total requerido es


$$W = - \int_0^Q \frac{q}{C} dq = -\frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = -\frac{1}{2} CV^2.$$

Por lo tanto, la energía almacenada en el condensador es

$$U = \frac{1}{2} CV^2$$

1.8 Dipolo eléctrico

Un dipolo eléctrico consiste en una configuración de dos cargas iguales en magnitud y opuestas en signo separadas por una distancia pequeña d . es el objeto no trivial más simple de la electrostática, y el bloque con que se describen átomos neutros, moléculas polares y dieléctricos.



Si las cargas se ubican en $+q$ en $\mathbf{r}_+$ y $-q$ en $\mathbf{r}_-$, es decir, están separadas por el vector $\mathbf{d} = \mathbf{r}_+ - \mathbf{r}_-$ (de la carga negativa a la positiva). Es posible definir su *momento dipolar* $\mathbf{p}$ como

$$\mathbf{p} = q \mathbf{d}, \quad [\mathbf{p}] = \text{C m}.$$

el momento dipolar **no depende del origen**; es decir, $\mathbf{p}$ es una propiedad intrínseca de la distribución.

No interesará conocer el potencial ϕ y el campo eléctrico $\mathbf{E}$ producido por el dipolo en un punto *lejano* P en $\mathbf{r}$. Es decir cuando $r \gg d$.

El potencial producido en este punto es

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_+|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_-|} \right)$$

En donde se tiene que la distancia de las cargas al punto P se puede expresar como

$$|\mathbf{r} - \mathbf{r}_\pm| = \sqrt{r^2 + \frac{d^2}{4} \mp rd \cos \theta}.$$

Si tomamos en cuenta que $r \gg d$, es posible expresar el inverso de la relación anterior a partir de una expansión en serie de Taylor

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_\pm|} = \frac{1}{r} \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{d^2}{4r^2} \mp \frac{d}{r} \cos \theta \right) + \dots \right).$$

Solo consideraremos el primer término de esta *expansión multipolar*, de manera que el potencial a grandes distancias es

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{qd}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{4\pi\epsilon_0 r^2}.$$

El potencial del dipolo cae como $1/r^2$, más rápido que el de una carga puntual ($1/r$), porque las cargas $+q$ y $-q$ casi se cancelan vistas de lejos. Depende del ángulo: es positivo del lado de $+q$ ($\theta = 0$), negativo del lado de $-q$, y nulo en el plano ecuatorial ($\theta = 90^\circ$).

Para encontrar el campo eléctrico usemos $\mathbf{E} = -\nabla\phi$. Por componentes, en coordenadas esféricas se tiene que


$$E_r = -\frac{\partial\phi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p \cos \theta}{r^3}, \quad E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial \theta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}, \quad E_\varphi = 0.$$

Es decir, el campo del dipolo se puede escribir como

$$\mathbf{E}(r, \theta) = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} \left(2 \cos \theta \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\theta} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}].$$

El campo del dipolo cae como $1/r^3$. Sobre el **eje** ($\theta = 0$) el campo es $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}$ y apunta en el sentido de $\mathbf{p}$; en el **plano ecuatorial** ($\theta = 90^\circ$) vale la mitad, $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$, y apunta en sentido *opuesto* a $\mathbf{p}$.

Torque sobre el dipolo: Pongamos al dipolo en un campo externo uniforme $\mathbf{E}$.



Sobre $+q$ actúa $\mathbf{F}_+ = +q\mathbf{E}$ y sobre $-q$ actúa $\mathbf{F}_- = -q\mathbf{E}$: la fuerza **neto es cero**, pero forman un par que tiende a girar el dipolo. Podemos considerar el torque respecto del centro del dipolo

$$\boldsymbol{\tau} = \frac{\mathbf{d}}{2} \times (q\mathbf{E}) + \left(-\frac{\mathbf{d}}{2}\right) \times (-q\mathbf{E}) = (q\mathbf{d}) \times \mathbf{E},$$

Es decir, el torque neto sobre el dipolo es

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = \mathbf{p} \times \mathbf{E}} \quad |\boldsymbol{\tau}| = pE \sin \theta,$$

donde θ es el ángulo entre $\mathbf{p}$ y $\mathbf{E}$. El torque tiende a **alinear** $\mathbf{p}$ con $\mathbf{E}$ (equilibrio estable en $\theta = 0$).

En un campo *uniforme* la fuerza neta es cero (solo hay torque). Si el campo varía en el espacio, las fuerzas sobre $+q$ y $-q$ no se cancelan y aparece una fuerza neta

$$\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E}.$$

Por eso un objeto neutro pero polarizable es atraído hacia las regiones de campo más intenso (p.ej. un globo cargado atrae trocitos de papel).

Energía potencial

El trabajo del torque al girar el dipolo define su energía potencial en el campo:

$$\boxed{U = -\mathbf{p} \cdot \mathbf{E} = -pE \cos \theta}$$

Es mínima cuando $\mathbf{p} \parallel \mathbf{E}$ ($\theta = 0$, alineado) y máxima cuando $\mathbf{p}$ es antiparalelo a $\mathbf{E}$. Esto explica por qué las moléculas polares tienden a orientarse con el campo.

1.9 Dieléctricos

Un dieléctrico (aislante) no tiene cargas libres, pero sí cargas ligadas que se desplazan un poco ante un campo: el material se **polariza**. Esa respuesta está descrita por el vector de polarización $\mathbf{P}$, el cuál equivale a **cargas ligadas**. Adicionalmente aparece un campo auxiliar —el desplazamiento $\mathbf{D}$ — que simplifica la ley de Gauss cuando hay materia.

Polarización

Un campo eléctrico externo $\mathbf{E}$ polariza la materia por dos mecanismos:

- **Dipolos inducidos.** En átomos o moléculas no polares, el campo separa levemente las cargas y crea un dipolo $\mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}$, con α la *polarizabilidad*.
- **Orientación de dipolos permanentes.** En moléculas polares (como el agua), el campo tiende a alinear los dipolos ya existentes (torque $\mathbf{p} \times \mathbf{E}$), contra la agitación térmica.

En ambos casos el resultado macroscópico es el mismo: aparece un momento dipolar por unidad de volumen,

$$\mathbf{P} = \frac{d\mathbf{p}}{dV} \quad [\mathbf{P}] = \text{C m}^{-2},$$

el **vector de polarización**.

Cargas ligadas

Un trozo de material polarizado equivale, en cuanto al campo que produce, a ciertas acumulaciones de carga. El potencial de una distribución de dipolos $\mathbf{P}$ es

$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\mathbf{P} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dv' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_S \frac{\mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} ds' + \int_V \frac{-\nabla \cdot \mathbf{P}}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dv' \right],$$

que es *exactamente* el potencial de una carga superficial y una carga volumétrica:

$$\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}, \quad \rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}.$$

σ_b es la carga que se acumula en las superficies (donde los dipolos terminan) y ρ_b la que queda en el volumen si $\mathbf{P}$ no es uniforme. La carga ligada total es cero. Las cargas ligadas son **reales**, no un truco de cálculo: son acumulaciones físicas de carga producidas por el desplazamiento o la alineación de los dipolos. Lo que las distingue de las cargas libres es que no pueden moverse por el material; están “amarradas” a sus moléculas.

Desplazamiento eléctrico

La carga total dentro del dieléctrico es la suma de las cargas libres y ligadas: $\rho = \rho_f + \rho_b$. La ley de Gauss en el vacío sigue valiendo para *toda* la carga:

$$\epsilon_0 \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_f + \rho_b = \rho_f - \nabla \cdot \mathbf{P} \implies \nabla \cdot (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}) = \rho_f.$$

A la cantidad que aparece entre paréntesis, se le llama vector de desplazamiento eléctrico $\mathbf{D}$.

$$\mathbf{D} \equiv \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}, \quad \boxed{\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f} \quad \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{s} = Q_{f,\text{enc}}.$$

La ley de Gauss para $\mathbf{D}$ solo “ve” la carga **libre**: las cargas ligadas quedan absorbidas en $\mathbf{P}$. La utilidad de este campo es práctica: en problemas con suficiente simetría, $\mathbf{D}$ se obtiene de la carga libre —que uno controla— sin tener que conocer de antemano las cargas ligadas. Es la misma estrategia de la ley de Gauss, pero ahora dentro de materia.

$\mathbf{D}$ *no* es un campo tan fundamental como $\mathbf{E}$. Su rotor no siempre se anula: como $\nabla \times \mathbf{D} = \epsilon_0 \nabla \times \mathbf{E} + \nabla \times \mathbf{P} = \nabla \times \mathbf{P}$, si $\nabla \times \mathbf{P} \neq \mathbf{0}$ entonces $\mathbf{D}$ no deriva de un potencial y **no** basta con Q_f y la simetría para hallarlo. $\mathbf{D}$ es un auxiliar cómodo, no un sustituto de $\mathbf{E}$.

Dieléctricos lineales

Para muchos materiales, si el campo no es demasiado intenso, la polarización es **proporcional** al campo:

$$\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E},$$

con χ_e la **susceptibilidad eléctrica** (adimensional, propia del material). Entonces

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \epsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} \equiv \epsilon \mathbf{E},$$


en donde ε es la permitividad del material. En este contexto, resulta útil también definir la permitividad relativa o constante dieléctrica de un material como

$$\varepsilon_r = \kappa = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \chi_e$$

Condensador con dieléctrico

El resultado con más consecuencias prácticas relacionado a un dieléctrico, consiste en llenar un condensador con un dieléctrico de constante κ , de manera que este **aumenta su capacitancia** por ese factor

$$C = \kappa C_0$$



A carga fija, el campo (y la diferencia de potencial) bajan a E_0/κ : la carga ligada en las caras del dieléctrico cancela parcialmente la carga libre de las placas. Por eso los condensadores reales se rellenan de dieléctrico: más capacitancia en el mismo volumen, y además el material soporta campos mayores antes de romperse.

Energía en un sistema dieléctrico

Anteriormente vimos que la energía almacenada en un sistema es igual al trabajo que cuesta armarlo. Para el caso de un sistema dieléctrico primero consideraremos que las cargas ligadas *traerán* poco a poco pequeñas cantidades de densidad de carga libre $\delta\rho_f$ hasta finalmente armar la densidad de carga libre completa ρ_f . La energía almacenada en el sistema cuando se incorpora $\delta\rho_f$ viene dada por

$$\delta U = \int \phi(\mathbf{r}) \delta\rho_f(\mathbf{r}) d\mathbf{v},$$

en donde ϕ es el potencial producido por *todas* las cargas, ligadas y libres. Considerando la ley de Gauss para el elemento de carga libre $\nabla \cdot \delta\mathbf{D} = \rho_f$, junto con $-\nabla\phi = \mathbf{E}$, es posible mostrar que el elemento de energía viene dado por

$$\delta U = \int \delta\mathbf{D} \cdot \mathbf{E} d\mathbf{v}.$$


Si además el dieléctrico es lineal, se tiene que la energía total almacenada en el sistema es

$$U = \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} d\mathbf{v}$$

Fuerza sobre un dieléctrico

Un dieléctrico introducido parcialmente entre las placas de un condensador es **atraído hacia adentro**.

Calculemos esa fuerza con el método de la energía, que evita tener que conocer el complicado campo en los bordes.



Sea un condensador de largo ℓ , ancho a y separación d , con un dieléctrico de constante κ insertado una distancia x . Es como dos condensadores en paralelo (lleno y vacío):

$$C(x) = \frac{\varepsilon_0 a}{d} [\kappa x + (\ell - x)] = \frac{\varepsilon_0 a}{d} [\ell + \chi_e x]$$

La capacitancia *crece* a medida que el dieléctrico va entrando entre las placas.

$$\frac{dC}{dx} = \frac{\varepsilon_0 a \chi_e}{d} > 0.$$

Con carga fija Q (condensador aislado), la energía es $U = Q^2/2C$, y la fuerza mecánica es

$$F = -\left. \frac{dU}{dx} \right|_Q = \frac{Q^2}{2C^2} \frac{dC}{dx} > 0,$$

positiva: apunta en el sentido de aumentar x , es decir, **mete** el dieléctrico. En términos del voltaje ($Q = CV$), la fuerza es

$$F = \frac{1}{2} V^2 \frac{dC}{dx} = \frac{\varepsilon_0 \chi_e a V^2}{2d}$$


La fuerza es **constante** (no depende de x) y siempre hacia adentro. Pero, ¿de dónde sale la fuerza? Del **campo de borde**. En el interior el campo es perpendicular a las placas y no tiene cómo tirar del dieléctrico hacia adentro; es el campo *no uniforme de los bordes* el que actúa sobre las cargas ligadas y lo succiona (recuerde $\mathbf{F} = (\mathbf{p} \cdot \nabla)\mathbf{E}$). Lo notable del método de la energía es que entrega la fuerza correcta *sin* calcular ese campo de borde: la conservación de energía lo tiene en cuenta por nosotros.

A Herramientas matemáticas

Sean $f(\mathbf{r}) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalar y $\mathbf{A}(\mathbf{r}) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función vectorial ambas bien comportadas, diferenciables, continuas, etc.

A.1 Coordenadas curvilineas

Coordenadas esféricas



$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \varphi, & y &= r \sin \theta \sin \varphi, & z &= r \cos \theta \\ 0 \leq r &< \infty, & 0 \leq \theta &\leq \pi, & 0 \leq \varphi &< 2\pi \end{aligned}$$

$$f(\mathbf{r}) = f(r, \theta, \varphi), \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = A_r(\mathbf{r}) \hat{\mathbf{r}} + A_\theta(\mathbf{r}) \hat{\boldsymbol{\theta}} + A_\varphi(\mathbf{r}) \hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

Vectores unitarios

$$\hat{\mathbf{r}} = \sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{x}} + \sin \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{y}} + \cos \theta \hat{\mathbf{z}}$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \cos \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{x}} + \cos \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{y}} - \sin \theta \hat{\mathbf{z}}$$

$$\hat{\boldsymbol{\varphi}} = -\sin \varphi \hat{\mathbf{x}} + \cos \varphi \hat{\mathbf{y}}$$

$$\hat{\mathbf{x}} = \sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{r}} + \cos \theta \cos \varphi \hat{\boldsymbol{\theta}} - \sin \varphi \hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \sin \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{r}} + \cos \theta \sin \varphi \hat{\boldsymbol{\theta}} + \cos \varphi \hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

$$\hat{\mathbf{z}} = \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - \sin \theta \hat{\boldsymbol{\theta}}$$

Elementos diferenciales

Línea: $d\mathbf{r} = d\ell = dr \hat{\mathbf{r}} + r d\theta \hat{\boldsymbol{\theta}} + r \sin \theta d\varphi \hat{\boldsymbol{\varphi}}$

$$d^2\mathbf{r} = ds = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi \quad (r = \text{cte.})$$

Superficie: $ds = r \sin \theta d\varphi dr \quad (\theta = \text{cte.})$

$$ds = r dr d\theta \quad (\varphi = \text{cte.})$$

Volumen: $d^3\mathbf{r} = dv = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$

Operadores diferenciales


Gradiente: $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{\boldsymbol{\varphi}}$

Laplaciano: $\nabla^2 f = \left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial}{\partial r} \right) f + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) f + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2}$

Divergencia: $\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$

Rotor: $\nabla \times \mathbf{A} = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\varphi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right] \hat{\mathbf{r}} + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\varphi) \right] \hat{\boldsymbol{\theta}} + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] \hat{\boldsymbol{\varphi}}$

Coordenadas cilíndricas



$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi & y &= \rho \sin \varphi & z &= z \\ 0 \leq \rho < \infty & & 0 \leq \varphi < 2\pi & & -\infty < z < \infty \end{aligned}$$

$$f(\mathbf{r}) = f(\rho, \varphi, z), \quad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = A_\rho(\mathbf{r}) \hat{\rho} + A_\varphi(\mathbf{r}) \hat{\varphi} + A_z(\mathbf{r}) \hat{z}$$

Vectores unitarios

$$\hat{\rho} = \cos \varphi \hat{x} + \sin \varphi \hat{y}$$

$$\hat{x} = \cos \varphi \hat{\rho} - \sin \varphi \hat{\varphi}$$

$$\hat{\varphi} = -\sin \varphi \hat{x} + \cos \varphi \hat{y}$$

$$\hat{y} = \sin \varphi \hat{\rho} + \cos \varphi \hat{\varphi}$$

$$\hat{z} = \hat{z}$$

$$\hat{z} = \hat{z}$$

Elementos diferenciales

Línea: $d\mathbf{r} = d\ell = d\rho \hat{\rho} + \rho d\varphi \hat{\varphi} + dz \hat{z}$

$$d^2\mathbf{r} = ds = \rho d\varphi dz \quad (\rho = \text{cte.})$$

Superficie: $ds = d\rho dz \quad (\varphi = \text{cte.})$

$$ds = \rho d\rho d\varphi \quad (z = \text{cte.})$$

Volumen: $d^3\mathbf{r} = dv = \rho d\rho d\varphi dz$

Operadores diferenciales

Gradiente: $\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho} \hat{\rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{\varphi} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$

Laplaciano: $\nabla^2 f = \left(\frac{\partial^2}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \right) f + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$

Divergencia: $\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$

Rotor: $\nabla \times \mathbf{A} = \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial A_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial A_\varphi}{\partial z} \right] \hat{\rho} + \left[\frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho} \right] \hat{\varphi} + \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\varphi) - \frac{\partial A_\rho}{\partial \varphi} \right] \hat{z}$

A.2 Integrales vectoriales de línea, superficie y volumen

Teorema fundamental de los gradientes

El cambio total de f en ir de un punto $\mathbf{a}$ a un punto $\mathbf{b}$ a lo largo de un camino $\mathcal{C}$ viene dado por:

$$\int_{\mathcal{C}}^{\mathbf{b}} (\nabla f(\mathbf{r})) \cdot d\ell = f(\mathbf{b}) - f(\mathbf{a}) \quad (\text{A.1})$$

- **Corolario 1:** $\int_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} (\nabla f(\mathbf{r})) \cdot d\boldsymbol{\ell}$ es independiente del camino que se toma para ir de $\mathbf{a}$ a $\mathbf{b}$.
- **Corolario 2:** $\oint_{\mathbf{a}}^{\mathbf{b}} (\nabla f(\mathbf{r})) \cdot d\boldsymbol{\ell} = 0$, ya que los puntos de inicio y término son idénticos.

Teorema de la divergencia

Sea S una superficie en una región de $\mathbb{R}^3$ que encierra un volumen V , entonces se cumple que:

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{A}) dv = \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s} \quad (\text{A.2})$$

Teorema de Stokes

Sea S una superficie en una región de $\mathbb{R}^3$ cuya frontera o borde es una curva cerrada $\mathcal{C}$, se cumple que:

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = \oint_{\mathcal{C}} \mathbf{A} \cdot d\boldsymbol{\ell} \quad (\text{A.3})$$

- **Corolario 1:** $\int_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s}$ depende únicamente del contorno de borde, no de la superficie particular que se use.
- **Corolario 2:** $\oint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{s} = 0$ para cualquier superficie cerrada, ya que el borde se reduce a un punto.

A.3 Delta de Dirac

La delta de Dirac unidimensional $\delta(x)$ se define a partir de:

$$\delta(x - x_0) = \begin{cases} 0, & x \neq x_0 \\ \infty, & x = x_0 \end{cases} \quad (\text{A.4})$$

Junto con la propiedad

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) dx = 1. \quad (\text{A.5})$$

En particular si $f(x)$ es una función continua ordinaria, el producto $f(x)\delta(x - x_0)$ es cero en todos lados excepto en $x = x_0$, es decir $f(x)\delta(x - x_0) = f(x_0)\delta(x - x_0)$. De aquí se desprende lo siguiente:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x - x_0) dx = f(x_0). \quad (\text{A.6})$$

Se puede extender la definición de la delta de Dirac a tres dimensiones como

$$\delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \delta(x - x_0)\delta(y - y_0)\delta(z - z_0), \quad (\text{A.7})$$

en donde $\mathbf{r} = x \hat{\mathbf{x}} + y \hat{\mathbf{y}} + z \hat{\mathbf{z}}$. Su integral de volumen en todo el espacio es

$$\int d^3\mathbf{r} \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0)\delta(y - y_0)\delta(z - z_0) dx dy dz = 1. \quad (\text{A.8})$$

Análogamente al caso unidimensional se tiene la propiedad

$$\int d^3\mathbf{r} f(\mathbf{r}) \delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = f(\mathbf{r}_0). \quad (\text{A.9})$$

Coordenadas cilíndricas:

$$\delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{1}{\rho} \delta(\rho - \rho_0) \delta(\varphi - \varphi_0) \delta(z - z_0) \quad (\text{A.10})$$

Coordenadas esféricas:

$$\delta^3(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \frac{1}{r^2 \sin \theta} \delta(r - r_0) \delta(\theta - \theta_0) \delta(\varphi - \varphi_0) \quad (\text{A.11})$$

Un resultado del que haremos uso con frecuencia en electromagnetismo, el cuál usa la delta de Dirac es el siguiente:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 4\pi \delta^3(\mathbf{r}). \quad (\text{A.12})$$

A.4 Identidades vectoriales

$$\nabla \times \nabla f = 0 \quad (\text{A.13})$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (\text{A.14})$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A}) - \nabla^2 \mathbf{A} \quad (\text{A.15})$$

$$\nabla \cdot (f \mathbf{A}) = \mathbf{A} \cdot \nabla f + f \nabla \cdot \mathbf{A} \quad (\text{A.16})$$

$$\nabla \times (f \mathbf{A}) = \nabla f \times \mathbf{A} + f \nabla \times \mathbf{A} \quad (\text{A.17})$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) \quad (\text{A.18})$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (\text{A.19})$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - (\nabla \cdot \mathbf{A}) \mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B} \quad (\text{A.20})$$