

REGISTROS MEDIDOR ENERGIA			REGISTROS TOMADOS POR DISPOSITIVO DICK COSTANTINO						
			ELSTER				ACTARIS		
			Trifásicos		Monofásicos		Trifásicos		
Item	Código OBIS	Descripción	A1052-D	A1052-AR PLUS	A150	A102C	ACE3000	ACE6000	ACE7000
1	96.1.1(Elster A1052)	Codigo de producto (Ej Elster A1052)							
2	0.2.0(5-00006-0)	Versión de Firmware. (Ej: 2-01166-A)							
3	0.0.0(0000000003986908)	Numero de serie	SI	SI	SI	SI	SI		
4	0.2.1(4533)	Numero de configuración Ej. 0.2.1(1234)							
5	1.8.0(003321.011*kWh)	Consumo acumulado de importacion (kWh) - Lectura Medidor	SI	SI	SI	SI	SI		
6	2.8.0(000000.000*kWh)	Consumo acumulado de exportacion (kWh) - Energia Activa	SI	SI	V1.0		SI		
7	3.8.0(000720.658*kVARh)	Consumo acumulado de importacion (kVARh) - Energia Reactiva de importación	SI	SI	NO				
8	4.8.0(000004.054*kVARh)	Consumo acumulado de exportacion (kVARh) - Energia Reactiva de exportación	SI	SI	SI				
9	1.4.0(00000.256*kW)	Actual intervalo de demanda de importacion (kW)							
10	2.4.0(00000.000*kW)	Actual intervalo de demanda de exportacion (kW)							
11	3.4.0(00000.000*kVAR)	Actual intervalo de demanda de importacion (kVAR)							
12	4.4.0(00000.000*kVAR)	Actual intervalo de demanda de exportacion (kVAR)							
13	1.5.0(00000.536*kW)	Ultimo intervalo de demanda de importacion (kW) - Ultima Demanda	SI						
14	2.5.0(00000.000*kW)	Ultimo intervalo de demanda de exportacion (kW)							
15	3.5.0(00000.140*kVAR)	Ultimo intervalo de demanda de importacion (kVAR)							
16	4.5.0(00000.000*kVAR)	Ultimo intervalo de demanda de exportacion (kVAR)							
17	1.6.0(00000.944*kW)	Maxima demanda de importacion (kW) - Dentro del periodo de Facturacion	SI		SI				
18	2.6.0(00000.000*kW)	Maxima demanda de exportacion (kW)							
19	3.6.0(00000.168*kVAR)	Maxima demanda de importacion (kVAR)							
20	4.6.0(00000.012*kVAR)	Maxima demanda de exportacion (kVAR)							
21	1.2.0(00025.084*kW)	Maxima demanda acumulada de importacion (kW)							
22	2.2.0(00000.000*kW)	Maxima demanda acumulada de exportacion (kW)							
23	3.2.0(00004.064*kVAR)	Maxima demanda acumulada de importacion (kVAR)							
24	4.2.0(00000.312*kVAR)	Maxima demanda acumulada de exportacion (kVAR)							
25	1.8.0.1(003286.424*kWh)	Previa facturacion de importacion (kWh)							
26	2.8.0.1(000000.000*kWh)	Previa facturacion de exportacion (kWh)							
27	3.8.0.1(000715.101*kVARh)	Previa facturacion de importacion (kVARh)							
28	4.8.0.1(000003.973*kVARh)	Previa facturacion de exportacion (kVARh)							
29	1.6.0.1(00000.976*kW)	Previa facturacion de demanda de importacion máxima (kW)							
30	2.6.0.1(00000.000*kW)	Previa facturacion de demanda de exportacion máxima (kW)							
31	3.6.0.1(00000.244*kVAR)	Previa facturacion de demanda de importacion máxima (kVAR)							
32	4.6.0.1(00000.020*kVAR)	Previa facturacion de demanda de exportacion máxima (kVAR)							
33	1.2.0.1(00024.108*kW)	Previa facturacion de demanda de importacion acumulada (kW)							
34	2.2.0.1(00000.000*kW)	Previa facturacion de demanda de exportacion acumulada (kW)							
35	3.2.0.1(00003.820*kVAR)	Previa facturación de demanda de importacion acumulada (kVAR)							
36	4.2.0.1(00000.282*kVAR)	Previa facturación de demanda de exportacion acumulada (kVAR)							
37	96.8.0(00014451*Hrs)	Total de tiempo en servicio en horas.							
38	96.7.0(0092)	Contador de fallas eléctricas	SI						
39	96.53.0(0000)	Contador de alertas por energia inversa. Indica el numero de veces que se detecto energia inversa.							
40	96.54.0(0000)	Indica el numero de fallas de fase como una suma de fallas en una fase individual.							
41	96.55.0(000000000*Hrs)	Tiempo total en modo creep.							
42	96.56.0(0217*Hrs)	Tiempo en servicio desde la ultima falla.	SI						
43	96.57.0(0000)	Contador de reset. Indica el numero de veces que el medidor fue reseteado.							
44	96.58.0(0900)	Indica el intervalo de demanda en segundos							
45	0.1.0(20)	-							
46	32.5.0(231.3*V)	Voltage Fase A	SI	SI	SI				
47	52.5.0(000.0*V)	Voltage Fase B	SI	SI					
48	72.5.0(000.0*V)	Voltage Fase C	SI	SI					
49	31.5.0(002.3*A)	Corriente Fase A	SI	SI	SI				
50	51.5.0(000.0*A)	Corriente Fase B	SI	SI					
51	71.5.0(000.0*A)	Corriente Fase C	SI	SI					
52	96.4.0(00)	Bits de fallas en fases		SI					
53	96.4.0(03)	Bits de Estado General		SI					
54	96.59.0(30*Days)	Tiempo en dias para el reset de demanda							
55	96.60.0(02056352*s)	Tiempo restante hasta el siguiente reset de demanda en segundos.							
56	-	Identificador de modelo de medidor		SI	SI	SI	SI	SI	SI
57		Configuración del equipo (En caso de A150 indica si es bi o unidireccional)			SI	SI			
58		Cuadrante			SI	SI			
59		Factor de potencia instantaneo							