

Criando novos comandos de interface

Os dispositivos Wyma possuem diversos comandos de protocolo para utilizá-los é necessário modificar os atributos no construtor da classe Packet. Nesta instrução vamos abordar os seguintes comandos do protocolo Wyma, relativos ao produto: Painel de chamada Fiscal.

Comando - “Chamada de fiscal”

rClass = 255

rId = 255

cmdType = ‘S’

cmdGroup = 54

cmdNum = 2

cmdIdx = Número do guichê. Ex: 3

lenData = 1

data = Caractere ‘I’ = Insere número no painel / ‘R’ = Retira número do painel

Comando - “Brilho do display”

rClass = 255

rId = 255

cmdType = ‘S’

cmdGroup = 11

cmdNum = 6

cmdIdx = 0

lenData = 1

data = Valor do brilho (0-10). Ex: 4

Comando - “Volume do display”

rClass = 255

rId = 255

cmdType = ‘S’

cmdGroup = 7

cmdNum = 2

cmdIdx = 0

lenData = 1

data = Valor do volume (0-10). Ex: 6