

安全操作规程

动力柜箱安全操作规程

版本：1.00

AA-PFA3P-14.2-AQ-008

1. 适用范围

本文件适用于 PFA3P 动力柜开关操作作业

2. 责任

作业人员：接受培训并掌握安全操作内容，不违章操作，并对作业区域内其他人员的违章行为进行劝阻和纠正。

工长、班长、作业人员若发现工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，或本安全操作规程与现场操作不符时，必须立即通知编制人员和车间安全员。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业活动	可能导致的事件	危害因素	控制措施
开机操作	电击	接触带电部件造成电击	作业人员作业时需穿戴绝缘鞋、手套进行作业
	电击	设备上电产生电弧或瞬间电流过大造成爆炸对人造成电击伤害	1、闭合开关前，先断开下级负荷。按照送电操作顺序依次闭合 2、闭合开关前，检查下端负荷绝缘情况。 3、作业人员作业时需穿戴绝缘鞋、手套进行作业。 4、通过柜门上的开关操作。 5、检查核对柜箱上的标识。 签署确认核对开关供电对象。

编制：[Signature]	审核：[Signature]	批准：[Signature]	生效日期：2024.9.3
编制日期：2024.9.2	审核日期：2024.9.2	批准日期：2024.9.2	

运行期间	火灾或爆炸	异物或小动物侵入柜箱 导致设备短路或引发火灾	挤压	设备运行造成人员机械伤害
	火灾	物体受热燃烧发生火灾	电击	接触带电部件造成电击
关机操作	电击	接触带电部件造成电击	电击	设备上电产生电弧或瞬间电流过大造成爆炸对人造成电击伤害
	电击	接触带电部件造成电击	电击	设备上电产生电弧或瞬间电流过大造成爆炸对人造成电击伤害

3.2. 严禁事项：

3.2.1 严禁在无能量锁定的情况下进行作

3.2.2 严禁在无防护及带电的情况下进行柜内作业。

3.2.3 严禁将作业工具及其杂物遗留在柜箱内。

3.3. 基本要求

3.3.1 (箱) 内各元件及线路接触良好，连接可靠；不得有严重发热、烧损现象；

3.3.2 配电柜 (箱) 的门应完好，工段负责人或各班组长负责对门锁钥匙进行保管。

3.3.3 所有配电箱均应标明其名称、用途，并作出分路标记。

3.3.4 所有配电箱门锁完好，设备运行过程中正常关闭门锁。

3.3.5 维修工段根据《PFA3P 电气安评操作细则》对配电柜进行检查和检测。

3.4. 操作要求

3.4.1 检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。

3.4.2 对配电箱、开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。

3.4.3 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序：

a、送电操作顺序为：总配电箱--分配电箱--开关箱

b、停电操作顺序为：开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)

3.4.4 施工现场停止作业 0.5 小时以上时，应将动力开关箱断电上锁，并挂牌标志。

3.4.5 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持经常维修和整洁。

3.4.6 配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备，不准乱剪乱接电源线。

3.4.7 熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。

3.4.8 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁悬挂衣服等生活用品，与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。

3.4.9 电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。

3.4.10 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好。

3.4.11 严禁设备带“病”运转。

3.4.12 停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。

3.4.13 搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后方可进行。

3.4.14 发现设备有漏电现象或发热现象时，必须停止设备运行，待检修正常后方可恢复运行。

3.5. 紧急情况应急措施

3.5.1 发生人身伤害、火灾等事故事件时，应该第一时间抢救伤员，保护好现场并及时拨打车间安全员、维修或公司各类报警热线。

3.5.2 发生触电事故时，现场施工人员应立即切断电源，或用不导电物体如干燥的木棍、木板或干布等绝缘材料使触电人员尽快脱离带电体。

- 3.5.3 施工人员切勿直接接触电伤员，防止自身触电而影响抢救工作的进行。
- 3.5.4 立即通知车间安全员和工长，同时应立即封锁现场，禁止其他人员进入事故现场。
- 3.5.5 当伤员脱离电源后，附近人员应准备夹板，让伤员平躺，联系公司医疗救护部门进行救护。

3.5.6 应急电话：

- a) --- 医疗救护：公司内线 120 外线：021-69560120
- b) --- 火警或需要机械破拆应急抢险：公司内线 119 外线：021-69560119

3.6. 注意事项

现场工长或班组长必须不定期至作业现场进行巡视，发现违章行为及时指出并予以纠正。

4. 存档文件

无

5. 评审与更改

该文件由 PFA3P 负责至少每年一次对其充分性、有效性、适宜性、符合性进行评审，必要时进行更改；当工艺、材料、设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在需要时进行更改。

6. 相关文件

《PFA3P 电气安评操作细则》