

安全操作规程

AA-PFA3P-14.2-AQ-016

版本: 1.00

PFA3P电动卷帘门安全操作规程

1. 适用范围

本文件适用于 PFA3P 车间所管理入账的各类建筑电动卷帘门（也称为提升门或物流门）。



2. 责任

2.1. 操作人员须接受相关培训和授权，不违章作业，并对作业区域内其他人员的违章行为进行劝阻和纠正。

3. 规定

3.1. 主要危险源

作业活动	可能导致的事件	危害因素	控制措施
开关机操作	挤压伤	1、操作卷帘门上下时，人员禁止站在门下方。 2、卷帘门运行中，禁止人员物资穿越。 3、每班检查卷帘门防夹保护气囊功能正常。 4、每班检查卷帘门紧急电源按钮功能正常。 5、每班检查卷帘门光电保护开关功能正常。	1、操作卷帘门上下运行时，人员不要扶靠在卷帘门上。 2、每班检查卷帘门防夹保护气囊功能正常。 3、每班检查卷帘门紧急电源按钮功能正常。 4、每班检查卷帘门光电保护开关功能正常。
	挤压伤	肢体、衣服被卷入卷帘门导致夹伤	1、操作卷帘门上下运行时，人员不要扶靠在卷帘门上。
	电击	卷帘门下落时挤压人员造成挤压伤 触碰带电部位造成触电伤害	1、每班检查操作盒外观完好，线缆无破损。接地好，线缆无破损。接地完好。

编制:  编制日期: 2024.9.12	审核:  审核日期: 2024.9.12	批准:  批准日期: 2024.9.12	生效日期: 2024.9.12
--	---	--	-----------------

受控文本

日期: 2024.9.12

编制: PFA3P

- 3.8.2. 维修负责人会根据问题的情况，安排维修人员进行检修或委托第三方供应商进行专项维修。
- 3.8.1. 对现场点检发现的异常情况，系统会通过小程序自动推送相关信息给维修负责人。
- 3.8. 维保要求

3.7.2. 按下电源按钮，关闭设备。

3.7.1. 卷帘门下降到底部位置。

3.7. 作业后/停机后

3.6.3. 按向下按钮下降卷帘门，当到达底部或需要的高度后，按下停止按钮。

3.6.2. 按向上按钮开启卷帘门，当达到需要的高度或顶部后，按下停止按钮。

3.6.1. 释放电源按钮。

3.6. 作业中/运行中

3.5.2. 检查卷帘门的点检记录，确认遗留问题是否解决，并通过小程序点检卷帘门的状态。

3.5.1. 现场使用手机微信扫描张贴在操作盒或立柱上的二维码，使用小程序进行现场卷帘门点检。

3.5. 作业前/开机前

安全装置名称	安全装置作用	安全装置检查方法	依据	检查频次	对象
紧急电源按钮	切断电源；	目视化检查急停按钮外观完好，处于释放状态	每班点检	每班	操作人员
	切断电源；	卷帘门上下运行中，人工触发停止按钮，检查卷帘门是否可以快速停止。	每班点检	每班	操作人员
防撞保护	切断电源	卷帘门下降运行中，人工触碰门下沿气囊，检查卷帘门是否可以快速停止。	每班点检	每班	操作人员
安全光栅	自动升起	卷帘门在下降过程阻挡光栅，卷帘门会自动上升。	每班点检	每班	操作人员
		用布清洁安全光电眼表面灰尘	日常保养	每班	操作人员

3.4. 主要安全装置

3.3.1 操作人员操作前必须知晓相关危险源和操作要求，合格后方可进行操作。

3.3. 操作要求

3.2.2. 禁止强行推拉正在运行中的工业门，以免造成意外伤害或损坏门体。

3.2.1. 严禁非专业人员操作控制柜内操作面板改变标准设置。

3.2. 严禁事项

3.9. 紧急情况及应急措施

- 3.9.1. 当发生紧急故障或有异常现象时，应立即断开电源,通知维修人员进行维修，操作人员不得自行处理。
- 3.9.2. 如遇停电等特殊情况，需要应急手摇开启卷帘门，为保证安全必须将急停拍下并将卷帘门电源关闭方可操作。

3.10. 注意事项

- 3.10.1. 操作人员必须严格遵守本规程，以免发生人身伤害和设备事故。

4. 存档文件

无

5. 评审与更改

该文件每年一次由 PFA3P 组织评审其充分性、有效性和适宜性，必要时进行修改；当设备及周边环境发生变更时，应及时对本文件进行评审，并在必要时进行更改。

6. 相关文件

无

7、附件

《卷帘门点检卡》



卷帘门点检卡.xlsx