

FindMe — Analisi tecnica e guida di riproduzione

1. Obiettivo e criterio di fedeltà

Questo documento descrive l'architettura, i contratti dati, le integrazioni esterne, le scelte implementative e le criticità risolte nell'attuale progetto FindMe. Insieme a `docs/ANALISI_FUNZIONALE.md` costituisce la specifica per ricostruire fedelmente il sistema.

Il codice e le migrazioni restano la fonte di verità. Non sostituire componenti o semplificare i flussi di recovery senza verificare i problemi reali che tali meccanismi risolvono.

2. Architettura generale

flowchart LR

```
TX[App Android trasmettitore]
RX[App Android ricevitore]
SB[(Supabase Auth/Postgres/Realtime/Storage)]
EF[Supabase Edge Functions]
LK[LiveKit SFU]
FCM[Firebase Cloud Messaging]
MAP[OpenFreeMap]

TX -->|stato, posizione, storico, comandi letti| SB
RX -->|profili, relazioni, comandi, storico| SB
TX -->|JWT utente| EF
RX -->|JWT utente| EF
EF -->|token firmati| LK
TX -->|camera, microfono, schermo| LK
LK -->|track WebRTC| RX
TX -->|valutazione geofence| EF
EF -->|HTTP v1| FCM
FCM -->|notifica uscita area| RX
RX -->|tile vettoriali| MAP
```

Separazione dei piani:

- **control plane:** Supabase Auth, PostgREST, Realtime, Edge Functions e coda `device_commands`;
- **data plane realtime:** LiveKit/WebRTC, aperto solo quando serve;
- **data plane asincrono:** Supabase Storage per messaggi vocali;
- **notifiche:** FCM soltanto per geofence;

- **mappe:** MapLibre Native con stile OpenFreeMap.

Questa separazione è fondamentale. Lo stato "online" dipende dagli heartbeat REST e non prova che Realtime o LiveKit siano funzionanti.

3. Struttura del repository

Il progetto è un Gradle multi-module:

- `:core:` modelli, repository Supabase, policy pure e configurazione;
- `:transmitter:` app Android trasmettitore e foreground service;
- `:receiver:` app Android ricevitore, mappe, rendering e registrazioni;
- `supabase/migrations:` schema incrementale PostgreSQL;
- `supabase/functions:` Edge Functions Deno/TypeScript;
- `tools:` generatore PowerShell del QR provisioning;
- `docs:` setup, provisioning, handoff e analisi.

Package:

- `core:` `it.xcc.findme.core`;
- `trasmettitore:` `it.xcc.findme.transmitter`;
- `ricevitore:` `it.xcc.findme.receiver`.

Entrambe le app hanno label visibile **FindMe**, ma application ID e icone launcher distinti.

4. Toolchain e versioni

Versioni da preservare o aggiornare soltanto con verifica completa:

- Gradle Wrapper 8.11.1;
- Android Gradle Plugin 8.9.1;
- Kotlin 2.2.21;
- Java/JVM 17;
- `compileSdk` 35;
- `targetSdk` 35;
- `minSdk` 26;
- Compose BOM 2025.04.01;
- Activity Compose 1.10.1;
- Lifecycle 2.9.0;
- Core KTX 1.16.0;
- coroutines Android 1.10.2;
- kotlinx serialization JSON 1.8.1;
- Supabase Kotlin BOM 3.5.0;
- Ktor OkHttp 3.0.3;
- AndroidX Browser 1.8.0 con versione `strictly`;

- LiveKit Android 2.20.1;
- MapLibre Android 11.11.0;
- Google Play Services Location 21.3.0;
- Firebase BOM 34.18.0;
- Google Services plugin 4.5.0;
- JUnit 4.13.2.

Versione corrente delle app:

- `versionCode = 5;`
- `versionName = 0.5.0.`

Repository Maven richiesti:

- Google;
- Maven Central;
- Gradle Plugin Portal;
- JitPack.

5. Configurazione locale e segreti

Creare `local.properties` da `local.properties.example`:

```

sdk.dir=C:\\Android\\Sdk
SUPABASE_URL=https://PROJECT_REF.supabase.co
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=sb_publishable_...
LIVEKIT_URL=wss://PROJECT.livekit.cloud

```

Il modulo core converte questi valori in campi `BuildConfig`. `AppConfig.isConfigured` richiede:

- URL Supabase che inizi con `https://`;
- publishable key non vuota;
- URL LiveKit che inizi con `wss://`.

Non inserire nell'APK:

- Supabase `service_role`;
- Supabase secret key;
- `LIVEKIT_API_SECRET`;
- service account Firebase;
- password del keystore.

Segreti server-side:

- `LIVEKIT_URL`;

- LIVEKIT_API_KEY;
- LIVEKIT_API_SECRET;
- FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON.

SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY e SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY sono forniti all'ambiente Edge Functions.

6. Dipendenze per modulo

6.1 Core

Plugin Supabase installati nel client:

- Auth;
- PostgREST;
- Realtime;
- Functions;
- Storage.

Il trasporto usa Ktor OkHttp, necessario anche per WebSocket.

6.2 Trasmittitore

Dipende da:

- core;
- Compose/Material 3;
- lifecycle;
- Fused Location Provider;
- LiveKit Android.

Non usa CameraX direttamente: LiveKit crea e gestisce la track camera locale.

6.3 Ricevitore

Dipende da:

- core;
- Compose/Material 3 e icone extended;
- LiveKit Android;
- MapLibre Native;
- Firebase Messaging.

Il plugin Google Services viene applicato soltanto se esiste receiver/google-services.json; in sua assenza la build rimane possibile, ma le notifiche geofence remote non sono configurate.

7. Identità e autenticazione

7.1 Sessioni anonime

Abilitare in Supabase: **Authentication** → **Providers** → **Anonymous Sign-Ins**.

Ogni installazione ha:

- UUID applicativo persistente in SharedPreferences;
- utente Supabase anonimo persistito dal client Auth;
- ownership DB legata a `auth.uid()`.

Le app non condividono credenziali: ricevitore e trasmettitori hanno utenti anonimi distinti e accedono ai dati reciproci tramite relazione e RLS.

7.2 Un solo client per processo

FindMeRepository usa:

- `processClient` lazy singleton;
- mutex di autenticazione condiviso;
- timestamp refresh condiviso.

Non creare client Supabase indipendenti per Activity, Service o FCM service. Client concorrenti possono ruotare lo stesso refresh token e provocare token expired/refresh falliti.

7.3 Refresh esplicito

Auto-refresh lifecycle è disabilitato:

- `alwaysAutoRefresh = false`;
- `enableLifecycleCallbacks = false`.

Motivo: un foreground service sempre attivo non può dipendere dai callback foreground dell'Activity.

`ensureAuthenticated()`:

1. serializza l'accesso con mutex;
2. usa `SystemClock.elapsedRealtime()`, che include deep sleep;
3. rinnova ogni 20 minuti o se forzato;
4. applica timeout di 20 secondi;
5. esegue `refreshCurrentSession()` o `signInAnonymously()`.

Non usare `System.nanoTime()` per questo intervallo: durante deep sleep può far apparire recente un JWT già scaduto.

8. Modello dati Supabase

Applicare tutte le migrazioni in ordine lessicografico.

8.1 Enum

device_role:

- receiver;
- transmitter.

device_command_type finale:

- start_audio, stop_audio;
- start_video, stop_video;
- switch_camera;
- start_screen, stop_screen;
- start_monitoring, stop_monitoring;
- play_voice_message.

voice_message_volume:

- low, medium, high.

voice_message_status:

- pending;
- downloading;
- playing;
- completed;
- failed.

8.2 devices

Campi:

- id uuid PK, generato nell'app;
- owner_id uuid FK auth.users;
- name 1–80 caratteri;
- role;
- created_at.

La coppia id, owner_id è unica. RLS consente gestione al proprietario e lettura dei trasmettitori ai ricevitori associati.

8.3 receivers

Campi principali:

- device_id PK/FK devices;
- owner_id;
- name;
- pairing_code univoco;
- domanda e hash risposta;
- frequenze tracking;
- heartbeat;
- polling comandi;
- raggio geofence;
- created_at.

Default:

- offline 60 s;
- online 10 s;
- storico 2x;
- solo movimento true;
- heartbeat 60 s;
- polling comandi 60 s;
- geofence 100 m.

Il trigger assign_receiver_pairing_code produce 10 caratteri esadecimali maiuscoli da pgcrypto.

8.4 receiver_transmitters

Campi finali:

- receiver_id, transmitter_id PK composta;
- paired_at;
- alias;
- live_tracking_until;
- live_history;
- configurazione/stato geofence.

Un indice unico su transmitter_id impone un solo ricevitore per trasmettitore.

8.5 device_status

Una riga per trasmettitore:

- is_monitoring;

- batteria 0–100;
- disponibilità camera/microfono;
- streaming camera/microfono/schermo;
- screen_share_ready;
- camera front/back;
- last_heartbeat.

I booleani media nel modello Kotlin usano `@EncodeDefault`. È indispensabile: senza serializzazione esplicita di `false`, un upsert può omettere il campo e lasciare nel DB uno stream erroneamente ON.

8.6 Posizione

`device_locations` contiene l'ultima posizione per device tramite upsert.

`location_history` è append-only per il trasmettitore:

- identity bigint;
- device;
- latitudine/longitudine;
- accuratezza;
- timestamp;
- indice (device_id, recorded_at desc).

8.7 Comandi

`device_commands` contiene:

- identity bigint;
- device;
- enum comando;
- stato pending/applied/failed;
- timestamp creazione/applicazione;
- eventuale voice_message_id.

L'indice parziale sui pending accelera il recupero. Il constraint finale richiede `voice_message_id` soltanto per `play_voice_message`.

8.8 Messaggi vocali

`voice_messages` contiene:

- UUID messaggio;
- ricevitore e trasmettitore;
- percorso Storage univoco;
- volume;

- durata 1.000–60.000 ms;
- stato ed eventuale errore massimo 300 caratteri;
- timestamp creazione, avvio e completamento.

Il bucket voice-messages:

- è privato;
- limite oggetto 2.097.152 byte;
- MIME consentito audio/mp4;
- path obbligatorio: <receiverUuid>/<transmitterUuid>/<messageUuid>.m4a.

8.9 Push token

receiver_push_tokens associa token/installazione al ricevitore e consente gestione soltanto al proprietario via RLS.

9. Migrazioni e ordine obbligatorio

1. 202609160001_findme.sql: schema base, RLS, Realtime e retention.
2. 202609160002_device_pairing.sql: ricevitori, relazioni e pairing.
3. 202609160003_receiver_access_challenge.sql: challenge e relazione 1:1 lato trasmettitore.
4. 202609160004_verify_receiver_answer.sql: verifica bcrypt service-role.
5. 202609160005_media_state.sql: stato media e switch camera.
6. 202609170001_receiver_device_alias.sql: alias e policy update.
7. 202609170002_tracking_performance.sql: frequenze, lease e route.
8. 202609170003_tracking_policy_fix.sql: elimina ricorsione RLS mediante funzione security definer.
9. 202609170004_geofence_alert.sql: geofence, push token e RPC.
10. 202609170005_screen_mirroring.sql: comandi/stato schermo.
11. 202609180001_delete_location_history.sql: cancellazione autorizzata.
12. 202609200001_command_recovery.sql: polling comandi configurabile.
13. 202609200002_voice_messages_schema.sql: enum, tabella, bucket e policy.
14. 202609200003_voice_messages_rpc.sql: creazione atomica record+comando.
15. 202609200004_voice_storage_policy_fix.sql: ricrea helper/policy Storage.

Avvertenza PostgreSQL: l'uso di un nuovo valore enum nella stessa transazione che lo aggiunge può fallire. Mantenere separate le migrazioni schema e RPC, come nel repository.

10. RLS e funzioni SQL

Non disabilitare RLS per semplificare lo sviluppo.

Helper principali:

- `can_access_transmitter(uuid)`: vero per proprietario del trasmettitore o proprietario di un ricevitore associato;
- `can_read_receiver_tracking(uuid)`: permette al trasmettitore associato di leggere impostazioni del ricevitore senza policy ricorsive;
- `verify_receiver_answer(uuid,text)`: confronto bcrypt, eseguibile solo da service role;
- `can_upload_voice_message_object(text,text)`: autorizza il proprietario del ricevitore associato;
- `can_access_voice_message_object(text,text)`: autorizza ricevitore o trasmettitore associato.

RPC:

- `get_location_route`: campiona fino a 1.500 punti, preservando estremi;
- `evaluate_geofence`: calcola distanza Haversine sotto lock e rende idempotente la transizione;
- `delete_receiver_location_history`: verifica ownership e appartenenza di ogni UUID prima del delete;
- `create_voice_message`: verifica ricevitore, relazione e oggetto Storage, poi crea record e comando nella stessa transazione;
- `delete_expired_findme_data`: 30 giorni storico, 7 giorni comandi e reset lease scadute.

Programmare con `pg_cron` una chiamata giornaliera alla retention, per esempio alle 03:15.

11. Supabase Realtime

La pubblicazione include:

- `devices`;
- `device_status`;
- `device_locations`;
- `device_commands`;
- `receivers`;
- `receiver_transmitters`.

Il ricevitore usa `selectAsFlow` e combina relazioni, `devices`, `status` e `locations` in `MonitoredDevice`.

Il trasmettitore non deve affidarsi esclusivamente a Realtime per i comandi.

`FindMeRepository.commands()`:

1. esegue fetch REST iniziale prima della subscribe;
2. sottoscrive insert su `device_commands`;
3. a ogni evento rilegge tutti i pending via REST;
4. in parallelo esegue polling 30/60/120/300 secondi;

5. serializza i fetch con mutex;
6. mantiene il polling anche se la subscribe fallisce.

12. Edge Functions

12.1 pair-device

Input:

- transmitter_device_id;
- pairing_code.

Verifica JWT anonimo, ownership e ruolo transmitter. Il codice deve corrispondere a [A-F0-9]{10}. Elimina la relazione precedente e inserisce quella nuova.

12.2 receiver-access

Input:

- transmitter UUID;
- risposta opzionale.

Senza risposta restituisce domanda e dati ricevitore. Con risposta:

- trim + lowercase;
- RPC bcrypt tramite client admin;
- ritardo 600 ms in caso negativo;
- restituisce soltanto booleano, mai hash.

12.3 livekit-token

Modalità:

- publish: solo il proprietario del transmitter;
- subscribe: solo proprietario di un receiver associato.

Stanza: device-<transmitterUuid>.

Token:

- TTL 10 minuti;
- grant publish o subscribe esclusivo;
- data publishing disabilitato.

12.4 geofence-alert

Il trasmettitore invoca la funzione con posizione corrente. La funzione:

1. autentica;
2. chiama `evaluate_geofence`;
3. termina senza invio se non è una nuova uscita;
4. recupera alias/nome e token;
5. ottiene OAuth2 dal service account;
6. invia FCM HTTP v1 ad alta priorità;
7. elimina token non registrati;
8. se nessun invio riesce, resetta `geofence_is_outside` per consentire retry.

Il payload dati contiene tipo, UUID, nome, distanza e raggio. Verificare con la versione FCM in uso che l'identificativo salvato e il campo destinatario HTTP v1 siano coerenti; il codice corrente registra l'identificativo Firebase Installation e usa il campo `fid`.

13. Tracking posizione

13.1 Configurazione effettiva

`TrackingConfigResolver` combina settings del ricevitore e relazione.

Lease live valida:

- intervallo posizione = online;
- priorità GPS = high accuracy.

Senza lease:

- intervallo posizione = offline;
- priorità = balanced power accuracy.

Storico:

- base online soltanto se live tracking e `live_history`;
- altrimenti base offline;
- intervallo finale = base × moltiplicatore.

13.2 Solo movimento

Prima viene rispettato l'intervallo temporale. Poi:

- se `only_movement=false`, salva;
- se non esiste punto precedente, salva;
- altrimenti calcola distanza Haversine;
- soglia = media accuratezze, limitata fra 10 e 50 metri;
- salva soltanto se distanza $\geq$ soglia.

13.3 Location request

LocationRequest:

- intervallo dalla configurazione;
- min interval = metà dell'intervallo;
- callback sul main looper.

Ogni punto:

1. upsert posizione corrente con timeout;
2. se geofence attiva, Edge Function;
3. valuta salvataggio storico sotto mutex.

14. Foreground service trasmettitore

MonitoringService:

- START_STICKY;
- stopWithTask=false;
- tipi camera, microfono, location, mediaProjection, mediaPlayback;
- scope SupervisorJob + Dispatchers.IO;
- partial wake lock non reference-counted;
- default network callback;
- Fused Location Provider;
- ScreenProjectionController;
- repository process-wide.

Loop concorrenti del control plane:

- osservazione settings/relazione;
- rivalutazione lease ogni secondo;
- heartbeat;
- health/refresh;
- media watchdog;
- comandi ibridi;
- segnale di recovery rete.

L'uscita di uno qualunque ricrea il piano dati. I retry usano 5, 10, 20, 40, 60 secondi.

Heartbeat:

- pubblicazione iniziale immediata;
- poi frequenza configurata;
- stale oltre $\max(90\text{ s}, 2 \times \text{heartbeat})$;
- rinnovo autenticato e ricostruzione canali ogni 15 minuti.

15. Comandi e compattazione

Stato desiderato e stato effettivo sono separati:

- `desiredCameraStreaming;`
- `desiredMicrophoneStreaming;`
- `desiredScreenStreaming;`
- corrispondenti flag effettivi.

`CommandRecoveryPolicy.compact()` conserva l'ultimo comando per:

- video;
- audio;
- schermo;
- monitoraggio.

Non compatta:

- `switch_camera;`
- `play_voice_message.`

I comandi scartati perché superati vengono comunque riconosciuti come applicati, impedendo replay infinito.

16. LiveKit e media on-demand

Il publisher richiede un token `publish`; il receiver un token `subscribe`. La stanza esiste logicamente per device.

`MediaConnectionPolicy.shouldConnect` è vero se almeno un media è richiesto. Quando falso:

- il transmitter disconnette la room;
- il receiver non mantiene la subscription.

Quando vero:

1. viene creata/connessa la room;
2. camera/microfono usano API LiveKit;
3. schermo usa track custom source `SCREEN_SHARE`;
4. stato effettivo viene pubblicato in Supabase.

Watchdog:

- controllo ogni 5 secondi;
- verifica room e publication/track richieste;
- dopo tre fallimenti ricrea il publisher;

- una disconnessione Room azzera stato effettivo e avvia recovery esponenziale.

17. Rendering receiver

Usare due `TextureViewRenderer` distinti:

- camera;
- screen share.

Il binding deve basarsi su `Track.Source.CAMERA` e `Track.Source.SCREEN_SHARE`, non soltanto sul tipo `VideoTrack`.

Accortezze essenziali:

- inizializzare ogni renderer una sola volta per lifecycle;
- mantenere l'istanza persistente attraverso ricomposizioni/cambio tab;
- non chiamare `release()` in un `DisposableEffect` che scatta al semplice cambio tab;
- rilasciare tutti i renderer soltanto durante `disconnect/destroy` definitivo;
- rimuovere sink dalla track corretta;
- pulire solo la sorgente disconnessa.

La doppia inizializzazione produce `Already initialized`; il rilascio prematuro porta a video nero dopo cambio tab o reconnect.

Scaling:

- `RendererCommon.ScalingType.SCALE_ASPECT_FIT`;
- screen non specchiato;
- preview portrait con rapporto 576/1280;
- camera e schermo non devono condividere crop/layout.

18. MediaProjection

18.1 Vincolo di piattaforma

Il Device Owner non può pre-concedere `MediaProjection`. Il token vive nel processo e non sopravvive a reboot, update, force-stop o revoca.

18.2 Controller persistente

`ScreenProjectionController` mantiene:

- `MediaProjection`;
- `VirtualDisplay`;
- dimensioni cattura;
- callback stop;

- `resize` al cambio configurazione.

La cattura resta pronta indipendentemente dalla room LiveKit. Questo evita di richiedere consenso a ogni switch remoto.

18.3 Capturer LiveKit

`ProjectionVideoCapturer` adatta il controller all'interfaccia LiveKit.

La track:

- `nome findme-screen;`
- `source SCREEN_SHARE;`
- `isScreencast=true;`
- `15 fps;`
- dimensioni reali del controller;
- `adaptOutputToDimensions=false.`

Specificare dimensioni e disattivare l'adattamento evita crop/zoom errati delle sorgenti portrait.

`ScreenCaptureDimensions.fit` limita il lato lungo a 1.280 pixel senza upscaling, preserva il rapporto e arrotonda larghezza/altezza a valori pari per compatibilità con encoder e WebRTC.

19. Registrazioni locali sul ricevitore

19.1 Stato comune

`LocalRecordingState`:

- `Idle;`
- `Starting;`
- `Recording con elapsed;`
- `Finalizing.`

Limite sicurezza: 30 minuti.

19.2 Output atomico

`PendingMediaOutput` crea un elemento `MediaStore` pending:

- `camera/schermo: Movies/FindMe, MP4;`
- `audio: Music/FindMe, M4A;`
- `snapshot: Pictures/FindMe.`

Solo dopo finalizzazione valida l'elemento diventa visibile. In caso di errore va eliminato.

Su Android ≤ 9 serve `WRITE_EXTERNAL_STORAGE`; sui moderni Android si usa scoped storage.

19.3 Video e schermo

VideoMp4Recorder:

- riceve frame LiveKit come sink;
- codifica H.264 con MediaCodec;
- usa EGL/GlRectDrawer/VideoFrameDrawer;
- muxa con MediaMuxer;
- supporta `RecordingKind.VIDEO` e `SCREEN`;
- non include audio.

19.4 Audio

AudioM4aRecorder riceve PCM dalla track remota tramite `AudioTrackSink`, codifica AAC e produce M4A.

19.5 Arresti automatici

Finalizzare su:

- cambio tab;
- stop dello stream;
- perdita track/disconnessione;
- uscita dal dettaglio;
- timeout 30 minuti;
- distruzione Activity.

20. Snapshot video

La fotografia usa il frame remoto già renderizzato, non apre una camera locale sul ricevitore.

Flusso:

1. acquisire frame/bitmap;
2. salvare JPEG in `Pictures/FindMe`;
3. finalizzare `MediaStore`;
4. mostrare `SnapshotCaptureAnimation`;
5. non usare toast con path.

21. Messaggi vocali asincroni

21.1 Registrazione receiver

VoiceMessageRecorder usa MediaRecorder:

- contenitore MPEG-4;
- encoder AAC;
- mono, 44.100 Hz, 64 kbit/s;
- file temporaneo M4A;
- permesso RECORD_AUDIO richiesto con Activity Result API;
- durata 1–60 secondi.

Non reintrodurre onRequestPermissionsResult, deprecato.

21.2 Upload atomico

sendVoiceMessage():

1. valida durata e massimo 2 MiB;
2. genera path deterministico;
3. carica Storage con MIME audio/mp4, senza upsert;
4. invoca create_voice_message;
5. se RPC fallisce, elimina l'oggetto appena caricato.

La RPC impedisce record/comandi senza file e associazioni arbitrarie.

21.3 Playback trasmettitore

Sotto voicePlaybackMutex:

1. carica metadati;
2. evita replay se già completed;
3. stato downloading;
4. download autenticato;
5. scrittura cache privata;
6. salvataggio volume media corrente;
7. calcolo 25/60/100%, con roundToInt;
8. richiesta audio focus transiente;
9. voiceMessagePlaying=true;
10. sincronizzazione media, che sospende il microfono desiderato;
11. playback MediaPlayer come speech/media;
12. completed e delete Storage;
13. finally: volume, audio focus, file, flag e microfono ripristinati.

In errore: stato failed e messaggio generico massimo 300 caratteri.

22. Geofence e FCM

Il centro e il raggio sono salvati nella relazione. Il trasmettitore chiama `geofence-alert` soltanto se la relazione `cache/realtime` indica `geofence ON`.

La distanza è Haversine con raggio terrestre 6.371.000 m. `evaluate_geofence` blocca la relazione `FOR UPDATE`, aggiorna lo stato soltanto su cambio e notifica esclusivamente `outside && !previousOutside`.

Setup Firebase:

1. creare progetto;
2. registrare package `it.xcc.findme.receiver`;
3. copiare `google-services.json` in `receiver/`;
4. abilitare FCM API;
5. generare service account JSON;
6. comprimerlo e impostare `FIREBASE_SERVICE_ACCOUNT_JSON`;
7. deploy `geofence-alert`;
8. rebuild/reinstall receiver;
9. aprire app e concedere notifiche.

`FindMeMessagingService` crea la notifica locale e la apre sul receiver.

23. Mappe e storico

MapLibre Native carica: <https://tiles.openfreemap.org/styles/liberty>.

Non servono API key. Mantenere attribuzione e considerare assenza SLA dell'istanza pubblica.

`get_location_route`:

- intervallo autorizzato;
- ordine cronologico;
- stride calcolato lato SQL;
- massimo 1.500;
- primo e ultimo preservati.

La lista separata usa PostgREST:

- ordine decrescente;
- pagina 50;
- richiesta 51 righe per calcolare `hasMore`.

Il rendering storico usa soltanto il prefisso della route fino allo slider.

Le view MapLibre dentro Compose devono gestire correttamente intercettazione touch: il parent scroll non deve sottrarre gesture a pan/zoom.

24. Power management

24.1 Trasmettitore

Permessi:

- WAKE_LOCK;
- REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS.

Il partial wake lock resta acquisito durante il servizio per mantenere timer, heartbeat e recovery in deep sleep.

Device Owner non neutralizza ogni policy OEM. Su Xiaomi/HyperOS:

- batteria → Nessuna restrizione;
- autostart;
- eventualmente blocco app nel task manager.

24.2 Ricevitore

`ReceiverPowerPolicy.shouldProtectMedia` considera:

- tre stream;
- tre registrazioni.

Quando vero:

- FLAG_KEEP_SCREEN_ON;
- partial wake lock;
- sessione mantenuta se `onStop` deriva da schermo non interattivo.

Se l'utente passa volontariamente ad altra app con schermo interattivo, il comportamento può chiudere media per evitare attività invisibile indesiderata.

25. Fullscreen e orientamento

Manifest receiver: `configChanges="orientation|screenSize"`.

Mappe fullscreen:

- SCREEN_ORIENTATION_LANDSCAPE, non sensor landscape;
- immersive system bars.

Mirroring fullscreen:

- `SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT`, non `sensor portrait`.

Uscita:

- ripristino `SCREEN_ORIENTATION_UNSPECIFIED`;
- `show system bars`;
- ripristino `decor fitting`.

Usare orientamenti fissi impedisce di mostrare l'opzione/animazione di auto-rotazione richiesta dal sistema mentre si entra nel fullscreen.

26. Device Owner e provisioning QR

26.1 Componenti DPC

Manifest trasmettitore:

- `FindMeDeviceAdminReceiver`;
- `GetProvisioningModeActivity`;
- `PolicyComplianceActivity`;
- `BootReceiver`.

Android 12+:

- `ACTION_GET_PROVISIONING_MODE`;
- ritorno `PROVISIONING_MODE_FULLY_MANAGED_DEVICE`;
- `ACTION_ADMIN_POLICY_COMPLIANCE`.

Legacy:

- `PROFILE_PROVISIONING_COMPLETE`.

`ProvisioningPolicy` normalizza e salva `findme_receiver_code`; la compliance chiede al `DevicePolicyManager` di concedere i permessi gestibili.

Ogni `setPermissionGrantState` deve essere isolato in `runCatching`: un singolo permesso non concedibile non deve interrompere tutto il provisioning.

26.2 Firma release

Creare una sola chiave RSA 4096 e conservarla. `keystore.properties` contiene:

- `storeFile`;
- `storePassword`;
- `keyAlias`;
- `keyPassword`.

Il Gradle transmitter configura signing release soltanto se il file esiste. Aggiornamenti futuri devono usare la stessa chiave.

26.3 APK e QR

L'APK deve essere:

- firmato;
- disponibile a URL HTTPS diretto;
- senza cookie/auth;
- identico al file usato per checksum.

tools/New-FindMeProvisioningQr.ps1:

- SHA-256;
- Base64 URL-safe senza padding;
- componente DPC;
- URL APK;
- checksum;
- admin extras;
- Wi-Fi opzionale WPA/WEP/NONE;
- output JSON UTF-8 senza BOM;
- QR 1000 px, error correction M tramite `npx qrcode`;
- generazione interamente locale.

Non committare QR/JSON se contengono Wi-Fi o codice.

26.4 Procedura dispositivo

1. factory reset;
2. sei tap nel Setup Wizard;
3. rete/lettore QR se richiesto;
4. scansione;
5. download, checksum, installazione;
6. assegnazione Device Owner;
7. compliance;
8. apertura app e challenge;
9. monitoraggio e MediaProjection.

Account già presenti impediscono Device Owner. Il comando ADB di sviluppo non passa admin extras.

27. Manifest e permessi

27.1 Trasmettitore

- INTERNET;
- CAMERA;
- RECORD_AUDIO;
- FINE/COARSE/BACKGROUND_LOCATION;
- POST_NOTIFICATIONS;
- RECEIVE_BOOT_COMPLETED;
- ACCESS_NETWORK_STATE;
- REQUEST_IGNORE_BATTERY_OPTIMIZATIONS;
- WAKE_LOCK;
- MODIFY_AUDIO_SETTINGS;
- FOREGROUND_SERVICE;
- FGS camera, microphone, location, mediaProjection, mediaPlayback.

Camera e microfono sono feature required.

27.2 Ricevitore

- INTERNET;
- RECORD_AUDIO per messaggi vocali;
- POST_NOTIFICATIONS;
- ACCESS_NETWORK_STATE;
- WAKE_LOCK;
- WRITE_EXTERNAL_STORAGE soltanto fino API 28.

Backup disabilitato in entrambe le app.

28. Build, test e distribuzione

Prerequisiti:

- JDK 17;
- Android SDK 35;
- spazio libero sufficiente;
- configurazione locale.

Comandi:

```
.\gradlew.bat test
.\gradlew.bat :transmitter:assembleDebug :receiver:assembleDebug
.\gradlew.bat :transmitter:assembleRelease
```

Test presenti:

- online/offline e serializzazione modelli;
- access challenge;
- tracking resolver;
- recovery/timeout/poll/media watchdog;
- compattazione comandi;
- power policy;
- cancellazione storico;
- voice policy;
- recording policy;
- provisioning;
- dimensioni screen capture.

Prima di consegnare:

1. test unitari;
2. lint dei moduli modificati;
3. assemble debug;
4. installazione su entrambi i device;
5. test senza USB e con schermo bloccato;
6. test rete off/on;
7. test tutte le sorgenti LiveKit;
8. verifica file galleria;
9. verifica messaggio offline;
10. verifica geofence e fullscreen.

Per macchine con C: piccolo è possibile spostare `GRADLE_USER_HOME`, `TEMP`, project cache e build directory su un disco esterno. La configurazione deve essere applicata anche all'IDE, non soltanto alla singola shell, altrimenti Cursor/Gradle ricreano `.gradle` su C:. Un HDD USB rende la prima build molto più lenta e non deve scollegarsi durante unzip/compile.

29. Problemi reali incontrati e soluzioni da non perdere

Token scaduto e transmitter offline

Cause:

- più client Supabase nello stesso processo;
- refresh legato al lifecycle;
- timer non affidabili in deep sleep;
- aggressività OEM.

Soluzione combinata:

- client singleton;

- mutex refresh;
- refresh esplicito;
- elapsedRealtime;
- wake lock;
- network callback;
- retry e rinnovo canali.

Online ma comandi bloccati

L'heartbeat REST continuava mentre Realtime era fermo. Soluzione:

- fetch iniziale;
- Realtime + polling REST indipendente;
- watchdog control plane;
- compattazione arretrati.

Video/schermo nero o Already initialized

Cause:

- renderer reinizializzato nelle ricomposizioni;
- release al cambio tab;
- binding senza distinguere source.

Soluzione:

- renderer persistenti;
- set degli inizializzati;
- release centralizzato;
- source-aware binding.

Schermo zoomato/croppato

Cause:

- container fisso;
- scaling crop;
- adattamento codec della sorgente portrait.

Soluzione:

- aspect-fit;
- preview 576/1280;
- capture dimensions esplicite;
- adaptOutputToDimensions=false;
- source screencast.

Fullscreen nero

Il renderer era stato rilasciato dal preview prima del riuso. La track e il renderer devono restare vivi attraversando la navigazione fullscreen.

Video OFF non fermava

Non basta cambiare UI: il comando deve modificare stato desiderato, disabilitare publication e pubblicare esplicitamente i booleani `false`.

RLS recursion

Policy che interrogano tabelle protette reciprocamente possono ricorrere. Usare helper `security definer, stable, search_path='', privilegi minimi`.

Upload Storage RLS negato

Le policy inline basate su path e join erano fragili. La soluzione usa helper `security definer` e mantiene policy Storage semplici.

Enum PostgreSQL

Non usare un nuovo valore enum nella stessa transazione in un vincolo/RPC. Separare le migrazioni.

Volume vocale errato

`toInt()` tronca 3,75 a 3. Usare `roundToInt()` per la percentuale.

Deep sleep e blocco receiver

La sola connessione LiveKit non impedisce la sospensione. Servono policy esplicite, wake lock e distinzione fra blocco schermo e cambio app.

MediaProjection

Non promettere persistenza oltre la vita del token/processo. Il Device Owner non cambia questo vincolo.

Mappe poco fluide

Il parent Compose può intercettare touch. Dare priorità alle gesture MapLibre e non sovrapporre aree scrollabili che consumano gli eventi.

Build senza spazio

Native libraries LiveKit/MapLibre generano trasformazioni e strip molto voluminosi. Pulire intermedi, mantenere diversi GB liberi o spostare tutte le cache/build, non soltanto l'APK finale.

30. Limiti e rischi noti

- La validazione QR deve essere ripetuta sui Setup Wizard Xiaomi/Samsung effettivamente distribuiti.
- OpenFreeMap pubblico non offre SLA.
- I free tier Supabase/LiveKit vanno monitorati per utenti, storage, egress e participant-minutes.
- Token LiveKit durano 10 minuti; il recovery deve richiederne uno nuovo.
- Registrazioni video non includono audio.
- Screen share non include audio interno.
- Non esistono ancora test strumentali completi Android 14/15.
- Non esiste ancora pipeline CI/release protetta.
- Non sono implementate miniature simultanee multi-device/simulcast nella home.
- FCM va verificato end-to-end con il contratto destinatario corrente.

31. Sequenza consigliata per riprodurre il progetto

1. creare progetto Gradle e tre moduli con versioni indicate;
2. implementare modelli core e DeviceIdentity;
3. creare client Supabase singleton;
4. applicare migrazioni nell'ordine esatto;
5. abilitare anonymous auth e retention;
6. implementare/deploy Edge Functions;
7. configurare LiveKit e secrets;
8. implementare registrazione receiver e pairing;
9. implementare access challenge transmitter;
10. implementare foreground service con posizione/heartbeat;
11. implementare coda comandi ibrida;
12. aggiungere LiveKit on-demand camera/audio;
13. aggiungere UI receiver e renderer persistenti;
14. aggiungere tracking adattivo e storico;
15. aggiungere geofence/FCM;
16. aggiungere registrazioni/snapshot;
17. aggiungere MediaProjection e screen source;
18. aggiungere messaggi vocali/Storage;
19. aggiungere recovery, wake lock e fullscreen;
20. implementare DPC, signing e QR;

21. eseguire test reali senza USB, in deep sleep e con rete intermittente;
22. aggiornare sempre entrambi gli APK e il backend in modo compatibile.

32. File chiave

Core:

- `core/src/main/java/it/xcc/findme/core/Models.kt`;
- `FindMeRepository.kt`;
- `DeviceIdentity.kt`;
- `EffectiveTrackingConfig.kt`;
- `ConnectionRecoveryPolicy.kt`;
- `CommandRecoveryPolicy.kt`;
- `ReceiverPowerPolicy.kt`;
- `VoiceMessagePolicy.kt`.

Trasmettitore:

- `MainActivity.kt`;
- `MonitoringService.kt`;
- `DeviceOwnerSupport.kt`;
- `ProvisioningActivities.kt`;
- `screen/ScreenProjectionController.kt`;
- `screen/ProjectionVideoCapturer.kt`.

Ricevitore:

- `ReceiverActivity.kt`;
- `ReceiverHomeScreen.kt`;
- `DeviceDetailScreen.kt`;
- `TrackingSettingsScreen.kt`;
- `LocationHistoryScreen.kt`;
- `renderer/mappe/recording` sotto lo stesso package.

Backend:

- tutte le migrazioni sotto `supabase/migrations`;
- quattro funzioni sotto `supabase/functions`;
- `tools/New-FindMeProvisioningQr.ps1`.

Documentazione operativa:

- `README.md`;
- `docs/EXTERNAL_SETUP.md`;
- `docs/QR_PROVISIONING.md`;
- `docs/HANDOFF.md`;

- docs/ANALISI_FUNZIONALE.md.