



MOCA Automations

MOCA ACS - Proxy API

Conjunto de pruebas para validar la API proxy de MOCA ACS expuesta en **http://IP_PRIVADA:3000/api/mocaacs**

Nota: Reemplazar **IP_PRIVADA** con la IP privada real (ej: 10.0.2.14)

Variables de Entorno

```
# Dirección del servidor MOCA ACS (IP privada)
export MOCA_IP="10.0.2.14"
export MOCA_PORT="3000"
export MOCA_URL="http://${MOCA_IP}:${MOCA_PORT}/api/mocaacs"

# ID de un dispositivo de prueba
export DEVICE_ID="MANUFACTURER-MODEL-SERIAL"
```

1. DISPOSITIVOS (Devices)

1.1 Listar todos los dispositivos

```
curl -i "${MOCA_URL}/devices"
```

1.2 Buscar dispositivo por ID

```
curl -i "${MOCA_URL}/devices" \
  --data-urlencode 'query={"_id":"${DEVICE_ID}"}'
```

1.3 Buscar dispositivos online

```
curl -i "${MOCA_URL}/devices" \
  --data-urlencode 'query={"_lastInform":{"$gt":""$(date -d '5 minutes ago' '+%Y-%m-%d %H:%M:%S +0000')"/>
```

1.5 Obtener dispositivo específico

```
curl -i "${MOCA_URL}/devices/${DEVICE_ID}"
```

2. TAREAS (Tasks)

2.1 Listar todas las tareas

```
curl -i "${MOCA_URL}/tasks"
```

2.3 Crear tarea - Refresh de parámetros

```
curl -i -X POST "${MOCA_URL}/devices/${DEVICE_ID}/tasks?connection_request" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name":"refreshObject","objectName":""}'
```

2.6 Crear tarea - Reiniciar dispositivo

```
curl -i -X POST "${MOCA_URL}/devices/${DEVICE_ID}/tasks?connection_request" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"name":"reboot"}'
```

3. FALLOS (Faults)

3.1 Listar todos los fallos

```
curl -i "${MOCA_URL}/faults"
```

4. TAGS

4.1 Agregar tag a dispositivo

```
curl -i -X POST "${MOCA_URL}/devices/${DEVICE_ID}/tags/testing"
```

4.3 Remover tag

```
curl -i -X DELETE "${MOCA_URL}/devices/${DEVICE_ID}/tags/testing"
```

5. PRESETS

5.1 Listar todos los presets

```
curl -i "${MOCA_URL}/presets"
```

6. ARCHIVOS (Files)

6.1 Listar todos los archivos

```
curl -i "${MOCA_URL}/files"
```

6.2 Subir archivo firmware

```
curl -i -X PUT "${MOCA_URL}/files/firmware-v1.0.bin" \  
-H "fileType: 1 Firmware Upgrade Image" \  
--data-binary @/path/to/firmware.bin
```

Restricciones y Notas

1. **IP Privada:** Solo accesible desde IPs privadas (10.x.x.x, 172.16-31.x.x, 192.168.x.x)
2. **Sin autenticación JWT:** No requiere token JWT
3. **Rate limiting:** Implementar según necesidad
4. **Encodificación:** Los query parameters se envían URL-encoded
5. **Device IDs:** Deben estar correctamente escapados en URLs

Solución de Problemas

Error 403 - Acceso denegado: Asegúrate de ejecutar curl desde una IP privada

Error de conexión: Verificar conectividad con ping 10.0.2.14

Generado: 2026-05-13 11:02:58