

Voedingstrafo, berekende specificaties	
Ordernummer transformator	20260400003
Aantal wikkelingen per volt	4,61
Oppervlak trafokern (cm ²)	10,84
Primair vermogen (VA)	89
Primair amperage (A)	0,38
Aantal primaire wikkelingen	1084
Primaire draaddiameter (mm)	0,20
Secundair vermogen (VA)	80
Secundair amperage (A)	0,2
Secundair voltage	400
Aantal secundaire wikkelingen	1845
Secundaire draaddiameter (mm)	0,15
50v aftakking op wikkeling	nvt
Middenaftakking op wikkeling	nvt
Vermogen 5 volt wikkeling (VA)	nvt
Amperage 5 volt wikkeling (A)	nvt
Aantal 5 volt wikkelingen	nvt
5 volt draaddiameter	nvt
5 volt middenaftakking op wikkeling	nvt
Vermogen 6,3 volt wikkeling (VA)	nvt
Amperage 6,3 volt wikkeling (A)	nvt
Aantal 6,3 volt wikkelingen	nvt
6,3 volt draaddiameter	nvt
6,3 volt middenaftakking op wikkeling	nvt
Vermogen 12,6 volt wikkeling (VA)	nvt
Amperage 12,6 volt wikkeling (A)	nvt
Aantal 12,6 volt wikkelingen	nvt
12,6 volt draaddiameter	nvt
12,6 volt middenaftakking op wikkeling	nvt
Wikkelruimte primair (cm ²)	1,73
Wikkelruimte secundair (cm ²)	1,66
Wikkelruimte 5 volt (cm ²)	nvt
Wikkelruimte 6,3 volt (cm ²)	nvt
Wikkelruimte 12,6 volt (cm ²)	nvt
Wikkelruimte totaal (cm ²)	3,39
Aanbevolen maat trafoblok	EI-66