

Pashni Dask
18M19CS133

STD

• MODEL SMALL

DISPLAY MACRO MSG

LEA DX, MSG

MOV AH, 09H

INT 21H

ENDM

• DATA

TIMESTR DB 020H DUP(?)

MSG1 DB "CURRENT TIME :: \$"

• CODE

START: MOV AX, @DATA

MOV DS, AX

MOV AH, 00H

MOV AL, 03H

INT 10H

A4: MOV BH, 00H

MOV DH, 01H

MOV DL, 01H

MOV AH, 02H

INT 10H

MOV SI, OFFSET TIMESTR

MOV AH, 2CH

INT 21H

MOV AL, CH

AAM

ADD AX, 3030H

MOV [SI], AH

INC SI

MOV [SI], AL

INC SI

MOV [SI], BYTE PTR ':'

INC SI

MOV AL, CL

AAM

ADD AX, 3030H

MOV [SI], AH

INC SI

MOV [SI], AL

INC SI

MOV [SI], BYTE PTR ':'

INC SI

MOV AL, DH

AAM

ADD AX, 3030H

MOV [SI], AH

INC SI

MOV [SI], AL

INC SI

MOV [SI], BYTE PTR '\$'

DISPLAY MSG1

DISPLAY TIMESTR

MOV AH, 0BH

INT 21H

CMP AL, 00H

JE AH

FINAL : MOV AH, 4CH

INT 21H

END START