



postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25×4 · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani bakrenim užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

**NAPOMENE:**

- Lokacija NIJE na mreži — DEA je jedini AC izvor; KOA/ATS je sklopka izvora, ne prebacivanje sa mreže.
- Uzemljenje otočnog izvora TN-S: tačka spajanja N-PE u novom GRO, ne u postojećem PMO.
- Prenaponska zaštita: AC tip 1+2 (objekat ima LPS), DC tip 2 po stringu, signalni vodovi EN 61643-21.
- Zaštita u GRO mora isključiti prema IEC 60364-4-41 pri struji kvara ograničenoj pobudom generatora.
- FN polja su unutar zone zaštite antenskog stuba h=38 m (EN 62305).
- 12 modula = 2 stringa × 6 (na 3 nosača × 4); PVDB ima 2 rute, po jedan DC odvodnik po stringu.



**BH TELECOM d.d. SARAJEVO**

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

**BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo**

Objekat:

**BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja**

Faza:

**Tenderska dokumentacija — Prilog III**

Naziv crteža:

**Jednopolna shema — hibridni sistem napajanja**

Projektant:

**Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.**

ovjerio:

**Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.**

šifra projekta:

**BHT-SJEDNICA-2026**

razmjera:

**—**

godina / broj crteža:

**2026. E-01**